

Xシリーズ

# システムデータシート (Xi/LA)

---

お客様ご芳名	
ご使用機器	
データ設定者 および会社名 (電話番号)	
作成日	



### システムデータシートの使い方

1. データ設定の変更を行った場合に、変更内容をこのシステムデータシートに記録してください。
2. このシステムデータシートは、コマンド番号順に記載されています。
3. 記入欄が空欄となっているコマンドの場合は、空欄の処理方法を※印で示しています。  
また、空欄がないコマンドは各設定値があらかじめ記載されていますので、該当部分を丸で囲むなどして、印を付けてください。



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																												
* 0000	[リモートサービス用パスワード] ※空欄に設定パスワードを記入 <table><tr><td>D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>パスワード</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>注意</div> リモートサービスで必要ですので、別途番号を控えておき、現地以外でもパスワードがわかるようにしてください。	D D D D					パスワード					0000																																																																																																																																																		
D D D D																																																																																																																																																														
パスワード																																																																																																																																																														
* 0001	[システムデータ設定用電話機] ※空欄にデータ設定用電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td></tr><tr><td>設定No. 1</td><td></td><td>設定No. 2</td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	設定No. 1		設定No. 2		1-101 2-501																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>																																																																																																																																																											
設定No. 1		設定No. 2																																																																																																																																																												
* 0002	[リモートサービスの桁間時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>桁間時間</td><td>3分</td><td>10分</td></tr></table>	D	0	1	桁間時間	3分	10分	1:10分																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
桁間時間	3分	10分																																																																																																																																																												
* 0020	[切断信号(CPC)検出有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>検出</td><td>検出なし</td><td>検出あり</td></tr></table>	D	0	1	検出	検出なし	検出あり	0:検出なし																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
検出	検出なし	検出あり																																																																																																																																																												
* 0021	[ページング出力のインピーダンス設定] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>ページング端子</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>0 600Ω</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インピーダンス</td><td>1 10KΩ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	ページング端子	1	2	3	4	D <sub>1</sub>	0 600Ω					インピーダンス	1 10KΩ					1:10KΩ																																																																																																																																										
D <sub>0</sub>	ページング端子	1	2	3	4																																																																																																																																																									
D <sub>1</sub>	0 600Ω																																																																																																																																																													
インピーダンス	1 10KΩ																																																																																																																																																													
* 0022	[同期用ISDN外線の設定] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th>D<sub>1</sub></th><th colspan="4">回路番号</th></tr><tr><th>セット番号</th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>00(指定なし)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th>D<sub>1</sub></th><th colspan="4">回路番号</th></tr><tr><th>セット番号</th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	回路番号				セット番号		1	2	3	4	00(指定なし)						11						12						13						14						15						16						17						21						22						23						24						25						26						27						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	回路番号				セット番号		1	2	3	4	31						32						33						34						35						36						37						00, 1:指定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	回路番号																																																																																																																																																												
セット番号		1	2	3	4																																																																																																																																																									
00(指定なし)																																																																																																																																																														
11																																																																																																																																																														
12																																																																																																																																																														
13																																																																																																																																																														
14																																																																																																																																																														
15																																																																																																																																																														
16																																																																																																																																																														
17																																																																																																																																																														
21																																																																																																																																																														
22																																																																																																																																																														
23																																																																																																																																																														
24																																																																																																																																																														
25																																																																																																																																																														
26																																																																																																																																																														
27																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	回路番号																																																																																																																																																												
セット番号		1	2	3	4																																																																																																																																																									
31																																																																																																																																																														
32																																																																																																																																																														
33																																																																																																																																																														
34																																																																																																																																																														
35																																																																																																																																																														
36																																																																																																																																																														
37																																																																																																																																																														
* 0026	[外線の極性有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>極性</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>極性</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	0 なし																									極性	1 あり																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	0 なし																									極性	1 あり																									0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																					
D <sub>2</sub>	0 なし																																																																																																																																																													
極性	1 あり																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																					
D <sub>2</sub>	0 なし																																																																																																																																																													
極性	1 あり																																																																																																																																																													



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (1/20: 収容位置101~116) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値			
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (2/20：収容位置117～132) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (3/20：収容位置133～148)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
36																	



## システム・保守系コマンド

コマンド	データ									初期値	
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (4/20：収容位置149～156)									工事・保守マニュアル 参照	
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156		
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01									
		02									
		03									
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
35											
36											



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値			
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (5/20：収容位置201～216)														工事・保守マニュアル 参照			
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値			
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (6/20：収容位置217～232) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (7/20：収容位置233～248)															工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
	33																	
	34																	
	35																	
	36																	



システム・保守系コマンド

コマンド	データ								初期値	
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (8/20：収容位置 249～256) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入								工事・保守マニュアル 参照	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	249	250	251	252	253	254	255		256
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01								
		02								
		03								
		04								
		05								
		06								
		07								
		08								
		09								
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
		30								
		31								
		32								
		33								
		34								
		35								
		36								



システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (9/20：収容位置301～316)															工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
36																		



システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (10/20：収容位置317～332) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入															工事・保守マニュアル 参照		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (11/20：収容位置333～348)															工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ									初期値
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (12/20：収容位置349～356) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入									工事・保守マニュアル 参照
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (13/20 : 収容位置501~516) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値			
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (14/20：収容位置517～532) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (15/20：収容位置533～548)															工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 0030	<div>[プログラマブルキーの設定] (16/20：収容位置549～556) ※空欄にD<sub>3</sub>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>)のデータ(機能番号)を記入</div> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>549</th><th>550</th><th>551</th><th>552</th><th>553</th><th>554</th><th>555</th><th>556</th></tr><tr><td rowspan="36">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> キ-番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01								02								03								04								05								06								07								08								09								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30								31								32								33								34								35								36								工事・保守マニュアル 参照
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (17/20 : 収容位置601~616) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (18/20：収容位置617～632)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															



システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (19/20：収容位置633～648)															工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> )のデータ(機能番号)を記入																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 0030	<div>[プログラマブルキーの設定] (20/20：収容位置649～656) ※空欄にD<sub>3</sub>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>)のデータ(機能番号)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr><tr><td rowspan="20">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> キー番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01								02								03								04								05								06								07								08								09								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30								31								32								33								34								35								36								工事・保守マニュアル 参照
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 0070	<div>[注意喚起表示開始日] ※空欄に設定データ(年月日)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>項目</td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>年</td><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>月</td><td>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub></td><td>日</td></tr><tr><td>1</td><td>バッテリー交換時期</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>電話設備耐用年数超過時期</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メモリバックアップ電池交換時期</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	項目	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	年	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	月	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	日	1	バッテリー交換時期							2	電話設備耐用年数超過時期							3	メモリバックアップ電池交換時期							00, 00, 00: 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub>	項目	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	年	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	月	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	バッテリー交換時期																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	電話設備耐用年数超過時期																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	メモリバックアップ電池交換時期																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 0071	<div>[注意喚起表示電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>設定No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>対象電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	設定No.	1	2	3	4	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	対象電話機					1-101 2-000:設定なし 3-000:設定なし 4-000:設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub>	設定No.	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	対象電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 0079	<div>[特番・内線番号の可変桁設定]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>可変桁設定</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	可変桁設定	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
可変桁設定	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 0080	<div>[特番・内線番号の桁数] ※空欄に設定桁数を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>ダイヤル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>*</td><td>#</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#	D <sub>1</sub>	桁数													0 - 1:1桁 1 - 3:3桁 > > 8 - 3:3桁 9 - 1:1桁 * - 3:3桁 # - 1:1桁																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub>	ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>1</sub>	桁数																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



システム・保守系コマンド

コマンド	データ					初期値			
* 0081	[特番] (1/3：機能番号 0XX～4XX) ※空欄に設定番号を記入					下表参照			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	内 容	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 特番	初期値		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	内 容	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 特番	初期値	
			内線 番号 3桁	内線 番号 2桁				内線 番号 3桁	内線 番号 2桁
000	外線自動発信グループ 01		0	0	300	応答遅延転送登録		370	なし
001	外線自動発信グループ 02		なし	なし	301	不在転送(内線)登録		371	なし
002	外線自動発信グループ 03		なし	なし	302	不在転送(外線)登録		372	なし
003	外線自動発信グループ 04		なし	なし	305	応答遅延転送開始		373	なし
004	外線自動発信グループ 05		なし	なし	306	圏外転送開始		376	なし
005	外線自動発信グループ 06		なし	なし	310	夜間切替		なし	なし
006	外線自動発信グループ 07		なし	なし	311	留守切替		なし	なし
007	外線自動発信グループ 08		なし	なし	315	システム応答メッセージ録音/確認		379	78
008	外線自動発信グループ 09		なし	なし	316	内線BOX応答メッセージ録音/確認		380	79
009	外線自動発信グループ 10		なし	なし	320	ACD-ホールド業務		なし	なし
010	外線自動発信グループ 11		なし	なし	321	呼出ラップ 復旧		なし	なし
011	外線自動発信グループ 12		なし	なし	330	リコ01切替		なし	なし
012	外線自動発信グループ 13		なし	なし	331	リコ02切替		なし	なし
013	外線自動発信グループ 14		なし	なし	332	リコ03切替		なし	なし
014	外線自動発信グループ 15		なし	なし	333	リコ04切替		なし	なし
015	外線自動発信グループ 16		なし	なし	334	リコ05切替		なし	なし
100	ID発信グループ 01		なし	なし	335	リコ06切替		なし	なし
101	ID発信グループ 02		なし	なし	336	リコ07切替		なし	なし
102	ID発信グループ 03		なし	なし	337	リコ08切替		なし	なし
103	ID発信グループ 04		なし	なし	338	リコ09切替		なし	なし
104	ID発信グループ 05		なし	なし	339	リコ10切替		なし	なし
105	ID発信グループ 06		なし	なし	340	リコ11切替		なし	なし
106	ID発信グループ 07		なし	なし	341	リコ12切替		なし	なし
107	ID発信グループ 08		なし	なし	342	リコ13切替		なし	なし
108	ID発信グループ 09		なし	なし	343	リコ14切替		なし	なし
109	ID発信グループ 10		なし	なし	344	リコ15切替		なし	なし
110	ID発信グループ 11		なし	なし	345	リコ16切替		なし	なし
111	ID発信グループ 12		なし	なし	346	リコ17切替		なし	なし
112	ID発信グループ 13		なし	なし	347	リコ18切替		なし	なし
113	ID発信グループ 14		なし	なし	348	リコ19切替		なし	なし
114	ID発信グループ 15		なし	なし	349	リコ20切替		なし	なし
115	ID発信グループ 16		なし	なし	379	カラID切替		なし	なし
200	短縮ダイヤル発信		なし	なし	380	代理部屋状態切替		なし	なし
201	ID短縮発信		なし	なし	381	清掃状態切替		なし	なし
205	内線発信		なし	なし	382	代理清掃状態切替		なし	なし
210	外線指定捕捉		270	なし	383	代理清掃確認完了		なし	なし
211	ボック指定捕捉		271	なし	390	モニタリング登録		なし	なし
215	BOX再生		#	#	395	カードシステム残料金確認		なし	なし
216	ゴミ箱再生		なし	なし	400	外線着信応答		272	8
220	TELモタ送話なし		276	なし	401	保留応答		273	9
221	TELモタ送話あり		277	なし	402	保留自己外線応答		274	なし
225	インターホングループモタ		なし	なし	403	代理応答/リコ外応答		275	なし
226	インターホン全モタ		なし	なし	404	代理応答(自G)		281	なし
230	ナースコール発信		なし	なし	405	代理応答(自G内線)		282	なし
231	ナースコール指定発信		なし	なし	406	代理応答(自G外線)		283	なし
235	音声会議参加		278	なし	407	代理応答(複数G)		284	なし
236	マルチデモ会議		280	なし	408	代理応答(複数G内線)		285	なし
237	他拠点呼出		なし	なし	409	代理応答(複数G外線)		286	なし
240	複数内線グループ呼出		なし	なし	420	内線ビデオ会議参加		279	なし
241	複数外部スピーカー呼出		なし	なし	430	サーバ1呼出		なし	なし
242	代理応答(G指定)		287	なし	431	サーバ2呼出		なし	なし
243	代理応答(G指定内線)		288	なし	432	サーバ3呼出		なし	なし
244	代理応答(G指定外線)		289	なし	433	サーバ4呼出		なし	なし
245	代理応答(内線指定)		290	なし	434	サーバ5呼出		なし	なし
280	構内スピーカー呼出		なし	なし	435	サーバ6呼出		なし	なし
281	構内スピーカー応答		なし	なし	436	サーバ7呼出		なし	なし
					437	サーバ8呼出		なし	なし
					441	イカム1参加		なし	なし
					442	イカム2参加		なし	なし
					443	イカム3参加		なし	なし
					444	イカム4参加		なし	なし
					445	イカム5参加		なし	なし
					446	イカム6参加		なし	なし



システム・保守系コマンド

コマンド		デ-タ				初期値			
＊0081		[特番](2/3：機能番号5XX～7XX) ※空欄に設定番号を記入				下表参照			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	内 容	D <sub>1</sub> (D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ) 特番	初期値 内線 番号 3桁 内線 番号 2桁		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	内 容	D <sub>1</sub> (D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ) 特番	初期値 内線 番号 3桁 内線 番号 2桁	
500	不在転送(内線)開始		374	なし	680	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-斉呼出		680	75
501	不在転送(外線)開始		375	なし	681	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-+1呼出		681	なし
510	全件電話帳ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ (PHS)		377	なし	682	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-+2呼出		682	なし
511	差分電話帳ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ (PHS)		378	なし	683	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-+3呼出		683	なし
580	部屋状態切替		なし	なし	684	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-+4呼出		684	なし
581	清掃確認完了		なし	なし	689	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-斉+内線-斉 呼出		689	なし
590	ﾓｰﾆﾝｸﾞ ﾕｰﾙ解除		なし	なし	700	内線-斉呼出応答／外部ｽﾋﾟｰ ｶｰ-斉+内線-斉呼出応答		700	76
591	ﾓｰﾆﾝｸﾞ ﾕｰﾙ確認		なし	なし	701	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 01呼出応答		701	なし
595	ﾄｰｷ-1送出		なし	なし	702	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 02呼出応答		702	なし
596	ﾄｰｷ-2送出		なし	なし	703	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 03呼出応答		703	なし
600	内線-斉呼出		600	70	704	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 04呼出応答		704	なし
601	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 01呼出		601	なし	705	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 05呼出応答		705	なし
602	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 02呼出		602	なし	706	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 06呼出応答		706	なし
603	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 03呼出		603	なし	707	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 07呼出応答		707	なし
604	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 04呼出		604	なし	708	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 08呼出応答		708	なし
605	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 05呼出		605	なし	709	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 09呼出応答		709	なし
606	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 06呼出		606	なし	710	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10呼出応答		710	なし
607	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 07呼出		607	なし	711	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 11呼出応答		711	なし
608	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 08呼出		608	なし	712	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 12呼出応答		712	なし
609	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 09呼出		609	なし	713	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 13呼出応答		713	なし
610	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10呼出		610	なし	714	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 14呼出応答		714	なし
611	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 11呼出		611	なし	715	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 15呼出応答		715	なし
612	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 12呼出		612	なし	716	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 16呼出応答		なし	なし
613	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 13呼出		613	なし	717	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 17呼出応答		なし	なし
614	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 14呼出		614	なし	718	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 18呼出応答		なし	なし
615	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 15呼出		615	なし	719	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 19呼出応答		なし	なし
616	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 16呼出		なし	なし	720	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 20呼出応答		なし	なし
617	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 17呼出		なし	なし	721	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 21呼出応答		なし	なし
618	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 18呼出		なし	なし	722	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 22呼出応答		なし	なし
619	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 19呼出		なし	なし	723	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 23呼出応答		なし	なし
620	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 20呼出		なし	なし	724	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 24呼出応答		なし	なし
621	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 21呼出		なし	なし	725	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 25呼出応答		なし	なし
622	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 22呼出		なし	なし	726	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 26呼出応答		なし	なし
623	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 23呼出		なし	なし	727	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 27呼出応答		なし	なし
624	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 24呼出		なし	なし	728	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 28呼出応答		なし	なし
625	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 25呼出		なし	なし	729	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 29呼出応答		なし	なし
626	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 26呼出		なし	なし	730	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 30呼出応答		なし	なし
627	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 27呼出		なし	なし	731	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 31呼出応答		なし	なし
628	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 28呼出		なし	なし	732	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 32呼出応答		なし	なし
629	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 29呼出		なし	なし	733	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 33呼出応答		なし	なし
630	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 30呼出		なし	なし	734	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 34呼出応答		なし	なし
631	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 31呼出		なし	なし	735	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 35呼出応答		なし	なし
632	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 32呼出		なし	なし	736	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 36呼出応答		なし	なし
633	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 33呼出		なし	なし	737	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 37呼出応答		なし	なし
634	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 34呼出		なし	なし	738	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 38呼出応答		なし	なし
635	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 35呼出		なし	なし	739	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 39呼出応答		なし	なし
636	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 36呼出		なし	なし	740	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 40呼出応答		なし	なし
637	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 37呼出		なし	なし	741	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 41呼出応答		なし	なし
638	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 38呼出		なし	なし	742	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 42呼出応答		なし	なし
639	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 39呼出		なし	なし	743	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 43呼出応答		なし	なし
640	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 40呼出		なし	なし	744	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 44呼出応答		なし	なし
641	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 41呼出		なし	なし	745	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 45呼出応答		なし	なし
642	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 42呼出		なし	なし	746	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 46呼出応答		なし	なし
643	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 43呼出		なし	なし	747	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 47呼出応答		なし	なし
644	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 44呼出		なし	なし	748	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 48呼出応答		なし	なし
645	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 45呼出		なし	なし	780	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-斉呼出応答		780	77
646	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 46呼出		なし	なし	781	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-+1呼出応答		781	なし
647	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 47呼出		なし	なし	782	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-+2呼出応答		782	なし
648	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 48呼出		なし	なし	783	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-+3呼出応答		783	なし
					784	外部ｽﾋﾟｰｶｰ-+4呼出応答		784	なし



システム・保守系コマンド

コマンド	データ				初期値
* 0081	[特番] (3/3 : 機能番号8XX、9XX) ※空欄に設定番号を記入				下表参照
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	内 容	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 特番	初期値		
			内線 番号 3桁	内線 番号 2桁	
800	ト 殊A呼出/応答		170	なし	
801	ト 殊B呼出/応答		171	なし	
802	ト 殊C呼出/応答		172	なし	
803	ト 殊D応答		173	なし	
804	ト 殊E応答		174	なし	
805	ト 殊F呼出/応答		なし	なし	
806	ト 殊G呼出/応答		なし	なし	
807	ト 殊H呼出/応答		なし	なし	
808	ト 殊I呼出/応答		なし	なし	
809	ト 殊J呼出/応答		なし	なし	
810	ト 殊K呼出/応答		なし	なし	
811	ト 殊L呼出/応答		なし	なし	
812	ト 殊M呼出/応答		なし	なし	
900	VMU同報グループ 01		なし	なし	
901	VMU同報グループ 02		なし	なし	
902	VMU同報グループ 03		なし	なし	
903	VMU同報グループ 04		なし	なし	
904	VMU同報グループ 05		なし	なし	
905	VMU同報グループ 06		なし	なし	
906	VMU同報グループ 07		なし	なし	
907	VMU同報グループ 08		なし	なし	
908	VMU同報グループ 09		なし	なし	
909	VMU同報グループ 10		なし	なし	
910	VMU同報グループ 11		なし	なし	
911	VMU同報グループ 12		なし	なし	
912	VMU同報グループ 13		なし	なし	
913	VMU同報グループ 14		なし	なし	
914	VMU同報グループ 15		なし	なし	
915	VMU同報グループ 16		なし	なし	
916	VMU同報グループ 17		なし	なし	
917	VMU同報グループ 18		なし	なし	
918	VMU同報グループ 19		なし	なし	
919	VMU同報グループ 20		なし	なし	
920	VMU同報グループ 21		なし	なし	
921	VMU同報グループ 22		なし	なし	
922	VMU同報グループ 23		なし	なし	
923	VMU同報グループ 24		なし	なし	
924	VMU同報グループ 25		なし	なし	
925	VMU同報グループ 26		なし	なし	
926	VMU同報グループ 27		なし	なし	
927	VMU同報グループ 28		なし	なし	
928	VMU同報グループ 29		なし	なし	
929	VMU同報グループ 30		なし	なし	
930	VMU同報グループ 31		なし	なし	
931	VMU同報グループ 32		なし	なし	
932	VMU同報グループ 33		なし	なし	
933	VMU同報グループ 34		なし	なし	
934	VMU同報グループ 35		なし	なし	
935	VMU同報グループ 36		なし	なし	
936	VMU同報グループ 37		なし	なし	
937	VMU同報グループ 38		なし	なし	
938	VMU同報グループ 39		なし	なし	
939	VMU同報グループ 40		なし	なし	
940	VMU同報グループ 41		なし	なし	
941	VMU同報グループ 42		なし	なし	
942	VMU同報グループ 43		なし	なし	
943	VMU同報グループ 44		なし	なし	
944	VMU同報グループ 45		なし	なし	
945	VMU同報グループ 46		なし	なし	
946	VMU同報グループ 47		なし	なし	
947	VMU同報グループ 48		なし	なし	
990	VMUアクセス		199	68	



システム・保守系コマンド

コマンド	データ								初期値
* 0082	[内線番号] (1/4: 機能番号001~096) ※空欄に設定番号を記入								左表参照
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	内容	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 仮想内線番号	初期値		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	内容	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 仮想内線番号	初期値	
			内線番号 3桁	内線番号 2桁				内線番号 3桁	内線番号 2桁
001	仮想内線番号01		なし	なし	049	仮想内線番号49		なし	なし
002	仮想内線番号02		なし	なし	050	仮想内線番号50		なし	なし
003	仮想内線番号03		なし	なし	051	仮想内線番号51		なし	なし
004	仮想内線番号04		なし	なし	052	仮想内線番号52		なし	なし
005	仮想内線番号05		なし	なし	053	仮想内線番号53		なし	なし
006	仮想内線番号06		なし	なし	054	仮想内線番号54		なし	なし
007	仮想内線番号07		なし	なし	055	仮想内線番号55		なし	なし
008	仮想内線番号08		なし	なし	056	仮想内線番号56		なし	なし
009	仮想内線番号09		なし	なし	057	仮想内線番号57		なし	なし
010	仮想内線番号10		なし	なし	058	仮想内線番号58		なし	なし
011	仮想内線番号11		なし	なし	059	仮想内線番号59		なし	なし
012	仮想内線番号12		なし	なし	060	仮想内線番号60		なし	なし
013	仮想内線番号13		なし	なし	061	仮想内線番号61		なし	なし
014	仮想内線番号14		なし	なし	062	仮想内線番号62		なし	なし
015	仮想内線番号15		なし	なし	063	仮想内線番号63		なし	なし
016	仮想内線番号16		なし	なし	064	仮想内線番号64		なし	なし
017	仮想内線番号17		なし	なし	065	仮想内線番号65		なし	なし
018	仮想内線番号18		なし	なし	066	仮想内線番号66		なし	なし
019	仮想内線番号19		なし	なし	067	仮想内線番号67		なし	なし
020	仮想内線番号20		なし	なし	068	仮想内線番号68		なし	なし
021	仮想内線番号21		なし	なし	069	仮想内線番号69		なし	なし
022	仮想内線番号22		なし	なし	070	仮想内線番号70		なし	なし
023	仮想内線番号23		なし	なし	071	仮想内線番号71		なし	なし
024	仮想内線番号24		なし	なし	072	仮想内線番号72		なし	なし
025	仮想内線番号25		なし	なし	073	仮想内線番号73		なし	なし
026	仮想内線番号26		なし	なし	074	仮想内線番号74		なし	なし
027	仮想内線番号27		なし	なし	075	仮想内線番号75		なし	なし
028	仮想内線番号28		なし	なし	076	仮想内線番号76		なし	なし
029	仮想内線番号29		なし	なし	077	仮想内線番号77		なし	なし
030	仮想内線番号30		なし	なし	078	仮想内線番号78		なし	なし
031	仮想内線番号31		なし	なし	079	仮想内線番号79		なし	なし
032	仮想内線番号32		なし	なし	080	仮想内線番号80		なし	なし
033	仮想内線番号33		なし	なし	081	仮想内線番号81		なし	なし
034	仮想内線番号34		なし	なし	082	仮想内線番号82		なし	なし
035	仮想内線番号35		なし	なし	083	仮想内線番号83		なし	なし
036	仮想内線番号36		なし	なし	084	仮想内線番号84		なし	なし
037	仮想内線番号37		なし	なし	085	仮想内線番号85		なし	なし
038	仮想内線番号38		なし	なし	086	仮想内線番号86		なし	なし
039	仮想内線番号39		なし	なし	087	仮想内線番号87		なし	なし
040	仮想内線番号40		なし	なし	088	仮想内線番号88		なし	なし
041	仮想内線番号41		なし	なし	089	仮想内線番号89		なし	なし
042	仮想内線番号42		なし	なし	090	仮想内線番号90		なし	なし
043	仮想内線番号43		なし	なし	091	仮想内線番号91		なし	なし
044	仮想内線番号44		なし	なし	092	仮想内線番号92		なし	なし
045	仮想内線番号45		なし	なし	093	仮想内線番号93		なし	なし
046	仮想内線番号46		なし	なし	094	仮想内線番号94		なし	なし
047	仮想内線番号47		なし	なし	095	仮想内線番号95		なし	なし
048	仮想内線番号48		なし	なし	096	仮想内線番号96		なし	なし



システム・保守系コマンド

コマンド	データ										初期値	
* 0082	[内線番号] (2/4 : 機能番号 101～156、201～256、301～356) ※空欄に設定番号を記入										左表参照	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> )	初期値		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> )	初期値		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> )	初期値	
	機能番号	内線番号 /ID番号	内線番号 3桁	内線番号 2桁	機能番号	内線番号 /ID番号	内線番号 3桁	内線番号 2桁	機能番号	内線番号 /ID番号	内線番号 3桁	内線番号 2桁
	101		101	10	201		201	なし	301		301	なし
	102		102	11	202		202	なし	302		302	なし
	103		103	12	203		203	なし	303		303	なし
	104		104	13	204		204	なし	304		304	なし
	105		105	14	205		205	なし	305		305	なし
	106		106	15	206		206	なし	306		306	なし
	107		107	16	207		207	なし	307		307	なし
	108		108	17	208		208	なし	308		308	なし
	109		109	18	209		209	なし	309		309	なし
	110		110	19	210		210	なし	310		310	なし
	111		111	20	211		211	なし	311		311	なし
	112		112	21	212		212	なし	312		312	なし
	113		113	22	213		213	なし	313		313	なし
	114		114	23	214		214	なし	314		314	なし
115		115	24	215		215	なし	315		315	なし	
116		116	25	216		216	なし	316		316	なし	
117		117	26	217		217	なし	317		317	なし	
118		118	27	218		218	なし	318		318	なし	
119		119	28	219		219	なし	319		319	なし	
120		120	29	220		220	なし	320		320	なし	
121		121	30	221		221	なし	321		321	なし	
122		122	31	222		222	なし	322		322	なし	
123		123	32	223		223	なし	323		323	なし	
124		124	33	224		224	なし	324		324	なし	
125		125	なし	225		225	なし	325		325	なし	
126		126	なし	226		226	なし	326		326	なし	
127		127	なし	227		227	なし	327		327	なし	
128		128	なし	228		228	なし	328		328	なし	
129		129	なし	229		229	なし	329		329	なし	
130		130	なし	230		230	なし	330		330	なし	
131		131	なし	231		231	なし	331		331	なし	
132		132	なし	232		232	なし	332		332	なし	
133		133	34	233		233	なし	333		333	なし	
134		134	35	234		234	なし	334		334	なし	
135		135	なし	235		235	なし	335		335	なし	
136		136	なし	236		236	なし	336		336	なし	
137		137	なし	237		237	なし	337		337	なし	
138		138	なし	238		238	なし	338		338	なし	
139		139	なし	239		239	なし	339		339	なし	
140		140	なし	240		240	なし	340		340	なし	
141		141	なし	241		241	なし	341		341	なし	
142		142	なし	242		242	なし	342		342	なし	
143		143	なし	243		243	なし	343		343	なし	
144		144	なし	244		244	なし	344		344	なし	
145		145	なし	245		245	なし	345		345	なし	
146		146	なし	246		246	なし	346		346	なし	
147		147	なし	247		247	なし	347		347	なし	
148		148	なし	248		248	なし	348		348	なし	
149		149	なし	249		249	なし	349		349	なし	
150		150	なし	250		250	なし	350		350	なし	
151		151	なし	251		251	なし	351		351	なし	
152		152	なし	252		252	なし	352		352	なし	
153		153	なし	253		253	なし	353		353	なし	
154		154	なし	254		254	なし	354		354	なし	
155		155	なし	255		255	なし	355		355	なし	
156		156	なし	256		256	なし	356		356	なし	



システム・保守系コマンド

コマンド	データ								初期値
* 0082	[内線番号] (3/4 : 機能番号501～556、601～656) ※空欄に設定番号を記入								左表参照
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 内線番号 /ID番号	初期値		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 内線番号 /ID番号	初期値		
			内線番号 3桁	内線番号 2桁			内線番号 3桁	内線番号 2桁	
	501		501	36	601		なし	なし	
	502		502	37	602		なし	なし	
	503		503	38	603		なし	なし	
	504		504	39	604		なし	なし	
	505		505	40	605		なし	なし	
	506		506	41	606		なし	なし	
	507		507	42	607		なし	なし	
	508		508	43	608		なし	なし	
	509		509	44	609		なし	なし	
	510		510	45	610		なし	なし	
	511		511	46	611		なし	なし	
	512		512	47	612		なし	なし	
	513		513	48	613		なし	なし	
	514		514	49	614		なし	なし	
	515		515	50	615		なし	なし	
	516		516	51	616		なし	なし	
	517		517	52	617		なし	なし	
	518		518	53	618		なし	なし	
	519		519	54	619		なし	なし	
	520		520	55	620		なし	なし	
	521		521	なし	621		なし	なし	
	522		522	なし	622		なし	なし	
	523		523	なし	623		なし	なし	
	524		524	なし	624		なし	なし	
	525		525	なし	625		なし	なし	
	526		526	なし	626		なし	なし	
	527		527	なし	627		なし	なし	
	528		528	なし	628		なし	なし	
	529		529	なし	629		なし	なし	
	530		530	なし	630		なし	なし	
	531		531	なし	631		なし	なし	
	532		532	なし	632		なし	なし	
	533		533	なし	633		なし	なし	
	534		534	なし	634		なし	なし	
	535		535	なし	635		なし	なし	
	536		536	なし	636		なし	なし	
	537		537	なし	637		なし	なし	
	538		538	なし	638		なし	なし	
	539		539	なし	639		なし	なし	
	540		540	なし	640		なし	なし	
	541		541	なし	641		なし	なし	
	542		542	なし	642		なし	なし	
	543		543	なし	643		なし	なし	
	544		544	なし	644		なし	なし	
	545		545	なし	645		なし	なし	
	546		546	なし	646		なし	なし	
	547		547	なし	647		なし	なし	
	548		548	なし	648		なし	なし	
	549		549	なし	649		なし	なし	
	550		550	なし	650		なし	なし	
	551		551	なし	651		なし	なし	
	552		552	なし	652		なし	なし	
	553		553	なし	653		なし	なし	
	554		554	なし	654		なし	なし	
	555		555	なし	655		なし	なし	
	556		556	なし	656		なし	なし	



システム・保守系コマンド

コマンド	データ								初期値	
* 0082	[内線番号] (4/4：機能番号801～896) ※空欄に設定番号を記入								左表参照	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 内線番号 /ID番号	初期値		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 機能番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 内線番号 /ID番号	初期値			
			内線番号 3桁	内線番号 2桁			内線番号 3桁	内線番号 2桁		
	801		801	56	865		なし	なし		
	802		802	57	866		なし	なし		
	803		803	58	867		なし	なし		
	804		804	59	868		なし	なし		
	805		805	60	869		なし	なし		
	806		806	61	870		なし	なし		
	807		807	62	871		なし	なし		
	808		808	63	872		なし	なし		
	809		809	64	873		なし	なし		
	810		810	65	874		なし	なし		
	811		811	66	875		なし	なし		
	812		812	67	876		なし	なし		
	813			なし	なし	877		なし		なし
	814			なし	なし	878		なし		なし
	815			なし	なし	879		なし		なし
	816			なし	なし	880		なし		なし
	817			なし	なし	881		なし		なし
	818			なし	なし	882		なし		なし
	819			なし	なし	883		なし		なし
	820			なし	なし	884		なし		なし
	821			なし	なし	885		なし		なし
	822			なし	なし	886		なし		なし
	823			なし	なし	887		なし		なし
	824			なし	なし	888		なし		なし
	825			なし	なし	889		なし		なし
	826			なし	なし	890		なし		なし
	827			なし	なし	891		なし		なし
	828			なし	なし	892		なし		なし
	829			なし	なし	893		なし		なし
	830			なし	なし	894		なし		なし
	831			なし	なし	895		なし		なし
	832			なし	なし	896		なし		なし
	833			なし	なし					
	834			なし	なし					
	835			なし	なし					
	836			なし	なし					
	837			なし	なし					
	838			なし	なし					
	839			なし	なし					
	840			なし	なし					
	841			なし	なし					
	842			なし	なし					
	843			なし	なし					
	844			なし	なし					
	845			なし	なし					
	846			なし	なし					
	847			なし	なし					
	848			なし	なし					
	849			なし	なし					
	850			なし	なし					
	851			なし	なし					
	852			なし	なし					
	853			なし	なし					
	854			なし	なし					
	855			なし	なし					
	856			なし	なし					
	857			なし	なし					
	858			なし	なし					
	859			なし	なし					
	860			なし	なし					
	861			なし	なし					
	862			なし	なし					
	863			なし	なし					
	864			なし	なし					



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 0083	<p>[ユーザ用パスワード] ※空欄に設定パスワードを記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>パスワード</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D D D D					パスワード					0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D D D D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
パスワード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 0084	<p>[モード切替用電話機(夜間切替操作電話機)]</p> <p>※空欄に操作電話機の収容位置(D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>)を記入</p> <table border="1"> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th colspan="16">D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 設定No.</th></tr> <tr> <th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 設定No.																	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	01																	02																	03																	04																	05																	06																	07																	08																	09																	10																	11																	12																	13																	14																	15																	16																	17																	18																	19																	20																	21																	22																	23																	24																	25																	26																	27																	28																	29																	30																	31																	32																	33																	34																	35																	36																	37																	38																	39																	40																	41																	42																	43																	44																	45																	46																	47																	48																	<p>[テナント01] 01-101、02-102 03-103、04-104 05-501、06-502 07-503、08-504 09-16-000: 設定なし</p> <p>[その他のテナント] 000:設定なし</p>
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 設定No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 0085	<p>[共通電話帳編集用電話機] ※空欄に編集用電話機の収容位置 (D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>) を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 電話機グループ番号</th><th colspan="16">D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 設定No.</th></tr> <tr> <th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 設定No.																	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	01																	02																	03																	04																	05																	06																	07																	08																	09																	10																	11																	12																	13																	14																	15																	16																	17																	18																	19																	20																	21																	22																	23																	24																	25																	26																	27																	28																	29																	30																	31																	32																	33																	34																	35																	36																	37																	38																	39																	40																	41																	42																	43																	44																	45																	46																	47																	48																	01:999 02~16-000: 設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 設定No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 0086	<p>[リモート操作用の外線またはDI加入者番号] ※D<sub>0</sub>:空欄該当部分をマーク、 D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>):外線番号/ダイヤル番号を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">D<sub>0</sub> 回線区分</th><th colspan="11">D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 対象外線/ダイヤル番号</th></tr> <tr> <th>1 一般回線</th><th>2 DI回線</th><th>外線番号</th><th colspan="10">ダイヤル番号 (最大11桁)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>0</sub> 回線区分		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 対象外線/ダイヤル番号											1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (最大11桁)																							[一般回線] 00:設定なし [DI回線] 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> 回線区分		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 対象外線/ダイヤル番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (最大11桁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 0087	<p>[リモート操作移行時間 (一般発信者)]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DD</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リモート操作移行時間 (秒)</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td><td>180</td></tr> </tbody> </table>	DD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	リモート操作移行時間 (秒)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	09:90秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
リモート操作移行時間 (秒)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 0088	[リモート操作移行時間(特定発信者)]												00:0秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	D D		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	リモート操作移行時間(秒)		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27		30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 0089	[リモート操作用電話機(特定発信者)] ※空欄に発信者電話番号を記入												設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 発信者電話番号												D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 発信者電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	01															31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



システム・保守系コマンド

コマンド	データ																			初期値			
* 0091	[ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> 短縮/電話帳 ボタンの登録先電話帳種別 ]																			1: 共通電話帳			
※空欄該当部分をマーク																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
D <sub>2</sub> 電話帳種別		1 共通電話帳																					
		2 マイ電話帳																					



システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0092	[ワンタッチダイヤル登録時の初期選択電話帳種別] ※空欄該当部分をマク																				2: 共通電話帳 (グループ 毎)
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	1 共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2 共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3 マイ電話帳																				



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値						
* 0093	<div> <div>[停電検出時連動機能の動作有無]</div> <table> <tr> <td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>停電検出時連動機能</td><td>有効</td><td>無効</td></tr> </table> </div>	D	1	2	停電検出時連動機能	有効	無効	2:無効
D	1	2						
停電検出時連動機能	有効	無効						
* 0094	<div> <div>[休日モード(夜モード3)時の夜区分]</div> <table> <tr> <td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>夜区分</td><td>夜間(夜モード1)</td><td>深夜(夜モード2)</td></tr> </table> </div>	D	1	2	夜区分	夜間(夜モード1)	深夜(夜モード2)	1:夜間 (夜モード1)
D	1	2						
夜区分	夜間(夜モード1)	深夜(夜モード2)						
* 0095	<div> <div>[夜間切替スイッチ操作時の夜区分]</div> <table> <tr> <td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>夜区分</td><td>夜間(夜モード1)</td><td>深夜(夜モード2)</td></tr> </table> </div>	D	1	2	夜区分	夜間(夜モード1)	深夜(夜モード2)	1:夜間 (夜モード1)
D	1	2						
夜区分	夜間(夜モード1)	深夜(夜モード2)						



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (1/13:テナント番号01~04) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (1/12:テナント番号01~04) ※空欄にモード (00~12:下表参照)、メッセージ (01~06)/転送先 (01~14)を記入	00,, :留守モード 指定なし

  

		* 0096					* 0097					* 0096					* 0097			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>			
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先			
01	0	日曜	1						03	日曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	1	月曜	1						4	月曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	2	火曜	1						5	火曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	3	水曜	1						6	水曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	4	木曜	1						7	木曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	5	金曜	1						8	金曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
6	土曜	1						9	土曜	1										
	2																			
	3																			
	4																			
02	0	日曜	1						04	日曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	1	月曜	1						5	月曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	2	火曜	1						6	火曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	3	水曜	1						7	水曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	4	木曜	1						8	木曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
	5	金曜	1						9	金曜	1									
		2																		
		3																		
		4																		
6	土曜	1						10	土曜	1										
	2																			
	3																			
	4																			

  

● \* 0096の夜区分に対する夜モード

D <sub>5</sub>	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● \* 0097のモード 番号に対する留守番モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (2/13:テナント番号05~08) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入												0000, 0000, 1: なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (2/12:テナント番号05~08) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入												00,, :留守モード 指定なし

  

		* 0096						* 0097											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>		
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先		
05	0	日曜	1							0	日曜	1							
			2																
			3																
			4																
	1	月曜	1							1	月曜	1							
			2																
			3																
			4																
	2	火曜	1							2	火曜	1							
			2																
			3																
			4																
	3	水曜	1							3	水曜	1							
			2																
			3																
			4																
	4	木曜	1							4	木曜	1							
			2																
			3																
			4																
	5	金曜	1							5	金曜	1							
			2																
			3																
			4																
6	土曜	1							6	土曜	1								
		2																	
		3																	
		4																	
06	0	日曜	1							0	日曜	1							
			2																
			3																
			4																
	1	月曜	1							1	月曜	1							
			2																
			3																
			4																
	2	火曜	1							2	火曜	1							
			2																
			3																
			4																
	3	水曜	1							3	水曜	1							
			2																
			3																
			4																
	4	木曜	1							4	木曜	1							
			2																
			3																
			4																
	5	金曜	1							5	金曜	1							
			2																
			3																
			4																
6	土曜	1							6	土曜	1								
		2																	
		3																	
		4																	

  

● \* 0096の夜区分に対する夜モード

D <sub>5</sub>	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● \* 0097のモード 番号に対する留守番モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



コマンド	データ	初期値
*0096	[夜間切替タイマの時刻] (3/13：テナト番号09～12) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
*0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (3/12：テナト番号09～12) ※空欄にモード (00～12:下表参照)、メッセージ (01～06)/転送先 (01～14) を記入	00,, :留守モード 指定なし

  

										*0096					*0097						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナト番号	D <sub>1</sub> 曜日	D <sub>2</sub> 項番	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 夜開始時刻	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 夜終了時刻	D <sub>5</sub> 夜区分	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> モード	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> メジ番号/転送先	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 転送先		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナト番号	D <sub>1</sub> 曜日	D <sub>2</sub> 項番	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 夜開始時刻	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 夜終了時刻	D <sub>5</sub> 夜区分	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> モード	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> メジ番号/転送先	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 転送先			
09	0	日曜	1							11	0	日曜	1								
		2											2								
		3											3								
		4											4								
	1	月曜	1									1	月曜	1							
		2											2								
		3											3								
		4											4								
	2	火曜	1									2	火曜	1							
		2											2								
		3											3								
		4											4								
	3	水曜	1									3	水曜	1							
		2											2								
		3											3								
		4											4								
	4	木曜	1									4	木曜	1							
		2											2								
		3											3								
		4											4								
	5	金曜	1									5	金曜	1							
		2											2								
		3											3								
		4											4								
6	土曜	1								6	土曜	1									
	2										2										
	3										3										
	4										4										
10	0	日曜	1							12	0	日曜	1								
		2											2								
		3												3							
		4												4							
	1	月曜	1									1	月曜	1							
		2											2								
		3											3								
		4											4								
	2	火曜	1									2	火曜	1							
		2											2								
		3				</															



コマンド	データ	初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (4/13: テナント番号13~16) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (4/12: テナント番号13~16) ※空欄にモード (00~12: 下表参照)、メッセージ (01~06)/転送先 (01~14)を記入	00,, : 留守モード指定なし

  

		* 0096					* 0097					* 0096					* 0097		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>		
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先		テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先			
13	0	日曜	1						15	0	日曜	1							
		2									2								
		3									3								
		4									4								
	1	月曜	1							1	月曜	1							
		2									2								
		3									3								
		4									4								
	2	火曜	1							2	火曜	1							
		2									2								
		3									3								
		4									4								
	3	水曜	1							3	水曜	1							
		2									2								
		3									3								
		4									4								
	4	木曜	1							4	木曜	1							
		2									2								
		3									3								
		4									4								
	5	金曜	1							5	金曜	1							
		2									2								
		3									3								
		4									4								
6	土曜	1						6	土曜	1									
	2								2										
	3								3										
	4								4										
14	0	日曜	1						16	0	日曜	1							
		2									2								
		3									3								
		4									4								
	1	月曜	1							1	月曜	1							
		2									2								
		3									3								
		4									4								
	2	火曜	1							2	火曜	1							
		2									2								
		3									3								
		4									4								



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (5/13:テナント番号17~20) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (5/12:テナント番号17~20) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入	00,, :留守モード 指定なし

  

		* 0096					* 0097					* 0096					* 0097			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>			
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先			
17	0	日曜	1						19	0	日曜	1								
		2									1	月曜	1							
		3										2	火曜	1						
		4											3	水曜	1					
	1	月曜	1							4				木曜	1					
		2									5			金曜	1					
		3										6		土曜	1					
		4											0	日曜	1					
	2	火曜	1							1				月曜	1					
		2									2			火曜	1					
		3										3		水曜	1					
		4											4	木曜	1					
	3	水曜	1							5				金曜	1					
		2									6			土曜	1					
		3										0		日曜	1					
		4											1	月曜	1					
	4	木曜	1							2				火曜	1					
		2									3			水曜	1					
		3										4		木曜	1					
		4											5	金曜	1					
	5	金曜	1							6				土曜	1					
		2									0			日曜	1					
		3										1		月曜	1					
		4											2	火曜	1					
6	土曜	1						3	水曜	1										
	2								4	木曜	1									
	3									5	金曜	1								
	4										6	土曜	1							

  

● \* 0096の夜区分に対する夜モード

D <sub>5</sub>	夜区分
1	夜間(夜モード1)
2	深夜(夜モード2)

● \* 0097のモード番号に対する留守番モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
00	留守モード指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード(転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



コマンド		データ										初期値		
* 0096		[夜間切替タイマの時刻] (6/13: テナント番号 21~24) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入										0000, 0000, 1 : なし		
* 0097		[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (6/12: テナント番号 21~24) ※空欄にモード (00~12: 下表参照)、メッセージ (01~06)/転送先 (01~14)を記入										00,, : 留守モード指定なし		

  

		* 0096						* 0097					* 0096						* 0097		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>				
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先		テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先					
21	0	日曜	1						23	0	日曜	1									
		2									2										
		3									3										
		4									4										
	1	月曜	1							1	月曜	1									
		2									2										
		3									3										
		4									4										
	2	火曜	1							2	火曜	1									
		2									2										
		3									3										
		4									4										
	3	水曜	1							3	水曜	1									
		2									2										
		3									3										
		4									4										
	4	木曜	1							4	木曜	1									
		2									2										
		3									3										
		4									4										
	5	金曜	1							5	金曜	1									
		2									2										
		3									3										
		4									4										
6	土曜	1						6	土曜	1											
	2								2												
	3								3												
	4								4												
22	0	日曜	1						24	0	日曜	1									
		2									2										
		3									3										
		4									4										
	1	月曜	1							1	月曜	1									
		2									2										
		3									3										
		4									4										
	2	火曜	1							2	火曜										



システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (7/13:テナント番号25~28) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入												0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (7/12:テナント番号25~28) ※空欄にモード (00~12:下表参照)、メッセージ (01~06)/転送先 (01~14)を記入												00,, :留守モード 指定なし

  

		* 0096					* 0097					* 0096					* 0097			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>			
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先			
25	0	日曜	1						27	0	日曜	1								
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	1	月曜	1								1	月曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	2	火曜	1								2	火曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	3	水曜	1								3	水曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	4	木曜	1								4	木曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	5	金曜	1								5	金曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
6	土曜	1							6	土曜	1									
	2									2										
	3									3										
	4									4										
26	0	日曜	1						28	0	日曜	1								
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	1	月曜	1								1	月曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	2	火曜	1								2	火曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	3	水曜	1								3	水曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	4	木曜	1								4	木曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	5	金曜	1								5	金曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
6	土曜	1							6	土曜	1									
	2									2										
	3									3										
	4									4										

  

● \* 0096の夜区分に対する夜モード

D <sub>5</sub>	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● \* 0097のモード番号に対する留守番モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (8/13:テナント番号29~32) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入												0000, 0000, 1: なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (8/12:テナント番号29~32) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入												00,, :留守モード 指定なし

  

		* 0096						* 0097									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先
29	0	日曜	1						31	0	日曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	1	月曜	1							1	月曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	2	火曜	1							2	火曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	3	水曜	1							3	水曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	4	木曜	1							4	木曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	5	金曜	1							5	金曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	6	土曜	1							6	土曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
30	0	日曜	1						32	0	日曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	1	月曜	1							1	月曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	2	火曜	1							2	火曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	3	水曜	1							3	水曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	4	木曜	1							4	木曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	5	金曜	1							5	金曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	6	土曜	1							6	土曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					

  

● \* 0096の夜区分に対する夜モード

D <sub>5</sub>	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● \* 0097のモード番号に対する留守番モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (9/13:テナント番号33~36) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (9/12:テナント番号33~36) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入	00,, :留守モード 指定なし

  

		* 0096					* 0097					* 0096					* 0097				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>				
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先				
33	0	日曜	1						35	0	日曜	1									
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	1	月曜	1								1	月曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	2	火曜	1								2	火曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	3	水曜	1								3	水曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	4	木曜	1								4	木曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	5	金曜	1								5	金曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
6	土曜	1							6	土曜	1										
	2									2											
	3									3											
	4									4											
34	0	日曜	1						36	0	日曜	1									
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	1	月曜	1								1	月曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	2	火曜	1								2	火曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	3	水曜	1								3	水曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	4	木曜	1								4	木曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	5	金曜	1								5	金曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
6	土曜	1							6	土曜	1										
	2									2											
	3									3											
	4									4											

  

● \* 0096の夜区分に対する夜モード

D <sub>5</sub>	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● \* 0097のモード番号に対する留守番モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード(転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (10/13:テナント番号37~40) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入												0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (10/12:テナント番号37~40) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入												00,, :留守モード 指定なし

  

		* 0096						* 0097									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先
37	0	日曜	1						39	0	日曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	1	月曜	1							1	月曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	2	火曜	1							2	火曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	3	水曜	1							3	水曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	4	木曜	1							4	木曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	5	金曜	1							5	金曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	6	土曜	1							6	土曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
38	0	日曜	1						40	0	日曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	1	月曜	1							1	月曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	2	火曜	1							2	火曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	3	水曜	1							3	水曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	4	木曜	1							4	木曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	5	金曜	1							5	金曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	6	土曜	1							6	土曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					

  

● \* 0096の夜区分に対する夜モード

D <sub>5</sub>	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● \* 0097のモード番号に対する留守番モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (11/13:テナント番号41~44) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (11/12:テナント番号41~44) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入	00,, :留守モード 指定なし

  

		* 0096					* 0097					* 0096					* 0097			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>			
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先			
41	0	日曜	1						43	0	日曜	1								
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	1	月曜	1								1	月曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	2	火曜	1								2	火曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	3	水曜	1								3	水曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	4	木曜	1								4	木曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	5	金曜	1								5	金曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
6	土曜	1							6	土曜	1									
	2									2										
	3									3										
	4									4										
42	0	日曜	1						44	0	日曜	1								
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	1	月曜	1								1	月曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	2	火曜	1								2	火曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	3	水曜	1								3	水曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	4	木曜	1								4	木曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
	5	金曜	1								5	金曜	1							
		2										2								
		3										3								
		4										4								
6	土曜	1							6	土曜	1									
	2									2										
	3									3										
	4									4										

  

● \* 0096の夜区分に対する夜モード

D <sub>5</sub>	夜区分
1	夜間(夜モード1)
2	深夜(夜モード2)

● \* 0097のモード番号に対する留守番モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
00	留守モード指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード(転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (12/13:テナント番号45~48) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入														0000, 0000, 1: なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (12/12:テナント番号45~48) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入														00,, :留守モード 指定なし

  

		* 0096						* 0097									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub>
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先
45	0	日曜	1						47	0	日曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	1	月曜	1							1	月曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	2	火曜	1							2	火曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	3	水曜	1							3	水曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	4	木曜	1							4	木曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	5	金曜	1							5	金曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	6	土曜	1							6	土曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
46	0	日曜	1						48	0	日曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	1	月曜	1							1	月曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	2	火曜	1							2	火曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	3	水曜	1							3	水曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	4	木曜	1							4	木曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	5	金曜	1							5	金曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									
	6	土曜	1							6	土曜	1					
		2						2									
		3						3									
		4						4									

  

● \* 0096の夜区分に対する夜モード

D <sub>5</sub>	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● \* 0097のモード番号に対する留守番モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



システム・保守系コマンド

コマンド	データ													初期値											
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (13/13:ドアホン99) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分 (1、2) を記入													0000, 0000, 1 : なし											
				* 0096																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ナイト 番号	D <sub>1</sub> 曜日	D <sub>2</sub> 項 番	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 夜開始時刻	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 夜終了時刻	D <sub>5</sub> 夜 区分																				
99 ドア ホン	0 日曜	1																							
		2																							
		3																							
		4																							
	1 月曜	1																							
		2																							
		3																							
		4																							
	2 火曜	1																							
		2																							
		3																							
		4																							
	3 水曜	1																							
		2																							
		3																							
		4																							
	4 木曜	1																							
		2																							
		3																							
		4																							
	5 金曜	1																							
		2																							
		3																							
		4																							
	6 土曜	1																							
		2																							
		3																							
		4																							
● * 0096の夜区分に対する夜モード																									
D <sub>5</sub>	夜区分																								
1	夜間 (夜モード 1)																								
2	深夜 (夜モード 2)																								



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																	
* 0098	<p>[他テナントの夜間切替可能電話機] ※空欄に設定データ(操作電話機の収容位置、または901～948/999:モード切替用電話機)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 設定No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 操作電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 設定No.	1	2	3	4	5	6	7	8	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 操作電話機									000:なし																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 設定No.	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 操作電話機																																																																																																																																																																																																																																			
* 0099	<p>[停電時の直通電話機] ※空欄に直通電話機の収容位置を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 直通電話機																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 直通電話機																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 直通電話機																	000:なし																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 直通電話機																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 直通電話機																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 直通電話機																																																																																																																																																																																																																																			
* 0300	<p>[外線メイクビジー] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>1 メイクビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>1 メイクビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> 状態	0 開放																								D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 状態	0 開放																								D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																								0:開放																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> 状態	0 開放																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> 状態	0 開放																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																																																																																																																																																																																																																																		
* 0301	<p>[内線通話路メイクビジー] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 通話路No.</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>1 メイクビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 通話路No.</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>1 メイクビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 通話路No.</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 状態</td><td>1 メイクビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 通話路No.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> 状態	0 開放																								D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 通話路No.	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 状態	0 開放																								D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 通話路No.	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64									D <sub>2</sub> 状態	0 開放																								D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																								0:開放
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 通話路No.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> 状態	0 開放																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 通話路No.	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> 状態	0 開放																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 通話路No.	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> 状態	0 開放																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 状態	1 メイクビジー																																																																																																																																																																																																																																		
* 0600	<p>[アナログ外線の線路ロス] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 線路ロス</td><td>0 4dB以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 線路ロス</td><td>1 2～3dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 線路ロス</td><td>2 0～1dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 線路ロス</td><td>0 4dB以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 線路ロス</td><td>1 2～3dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 線路ロス</td><td>2 0～1dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> 線路ロス	0 4dB以上																								D <sub>2</sub> 線路ロス	1 2～3dB																								D <sub>2</sub> 線路ロス	2 0～1dB																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 線路ロス	0 4dB以上																								D <sub>2</sub> 線路ロス	1 2～3dB																								D <sub>2</sub> 線路ロス	2 0～1dB																								0:4dB以上																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> 線路ロス	0 4dB以上																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 線路ロス	1 2～3dB																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 線路ロス	2 0～1dB																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> 線路ロス	0 4dB以上																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 線路ロス	1 2～3dB																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 線路ロス	2 0～1dB																																																																																																																																																																																																																																		
* 0601	<p>[アナログ外線ユニットの接続先] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 接続先</td><td>0 アナログ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 接続先</td><td>1 ひかり電話アダプタ・LD専用線(φ0.9)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 接続先</td><td>0 アナログ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 接続先</td><td>1 ひかり電話アダプタ・LD専用線(φ0.9)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> 接続先	0 アナログ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)																								D <sub>2</sub> 接続先	1 ひかり電話アダプタ・LD専用線(φ0.9)																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 接続先	0 アナログ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)																								D <sub>2</sub> 接続先	1 ひかり電話アダプタ・LD専用線(φ0.9)																								0:アナログ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> 接続先	0 アナログ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 接続先	1 ひかり電話アダプタ・LD専用線(φ0.9)																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> 接続先	0 アナログ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 接続先	1 ひかり電話アダプタ・LD専用線(φ0.9)																																																																																																																																																																																																																																		



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																	
* 0602	[アナログ外線通話の送話音量]	コマンド * 0600 の設定により可変																																																	
	<table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> 送話音量																								
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																										
	D <sub>2</sub> 送話音量																																																		
	<table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 送話音量																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																											
D <sub>2</sub> 送話音量																																																			
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																																																			
<table><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>0dB</td><td>-2dB</td><td>-4dB</td><td>-6dB</td><td>-8dB</td><td>-10dB</td><td>-12dB</td></tr></table>	D <sub>2</sub>	2	3	4	5	6	7	8	送話音量	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																																			
D <sub>2</sub>	2	3	4	5	6	7	8																																												
送話音量	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																																												
* 0603	[アナログ外線通話の受話音量]	コマンド * 0600 の設定により可変																																																	
	<table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> 受話音量																								
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																										
	D <sub>2</sub> 受話音量																																																		
	<table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 受話音量																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																											
D <sub>2</sub> 受話音量																																																			
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																																																			
<table><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>+4dB</td><td>+2dB</td><td>0dB</td><td>-2dB</td><td>-4dB</td><td>-6dB</td><td>-8dB</td><td>-10dB</td><td>-12dB</td></tr></table>	D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	受話音量	+4dB	+2dB	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																															
D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																										
受話音量	+4dB	+2dB	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																																										
* 0607	[ISDN外線／IP外線通話の送話音量]	1:標準																																																	
	<table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>標準</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>→ 小</td></tr></table>		D	1	2	3	4	5	6	7	送話音量	標準	――	――	――	――	――	→ 小																																	
D	1	2	3	4	5	6	7																																												
送話音量	標準	――	――	――	――	――	→ 小																																												
* 0608	[ISDN外線／IP外線通話の受話音量]	3:標準																																																	
	<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>大</td><td>←――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>→ 小</td></tr></table>		D	0	1	2	3	4	5	6	7	受話音量	大	←――	――	標準	――	――	――	→ 小																															
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																											
受話音量	大	←――	――	標準	――	――	――	→ 小																																											



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																		
* 0611	[ ページング冒頭音/終了音音量 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←	標準					→ 小	2:標準																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																												
音量	大	←	標準					→ 小																																																																																																																												
* 0613	[ ページング出力音量 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←	標準					→ 小	2:標準																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																												
音量	大	←	標準					→ 小																																																																																																																												
* 0614	[ PHIページング音量 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	音量	大	←	標準				→ 小	2:標準																																																																																																																		
D	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																																													
音量	大	←	標準				→ 小																																																																																																																													
* 0615	[ 外部音源入力音量 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←	標準					→ 小	2:標準																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																												
音量	大	←	標準					→ 小																																																																																																																												
* 0616	[ EXU／8DHUドアホン冒頭音音量 ] <table><tr><th colspan="2">D<sub>1</sub></th><th colspan="8">ドアホン冒頭音</th></tr><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th></th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>01</td><td>ドアホンA</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>02</td><td>ドアホンB</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>03</td><td>ドアホンC</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>06</td><td>ドアホンF</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>07</td><td>ドアホンG</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>08</td><td>ドアホンH</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>09</td><td>ドアホンI</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>10</td><td>ドアホンJ</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>11</td><td>ドアホンK</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>12</td><td>ドアホンL</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>13</td><td>ドアホンM</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D <sub>1</sub>		ドアホン冒頭音								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	01	ドアホンA	大	←				標準		→ 小	02	ドアホンB	大	←				標準		→ 小	03	ドアホンC	大	←				標準		→ 小	06	ドアホンF	大	←				標準		→ 小	07	ドアホンG	大	←				標準		→ 小	08	ドアホンH	大	←				標準		→ 小	09	ドアホンI	大	←				標準		→ 小	10	ドアホンJ	大	←				標準		→ 小	11	ドアホンK	大	←				標準		→ 小	12	ドアホンL	大	←				標準		→ 小	13	ドアホンM	大	←				標準		→ 小	5:標準
D <sub>1</sub>		ドアホン冒頭音																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																											
01	ドアホンA	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
02	ドアホンB	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
03	ドアホンC	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
06	ドアホンF	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
07	ドアホンG	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
08	ドアホンH	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
09	ドアホンI	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
10	ドアホンJ	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
11	ドアホンK	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
12	ドアホンL	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
13	ドアホンM	大	←				標準		→ 小																																																																																																																											
* 0617	[ EXU／8DHUドアホン→電話機音量 ] <table><tr><th colspan="2">D<sub>1</sub></th><th colspan="8">ドアホン送話音量</th></tr><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th></th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>01</td><td>ドアホンA</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>02</td><td>ドアホンB</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>03</td><td>ドアホンC</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>06</td><td>ドアホンF</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>07</td><td>ドアホンG</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>08</td><td>ドアホンH</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>09</td><td>ドアホンI</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>10</td><td>ドアホンJ</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>11</td><td>ドアホンK</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>12</td><td>ドアホンL</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>13</td><td>ドアホンM</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D <sub>1</sub>		ドアホン送話音量								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	01	ドアホンA	大	←			標準			→ 小	02	ドアホンB	大	←			標準			→ 小	03	ドアホンC	大	←			標準			→ 小	06	ドアホンF	大	←			標準			→ 小	07	ドアホンG	大	←			標準			→ 小	08	ドアホンH	大	←			標準			→ 小	09	ドアホンI	大	←			標準			→ 小	10	ドアホンJ	大	←			標準			→ 小	11	ドアホンK	大	←			標準			→ 小	12	ドアホンL	大	←			標準			→ 小	13	ドアホンM	大	←			標準			→ 小	4:標準
D <sub>1</sub>		ドアホン送話音量																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																											
01	ドアホンA	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
02	ドアホンB	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
03	ドアホンC	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
06	ドアホンF	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
07	ドアホンG	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
08	ドアホンH	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
09	ドアホンI	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
10	ドアホンJ	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
11	ドアホンK	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
12	ドアホンL	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
13	ドアホンM	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
* 0618	[ 電話機→EXU／8DHUドアホン音量 ] <table><tr><th colspan="2">D<sub>1</sub></th><th colspan="8">ドアホン受話音量</th></tr><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th></th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>01</td><td>ドアホンA</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>02</td><td>ドアホンB</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>03</td><td>ドアホンC</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>06</td><td>ドアホンF</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>07</td><td>ドアホンG</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>08</td><td>ドアホンH</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>09</td><td>ドアホンI</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>10</td><td>ドアホンJ</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>11</td><td>ドアホンK</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>12</td><td>ドアホンL</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr><tr><td>13</td><td>ドアホンM</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D <sub>1</sub>		ドアホン受話音量								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	01	ドアホンA	大	←			標準			→ 小	02	ドアホンB	大	←			標準			→ 小	03	ドアホンC	大	←			標準			→ 小	06	ドアホンF	大	←			標準			→ 小	07	ドアホンG	大	←			標準			→ 小	08	ドアホンH	大	←			標準			→ 小	09	ドアホンI	大	←			標準			→ 小	10	ドアホンJ	大	←			標準			→ 小	11	ドアホンK	大	←			標準			→ 小	12	ドアホンL	大	←			標準			→ 小	13	ドアホンM	大	←			標準			→ 小	4:標準
D <sub>1</sub>		ドアホン受話音量																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																											
01	ドアホンA	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
02	ドアホンB	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
03	ドアホンC	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
06	ドアホンF	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
07	ドアホンG	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
08	ドアホンH	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
09	ドアホンI	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
10	ドアホンJ	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
11	ドアホンK	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
12	ドアホンL	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
13	ドアホンM	大	←			標準			→ 小																																																																																																																											
* 0619	[ 外部スピーカ着信音音量 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←			標準			→ 小	4:標準																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																												
音量	大	←			標準			→ 小																																																																																																																												



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																								
* 0620	[VMU再生音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>再生音量</td><td>大</td><td>標準</td><td>――</td><td>――</td><td>――→</td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	再生音量	大	標準	――	――	――→	小	1:標準																										
D	0	1	2	3	4	5																																				
再生音量	大	標準	――	――	――→	小																																				
* 0621	[VMU録音音量] <table><tr><td><div><div>D<sub>1</sub></div><div>D<sub>0</sub></div></div></td><td colspan="8">録音音量</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1 アナログ外線／内線</td><td>大</td><td>標準</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>――→</td><td>――</td><td>小</td></tr><tr><td>2 ISDN外線／IP外線</td><td>大</td><td>標準</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>――→</td><td>――</td><td>小</td></tr></table>	<div><div>D<sub>1</sub></div><div>D<sub>0</sub></div></div>	録音音量									0	1	2	3	4	5	6	7	1 アナログ外線／内線	大	標準	――	――	――	――→	――	小	2 ISDN外線／IP外線	大	標準	――	――	――	――→	――	小	1:標準				
<div><div>D<sub>1</sub></div><div>D<sub>0</sub></div></div>	録音音量																																									
	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
1 アナログ外線／内線	大	標準	――	――	――	――→	――	小																																		
2 ISDN外線／IP外線	大	標準	――	――	――	――→	――	小																																		
* 0622	[PHI送話音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>小</td><td>←――</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――→</td><td>大</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	送話音量	小	←――	――	――	――	標準	――→	大	5:標準																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
送話音量	小	←――	――	――	――	標準	――→	大																																		
* 0623	[PHI受話音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>小</td><td>←――</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>標準</td><td>大</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	受話音量	小	←――	――	――	――	――	――	標準	大	7:標準																				
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																	
受話音量	小	←――	――	――	――	――	――	標準	大																																	
* 0624	[EXUDアホン転送時の外線送話音量] <table><tr><td><div><div>D<sub>1</sub></div><div>D<sub>0</sub></div></div></td><td colspan="7">送話音量</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1 トアホンA</td><td>大</td><td>←――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――→</td><td>――</td><td>小</td></tr><tr><td>2 トアホンB</td><td>大</td><td>←――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――→</td><td>――</td><td>小</td></tr><tr><td>3 トアホンC</td><td>大</td><td>←――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――→</td><td>――</td><td>小</td></tr></table>	<div><div>D<sub>1</sub></div><div>D<sub>0</sub></div></div>	送話音量								0	1	2	3	4	5	6	1 トアホンA	大	←――	――	標準	――→	――	小	2 トアホンB	大	←――	――	標準	――→	――	小	3 トアホンC	大	←――	――	標準	――→	――	小	3:標準
<div><div>D<sub>1</sub></div><div>D<sub>0</sub></div></div>	送話音量																																									
	0	1	2	3	4	5	6																																			
1 トアホンA	大	←――	――	標準	――→	――	小																																			
2 トアホンB	大	←――	――	標準	――→	――	小																																			
3 トアホンC	大	←――	――	標準	――→	――	小																																			
* 0625	[EXUDアホン転送時の外線受話音量] <table><tr><td><div><div>D<sub>1</sub></div><div>D<sub>0</sub></div></div></td><td colspan="7">受話音量</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1 トアホンA</td><td>大</td><td>←――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――→</td><td>――</td><td>小</td></tr><tr><td>2 トアホンB</td><td>大</td><td>←――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――→</td><td>――</td><td>小</td></tr><tr><td>3 トアホンC</td><td>大</td><td>←――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――→</td><td>――</td><td>小</td></tr></table>	<div><div>D<sub>1</sub></div><div>D<sub>0</sub></div></div>	受話音量								0	1	2	3	4	5	6	1 トアホンA	大	←――	――	標準	――→	――	小	2 トアホンB	大	←――	――	標準	――→	――	小	3 トアホンC	大	←――	――	標準	――→	――	小	3:標準
<div><div>D<sub>1</sub></div><div>D<sub>0</sub></div></div>	受話音量																																									
	0	1	2	3	4	5	6																																			
1 トアホンA	大	←――	――	標準	――→	――	小																																			
2 トアホンB	大	←――	――	標準	――→	――	小																																			
3 トアホンC	大	←――	――	標準	――→	――	小																																			
* 0626	[EXUDアホン転送時のアナログ外線送話音量補正] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――→</td><td>――</td><td>――</td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←――	――	標準	――→	――	――	小	3:標準																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
音量	大	←――	――	標準	――→	――	――	小																																		
* 0627	[EXUDアホン転送時のアナログ外線受話音量補正] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←――</td><td>――</td><td>標準</td><td>――→</td><td>――</td><td>――</td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←――	――	標準	――→	――	――	小	3:標準																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
音量	大	←――	――	標準	――→	――	――	小																																		
* 0628	[内線保留音の送出音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送出音量</td><td>大</td><td>標準</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>――</td><td>――→</td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	送出音量	大	標準	――	――	――	――	――→	小	1:標準																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
送出音量	大	標準	――	――	――	――	――→	小																																		



システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0629	[8DHUインターホン冒頭音音量]																				4:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>2</sub>		1	2	3	4	5	6	7	8												
冒頭音音量		大	←		標準			→	小												
* 0630	[8DHUインターホン→電話機音量]																				5:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> 送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> 送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> 送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> 送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> 送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> 送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> 送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> 送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> 送話音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>2</sub>		1	2	3	4	5	6	7	8												
送話音量		大	←			標準			→	小											



システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0631	[ 電話機→8DHUインターホン音量 ]																				5:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> 受話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> 受話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> 受話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> 受話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> 受話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> 受話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> 受話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> 受話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> 受話音量																				
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																				
	D <sub>2</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8												
	受話音量	大	←			標準		→	小												



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 0632	<p>[内線一斉呼出時の8DHUインターホン冒頭音音量]</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 冒頭音音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 冒頭音音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 冒頭音音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 冒頭音音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 冒頭音音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 冒頭音音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 冒頭音音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 冒頭音音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 冒頭音音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>冒頭音音量</td><td>大</td><td>←</td><td>—</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>小</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					D <sub>2</sub> 冒頭音音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					D <sub>2</sub> 冒頭音音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D <sub>2</sub> 冒頭音音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					D <sub>2</sub> 冒頭音音量																					D <sub>2</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	冒頭音音量	大	←	—	—	標準	—	—	小	5:標準
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 冒頭音音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 冒頭音音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 冒頭音音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 冒頭音音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 冒頭音音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 冒頭音音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 冒頭音音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 冒頭音音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 冒頭音音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
冒頭音音量	大	←	—	—	標準	—	—	小																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 0633	<p>[内線一斉呼出時の電話機→8DHUインターホン音量]</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 收容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>受話音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>小</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D <sub>2</sub> 受話音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D <sub>2</sub> 受話音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					D <sub>2</sub> 受話音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D <sub>2</sub> 受話音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D <sub>2</sub> 受話音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					D <sub>2</sub> 受話音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D <sub>2</sub> 受話音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D <sub>2</sub> 受話音量																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					D <sub>2</sub> 受話音量																					D <sub>2</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	受話音量	大	←	標準	—	—	—	—	小	3:標準
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>2</sub> 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
受話音量	大	←	標準	—	—	—	—	小																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 0634	<p>[PHI→ISDN外線音量]</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>送話音量</td><td>大</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>小</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> 送話音量																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 送話音量																									D <sub>2</sub>	1	2	3	4	5	6	7	送話音量	大	標準	—	—	—	—	小	2:標準																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> 送話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> 送話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub>	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
送話音量	大	標準	—	—	—	—	小																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0635	[ISDN外線→PHI音量]	2:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
	D <sub>2</sub> 受話音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
	D <sub>2</sub> 受話音量	
※空欄に設定データ(下表参照)を記入		
	D <sub>2</sub>	1 2 3 4 5 6 7
	受話音量	大 標準 → 小
* 0636	[PHI→NCI音量]	2:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置	101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153
	D <sub>2</sub> 送話音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置	201 205 209 213 217 221 225 229 233 237 241 245 249 253
	D <sub>2</sub> 送話音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置	301 305 309 313 317 321 325 329 333 337 341 345 349 353
	D <sub>2</sub> 送話音量	
※空欄に設定データ(下表参照)を記入		
	D <sub>2</sub>	1 2 3 4 5 6 7
	送話音量	大 標準 → 小
* 0637	[NCI→PHI音量]	2:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置	101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153
	D <sub>2</sub> 受話音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置	201 205 209 213 217 221 225 229 233 237 241 245 249 253
	D <sub>2</sub> 受話音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置	301 305 309 313 317 321 325 329 333 337 341 345 349 353
	D <sub>2</sub> 受話音量	
※空欄に設定データ(下表参照)を記入		
	D <sub>2</sub>	1 2 3 4 5 6 7
	受話音量	大 標準 → 小
* 0638	[8DHUインターホン転送時の外線送話音量]	3:標準
	D	0 1 2 3 4 5 6
	送話音量	大 ← 標準 → 小
* 0639	[8DHUインターホン転送時の外線受話音量]	3:標準
	D	0 1 2 3 4 5 6
	受話音量	大 ← 標準 → 小
* 0640	[8DHUインターホン転送時のアナログ外線送話音量補正]	3:標準
	D	0 1 2 3 4 5 6 7
	音量	大 ← 標準 → 小
* 0641	[8DHUインターホン転送時のアナログ外線受話音量補正]	3:標準
	D	0 1 2 3 4 5 6 7
	音量	大 ← 標準 → 小



システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0642	[VOIPU送話音量の設定]																				05:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10									
音量		大	←				標準						→								小
* 0643	[VOIPU受話音量の設定]																				05:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10									
音量		大	←				標準						→								小



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																										
* 0649	[転送電話時のCOI送話音量補正] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>0dB</td><td>2dB</td><td>4dB</td><td>6dB</td><td>8dB</td><td>10dB</td><td>12dB</td><td>14dB</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	0dB	2dB	4dB	6dB	8dB	10dB	12dB	14dB	4:8dB																																																																																								
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																				
音量	0dB	2dB	4dB	6dB	8dB	10dB	12dB	14dB																																																																																																				
* 0650	[ODI送話音量] <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>-16dB</td><td>-12dB</td><td>-8dB</td><td>-4dB</td><td>0dB</td><td>+2dB</td><td>+4dB</td><td>+6dB</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24	D <sub>2</sub>	送話音量													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48	D <sub>2</sub>	送話音量													D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7	送話音量	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB	4:0dB																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24																																																																																															
D <sub>2</sub>	送話音量																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48																																																																																															
D <sub>2</sub>	送話音量																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																				
送話音量	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB																																																																																																				
* 0651	[ODI受話音量] <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>-16dB</td><td>-12dB</td><td>-8dB</td><td>-4dB</td><td>0dB</td><td>+2dB</td><td>+4dB</td><td>+6dB</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24	D <sub>2</sub>	受話音量													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48	D <sub>2</sub>	受話音量													D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7	受話音量	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB	4:0dB																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24																																																																																															
D <sub>2</sub>	受話音量																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48																																																																																															
D <sub>2</sub>	受話音量																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																				
受話音量	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB																																																																																																				
* 0654	[LDI送話音量] <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>-9dB</td><td>-6dB</td><td>-3dB</td><td>0dB</td><td>+3dB</td><td>+6dB</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24	D <sub>2</sub>	送話音量													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48	D <sub>2</sub>	送話音量													D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	送話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	3:0dB																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24																																																																																															
D <sub>2</sub>	送話音量																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48																																																																																															
D <sub>2</sub>	送話音量																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5																																																																																																						
送話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB																																																																																																						
* 0655	[LDI受話音量] <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>-9dB</td><td>-6dB</td><td>-3dB</td><td>0dB</td><td>+3dB</td><td>+6dB</td><td>+9dB</td><td>+12dB</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24	D <sub>2</sub>	受話音量													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48	D <sub>2</sub>	受話音量													D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7	受話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB	5:+6dB																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24																																																																																															
D <sub>2</sub>	受話音量																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48																																																																																															
D <sub>2</sub>	受話音量																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																				
受話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB																																																																																																				
* 0657	[LLI送受話音量] <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>109</td><td>110</td><td>117</td><td>118</td><td>125</td><td>126</td><td>133</td><td>134</td><td>141</td><td>142</td><td>149</td><td>150</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>送受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>209</td><td>210</td><td>217</td><td>218</td><td>225</td><td>226</td><td>233</td><td>234</td><td>241</td><td>242</td><td>249</td><td>250</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>送受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>309</td><td>310</td><td>317</td><td>318</td><td>325</td><td>326</td><td>333</td><td>334</td><td>341</td><td>342</td><td>349</td><td>350</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>送受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)</p> <table><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送受話音量</td><td>0dB</td><td>+3dB</td><td>+6dB</td><td>+9dB</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	109	110	117	118	125	126	133	134	141	142	149	150	D <sub>2</sub>	送受話音量															D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	209	210	217	218	225	226	233	234	241	242	249	250	D <sub>2</sub>	送受話音量															D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	309	310	317	318	325	326	333	334	341	342	349	350	D <sub>2</sub>	送受話音量															D <sub>2</sub>	0	1	2	3	送受話音量	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	1:+3dB
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	109	110	117	118	125	126	133	134	141	142	149	150																																																																																													
D <sub>2</sub>	送受話音量																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	209	210	217	218	225	226	233	234	241	242	249	250																																																																																													
D <sub>2</sub>	送受話音量																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	309	310	317	318	325	326	333	334	341	342	349	350																																																																																													
D <sub>2</sub>	送受話音量																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	1	2	3																																																																																																								
送受話音量	0dB	+3dB	+6dB	+9dB																																																																																																								



システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 0658	[ハンズフリー通話時の送話音量補正]																				3:0dB	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	送話音量																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	送話音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
	D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7	8												
	送話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB	+15dB												



システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 0660	[ デジタルインターホン通話時の送話音量補正 ]																				3:0dB		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	送話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	送話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	送話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	送話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	送話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>	送話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>	送話音量																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D <sub>2</sub>	送話音量																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
D <sub>2</sub>	送話音量																						
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																							
D <sub>2</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	8													
送話音量		-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB	+15dB													
* 0661	[ デジタルインターホン通話時の受話音量補正 ]																				5:0dB		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	受話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	受話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	受話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	受話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	受話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>	受話音量																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>	受話音量																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D <sub>2</sub>	受話音量																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
D <sub>2</sub>	受話音量																						
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																							
D <sub>2</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	8													
受話音量		-15dB	-12dB	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB													



システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0662	[デジタルインターホン冒頭音音量]	4:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入	
	D <sub>2</sub>	0 1 2 3 4 5 6 7
	冒頭音音量	大 ← 標準 → 小
* 0663	[内線一斉呼出時のデジタルインターホン冒頭音音量]	4:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
	D <sub>2</sub> 冒頭音音量	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入	
	D <sub>2</sub>	0 1 2 3 4 5 6 7
	冒頭音音量	大 ← 標準 → 小
* 0664	[DCI→NCI音量]	2:標準
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置	101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153
	D <sub>2</sub> 送話音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置	201 205 209 213 217 221 225 229 233 237 241 245 249 253
	D <sub>2</sub> 送話音量	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置	301 305 309 313 317 321 325 329 333 337 341 345 349 353
	D <sub>2</sub> 送話音量	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入	
	D <sub>2</sub>	1 2 3 4 5 6 7
	送話音量	大 標準 → 小



システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値											
* 0665	[NCI→DCI音量]														2:標準											
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置		101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153										
	D <sub>2</sub> 受話音量																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置		201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253										
	D <sub>2</sub> 受話音量																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置		301	305	309	313	317	321	325	329	333	337	341	345	349	353										
	D <sub>2</sub> 受話音量																									
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																									
	D <sub>2</sub>		1	2	3	4	5	6	7																	
	受話音量		大	標準					→	小																
* 0666	[VOIPU→NCI音量]														2:標準											
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置		101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153										
	D <sub>2</sub> 送話音量																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置		201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253										
	D <sub>2</sub> 送話音量																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置		301	305	309	313	317	321	325	329	333	337	341	345	349	353										
	D <sub>2</sub> 送話音量																									
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																									
	D <sub>2</sub>		1	2	3	4	5	6	7																	
	送話音量		大	標準					→	小																
* 0667	[NCI→VOIPU音量]														2:標準											
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置		101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153										
	D <sub>2</sub> 受話音量																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置		201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253										
	D <sub>2</sub> 受話音量																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> NCIの収容位置		301	305	309	313	317	321	325	329	333	337	341	345	349	353										
	D <sub>2</sub> 受話音量																									
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																									
	D <sub>2</sub>		1	2	3	4	5	6	7																	
	受話音量		大	標準					→	小																
* 0670	[アナログ外線のエコーキャンセル動作有無] ※空欄該当部分をマーク														0:なし(接続パターンによってはあり)											
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D <sub>2</sub> エコ-キャンセル動作	0	なし(接続パターンによってはあり)																							
		1	あり																							
		2	なし																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>2</sub> エコ-キャンセル動作	0	なし(接続パターンによってはあり)																							
		1	あり																							
		2	なし																							



システム・保守系コマンド

コマンド	データ																								初期値			
* 0700	[DP(20PPS)ミニマムポーズ]																								0:約512ms			
	D		0	1	2	3																						
	ミニマムポーズ		約512ms	約640ms	約768ms	約896ms																						
* 0701	[外線へのPB信号送出時間]																								0:約128ms			
	D		0	1	2	3																						
	時間		約128ms	約448ms	約640ms	約960ms																						
* 0702	[外線へのPB信号ミニマムポーズ]																								0:約128ms			
	D		0	1	2	3																						
	ミニマムポーズ		約128ms	約192ms	約256ms	約320ms																						
* 0703	[外線フッキング時間]																								1:約500ms			
	D		0	1	2	3																						
	時間		約250ms	約500ms	約1000ms	約2000ms																						
* 0704	[内線へのPB信号送出時間]																								0:約128ms			
	D		0	1	2	3																						
	時間		約128ms	約256ms	約384ms	約512ms																						
* 0705	[内線へのPB信号ミニマムポーズ]																								0:約128ms			
	D		0	1	2	3																						
	ミニマムポーズ		約128ms	約256ms	約384ms	約512ms																						
* 0706	[アナログ外線切断後の捕捉ガード時間]																								0:約0.5秒			
	※空欄該当部分をマーク																											
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	
	D <sub>2</sub> 捕捉ガード時間	0	約0.5秒																									
		1	約1秒																									
		2	約1.5秒																									
		3	約2秒																									
		4	約2.5秒																									
	5	約3秒																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47	48	
	D <sub>2</sub> 捕捉ガード時間	0	約0.5秒																									
		1	約1秒																									
		2	約1.5秒																									
		3	約2秒																									
		4	約2.5秒																									
	5	約3秒																										
	* 0709	[VMUのPB信号検出条件]																								00:約50ms以上		
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 信号連続時間	00	約50ms以上																								
			01	約100ms以上																								
			02	約90ms以上																								
			03	約80ms以上																								
			04	約70ms以上																								
			05	約60ms以上																								
		06	約50ms以上																									



# 外線発信系コマンド

コマンド	データ																								初期値		
* 100	[外線ダイヤル種別] ※空欄該当部分をマーク																								2:PB		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	D <sub>2</sub> ダイヤル 種別	0	20PPS																								
		1	10PPS																								
		2	PB																								
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D <sub>2</sub> ダイヤル 種別	0	20PPS																								
		1	10PPS																								
		2	PB																								
	* 101	[外線種別] ※空欄該当部分をマーク																								[昼]0:NTT [夜]0:NTT	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
D <sub>2</sub> 外線種別 (昼)		0	NTT																								
		1	ビル電話 (CES)																								
		2	PBX																								
		3	その他																								
D <sub>3</sub> 外線種別 (夜)		0	NTT																								
		1	ビル電話 (CES)																								
		2	PBX																								
		3	その他																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
D <sub>2</sub> 外線種別 (昼)	0	NTT																									
	1	ビル電話 (CES)																									
	2	PBX																									
	3	その他																									
D <sub>3</sub> 外線種別 (夜)	0	NTT																									
	1	ビル電話 (CES)																									
	2	PBX																									
	3	その他																									



# 外線発信系コマンド

コマンド	データ																												初期値
* 102	[VPN契約] ※空欄該当部分をマ-ク																												0:契約なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	D <sub>2</sub> VPN		0	契約なし																									
	契約		1	契約あり																									
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
		D <sub>2</sub> VPN		0	契約なし																								
		契約		1	契約あり																								
* 103	[PBX局線発信番号と番号自動挿入] ※発信番号は、空欄該当部分をマ-ク																												0, 1: 発信番号0, 自動挿入あり
	D <sub>0</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
	発信番号																												
	D <sub>1</sub>		0	1	2																								
		自動挿入		なし	あり	フ-リセットダイヤル時もあり																							
* 104	[外線番号の設定] ※空欄に外線番号 (01、05、09、13、17、21、25、29、33、37、41、45) を記入																												左表参照
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 入-ット番号		D <sub>1</sub> 基板ch指定		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線番号		初期値		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 入-ット番号		D <sub>1</sub> 基板ch指定		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線番号		初期値														
	基本架	11	1	前半 (1ch~4ch)				00		増 設 架 2	31	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				00						00															
		12	1	前半 (1ch~4ch)				41			32	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				45						00															
		13	1	前半 (1ch~4ch)				33			33	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				37						00															
		14	1	前半 (1ch~4ch)				25			34	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				29						00															
		15	1	前半 (1ch~4ch)				17			35	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				21						00															
		16	1	前半 (1ch~4ch)				09			36	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				13						00															
		17	1	前半 (1ch~4ch)				01			37	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				05						00															
	増 設 架 1	21	1	前半 (1ch~4ch)				00			21	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				00						00															
		22	1	前半 (1ch~4ch)				00			22	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				00						00															
		23	1	前半 (1ch~4ch)				00			23	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				00						00															
		24	1	前半 (1ch~4ch)				00			24	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				00						00															
		25	1	前半 (1ch~4ch)				00			25	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				00						00															
		26	1	前半 (1ch~4ch)				00			26	1	前半 (1ch~4ch)				00												
			2	後半 (5ch~8ch)				00						00															
27		1	前半 (1ch~4ch)				00		27		1	前半 (1ch~4ch)				00													
		2	後半 (5ch~8ch)				00						00																



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 109	[電話機毎の外線自動発信時の捕捉方法] ※空欄該当部分をマーク																				0:老番外線から捕捉
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				



外線発信系コマンド

コマンド	データ																								初期値						
* 110	[外線自動発信の捕捉外線]																								[全外線] 01-1: グループ 番号01は 自動捕捉あり 02-0～16-0: グループ 番号02～16 は自動捕捉なし						
	※ 空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0または1)を記入																														
	<table><tr><td>D<sub>3</sub></td><td>自動捕捉機能</td></tr><tr><td>0</td><td>なし</td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td></tr></table>																									D <sub>3</sub>	自動捕捉機能	0	なし	1	あり
	D <sub>3</sub>	自動捕捉機能																													
0	なし																														
1	あり																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ 番号	00	全グループ																													
	01	グループ 01																													
	02	グループ 02																													
	03	グループ 03																													
	04	グループ 04																													
	05	グループ 05																													
	06	グループ 06																													
	07	グループ 07																													
	08	グループ 08																													
	09	グループ 09																													
	10	グループ 10																													
	11	グループ 11																													
	12	グループ 12																													
	13	グループ 13																													
	14	グループ 14																													
	15	グループ 15																													
	16	グループ 16																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ 番号	00	全グループ																													
	01	グループ 01																													
	02	グループ 02																													
	03	グループ 03																													
	04	グループ 04																													
	05	グループ 05																													
	06	グループ 06																													
	07	グループ 07																													
	08	グループ 08																													
	09	グループ 09																													
	10	グループ 10																													
	11	グループ 11																													
	12	グループ 12																													
	13	グループ 13																													
	14	グループ 14																													
	15	グループ 15																													
	16	グループ 16																													



# 外線発信系コマンド

コマンド	データ																	初期値			
*111	[オフフック発信機能] (1/2 : 収容位置 101～156、201～256、301～356、501～556) ※空欄該当部分をマク																	0:なし			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			



# 外線発信系コマンド

コマンド		データ																初期値							
* 111		[オフフック発信機能] (2/2：収容位置 601～656、801～896) ※空欄該当部分をマーク																0:なし							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620				
D <sub>2</sub>	0	なし																							
オフフック	1	あり																							
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640				
D <sub>2</sub>	0	なし																							
オフフック	1	あり																							
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656								
D <sub>2</sub>	0	なし																							
オフフック	1	あり																							
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820				
D <sub>2</sub>	0	なし																							
オフフック	1	あり																							
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840				
D <sub>2</sub>	0	なし																							
オフフック	1	あり																							
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860				
D <sub>2</sub>	0	なし																							
オフフック	1	あり																							
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880				
D <sub>2</sub>	0	なし																							
オフフック	1	あり																							
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896								
D <sub>2</sub>	0	なし																							
オフフック	1	あり																							
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能																							
* 112		[外線自動発信グループ01のサブグループ] ※空欄部分にサブグループ番号 (01～16) を記入																01:サブグループ 01							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	サブグループ番号																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	サブグループ番号																								



外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (1/7: 収容位置101~156) ※空欄該当部分をマ-ク																00, 1: 全サブグループ可			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> サブグループ番号 D <sub>3</sub> 捕捉 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可			
101																				
102																				
103																				
104																				
105																				
106																				
107																				
108																				
109																				
110																				
111																				
112																				
113																				
114																				
115																				
116																				
117																				
118																				
119																				
120																				
121																				
122																				
123																				
124																				
125																				
126																				
127																				
128																				
129																				
130																				
131																				
132																				
133																				
134																				
135																				
136																				
137																				
138																				
139																				
140																				
141																				
142																				
143																				
144																				
145																				
146																				
147																				
148																				
149																				
150																				
151																				
152																				
153																				
154																				
155																				
156																				



外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (2/7: 収容位置201~256) ※空欄該当部分をマーク																00, 1: 全サブグループ可			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> サブグループ番号 D <sub>3</sub> 捕捉 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	1:0	1:0	1:0	0:1	0:1	0:1	0:1			
	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可			
201																				
202																				
203																				
204																				
205																				
206																				
207																				
208																				
209																				
210																				
211																				
212																				
213																				
214																				
215																				
216																				
217																				
218																				
219																				
220																				
221																				
222																				
223																				
224																				
225																				
226																				
227																				
228																				
229																				
230																				
231																				
232																				
233																				
234																				
235																				
236																				
237																				
238																				
239																				
240																				
241																				
242																				
243																				
244																				
245																				
246																				
247																				
248																				
249																				
250																				
251																				
252																				
253																				
254																				
255																				
256																				



外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (3/7: 収容位置301~356) ※空欄該当部分をマ-ク																00, 1: 全サブグループ可			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> サブグループ 番号 D <sub>3</sub> 捕捉 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	1:0	1:0	1:0	0:1	0:1	0:1	0:1			
	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可			
301																				
302																				
303																				
304																				
305																				
306																				
307																				
308																				
309																				
310																				
311																				
312																				
313																				
314																				
315																				
316																				
317																				
318																				
319																				
320																				
321																				
322																				
323																				
324																				
325																				
326																				
327																				
328																				
329																				
330																				
331																				
332																				
333																				
334																				
335																				
336																				
337																				
338																				
339																				
340																				
341																				
342																				
343																				
344																				
345																				
346																				
347																				
348																				
349																				
350																				
351																				
352																				
353																				
354																				
355																				
356																				



外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (4/7: 収容位置501~556) ※空欄該当部分をマーク																00, 1: 全サブグループ可			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> サブグループ番号 D <sub>3</sub> 捕捉 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	1:0	1:0	1:0	0:1	0:1	0:1	0:1			
	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可			
501																				
502																				
503																				
504																				
505																				
506																				
507																				
508																				
509																				
510																				
511																				
512																				
513																				
514																				
515																				
516																				
517																				
518																				
519																				
520																				
521																				
522																				
523																				
524																				
525																				
526																				
527																				
528																				
529																				
530																				
531																				
532																				
533																				
534																				
535																				
536																				
537																				
538																				
539																				
540																				
541																				
542																				
543																				
544																				
545																				
546																				
547																				
548																				
549																				
550																				
551																				
552																				
553																				
554																				
555																				
556																				



外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (5/7: 収容位置601~656) ※空欄該当部分をマ-ク																00, 1: 全サブグループ可			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> サブグループ 番号 D <sub>3</sub> 捕捉 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	1:0	1:0	1:0	0:1	0:1	0:1	0:1			
	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可			
601																				
602																				
603																				
604																				
605																				
606																				
607																				
608																				
609																				
610																				
611																				
612																				
613																				
614																				
615																				
616																				
617																				
618																				
619																				
620																				
621																				
622																				
623																				
624																				
625																				
626																				
627																				
628																				
629																				
630																				
631																				
632																				
633																				
634																				
635																				
636																				
637																				
638																				
639																				
640																				
641																				
642																				
643																				
644																				
645																				
646																				
647																				
648																				
649																				
650																				
651																				
652																				
653																				
654																				
655																				
656																				



外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
* 113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (6/7: 収容位置801~864) ※空欄該当部分をマーク																00, 1: 全サブグループ可			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> サブグループ番号 D <sub>3</sub> 捕捉 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可			
801																				
802																				
803																				
804																				
805																				
806																				
807																				
808																				
809																				
810																				
811																				
812																				
813																				
814																				
815																				
816																				
817																				
818																				
819																				
820																				
821																				
822																				
823																				
824																				
825																				
826																				
827																				
828																				
829																				
830																				
831																				
832																				
833																				
834																				
835																				
836																				
837																				
838																				
839																				
840																				
841																				
842																				
843																				
844																				
845																				
846																				
847																				
848																				
849																				
850																				
851																				
852																				
853																				
854																				
855																				
856																				
857																				
858																				
859																				
860																				
861																				
862																				
863																				
864																				



外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (7/7: 収容位置865~896) ※空欄該当部分をマ-ク																00, 1: 全サブグループ可			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> サブグループ 番号 D <sub>3</sub> 捕捉 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	1:0	1:0	1:0	0:1	0:1	0:1	0:1			
	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可			
865																				
866																				
867																				
868																				
869																				
870																				
871																				
872																				
873																				
874																				
875																				
876																				
877																				
878																				
879																				
880																				
881																				
882																				
883																				
884																				
885																				
886																				
887																				
888																				
889																				
890																				
891																				
892																				
893																				
894																				
895																				
896																				



# 外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 114	[外線ワンタッチ発信機能] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
ワンタッチ発信	1	あり																			



外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値	
* 115	[オフフック自動発信の発信グループ]																01:グループ 01	
	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		16
	グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
* 119	[統一番号方式の有無] ※空欄該当部分をマーク																0:なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線自動発信グループ								01	02	03	04	05	06	07	08		
	D <sub>1</sub> 統一番号方式	0	なし															
		1	あり(内外線からの操作時)															
		2	あり(内線からの操作時のみ)															
		3	あり(外線からの操作時のみ)															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線自動発信グループ								09	10	11	12	13	14	15	16		
	D <sub>1</sub> 統一番号方式	0	なし															
		1	あり(内外線からの操作時)															
		2	あり(内線からの操作時のみ)															
		3	あり(外線からの操作時のみ)															
* 120	[電話機グループとグループ電話帳の対応] ※空欄にグループ電話帳番号01～20を記入																01:グループ電話帳番号01	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ電話帳番号																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ電話帳番号																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ電話帳番号																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ電話帳番号																	
	* 121	[短縮番号ブロックの用途設定] ※空欄に用途番号00、01～20、99を記入																00:グループ電話帳番号00
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		用途番号																
00		グループ電話帳番号00																
01～20		グループ電話帳番号01～20																
99		マイ電話帳																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 短縮番号ブロック	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99								
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 用途番号																		



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 122	[短縮ダイヤル発信時の短縮ダイヤル桁数]																				4:4桁
	※空欄該当部分に短縮ダイヤル桁数1～4を記入																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					
D <sub>2</sub> 短縮ダイヤル桁数																					
* 123	[チェーンダイヤル機能]																				0:なし
	D		0	1																	
	チェーンダイヤル機能		なし	あり																	
* 124	[※ボタンによる短縮発信]																				1:可
	D		0	1																	
	使用の可否		不可	可																	



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 125	[短縮番号簡略機能の有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 126	[短縮ダイヤル発信時の短縮番号表示有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			



コマンド		データ																初期値			
* 127		[ 短縮発信の番号確認／検索機能 ] (1/2 : 収容位置101～156、201～256、301～356、501～556)																0:なし			
		※空欄該当部分をマーク																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 127	[短縮発信の番号確認／検索機能] (2/2 : 収容位置601～656) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボタンはなし)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボタンはなし)																			



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 128	〔電話帳検索移行方法〕 ※空欄該当部分をマ-																				1:1回
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> 〔短縮/電話帳〕		0	2回																		
ボ-タ-押下回数		1	1回																		



外線発信系コマンド

コマンド	データ																			初期値			
* 129	[電話帳検索初期画面] ※空欄該当部分をマ-																			0:ヨミガナ検索			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub>	0 ヨミガナ検索																					
	検索	1 相手区分検索																					
	初期画面	2 短縮番号検索																					



# 外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値										
* 130	[外線発信自動リトライ回数] ※空欄に設定回数を記入 <table><tr><td>D</td><td>D</td><td>00</td><td>01~99</td></tr><tr><td>リトライ回数</td><td></td><td>なし</td><td>回</td></tr></table>	D	D	00	01~99	リトライ回数		なし	回	15:15回		
D	D	00	01~99									
リトライ回数		なし	回									
* 131	[スーパーリトライ終了後の警報音] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>警報音</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	警報音	なし	あり	1:あり				
D	0	1										
警報音	なし	あり										
* 132	[スーパーリトライ終了後の切断時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>切断時間</td><td>0秒</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	切断時間	0秒	10秒	20秒	30秒	1:10秒
D	0	1	2	3								
切断時間	0秒	10秒	20秒	30秒								
* 133	[ダイヤルボタンによるスーパーリトライ機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>スーパーリトライ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	スーパーリトライ	なし	あり	0:なし				
D	0	1										
スーパーリトライ	なし	あり										
* 134	[手動リトライ機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>手動リトライ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	手動リトライ	なし	あり	0:なし				
D	0	1										
手動リトライ	なし	あり										



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 135	[オフフック中のリトライ機能] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	リトライ	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	リトライ	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	リトライ	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	リトライ	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	リトライ	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	リトライ	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	リトライ	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	リトライ	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	リトライ	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
リトライ	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
リトライ	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
リトライ	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
リトライ	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
リトライ	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
リトライ	1	あり																				
* 136	[全発信履歴の表示有無]																				2:全てあり	
	D	0	1	2																		
	全発信履歴の表示	なし	ケル-フ内のみあり				全てあり															
* 138	[外線リバース検出後のメモリ]																				1:メモリする	
	D	0	1																			
	リバース検出後のメモリ	メモリしない	メモリする																			



外線発信系コマンド

コマンド	データ															初期値									
* 139	[ 発信履歴の初期画面 ] (1/2 : 収容位置 101～156、201～256、301～356) ※空欄該当部分をマク															1, 0:マイ外線発信履歴, 一覧表示 (4件)									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																							
	2	グループ内 外線発信履歴																							
	3	システム全外線発信履歴																							
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																							
	2	グループ内 外線発信履歴																							
	3	システム全外線発信履歴																							
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156								
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																							
	2	グループ内 外線発信履歴																							
	3	システム全外線発信履歴																							
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																							
	2	グループ内 外線発信履歴																							
	3	システム全外線発信履歴																							
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																							
	2	グループ内 外線発信履歴																							
	3	システム全外線発信履歴																							
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256								
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																							
	2	グループ内 外線発信履歴																							
	3	システム全外線発信履歴																							
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																							
	2	グループ内 外線発信履歴																							
	3	システム全外線発信履歴																							
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																							
	2	グループ内 外線発信履歴																							
	3	システム全外線発信履歴																							
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356								
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																							
	2	グループ内 外線発信履歴																							
	3	システム全外線発信履歴																							
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 139	[ 発信履歴の初期画面 ] (2/2 : 収容位置501～556、601～656) ※空欄該当部分をマク																				1, 0:マイ外線発信履歴, 一覧表示 (4件)
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			



## 外線発信系コマンド

コマンド

データ

初期値

\* 140

[ サービスクラス ] (1/2 : 収容位置 101～156、201～256、301～356、501～556、601～656)

0, 0: 全内線  
サービスクラスA(超特甲)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

141142143144145146147148149150151152153154155156

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

241242243244245246247248249250251252253254255256

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

341342343344345346347348349350351352353354355356

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

541542543544545546547548549550551552553554555556

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置

641642643644645646647648649650651652653654655656

D<sub>2</sub> サービスクラス(昼)

D<sub>3</sub> サービスクラス(夜)

※空欄に設定データ(下表参照)を記入

D<sub>2</sub>/D<sub>3</sub>

0123456

サービスクラス

A(超特甲)B(特甲)C(準特甲A)D(準特甲B)E(甲)F(準甲)G(乙)



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 140	[サービスクラス] (2/2：収容位置801～896)																				0, 0: 全内線 サービスクラスA (超特甲)			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
	D <sub>2</sub> サービスクラス(昼)																							
	D <sub>3</sub> サービスクラス(夜)																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
	D <sub>2</sub> サービスクラス(昼)																							
	D <sub>3</sub> サービスクラス(夜)																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
	D <sub>2</sub> サービスクラス(昼)																							
	D <sub>3</sub> サービスクラス(夜)																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
	D <sub>2</sub> サービスクラス(昼)																							
D <sub>3</sub> サービスクラス(夜)																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896							
D <sub>2</sub> サービスクラス(昼)																								
D <sub>3</sub> サービスクラス(夜)																								
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																								
D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub>		0	1	2	3	4	5	6																
サービスクラス		A (超特甲)	B (特甲)	C (準特甲A)	D (準特甲B)	E (甲)	F (準甲)	G (乙)																
* 141	[特定市外番号]																				全ての市外に 発信可能			
	※空欄に設定するダイヤル(先頭の0を除いた1～10桁)を記入																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 発信可能な市外局番				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 発信可能な市外局番				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 発信可能な市外局番				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 発信可能な市外局番			
	01						09						17						25					
	02						10						18						26					
	03						11						19						27					
	04						12						20						28					
	05						13						21						29					
	06						14						22						30					
	07						15						23						31					
	08						16						24						32					
	* 142	[特定発信規制]																						
※空欄に規制するダイヤル(1～10桁)を記入																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 規制ダイヤル				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 規制ダイヤル				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 規制ダイヤル				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 規制ダイヤル				
01						17						33						49						
02						18						34						50						
03						19						35						51						
04						20						36						52						
05						21						37						53						
06						22						38						54						
07						23						39						55						
08						24						40						56						
09						25						41						57						
10						26						42						58						
11						27						43						59						
12						28						44						60						
13						29						45						61						
14						30						46						62						
15						31						47						63						
16						32						48						64						
* 143	[共通電話帳ダイヤルのサービスクラス規制]																				1:あり			
	D		0	1																				
		規制		なし	あり																			
* 144	[特定発信規制対象のクラス]																				1:B(特甲)			
	D		1	2	3	4																		
		規制対象クラス		B(特甲)	C(準特甲A)	D(準特甲B)	E(甲)																	



外線発信系コマンド

コマンド	データ																								初期値		
* 145	[夜間切替時のサービスクラス切替] ※空欄該当部分をマ-ク																								1:あり		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24
	D <sub>2</sub>		0	なし																							
	切替		1	あり																							
* 147	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	0:発信不可
	D <sub>2</sub>		0	なし																							
	切替		1	あり																							
	[発信規制電話番号の発信可否] (1/2: 収容位置101~156、201~256、301~356、501~556、601~656) ※空欄該当部分をマ-ク																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156										
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256										
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356										
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556										
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640						
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656										
D <sub>2</sub>		0	発信不可																								
発信可否		1	発信可																								



外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 147	[発信規制電話番号の発信可否] (2/2：収容位置801～896) ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>発信不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発信可否</td><td>1</td><td>発信可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>発信不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発信可否</td><td>1</td><td>発信可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>発信不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発信可否</td><td>1</td><td>発信可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>発信不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発信可否</td><td>1</td><td>発信可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>発信不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発信可否</td><td>1</td><td>発信可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D <sub>2</sub>	0	発信不可																			発信可否	1	発信可																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D <sub>2</sub>	0	発信不可																			発信可否	1	発信可																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D <sub>2</sub>	0	発信不可																			発信可否	1	発信可																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub>	0	発信不可																			発信可否	1	発信可																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					D <sub>2</sub>	0	発信不可																			発信可否	1	発信可																			0:発信不可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	0	発信不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
発信可否	1	発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	0	発信不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
発信可否	1	発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	0	発信不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
発信可否	1	発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	0	発信不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
発信可否	1	発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub>	0	発信不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
発信可否	1	発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 150	[桁間ポーズ挿入位置(PBX／CES)] ※空欄に設定値0～8を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub> 第1ダイヤル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> ホ-ス挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> 第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D <sub>1</sub> ホ-ス挿入位置											ダイヤル 位置 0 - 1 (1桁目) 1～9 - 0 (ホ-スなし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> 第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> ホ-ス挿入位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 151	[桁間ポーズ挿入位置(NTT)] ※空欄に設定値0～8を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub> 第1ダイヤル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> ホ-ス挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> 第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D <sub>1</sub> ホ-ス挿入位置											ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホ-スなし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> 第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> ホ-ス挿入位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 152	[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(PBX／CES)] ※空欄に設定値0, 4～8を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub> 識別用ダイヤル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> ホ-ス挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> 識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D <sub>1</sub> ホ-ス挿入位置											ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホ-スなし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> 識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> ホ-ス挿入位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 153	[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(NTT)] ※空欄に設定値0, 3～8を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub> 識別用ダイヤル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> ホ-ス挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> 識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D <sub>1</sub> ホ-ス挿入位置											ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホ-スなし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> 識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> ホ-ス挿入位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 154	[PBX／CES収容時の桁間ポーズ時間] <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>ホ-ス時間(秒)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	ホ-ス時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	03:3秒																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ホ-ス時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 155	[NTT収容時の桁間ポーズ時間] <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>ホ-ス時間(秒)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	ホ-ス時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	03:3秒																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ホ-ス時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 156	[短縮ダイヤル中のポーズ時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>ホ-ス時間(秒)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ホ-ス時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	0:3秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ホ-ス時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 157	[一般ダイヤルのプレポーズ時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>プレホ-ス時間(秒)</td><td>0</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1.5</td><td>2</td><td>2.5</td><td>3</td><td>3.5</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	プレホ-ス時間(秒)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	2:1秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
プレホ-ス時間(秒)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



外線発信系コマンド

コマンド	データ													初期値	
* 160	[事業者識別番号自動付加外線] (1/2: 外線番号01~24)													[全通話区分]	
	※D <sub>3</sub> :空欄該当部分をマーク、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :事業者項番 (01~16) を記入													0, 00:なし, なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分	D <sub>3</sub> マイインプ ｽｽ解除		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分	D <sub>3</sub> マイインプ ｽｽ解除		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分	D <sub>3</sub> マイインプ ｽｽ解除		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番
			0 なし	1 あり				0 なし	1 あり				0 なし	1 あり	
	01	1 市内				09	1 市内				17	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	02	1 市内				10	1 市内				18	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	03	1 市内				11	1 市内				19	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	04	1 市内				12	1 市内				20	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	05	1 市内				13	1 市内				21	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	06	1 市内				14	1 市内				22	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	07	1 市内				15	1 市内				23	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	08	1 市内				16	1 市内				24	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			



外線発信系コマンド

コマンド	データ													初期値	
* 160	[事業者識別番号自動付加外線] (2/2: 外線番号25～48)													[全通話区分]	
	※D <sub>3</sub> :空欄該当部分をマーク、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :事業者項番 (01～16) を記入													0, 00:なし, なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分	D <sub>3</sub> マインツ 入解除 0 なし 1 あり		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分	D <sub>3</sub> マインツ 入解除 0 なし 1 あり		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分	D <sub>3</sub> マインツ 入解除 0 なし 1 あり		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番
	25	1 市内				33	1 市内				41	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4					
26	1 市内				34	1 市内				42	1 市内				
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外				
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外				
	4 国際					4 国際					4 国際				
	5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1				
	6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2				
	7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3				
	8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4				
27	1 市内				35	1 市内				43	1 市内				
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外				
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外				
	4 国際					4 国際					4 国際				
	5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1				
	6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2				
	7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3				
	8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4				
28	1 市内				36	1 市内				44	1 市内				
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外				
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外				
	4 国際					4 国際					4 国際				
	5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1				
	6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2				
	7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3				
	8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4				
29	1 市内				37	1 市内				45	1 市内				
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外				
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外				
	4 国際					4 国際					4 国際				
	5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1				
	6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2				
	7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3				
	8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4				
30	1 市内				38	1 市内				46	1 市内				
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外				
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外				
	4 国際					4 国際					4 国際				
	5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1				
	6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2				
	7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3				
	8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4				
31	1 市内				39	1 市内				47	1 市内				
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外				
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外				
	4 国際					4 国際					4 国際				
	5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1				
	6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2				
	7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3				
	8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4				
32	1 市内				40	1 市内				48	1 市内				
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外				
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外				
	4 国際					4 国際					4 国際				
	5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1				
	6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2				
	7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3				
	8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4				



外線発信系コマンド

コマンド	データ										初期値
* 161	[その他区分の対象ダイヤル] ※空欄に通話区分(5～8)、対象ダイヤルを記入										01-5,080 02-5,090 03-5,070 04～32は 設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> 通話区分	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 対象ダイヤル	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> 通話区分	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 対象ダイヤル					
	01			17							
	02			18							
	03			19							
	04			20							
	05			21							
	06			22							
	07			23							
	08			24							
	09			25							
	10			26							
	11			27							
	12			28							
	13			29							
	14			30							
	15			31							
	16			32							
* 162	[県内市外局番] ※空欄に対象の県内市外局番(先頭の0を除く)を記入										設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 県内市外局番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 県内市外局番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 県内市外局番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 県内市外局番			
	01		09		17		25				
	02		10		18		26				
	03		11		19		27				
	04		12		20		28				
	05		13		21		29				
	06		14		22		30				
	07		15		23		31				
	08		16		24		32				
* 163	[自局市外局番] ※空欄に対象の自局市外局番(先頭の0を除く)を記入										設定なし
	D(D…D) 自局市外局番										
* 164	[マイラインプラス解除番号] ※空欄に対象の解除番号を記入										122
	D(D…D) 解除番号										
* 165	[課金判定用の国内事業者識別番号] ※空欄に課金テーブル番号と事業者識別番号を記入										01-1,0036 02-1,0039 03-1,0033 04-2,0077 05-2,0088 06-3,0033 07-4,0036 08-0,:設定なし }          } 16-0,:設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 事業者 項番	D <sub>1</sub> 課金テーブル 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 事業者識別番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 事業者 項番	D <sub>1</sub> 課金テーブル 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 事業者識別番号					
	01			09							
	02			10							
	03			11							
	04			12							
	05			13							
	06			14							
	07			15							
	08			16							
* 166	[課金判定用の国際事業者識別番号] ※空欄に課金テーブル番号と事業者識別番号を記入										01-1,0033 02-2,001 03-3,0041 04-3,0061 05-4,0036 06-0,:設定なし }          } 16-0,:設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 事業者 項番	D <sub>1</sub> 課金テーブル 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 事業者識別番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 事業者 項番	D <sub>1</sub> 課金テーブル 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 事業者識別番号					
	01			09							
	02			10							
	03			11							
	04			12							
	05			13							
	06			14							
	07			15							
	08			16							



外線発信系コマンド

コマンド	データ										初期値	
* 167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (1/2: 外線番号01~32)										1-0, 07	
	※D <sub>3</sub> : 空欄該当部分をマーク、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> : 事業者項番 (01~16) を記入										2-0, 07	
											3-0, 07	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分		D <sub>3</sub> マイライン <sup>o</sup> ラス		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分		D <sub>3</sub> マイライン <sup>o</sup> ラス	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番	4-0, 05
				0 なし	1 あり					0 なし	1 あり	
	01	1	市内				17	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	02	1	市内				18	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	03	1	市内				19	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	04	1	市内				20	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	05	1	市内				21	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	06	1	市内				22	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	07	1	市内				23	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	08	1	市内				24	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	09	1	市内				25	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	10	1	市内				26	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	11	1	市内				27	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	12	1	市内				28	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	13	1	市内				29	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	14	1	市内				30	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	15	1	市内				31	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			
	16	1	市内				32	1	市内			
		2	県内市外					2	県内市外			
		3	県間市外					3	県間市外			
		4	国際					4	国際			



外線発信系コマンド

コマンド	データ										初期値	
* 167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (2/2：外線番号33～48) ※D <sub>3</sub> ：空欄該当部分をマーク、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> ：事業者項番 (01～16) を記入										1-0, 07	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分	D <sub>3</sub> マイライン <sup>o</sup> ラス		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線 番号	D <sub>2</sub> 通話区分	D <sub>3</sub> マイライン <sup>o</sup> ラス		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 事業者 項番	2-0, 07	
			0 なし	1 あり				0 なし	1 あり		3-0, 07	
	33	1 市内				41	1 市内				48	4-0, 05
		2 県内市外					2 県内市外					
		3 県間市外					3 県間市外					
		4 国際					4 国際					
	34	1 市内				42	1 市内				48	
		2 県内市外					2 県内市外					
		3 県間市外					3 県間市外					
4 国際					4 国際							
35	1 市内				43	1 市内				48		
	2 県内市外					2 県内市外						
	3 県間市外					3 県間市外						
	4 国際					4 国際						
36	1 市内				44	1 市内				48		
	2 県内市外					2 県内市外						
	3 県間市外					3 県間市外						
	4 国際					4 国際						
37	1 市内				45	1 市内				48		
	2 県内市外					2 県内市外						
	3 県間市外					3 県間市外						
	4 国際					4 国際						
38	1 市内				46	1 市内				48		
	2 県内市外					2 県内市外						
	3 県間市外					3 県間市外						
	4 国際					4 国際						
39	1 市内				47	1 市内				48		
	2 県内市外					2 県内市外						
	3 県間市外					3 県間市外						
	4 国際					4 国際						
40	1 市内				48	1 市内				48		
	2 県内市外					2 県内市外						
	3 県間市外					3 県間市外						
	4 国際					4 国際						



外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																														
* 168	<div>[マイライン対象外のダイヤル] ※空欄に対象外のダイヤルを記入</div> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 対象外のダイヤル</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 対象外のダイヤル</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>24</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>26</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>27</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>32</td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 対象外のダイヤル	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 対象外のダイヤル	01		17		02		18		03		19		04		20		05		21		06		22		07		23		08		24		09		25		10		26		11		27		12		28		13		29		14		30		15		31		16		32		01-00 02-0120 03-0180 04-0190 05-0570 06-1 07-0990 08-0800  09～32は 設定なし																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 対象外のダイヤル	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 対象外のダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																													
01		17																																																																																																																																																																																																																																																														
02		18																																																																																																																																																																																																																																																														
03		19																																																																																																																																																																																																																																																														
04		20																																																																																																																																																																																																																																																														
05		21																																																																																																																																																																																																																																																														
06		22																																																																																																																																																																																																																																																														
07		23																																																																																																																																																																																																																																																														
08		24																																																																																																																																																																																																																																																														
09		25																																																																																																																																																																																																																																																														
10		26																																																																																																																																																																																																																																																														
11		27																																																																																																																																																																																																																																																														
12		28																																																																																																																																																																																																																																																														
13		29																																																																																																																																																																																																																																																														
14		30																																																																																																																																																																																																																																																														
15		31																																																																																																																																																																																																																																																														
16		32																																																																																																																																																																																																																																																														
* 169	<div>[外線の種類(マイラインサービス契約データ一括設定)] ※一括設定を行った場合は、空欄の該当部分をマーク</div> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th>外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr><tr><td rowspan="4">D<sub>2</sub> 外線 種類</td><td>0 ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 アナログ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th>外線番号</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th></tr><tr><td rowspan="4">D<sub>2</sub> 外線 種類</td><td>0 ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 アナログ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> 外線 種類	0 ひかり電話																									1 アナログ回線																									2 ISDN回線																									3 IP電話																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 外線 種類	0 ひかり電話																									1 アナログ回線																									2 ISDN回線																									3 IP電話																									0:ひかり電話
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> 外線 種類	0 ひかり電話																																																																																																																																																																																																																																																															
	1 アナログ回線																																																																																																																																																																																																																																																															
	2 ISDN回線																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 IP電話																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> 外線 種類	0 ひかり電話																																																																																																																																																																																																																																																															
	1 アナログ回線																																																																																																																																																																																																																																																															
	2 ISDN回線																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 IP電話																																																																																																																																																																																																																																																															



[illegible]



外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値				
* 180	[外線別発信規制] (2/7：収容位置201～256) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(右表参照)を記入	1:全外線発信可				
	<table><tr><td>D<sub>3</sub></td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線発信の可否</td><td>発信不可</td><td>発信可</td></tr></table>		D <sub>3</sub>	0	1	外線発信の可否
D <sub>3</sub>	0	1				
外線発信の可否	発信不可	発信可				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線番号					
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48					
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						



コマンド		データ																																																初期値
* 180	[外線別発信規制] (3/7：収容位置301～356) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(右表参照)を記入	D <sub>3</sub>																0																1																1:全外線発信可
		外線発信の可否																発信不可																発信可																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線番号																																																
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
301																																																		
302																																																		
303																																																		
304																																																		
305																																																		
306																																																		
307																																																		
308																																																		
309																																																		
310																																																		
311																																																		
312																																																		
313																																																		
314																																																		
315																																																		
316																																																		
317																																																		



## 外線発信系コマンド

[illegible]



## 外線発信系コマンド

[illegible]



## 外線発信系コマンド

[illegible]



# 外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 180	<div> <div>[外線別発信規制] (7/7: 収容位置865~896) ※空欄にD<sub>3</sub>のデータ(右表参照)を記入</div> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>3</sub></td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>外線発信の可否</td><td>発信不可</td><td>発信可</td></tr> </table> </div>	D <sub>3</sub>	0	1	外線発信の可否	発信不可	発信可	1:全外線発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>3</sub>	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
外線発信の可否	発信不可	発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<div> <div>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</div> <table border="1"> <tr> <td colspan="32">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 外線番号</td> </tr> <tr> <td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr><td>865</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>866</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>867</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>868</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>869</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>870</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>871</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>872</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>873</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>874</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>875</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>876</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>877</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>879</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>880</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>881</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>882</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>883</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>884</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>885</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>886</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>887</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>888</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>889</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>890</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>891</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>892</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>893</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>894</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>895</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>896</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線番号																																49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	865																																																	866																																																	867																																																	868																																																	869																																																	870																																																	871																																																	872																																																	873																																																	874																																																	875																																																	876																																																	877																																																	878																																																	879																																																	880																																																	881																																																	882																																																	883																																																	884																																																	885																																																	886																																																	887																																																	888																																																	889																																																	890																																																	891																																																	892																																																	893																																																	894																																																	895																																																	896																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
866																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
867																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
868																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
869																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
871																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
872																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
873																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
874																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
876																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
877																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
878																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
879																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
881																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
882																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
883																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
884																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
885																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
886																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
887																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
888																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
890																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
891																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
893																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
894																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
895																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 181	<div> <div>[外線発信ウェイティング番号]</div> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr> <td>ウェイティング番号</td><td>機能なし</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table> </div>	D	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ウェイティング番号	機能なし	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	00:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ウェイティング番号	機能なし	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 182	<div> <div>[外線連続捕捉機能]</div> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>連続捕捉</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table> </div>	D	0	1	連続捕捉	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
連続捕捉	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 183	[電話機毎のプリセットダイヤル可否] (1/2：収容位置 101～156、201～256、301～356) ※空欄該当部分をマーク																				0: 不可		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	不可																					
プリセット	1	可能																					
ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																					
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	不可																					
プリセット	1	可能																					
ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																					
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	不可																					
プリセット	1	可能																					
ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																					
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	不可																					
プリセット	1	可能																					
ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																					
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	不可																					
プリセット	1	可能																					
ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																					
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	不可																					
プリセット	1	可能																					
ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																					
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	不可																					
プリセット	1	可能																					
ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																					
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	不可																					
プリセット	1	可能																					
ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																					
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	不可																					
プリセット	1	可能																					
ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																					
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																					



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 183	[ 電話機毎のプリセットダイヤル可否 ] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、801～896) ※空欄該当部分をマーク																				0: 不可			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					
	D <sub>2</sub> 0 不可																							
	プリセット 1 可能																							
	ダイヤル 2 疑似DT送出後プリセット																							
	3 内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																							
* 184	[ 外線捕捉時の外線番号表示有無 ]																				1: あり			
	D		0			1																		
	外線番号表示		なし			あり																		



外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値																							
* 185	[特定電話番号の外線グループ指定捕捉] ※空欄にグループ番号と特定電話番号を記入																00:なし																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> グループ 番号	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定電話番号														D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> グループ 番号	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定電話番号																					
	01																41																							
	02																	42																						
	03																		43																					
	04																			44																				
	05																				45																			
	06																					46																		
	07																						47																	
	08																							48																
	09																								49															
	10																									50														
	11																										51													
	12																											52												
	13																												53											
	14																													54										
	15																														55									
	16																															56								
	17																																57							
	18																																	58						
	19																																		59					
	20																																		60					
	21																																			61				
	22																																				62			
	23																																					63		
	24																																					64		
	25																																						65	
	26																																						66	
	27																																						67	
	28																																							68
	29																																						69	
	30																																							70
	31																																							71
	32																																							72
	33																																							73
	34																																							74
	35																																							75
	36																																							76
	37																																							77
	38																																							78
	39																																							79
40																																							80	
* 186	[特定電話番号以外の捕捉外線グループ]																01:グループ 01																							
	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																							
	グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																							
* 187	[IP電話発信迂回機能]																2:自動迂回 (迂回表示あり)																							
	D	0				1				2				3																										
	迂回機能	なし				自動迂回 (迂回表示なし)				自動迂回 (迂回表示あり)				手動迂回 (迂回表示あり)																										
* 189	[IP回線使用不可時表示]																0:表示なし																							
	D	0				1				2																														
	表示	表示なし				ランプ表示あり				ランプ/LCD表示あり																														



外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 190	[番号非通知発信機能] ※空欄該当部分をマ-																				0:なし(通知)
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			



外線発信系コマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 191	[ <input type="checkbox"/> # ]ダイヤル自動付加 ※空欄該当部分をマーク																								0:なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D <sub>2</sub>		0	なし																						
	自動付加		1	あり																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>2</sub>		0	なし																						
自動付加		1	あり																							
* 192	[ 携帯ブラウザコールバック用外線 ]																								0, 00:指定なし (* 422に従う)	
	※D <sub>1</sub> : 指定対象 (0:指定なし (* 422に従う) / 1:一般外線 / 2:DILIN) を記入																									
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> : 外線のテナト番号 (01~48) またはDILIN番号 (01~96) を記入 (D <sub>1</sub> =0時は00)																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16									
D <sub>1</sub> 指定対象																										
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線のテナト番号またはDILIN番号																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32									
D <sub>1</sub> 指定対象																										
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線のテナト番号またはDILIN番号																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48									
D <sub>1</sub> 指定対象																										
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線のテナト番号またはDILIN番号																										



## ISDNに関するコマンド

コマンド	データ																							初期値				
* 251	[ 発サブアドレス送出の有無 ]																							0:なし				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	D <sub>2</sub>	0 なし																										
	発サブアドレス送出	1 あり																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D <sub>2</sub>	0 なし																										
	発サブアドレス送出	1 あり																										
	* 252	[ 着番号チェックの有無 ]																							0:なし			
D		0		1																								
着番号チェック		なし		あり																								
* 253	[ 着サブアドレスチェックの有無 ]																							1:あり				
	D		0		1																							
	着サブアドレスチェック		なし		あり																							
* 254	[ 発番号／着番号の設定 ]																							1:発番号通知あり				
	※D <sub>2</sub> :空欄該当部分をマーク、D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> :空欄に電話番号を記入																							番号設定なし				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		D <sub>2</sub> 発番号通知		D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub>										D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		D <sub>2</sub> 発番号通知		D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub>									
	外線番号		0 なし	1 あり	発番号/着番号										外線番号		0 なし	1 あり	発番号/着番号									
	01																											
	02																											
	03																											
	04																											
	05																											
	06																											
	07																											
	08																											
	09																											
	10																											
	11																											
	12																											
	13																											
	14																											
	15																											
	16																											
	17																											
	18																											
	19																											
	20																											
	21																											
	22																											
	23																											
24																												
* 255	[ 短縮ダイヤル発信時のダイヤルスタートタイミング ]																							0:操作後すぐにスタート				
	D		0										1															
	ダイヤルスタートタイミング		操作後すぐにスタート										一定時間後にスタート															
* 256	[ 桁間タイマ ]																							4:4秒				
	D		1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
	桁間タイマ(秒)		1	2	3	4	5	6	7	8	9																	



コマンド	データ	初期値
* 257	[ISDN端末種別] ※空欄該当部分をマーク D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 D <sub>2</sub> 0 電話 端末種別 1 モデム 3 G2/G3FAX	0:電話
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 D <sub>2</sub> 0 電話 端末種別 1 モデム 3 G2/G3FAX	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 D <sub>2</sub> 0 電話 端末種別 1 モデム 3 G2/G3FAX	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 D <sub>2</sub> 0 電話 端末種別 1 モデム 3 G2/G3FAX	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 D <sub>2</sub> 0 電話 端末種別 1 モデム 3 G2/G3FAX	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 D <sub>2</sub> 0 電話 端末種別 1 モデム 3 G2/G3FAX	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 D <sub>2</sub> 0 電話 端末種別 1 モデム 3 G2/G3FAX	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 D <sub>2</sub> 0 電話 端末種別 1 モデム 3 G2/G3FAX	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 D <sub>2</sub> 0 電話 端末種別 1 モデム 3 G2/G3FAX	
* 258	[ # ]ダイヤルスタートの可否 D 0 1 # ダイヤルスタート 不可 可	1:可
* 259	[着番号受信時のダイヤルイン着信可否] D 0 1 ダイヤルイン可否 不可 可	1:可
* 260	[グローバル着信受付可否] ※空欄該当部分をマーク D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 D <sub>2</sub> 0 不可 グローバル着信受付 1 可 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 D <sub>2</sub> 0 不可 グローバル着信受付 1 可	1:可
* 261	[DILIN番号毎の発番号通知有無] ※空欄該当部分をマーク D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 D <sub>2</sub> 0 なし 発番号通知 1 あり D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 D <sub>2</sub> 0 なし 発番号通知 1 あり D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 D <sub>2</sub> 0 なし 発番号通知 1 あり D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 D <sub>2</sub> 0 なし 発番号通知 1 あり	1:あり



ISDNに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 262	[ストレートラインDI時の電話機毎の発番号通知有無] (1/2：収容位置101～156、201～256、301～356) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																					
		1	あり																					
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																					
		1	あり																					
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220			
D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240			
D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256							
D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320			
D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340			
D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356							
D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						



## ISDNに関するコマンド

コマンド	データ																			初期値			
* 262	[ストレートラインDI時の電話機毎の発番号通知有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、801～896) ※空欄該当部分をマーク																			0:なし			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					
	D <sub>2</sub> 発番号 通知	0	なし																				
		1	あり																				
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																				



## ISDNに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																												
* 264	[ISDNダイヤルイン着信電話機なし時の動作] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>動作</td><td>着信</td><td>切断</td></tr></table>	D	0	1	動作	着信	切断	0:着信																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
動作	着信	切断																																																																																																																																																												
* 267	[転送先への発番号透過通知有無] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	0	なし																								発番号透過通知	1	あり																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	0	なし																								発番号透過通知	1	あり																								0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																					
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																												
発番号透過通知	1	あり																																																																																																																																																												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																					
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																												
発番号透過通知	1	あり																																																																																																																																																												
* 268	[手動転送時発番号透過通知有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	発番号透過通知	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
発番号透過通知	なし	あり																																																																																																																																																												
* 269	[発信相手の回線種別表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>回線種別表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	回線種別表示	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
回線種別表示	なし	あり																																																																																																																																																												



## 拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																								初期値		
* 270	[ID番号が不要な公－公接続の可否] ※空欄の該当部分をマ-ク																								0:不可		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	D <sub>2</sub> 公－公接続 の可否	0	不可																								
		1	可(発番号 制限なし)																								
2		可(発番号 制限あり)																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
D <sub>2</sub> 公－公接続 の可否	0	不可																									
	1	可(発番号 制限なし)																									
	2	可(発番号 制限あり)																									
* 271	[外線からの特番機能の可否] ※空欄の該当部分をマ-ク																								0:不可		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	D <sub>2</sub> 特番機能 の可否	0	不可																								
		1	可(発番号 制限なし)																								
2		可(発番号 制限あり)																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
D <sub>2</sub> 特番機能 の可否	0	不可																									
	1	可(発番号 制限なし)																									
	2	可(発番号 制限あり)																									
* 272	[ID番号が不要な公－公接続対象の発信者番号] ※空欄に発信者電話番号を記入																								設定なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 発信者電話番号																								
	01																										
	02																										
	03																										
	04																										
	05																										
	06																										
	07																										
	08																										
	09																										
	10																										
	11																										
	12																										
	13																										
	14																										
	15																										
	16																										
	17																										
	18																										
	19																										
	20																										
	21																										
	22																										
	23																										
	24																										
	25																										
	26																										
	27																										
	28																										
	29																										
	30																										
																							</				



拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ										初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 273	[ 拠点番号 + 内線番号の最大桁数 ]										0:0桁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>最大桁数</td><td>0桁</td><td>1桁</td><td>2桁</td><td>3桁</td><td>4桁</td><td>5桁</td><td>6桁</td><td>7桁</td><td>8桁</td><td>9桁</td></tr></table>											D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	最大桁数	0桁	1桁	2桁	3桁	4桁	5桁	6桁	7桁	8桁	9桁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
最大桁数	0桁	1桁	2桁	3桁	4桁	5桁	6桁	7桁	8桁	9桁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 274	[ ID番号が不要な公 - 公接続対象の拠点番号 ] ※空欄に識別用番号を記入										設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</td><td colspan="4">D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 識別用番号</td><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</td><td colspan="4">D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 識別用番号</td><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</td><td colspan="4">D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 識別用番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>49</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>51</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>52</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>58</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>59</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>61</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>64</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 識別用番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 識別用番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 識別用番号				01						21						41									02						22						42									03						23						43									04						24						44									05						25						45									06						26						46									07						27						47									08						28						48									09						29						49									10						30						50									11						31						51									12						32						52									13						33						53									14						34						54									15						35						55									16						36						56									17						37						57									18						38						58									19						39						59									20						40						60																					61																					62																					63																					64									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 識別用番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 識別用番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 識別用番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01						21						41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02						22						42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
03						23						43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
04						24						44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
05						25						45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06						26						46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
07						27						47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08						28						48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
09						29						49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10						30						50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11						31						51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12						32						52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13						33						53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14						34						54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15						35						55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16						36						56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17						37						57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18						38						58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19						39						59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20						40						60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 275	[ 発番号透過通知時に自動付加する自拠点番号 ] ※空欄に対象の自拠点番号を記入										設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td colspan="4">D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 自拠点番号</td><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td colspan="4">D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 自拠点番号</td><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td colspan="4">D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 自拠点番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 自拠点番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 自拠点番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 自拠点番号				01						17						33									02						18						34									03						19						35									04						20						36									05						21						37									06						22						38									07						23						39									08						24						40									09						25						41									10						26						42									11						27						43									12						28						44									13						29						45									14						30						46									15						31						47									16						32						48																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 自拠点番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 自拠点番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 自拠点番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01						17						33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02						18						34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
03						19						35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
04						20						36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
05						21						37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06						22						38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
07						23						39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08						24						40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
09						25						41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10						26						42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11						27						43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12						28						44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13						29						45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14						30						46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15						31						47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16						32						48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 276	[ワンタッチダイヤル] ボタンのランプ表示有無 (1/2: 収容位置101～156、201～256、301～356)																				0:なし
※空欄該当部分をマーク																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																			
	1	あり(発信時のみ)																			
	2	あり(着信時のみ)																			
3	あり(発着信時)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																			
	1	あり(発信時のみ)																			
	2	あり(着信時のみ)																			
3	あり(発着信時)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																			
	1	あり(発信時のみ)																			
	2	あり(着信時のみ)																			
3	あり(発着信時)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																			
	1	あり(発信時のみ)																			
	2	あり(着信時のみ)																			
3	あり(発着信時)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																			
	1	あり(発信時のみ)																			
	2	あり(着信時のみ)																			
3	あり(発着信時)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																			
	1	あり(発信時のみ)																			
	2	あり(着信時のみ)																			
3	あり(発着信時)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																			
	1	あり(発信時のみ)																			
	2	あり(着信時のみ)																			
3	あり(発着信時)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																			
	1	あり(発信時のみ)																			
	2	あり(着信時のみ)																			
3	あり(発着信時)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																			
	1	あり(発信時のみ)																			
	2	あり(着信時のみ)																			
3	あり(発着信時)																				



拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 276	<div>[ワンタッチダイヤル] ボタンのランプ表示有無 (2/2: 収容位置 501～556、601～656) ※空欄該当部分をマーク</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr><tr><td rowspan="4">D<sub>2</sub> ランプ表示</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり (発信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>あり (着信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>あり (発着信時)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr><tr><td rowspan="4">D<sub>2</sub> ランプ表示</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり (発信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>あり (着信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>あり (発着信時)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr><tr><td rowspan="4">D<sub>2</sub> ランプ表示</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり (発信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>あり (着信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>あり (発着信時)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr><tr><td rowspan="4">D<sub>2</sub> ランプ表示</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり (発信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>あり (着信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>あり (発着信時)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr><tr><td rowspan="4">D<sub>2</sub> ランプ表示</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり (発信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>あり (着信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>あり (発着信時)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr><tr><td rowspan="4">D<sub>2</sub> ランプ表示</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり (発信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>あり (着信時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>あり (発着信時)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																				1	あり (発信時のみ)																				2	あり (着信時のみ)																				3	あり (発着信時)																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																				1	あり (発信時のみ)																				2	あり (着信時のみ)																				3	あり (発着信時)																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																1	あり (発信時のみ)																2	あり (着信時のみ)																3	あり (発着信時)																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																				1	あり (発信時のみ)																				2	あり (着信時のみ)																				3	あり (発着信時)																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																				1	あり (発信時のみ)																				2	あり (着信時のみ)																				3	あり (発着信時)																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																1	あり (発信時のみ)																2	あり (着信時のみ)																3	あり (発着信時)																0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	あり (発信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2	あり (着信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3	あり (発着信時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	あり (発信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2	あり (着信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3	あり (発着信時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	あり (発信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2	あり (着信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3	あり (発着信時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	あり (発信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2	あり (着信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3	あり (発着信時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	あり (発信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2	あり (着信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3	あり (発着信時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> ランプ表示	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	あり (発信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2	あり (着信時のみ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3	あり (発着信時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 277	<div>[拠点番号桁数]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>拠点番号桁数</td><td>0桁</td><td>1桁</td><td>2桁</td><td>3桁</td><td>4桁</td><td>5桁</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	拠点番号桁数	0桁	1桁	2桁	3桁	4桁	5桁	0:0桁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
拠点番号桁数	0桁	1桁	2桁	3桁	4桁	5桁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 278	<div>[拠点番号識別用ダイヤル] ※空欄に対象の拠点番号識別用ダイヤルを記入</div> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>…D<sub>1</sub>) 拠点番号識別用 ダイヤル</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>…D<sub>1</sub>) 拠点番号識別用 ダイヤル</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>…D<sub>1</sub>) 拠点番号識別用 ダイヤル</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>…D<sub>1</sub>) 拠点番号識別用 ダイヤル</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td>17</td><td></td><td>33</td><td></td><td>49</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>18</td><td></td><td>34</td><td></td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>19</td><td></td><td>35</td><td></td><td>51</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>20</td><td></td><td>36</td><td></td><td>52</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>21</td><td></td><td>37</td><td></td><td>53</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>22</td><td></td><td>38</td><td></td><td>54</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>23</td><td></td><td>39</td><td></td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>24</td><td></td><td>40</td><td></td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>25</td><td></td><td>41</td><td></td><td>57</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>26</td><td></td><td>42</td><td></td><td>58</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>27</td><td></td><td>43</td><td></td><td>59</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>28</td><td></td><td>44</td><td></td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>29</td><td></td><td>45</td><td></td><td>61</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td>30</td><td></td><td>46</td><td></td><td>62</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>31</td><td></td><td>47</td><td></td><td>63</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>32</td><td></td><td>48</td><td></td><td>64</td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 拠点番号識別用 ダイヤル	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 拠点番号識別用 ダイヤル	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 拠点番号識別用 ダイヤル	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 拠点番号識別用 ダイヤル	01		17		33		49		02		18		34		50		03		19		35		51		04		20		36		52		05		21		37		53		06		22		38		54		07		23		39		55		08		24		40		56		09		25		41		57		10		26		42		58		11		27		43		59		12		28		44		60		13		29		45		61		14		30		46		62		15		31		47		63		16		32		48		64		設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 拠点番号識別用 ダイヤル	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 拠点番号識別用 ダイヤル	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 拠点番号識別用 ダイヤル	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 拠点番号識別用 ダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01		17		33		49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02		18		34		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
03		19		35		51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
04		20		36		52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
05		21		37		53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06		22		38		54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
07		23		39		55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08		24		40		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
09		25		41		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10		26		42		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11		27		43		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12		28		44		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13		29		45		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14		30		46		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15		31		47		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16		32		48		64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 279	<div>[ID番号が不要な公-公接続時のサービスクラス]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>サービスクラス</td><td>A(超特甲)</td><td>B(特甲)</td><td>C(準特甲A)</td><td>D(準特甲B)</td><td>E(甲)</td><td>F(準甲)</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	サービスクラス	A(超特甲)	B(特甲)	C(準特甲A)	D(準特甲B)	E(甲)	F(準甲)	0:A(超特甲)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
サービスクラス	A(超特甲)	B(特甲)	C(準特甲A)	D(準特甲B)	E(甲)	F(準甲)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



拠 点 間 連 携 ・ モ バ イ ル ア シ ス ト に 関 す る コ マ ン ド

コ マ ン ド	デ ー タ																初 期 値		
* 280	[ モ バ イ ル ア シ ス ト 専 用 の 内 線 収 容 位 置 ]																000, 0, 0: な し		
	※ D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> : 対 象 の 収 容 位 置 を 記 入、D <sub>2</sub> 、D <sub>3</sub> : 空 欄 該 当 部 分 を マ ー ク																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収 容 位 置																		
	D <sub>2</sub>	0 なし																	
	保 留 機 能	1 あり																	
	D <sub>3</sub>	0 なし																	
	内 線 電 話 機 接 続	1 あり																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収 容 位 置																		
	D <sub>2</sub>	0 なし																	
	保 留 機 能	1 あり																	
	D <sub>3</sub>	0 なし																	
	内 線 電 話 機 接 続	1 あり																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収 容 位 置																		
	D <sub>2</sub>	0 なし																	
	保 留 機 能	1 あり																	
	D <sub>3</sub>	0 なし																	
	内 線 電 話 機 接 続	1 あり																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収 容 位 置																		
	D <sub>2</sub>	0 なし																	
	保 留 機 能	1 あり																	
	D <sub>3</sub>	0 なし																	
	内 線 電 話 機 接 続	1 あり																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収 容 位 置																		
	D <sub>2</sub>	0 なし																	
	保 留 機 能	1 あり																	
	D <sub>3</sub>	0 なし																	
	内 線 電 話 機 接 続	1 あり																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収 容 位 置																		
	D <sub>2</sub>	0 なし																	
	保 留 機 能	1 あり																	
	D <sub>3</sub>	0 なし																	
	内 線 電 話 機 接 続	1 あり																	



拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 281	[外線への応答遅延転送]																				0:転送なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub> 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>2</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
転送有無と応答遅延転送開始時間		転送なし	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒										



拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																								
* 282	[電話番号の内線番号置換処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>表示</td><td>内線番号表示</td><td>内線番号表示+MA表示</td><td>電話番号表示</td></tr></table>	D	0	1	2	表示	内線番号表示	内線番号表示+MA表示	電話番号表示	0:内線番号表示																																																
D	0	1	2																																																							
表示	内線番号表示	内線番号表示+MA表示	電話番号表示																																																							
* 283	[リモート操作用外線のモバイルアシスト利用有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>利用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	利用	なし	あり	0:なし																																																		
D	0	1																																																								
利用	なし	あり																																																								
* 284	[モバイルアシストで保留操作可能な最大外線数] <table><tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr><tr><td>最大外線数</td><td>1外線</td><td>2外線</td><td>3外線</td><td>4外線</td><td>5外線</td><td>6外線</td><td>7外線</td><td>8外線</td><td>9外線</td><td>10外線</td></tr></table> <table><tr><td>D D</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>最大外線数</td><td>11外線</td><td>12外線</td><td>13外線</td><td>14外線</td><td>15外線</td><td>16外線</td><td>17外線</td><td>18外線</td><td>19外線</td><td>20外線</td></tr></table> <table><tr><td>D D</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>最大外線数</td><td>21外線</td><td>22外線</td><td>23外線</td><td>24外線</td><td>25外線</td></tr></table>	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	最大外線数	1外線	2外線	3外線	4外線	5外線	6外線	7外線	8外線	9外線	10外線	D D	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	最大外線数	11外線	12外線	13外線	14外線	15外線	16外線	17外線	18外線	19外線	20外線	D D	21	22	23	24	25	最大外線数	21外線	22外線	23外線	24外線	25外線	08:8外線
D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																
最大外線数	1外線	2外線	3外線	4外線	5外線	6外線	7外線	8外線	9外線	10外線																																																
D D	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																
最大外線数	11外線	12外線	13外線	14外線	15外線	16外線	17外線	18外線	19外線	20外線																																																
D D	21	22	23	24	25																																																					
最大外線数	21外線	22外線	23外線	24外線	25外線																																																					
* 285	[携帯ブラウザで履歴表示時の電話番号表示方法] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示方法</td><td>マスクして表示</td><td>そのまま表示</td></tr></table>	D	0	1	表示方法	マスクして表示	そのまま表示	0:マスクして表示																																																		
D	0	1																																																								
表示方法	マスクして表示	そのまま表示																																																								



拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 286	[MAアプリのラインキー設定] (1/2: 収容位置 801~864) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> のデータ(機能番号)を記入																000: 機能なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																



拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 286	[MAアプリのラインキー設定] (2/2:収容位置865～896) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> のデータ(機能番号)を記入																000:機能なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
* 287	[ラインキー更新通知用プッシュ通知対象端末(MAアプリ)] ※空欄にMAアプリと連携する収容位置を記入																000:設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置																	



# 専用線に関するコマンド

コマンド	データ													初期値	
* 290	[OD専用線の信号方式] ※空欄該当部分をマーク													0:セカンド <sup>*</sup> ダイヤルトーン	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23		24
	D <sub>2</sub>	0	セカンド <sup>*</sup> ダイヤルトーン												
	スタート方式	1	ウィンクスタート												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47		48
	D <sub>2</sub>	0	セカンド <sup>*</sup> ダイヤルトーン												
	スタート方式	1	ウィンクスタート												
* 291	[タイミングスタートの時間]													5:5秒	
	D		0	3	4	5	6								
	ダイヤル送出開始時間		タイミングスタートなし	3秒	4秒	5秒	6秒								

# FMCサービスに関するコマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 295	[キャリアFMCサービスの契約有無] ※空欄該当部分をマーク																								0:なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D <sub>2</sub>		0	なし																						
	キャリアFMCサービス契約		1	ビジネスコールダイヤル																						
			2	オフィスリンク																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>2</sub>		0	なし																						
	キャリアFMCサービス契約		1	ビジネスコールダイヤル																						
			2	オフィスリンク																						
	* 296	[自拠点のFMC携帯内線番号桁数と拠点番号]																								0, :0桁, なし
※空欄にFMC携帯内線番号桁数(最大8)と拠点番号を記入																										
D <sub>0</sub> FMCサービス		D <sub>1</sub> FMC携帯内線番号桁数										D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 拠点番号														
1		ビジネスコールダイヤル										:														
2		オフィスリンク										:														
* 297	[FMC他拠点発信用番号] ※空欄にFMC他拠点発信用番号を記入																								なし	
	D <sub>0</sub> FMCサービス		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) FMC他拠点発信用番号																							
	1		ビジネスコールダイヤル										:													
	2		オフィスリンク										:													



## 外線着信系コマンド

[illegible]



# 外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 302	[ 着信タイムオーバー時間]																				10:30秒		
	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09												
	タイムオーバー時間	なし	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒												
	D D	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
	タイムオーバー時間	30秒	33秒	36秒	39秒	42秒	45秒	48秒	51秒	54秒	57秒												
	D D	20																					
	タイムオーバー時間	60秒																					
* 303	[オフフック応答機能] (1/2: 収容位置101～156、201～256、301～356)																				2:鳴動外線のみ		
	※空欄該当部分をマーク																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	オフフック	1	全外線																				
	応答	2	鳴動外線のみ																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	オフフック	1	全外線																				
	応答	2	鳴動外線のみ																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	オフフック	1	全外線																				
	応答	2	鳴動外線のみ																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	オフフック	1	全外線																				
	応答	2	鳴動外線のみ																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	オフフック	1	全外線																				
	応答	2	鳴動外線のみ																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	オフフック	1	全外線																				
	応答	2	鳴動外線のみ																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	オフフック	1	全外線																				
	応答	2	鳴動外線のみ																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	オフフック	1	全外線																				
	応答	2	鳴動外線のみ																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	オフフック	1	全外線																				
	応答	2	鳴動外線のみ																				



外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 303	[オフフック応答機能] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656)																				2:鳴動外線のみ	
	※空欄該当部分をマーク																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			



外線着信系コマンド

コマンド	データ																		初期値				
* 305	[オフフック応答可能なDILIN番号] (1/3:収容位置101～156、201～256)																		全項番=00:なし				
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> のデータ(DILIN番号01～96)を記入																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 項番										D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 項番								
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	101													201									
	102													202									
	103													203									
	104													204									
	105													205									
	106													206									
	107													207									
	108													208									
	109													209									
	110													210									
	111													211									
	112													212									
	113													213									
	114													214									
	115													215									
	116													216									
	117													217									
	118													218									
	119													219									
	120													220									
	121													221									
	122													222									
	123													223									
	124													224									
	125													225									
	126													226									
	127													227									
	128													228									
	129													229									
	130													230									
	131													231									
	132													232									
	133													233									
	134													234									
	135													235									
	136													236									
	137													237									
	138													238									
	139													239									
	140													240									
	141													241									
	142													242									
	143													243									
	144													244									
	145													245									
	146													246									
	147													247									
	148													248									
	149													249									
	150													250									
	151													251									
	152													252									
	153													253									
	154													254									
	155													255									
	156													256									



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 305	<div>[オフフック応答可能なDILIN番号] (2/3:収容位置301～356) ※空欄にD<sub>3</sub>D<sub>3</sub>のデータ(DILIN番号01～96)を記入</div> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th colspan="10">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 項番</th></tr><tr><th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td>301</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>302</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>303</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>305</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>306</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>307</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>308</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>309</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>310</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>311</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>312</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>313</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>314</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>315</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>316</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>317</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>318</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>319</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>320</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>321</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>322</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>323</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>324</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>325</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>326</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>327</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>328</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>329</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>330</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>331</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>332</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>333</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>334</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>335</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>336</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>337</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>338</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>339</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>341</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>342</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>343</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>344</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>345</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>346</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>347</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>349</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>351</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>352</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>353</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>355</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>356</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 項番											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	301											302											303											304											305											306											307											308											309											310											311											312											313											314											315											316											317											318											319											320											321											322											323											324											325											326											327											328											329											330											331											332											333											334											335											336											337											338											339											340											341											342											343											344											345											346											347											348											349											350											351											352											353											354											355											356											全項番=00:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
301																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
302																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
305																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
306																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
307																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
308																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
311																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
312																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
313																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
314																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
315																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
317																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
319																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
322																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
325																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
326																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
327																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
328																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
329																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
331																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
332																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
334																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
336																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
337																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
338																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
341																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
342																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
344																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
346																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
347																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
349																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
351																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
352																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
353																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
354																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
355																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



外線着信系コマンド

コマンド	データ																	初期値				
* 305	[オフフック応答可能なDILIN番号] (3/3:収容位置501～556、601～656)																	全項番=00:なし				
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> のデータ(DILIN番号01～96)を記入																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 項番										D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 項番									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	501												601									
	502												602									
	503												603									
	504												604									
	505												605									
	506												606									
	507												607									
	508												608									
	509												609									
	510												610									
	511												611									
	512												612									
	513												613									
	514												614									
	515												615									
	516												616									
	517												617									
	518												618									
	519												619									
	520												620									
	521												621									
	522												622									
	523												623									
	524												624									
	525												625									
	526												626									
	527												627									
	528												628									
	529												629									
	530												630									
	531												631									
	532												632									
	533												633									
	534												634									
	535												635									
	536												636									
	537												637									
	538												638									
	539												639									
	540												640									
	541												641									
	542												642									
	543												643									
	544												644									
	545												645									
	546												646									
	547												647									
	548												648									
	549												649									
	550												650									
	551												651									
	552												652									
	553												653									
	554												654									
	555												655									
	556												656									



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																		
* 309	<div><div>[着信専用システム応答メッセージの選択]</div><table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>55</td><td>56</td></tr><tr><td>着信音</td><td>(システム応答メッセージ A)</td><td>(システム応答メッセージ B)</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td></td><td></td></tr><tr><td>対応音源</td><td></td><td></td></tr></table><p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p><table><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>000</td><td>001～300</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>設定なし</td><td>システム応答メッセージ001～300</td></tr></table></div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	55	56	着信音	(システム応答メッセージ A)	(システム応答メッセージ B)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>			対応音源			D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001～300	対応音源	設定なし	システム応答メッセージ001～300	000: 設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	55	56																		
着信音	(システム応答メッセージ A)	(システム応答メッセージ B)																		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>																				
対応音源																				
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001～300																		
対応音源	設定なし	システム応答メッセージ001～300																		



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



# 外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値
*311		[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (10/13: 収容位置633~656) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601~656, 801~896] 全外線=00:着信なし
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99		
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信		

  

D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線番号																																																
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
633	夜間																																																	
	深夜																																																	
634	夜間																																																	
	深夜																																																	
635	夜間																																																	
	深夜																																																	
636	夜間																																																	
	深夜																																																	
637	夜間																																																	
	深夜																																																	
638	夜間																																																	
	深夜																																																	
639	夜間																																																	
	深夜																																																	
640	夜間																																																	
	深夜																																																	
641	夜間																																																	
	深夜																																																	
642	夜間																																																	
	深夜																																																	
643	夜間																																																	
	深夜																																																	
644	夜間																																																	
	深夜																																																	
645	夜間																																																	
	深夜																																																	
646	夜間																																																	
	深夜																																																	
647	夜間																																																	
	深夜																																																	
648	夜間																																																	
	深夜																																																	
649	夜間																																																	
	深夜																																																	
650	夜間																																																	
	深夜																																																	
651	夜間																																																	
	深夜																																																	
652	夜間																																																	
	深夜																																																	
653	夜間																																																	
	深夜																																																	
654	夜間																																																	
	深夜																																																	
655	夜間																																																	
	深夜																																																	
656	夜間																																																	
	深夜																																																	



外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値																																						
* 311		[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (11/13: 収容位置801~832) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全外線=11:着信音11																																						
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99	[収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601~656, 801~896] 全外線=00:着信なし																																							
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 外線番号																																																
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
801	夜間 深夜																																																	
802	夜間 深夜																																																	
803	夜間 深夜																																																	
804	夜間 深夜																																																	
805	夜間 深夜																																																	
806	夜間 深夜																																																	
807	夜間 深夜																																																	
808	夜間 深夜																																																	
809	夜間 深夜																																																	
810	夜間 深夜																																																	
811	夜間 深夜																																																	
812	夜間 深夜																																																	
813	夜間 深夜																																																	
814	夜間 深夜																																																	
815	夜間 深夜																																																	
816	夜間 深夜																																																	
817	夜間 深夜																																																	
818	夜間 深夜																																																	
819	夜間 深夜																																																	
820	夜間 深夜																																																	
821	夜間 深夜																																																	
822	夜間 深夜																																																	
823	夜間 深夜																																																	
824	夜間 深夜																																																	
825	夜間 深夜																																																	
826	夜間 深夜																																																	
827	夜間 深夜																																																	
828	夜間 深夜																																																	
829	夜間 深夜																																																	
830	夜間 深夜																																																	
831	夜間 深夜																																																	
832	夜間 深夜																																																	



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



コマンド		データ									初期値																																					
*312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (3/13：収容位置201～232) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> のデータ(着信音：下表参照)を記入									[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～156, 201～256, 301～356, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 801～896] 全DILIN=00:着信なし																																						
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99																																						
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (対応41～3)	外部音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動着信																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																															
201																																																
202																																																
203																																																
204																																																
205																																																
206																																																
207																																																
208																																																
209																																																
210																																																
211																																																
212																																																
213																																																
214																																																
215																																																
216																																																
217																																																
218																																																
219																																																
220																																																
221																																																
222																																																
223																																																
224																																																
225																																																
226																																																
227																																																
228																																																
229																																																
230																																																
231																																																
232																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																															
201																																																
202																																																
203																																																
204																																																
205																																																
206																																																
207																																																
208																																																
209																																																
210																																																
211																																																
212																																																
213																																																
214																																																
215																																																
216																																																
217																																																
218																																																
219																																																
220																																																
221																																																
222																																																
223																																																
224																																																
225																																																
226																																																
227																																																
228																																																
229																																																
230																																																
231																																																
232																																																



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値
* 313		[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (1/26 : 収容位置101~116) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601~656, 801~896] 全DILIN=00:着信なし
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99		
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48												
101 夜間 深夜												
102 夜間 深夜												
103 夜間 深夜												
104 夜間 深夜												
105 夜間 深夜												
106 夜間 深夜												
107 夜間 深夜												
108 夜間 深夜												
109 夜間 深夜												
110 夜間 深夜												
111 夜間 深夜												
112 夜間 深夜												
113 夜間 深夜												
114 夜間 深夜												
115 夜間 深夜												
116 夜間 深夜												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96												
101 夜間 深夜												
102 夜間 深夜												
103 夜間 深夜												
104 夜間 深夜												
105 夜間 深夜												
106 夜間 深夜												
107 夜間 深夜												
108 夜間 深夜												
109 夜間 深夜												
110 夜間 深夜												
111 夜間 深夜												
112 夜間 深夜												
113 夜間 深夜												
114 夜間 深夜												
115 夜間 深夜												
116 夜間 深夜												



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値
* 313		[ 電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜) ] (7/26 : 収容位置233~248) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99	[収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全DILIN=99:着信音99	
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信	[収容位置601~656, 801~896] 全DILIN=00:着信なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48												
233 夜間 深夜												
234 夜間 深夜												
235 夜間 深夜												
236 夜間 深夜												
237 夜間 深夜												
238 夜間 深夜												
239 夜間 深夜												
240 夜間 深夜												
241 夜間 深夜												
242 夜間 深夜												
243 夜間 深夜												
244 夜間 深夜												
245 夜間 深夜												
246 夜間 深夜												
247 夜間 深夜												
248 夜間 深夜												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96												
233 夜間 深夜												
234 夜間 深夜												
235 夜間 深夜												
236 夜間 深夜												
237 夜間 深夜												
238 夜間 深夜												
239 夜間 深夜												
240 夜間 深夜												
241 夜間 深夜												
242 夜間 深夜												
243 夜間 深夜												
244 夜間 深夜												
245 夜間 深夜												
246 夜間 深夜												
247 夜間 深夜												
248 夜間 深夜												



# 外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
*313		[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (8/26: 収容位置249~256) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601~656, 801~896] 全DILIN=00:着信なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th> <th>夜間 モード</th> <th colspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> DILIN番号</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>249</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>250</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>251</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>252</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>253</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>254</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>256</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	249	夜間																																																						深夜																																																					250	夜間																																																						深夜																																																					251	夜間																																																						深夜																																																					252	夜間																																																						深夜																																																					253	夜間																																																						深夜																																																					254	夜間																																																						深夜																																																					255	夜間																																																						深夜																																																					256	夜間																																																						深夜																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
249	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
250	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
251	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
252	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
253	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
254	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
255	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
256	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th> <th>夜間 モード</th> <th colspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> DILIN番号</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>49</th><th>50</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>54</th><th>55</th><th>56</th><th>57</th><th>58</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th><th>66</th><th>67</th><th>68</th><th>69</th><th>70</th><th>71</th><th>72</th><th>73</th><th>74</th><th>75</th><th>76</th><th>77</th><th>78</th><th>79</th><th>80</th><th>81</th><th>82</th><th>83</th><th>84</th><th>85</th><th>86</th><th>87</th><th>88</th><th>89</th><th>90</th><th>91</th><th>92</th><th>93</th><th>94</th><th>95</th><th>96</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>249</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>250</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>251</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>252</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>253</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>254</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>255</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>256</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	249	夜間																																																						深夜																																																					250	夜間																																																						深夜																																																					251	夜間																																																						深夜																																																					252	夜間																																																						深夜																																																					253	夜間																																																						深夜																																																					254	夜間																																																						深夜																																																					255	夜間																																																						深夜																																																					256	夜間																																																						深夜																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
249	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
250	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
251	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
252	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
253	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
254	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
255	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
256	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値
* 313		[ 電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜) ] (13/26 : 収容位置501~516) ※ 空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99	[収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全DILIN=99:着信音99	
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信	[収容位置601~656, 801~896] 全DILIN=00:着信なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48												
501 夜間 深夜												
502 夜間 深夜												
503 夜間 深夜												
504 夜間 深夜												
505 夜間 深夜												
506 夜間 深夜												
507 夜間 深夜												
508 夜間 深夜												
509 夜間 深夜												
510 夜間 深夜												
511 夜間 深夜												
512 夜間 深夜												
513 夜間 深夜												
514 夜間 深夜												
515 夜間 深夜												
516 夜間 深夜												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96												
501 夜間 深夜												
502 夜間 深夜												
503 夜間 深夜												
504 夜間 深夜												
505 夜間 深夜												
506 夜間 深夜												
507 夜間 深夜												
508 夜間 深夜												
509 夜間 深夜												
510 夜間 深夜												
511 夜間 深夜												
512 夜間 深夜												
513 夜間 深夜												
514 夜間 深夜												
515 夜間 深夜												
516 夜間 深夜												



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



# 外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
*313		[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (16/26: 収容位置549~556) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601~656, 801~896] 全DILIN=00:着信なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th> <th>夜間 モード</th> <th colspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> DILIN番号</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>549</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>550</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>551</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>552</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>553</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>554</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>555</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>556</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	549	夜間																																																				深夜																																																			550	夜間																																																				深夜																																																			551	夜間																																																				深夜																																																			552	夜間																																																				深夜																																																			553	夜間																																																				深夜																																																			554	夜間																																																				深夜																																																			555	夜間																																																				深夜																																																			556	夜間																																																				深夜																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
549	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
550	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
551	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
552	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
553	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
554	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
555	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
556	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th> <th>夜間 モード</th> <th colspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> DILIN番号</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>49</th><th>50</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>54</th><th>55</th><th>56</th><th>57</th><th>58</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th><th>66</th><th>67</th><th>68</th><th>69</th><th>70</th><th>71</th><th>72</th><th>73</th><th>74</th><th>75</th><th>76</th><th>77</th><th>78</th><th>79</th><th>80</th><th>81</th><th>82</th><th>83</th><th>84</th><th>85</th><th>86</th><th>87</th><th>88</th><th>89</th><th>90</th><th>91</th><th>92</th><th>93</th><th>94</th><th>95</th><th>96</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>549</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>550</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>551</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>552</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>553</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>554</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>555</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>556</td><td>夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>深夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	549	夜間																																																				深夜																																																			550	夜間																																																				深夜																																																			551	夜間																																																				深夜																																																			552	夜間																																																				深夜																																																			553	夜間																																																				深夜																																																			554	夜間																																																				深夜																																																			555	夜間																																																				深夜																																																			556	夜間																																																				深夜																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
549	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
550	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
551	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
552	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
553	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
554	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
555	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
556	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値
* 313		[ 電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜) ] (17/26 : 収容位置601~616) ※ 空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99	[収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全DILIN=99:着信音99	
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信	[収容位置601~656, 801~896] 全DILIN=00:着信なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48												
601 夜間 深夜												
602 夜間 深夜												
603 夜間 深夜												
604 夜間 深夜												
605 夜間 深夜												
606 夜間 深夜												
607 夜間 深夜												
608 夜間 深夜												
609 夜間 深夜												
610 夜間 深夜												
611 夜間 深夜												
612 夜間 深夜												
613 夜間 深夜												
614 夜間 深夜												
615 夜間 深夜												
616 夜間 深夜												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96												
601 夜間 深夜												
602 夜間 深夜												
603 夜間 深夜												
604 夜間 深夜												
605 夜間 深夜												
606 夜間 深夜												
607 夜間 深夜												
608 夜間 深夜												
609 夜間 深夜												
610 夜間 深夜												
611 夜間 深夜												
612 夜間 深夜												
613 夜間 深夜												
614 夜間 深夜												
615 夜間 深夜												
616 夜間 深夜												



[illegible]



## 外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値																																						
*313		[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (19/26: 収容位置633~648) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601~656, 801~896] 全DILIN=00:着信なし																																						
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99																																								
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																
633	夜間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
633	深夜																																																	
634	夜間																																																	
634	深夜																																																	
635	夜間																																																	
635	深夜																																																	
636	夜間																																																	
636	深夜																																																	
637	夜間																																																	
637	深夜																																																	
638	夜間																																																	
638	深夜																																																	
639	夜間																																																	
639	深夜																																																	
640	夜間																																																	
640	深夜																																																	
641	夜間																																																	
641	深夜																																																	
642	夜間																																																	
642	深夜																																																	
643	夜間																																																	
643	深夜																																																	
644	夜間																																																	
644	深夜																																																	
645	夜間																																																	
645	深夜																																																	
646	夜間																																																	
646	深夜																																																	
647	夜間																																																	
647	深夜																																																	
648	夜間																																																	
648	深夜																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	夜間 モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																
633	夜間	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
633	深夜																																																	
634	夜間																																																	
634	深夜																																																	
635	夜間																																																	
635	深夜																																																	
636	夜間																																																	
636	深夜																																																	
637	夜間																																																	
637	深夜																																																	
638	夜間																																																	
638	深夜																																																	
639	夜間																																																	
639	深夜																																																	
640	夜間																																																	
640	深夜																																																	
641	夜間																																																	
641	深夜																																																	
642	夜間																																																	
642	深夜																																																	
643	夜間																																																	



# 外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値																																									
* 313		[ 電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜) ] (20/26 : 収容位置649~656) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601~656, 801~896] 全DILIN=00:着信なし																																									
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99																																											
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																					
	夜間 モード	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
649	夜間																																																				
	深夜																																																				
650	夜間																																																				
	深夜																																																				
651	夜間																																																				
	深夜																																																				
652	夜間																																																				
	深夜																																																				
653	夜間																																																				
	深夜																																																				
654	夜間																																																				
	深夜																																																				
655	夜間																																																				
	深夜																																																				
656	夜間																																																				
	深夜																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号																																																					
	夜間 モード	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				
649	夜間																																																				
	深夜																																																				
650	夜間																																																				
	深夜																																																				
651	夜間																																																				
	深夜																																																				
652	夜間																																																				
	深夜																																																				
653	夜間																																																				
	深夜																																																				
654	夜間																																																				
	深夜																																																				
655	夜間																																																				
	深夜																																																				
656	夜間																																																				
	深夜																																																				



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値
* 313		[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (25/26: 収容位置865~880) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :着信音(夜間)、D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99	[収容位置105~156, 201~256, 301~356, 505~556] 全DILIN=99:着信音99	
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信	[収容位置601~656, 801~896] 全DILIN=00:着信なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48												
865 夜間 深夜												
866 夜間 深夜												
867 夜間 深夜												
868 夜間 深夜												
869 夜間 深夜												
870 夜間 深夜												
871 夜間 深夜												
872 夜間 深夜												
873 夜間 深夜												
874 夜間 深夜												
875 夜間 深夜												
876 夜間 深夜												
877 夜間 深夜												
878 夜間 深夜												
879 夜間 深夜												
880 夜間 深夜												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置												
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DILIN番号												
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96												
865 夜間 深夜												
866 夜間 深夜												
867 夜間 深夜												
868 夜間 深夜												
869 夜間 深夜												
870 夜間 深夜												
871 夜間 深夜												
872 夜間 深夜												
873 夜間 深夜												
874 夜間 深夜												
875 夜間 深夜												
876 夜間 深夜												
877 夜間 深夜												
878 夜間 深夜												
879 夜間 深夜												
880 夜間 深夜												



[illegible]



外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 314	[メロディの選曲] ※空欄該当部分をマーク																				1-01、2-02、3-07	
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		曲名	D <sub>0</sub> メロディ番号																			
			1	2	3																	
01		ザ・インタータイ-																				
02		カノ																				
03		グリーンスリーブス																				
04		大きな古時計																				
05		くるみ割り人形-花のワルツ																				
06		春の歌																				
07		Jupiter																				
08		ミッキーマウスマーチ																				
09		ジングルバル																				
10		We Wish You A Merry Christmas																				
* 315	[着信識別の有無] (1/2：収容位置101～156、201～256、301～356) ※空欄該当部分をマーク																				1:あり	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																			
着信識別		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																			
着信識別		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
着信識別		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																			
着信識別		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																			
着信識別		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
着信識別		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																			
着信識別		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																			
着信識別		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
着信識別		1	あり																			



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値	
* 315	[着信識別の有無] (2/2：収容位置 501～556、601～656) ※空欄該当部分をマーク		1:あり
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信識別 1 あり		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信識別 1 あり		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信識別 1 あり		
* 318	[緊急電話呼び返し鳴動時間]		05:30秒
	D D 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09		
	鳴動時間 無限 6秒 12秒 18秒 24秒 30秒 36秒 42秒 48秒 54秒		
	D D 10 11 12 13 14 15		
	鳴動時間 60秒 66秒 72秒 78秒 84秒 90秒		
* 319	[通話時の着信相手番号表示機能の有無] (1/2：収容位置 101～156、201～256、301～356) ※空欄該当部分をマーク		2:あり (表示時間延長)
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信相手 1 あり		
	番号表示 2 あり(表示時間延長)		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信相手 1 あり		
	番号表示 2 あり(表示時間延長)		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信相手 1 あり		
	番号表示 2 あり(表示時間延長)		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信相手 1 あり		
	番号表示 2 あり(表示時間延長)		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信相手 1 あり		
	番号表示 2 あり(表示時間延長)		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信相手 1 あり		
	番号表示 2 あり(表示時間延長)		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320		
	D <sub>2</sub> 0 なし		
	着信相手 1 あり		
	番号表示 2 あり(表示時間延長)		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340		
D <sub>2</sub> 0 なし			
着信相手 1 あり			
番号表示 2 あり(表示時間延長)			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356			
D <sub>2</sub> 0 なし			
着信相手 1 あり			
番号表示 2 あり(表示時間延長)			



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 319	<p>[通話時の着信相手番号表示機能の有無] (2/2: 収容位置 501~556、601~656) ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信相手</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>2</td><td>あり(表示時間延長)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信相手</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>2</td><td>あり(表示時間延長)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信相手</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>2</td><td>あり(表示時間延長)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信相手</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>2</td><td>あり(表示時間延長)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信相手</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>2</td><td>あり(表示時間延長)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信相手</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>番号表示</td><td>2</td><td>あり(表示時間延長)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																				番号表示	1	あり																				番号表示	2	あり(表示時間延長)																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																				番号表示	1	あり																				番号表示	2	あり(表示時間延長)																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																				番号表示	1	あり																				番号表示	2	あり(表示時間延長)																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																				番号表示	1	あり																				番号表示	2	あり(表示時間延長)																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																				番号表示	1	あり																				番号表示	2	あり(表示時間延長)																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																				番号表示	1	あり																				番号表示	2	あり(表示時間延長)																			2:あり (表示時間延長)
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	2	あり(表示時間延長)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	2	あり(表示時間延長)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	2	あり(表示時間延長)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	2	あり(表示時間延長)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	2	あり(表示時間延長)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub>	着信相手	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	番号表示	2	あり(表示時間延長)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 320	<p>[着信警報機能(外線毎)] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信警報</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>着信警報</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信警報</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>着信警報</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																								着信警報	1	あり																							D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																								着信警報	1	あり																							0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	着信警報	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	着信警報	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 321	<p>[着信警報機能(DILIN番号毎)] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信警報</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>着信警報</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信警報</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>着信警報</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信警報</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>着信警報</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>着信警報</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>着信警報</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																								着信警報	1	あり																							D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																								着信警報	1	あり																							D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																								着信警報	1	あり																							D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																								着信警報	1	あり																							0:なし																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	着信警報	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	着信警報	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	着信警報	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	着信警報	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	着信警報	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 322	<p>[警報鳴動音量]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>着信(保留)警報の鳴動音量</td><td>電話機のホリウム位置</td><td>特大</td><td>大</td><td>中</td><td>小</td></tr> </table>	D	0	1	2	3	4	着信(保留)警報の鳴動音量	電話機のホリウム位置	特大	大	中	小	0:電話機の ホリウム位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
着信(保留)警報の鳴動音量	電話機のホリウム位置	特大	大	中	小																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 323	<p>[DIL対応電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub></td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub></td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub></td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub></td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	収容位置(昼)																	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	収容位置(夜)																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	収容位置(昼)									D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	収容位置(夜)									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	収容位置(昼)																	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	収容位置(夜)																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	収容位置(昼)									D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	収容位置(夜)									000,000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 324	[テナント外外線着信応答]																				0:なし			
	D		0	1																				
	応答機能		なし	あり																				
* 325	[テナント外外線着信応答グループ] ※空欄にグループ番号(01~48)を記入																				00:機能なし			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		119	120	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138		139	140	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218		219	220	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238		239	240	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318		319	320	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338		339	340	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518		519	520	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538		539	540	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618		619	620	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638		639	640	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818		819	820	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838		839	840	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858		859	860	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878		879	880	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																							



# 外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 326	[オフフック中の外線着信鳴動] (1/2 : 収容位置 101～156、201～256、301～356、501～556、601～656) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> 鳴動	0	なし																			
	1	あり																			



# 外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 326	<div>[オフフック中の外線着信鳴動] (2/2：収容位置801～896) ※空欄該当部分をマ-ク</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D <sub>2</sub>	0	なし																				鳴動	1	あり																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D <sub>2</sub>	0	なし																				鳴動	1	あり																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D <sub>2</sub>	0	なし																				鳴動	1	あり																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub>	0	なし																				鳴動	1	あり																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					D <sub>2</sub>	0	なし																				鳴動	1	あり																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
鳴動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
鳴動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
鳴動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
鳴動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
鳴動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 327	<div>[DIL呼出不可時の外線切断] ※空欄該当部分をマ-ク</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし(呼出継続)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線切断</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし(呼出継続)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線切断</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	0	なし(呼出継続)																								外線切断	1	あり																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	0	なし(呼出継続)																								外線切断	1	あり																								0:なし(呼出継続)																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし(呼出継続)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
外線切断	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし(呼出継続)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
外線切断	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 328	<div>[通話中外線着信通知] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	収容位置									000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>0</sub>	項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 329	<div>[外線プリセクション時間]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>プリセクション時間</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	プリセクション時間	5秒	10秒	15秒	20秒	0:5秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
プリセクション時間	5秒	10秒	15秒	20秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 330	<div>[スライド着信時のスライド先電話機台数]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>スライド先電話機</td><td>外線毎に1台</td><td>システムで8台</td></tr></table>	D	0	1	スライド先電話機	外線毎に1台	システムで8台	0:外線毎に1台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
スライド先電話機	外線毎に1台	システムで8台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 331	<div>[外線毎のスライドの有無] ※空欄に設定データ(0:なし、または1:あり)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub></td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub></td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																									D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																									D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																									0, 0:なし																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 332	<div>[DILIN番号毎のスライドの有無] ※空欄に設定データ(0:なし、または1:あり)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub></td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub></td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub></td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub></td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																									D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																									D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																									D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																									D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																									0, 0:なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>3</sub>	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値		
* 333	[外線毎のスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入																000,000:なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 収容位置(昼)																		
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 収容位置(夜)																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 収容位置(昼)																		
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 収容位置(夜)																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 収容位置(昼)																		
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 収容位置(夜)																		
	* 334	[DILIN番号毎のスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入																000,000:なし	
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 収容位置(昼)																			
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 収容位置(夜)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 収容位置(昼)																			
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 収容位置(夜)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 収容位置(昼)																			
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 収容位置(夜)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 収容位置(昼)																			
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 収容位置(夜)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 収容位置(昼)																			
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 収容位置(夜)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 収容位置(昼)																			
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 収容位置(夜)																			
* 335		[システムでのスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入																000:なし	
		D <sub>0</sub> 項番	1	2	3	4	5	6	7	8									
		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置																	
* 336		[スライド着信時のテナント解除機能]																0:なし	
		D	0	1															
	テナント解除	なし	あり																



外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値		
* 340	[DID一次応答信号の種類]																000:内線DT		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 着信番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 一次応答信号																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 着信番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 一次応答信号																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 着信番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 一次応答信号																		
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		000	001~300												999			
	一次応答信号		内線DT	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)												外部音源 (EXU)			
* 341	[DID一次応答信号送出回数/時間]																2, 2:2回, 24秒		
	D <sub>0</sub>		1	2															
	送出回数		1回	2回															
	D <sub>1</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7									
送出時間		8秒	16秒	24秒	32秒	40秒	48秒	56秒	64秒										
* 342	[DID一次応答タイムオーバー時の処理]																0:切断		
	D		0	1															
処理		切断	一般着信																
* 343	[DID一般着信処理後の切断時間]																10:99秒		
	D D		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10						
切断時間		9秒	18秒	27秒	36秒	45秒	54秒	63秒	72秒	81秒	90秒	99秒							
* 344	[DID[*] ボタンによるDT戻り処理]																1:有効		
	D		0	1															
処理		無効	有効																
* 345	[DID,DI内線呼出時間]																05:30秒		
	D D		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09							
	呼出時間		無限	6秒	12秒	18秒	24秒	30秒	36秒	42秒	48秒	54秒							
	D D		10	11	12	13	14	15											
呼出時間		60秒	66秒	72秒	78秒	84秒	90秒												
* 346	[DID,DI内線呼出時間タイムオーバー時の処理]																1:一般着信		
	D		0	1															
	DIDの場合		切断	一般着信															
	DIの場合		呼出継続	一般着信															
* 347	[強制一般着信]																1:あり		
	D		0	1															
強制一般着信		なし	あり																
* 348	[外線着信自動応答の応答時間]																1:3秒		
	D		0	1	2	3													
応答時間		0秒	3秒	6秒	9秒														
* 349	[リモート操作時の内線番号指定]																01:なし(着信01)		
	D (D)		0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	内線番号指定		あり	なし															
	リモート操作対象着信		—	着信01	着信02	着信03	着信04	着信05	着信06	着信07	着信08	着信09	着信10	着信11	着信12	着信13	着信14	着信15	着信16
	D (D)		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	内線番号指定			なし															
	リモート操作対象着信		着信17	着信18	着信19	着信20	着信21	着信22	着信23	着信24	着信25	着信26	着信27	着信28	着信29	着信30	着信31	着信32	
	D (D)		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	内線番号指定			なし															
	リモート操作対象着信		着信33	着信34	着信35	着信36	着信37	着信38	着信39	着信40	着信41	着信42	着信43	着信44	着信45	着信46	着信47	着信48	
* 350	[DI番号変換機能]																4:あり(下4桁)		
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8								
変換機能		なし	あり(下1桁)	あり(下2桁)	あり(下3桁)	あり(下4桁)	あり(下5桁)	あり(下6桁)	あり(下7桁)	あり(下8桁)									



外線着信系コマンド

コマンド	データ																	初期値	
* 351	[DIの番号変換] (1/2：項番001～200) ※D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> :対象電話機の収容位置を記入、D <sub>2</sub> :空欄該当部分をマーク、 D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ):変換番号を記入(最大8桁)																	全項番 000, 0:設定なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容 位置	D <sub>2</sub> 発番号 送出時変換		D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 変換番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容 位置	D <sub>2</sub> 発番号 送出時変換		D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 変換番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容 位置	D <sub>2</sub> 発番号 送出時変換		D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 変換番号					
		0 なし	1 あり				0 なし	1 あり				0 なし	1 あり						
001					069					137									
002					070					138									
003					071					139									
004					072					140									
005					073					141									
006					074					142									
007					075					143									
008					076					144									
009					077					145									
010					078					146									
011					079					147									
012					080					148									
013					081					149									
014					082					150									
015					083					151									
016					084					152									
017					085					153									
018					086					154									
019					087					155									
020					088					156									
021					089					157									
022					090					158									
023					091					159									
024					092					160									
025					093					161									
026					094					162									
027					095					163									
028					096					164									
029					097					165									
030					098					166									
031					099					167									
032					100					168									
033					101					169									
034					102					170									
035					103					171									
036					104					172									
037					105					173									
038					106					174									
039					107					175									
040					108					176									
041					109					177									
042					110					178									
043					111					179									
044					112					180									
045					113					181									
046					114					182									
047					115					183									
048					116					184									
049					117					185									
050					118					186									
051					119					187									
052					120					188									
053					121					189									
054					122					190									
055					123					191									
056					124					192									
057					125					193									
058					126					194									
059					127					195									
060					128					196									
061					129					197									
062					130					198									
063					131					199									
064					132					200									
065					133														
066					134														
067					135														
068					136														



外線着信系コマンド

コマンド	データ														初期値						
* 351	[DIの番号変換] (2/2: 項番201~300) ※D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> :対象電話機の収容位置を記入、D <sub>2</sub> :空欄該当部分をマ-ク、 D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> ):変換番号を記入(最大8桁)														全項番 000, 0:設定なし						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> 発番号 送出時変換 0 1 なし あり	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> ) 変換番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> 発番号 送出時変換 0 1 なし あり	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> ) 変換番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> 発番号 送出時変換 0 1 なし あり	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> ) 変換番号									
	201				233				265												
	202				234				266												
	203				235				267												
	204				236				268												
	205				237				269												
	206				238				270												
	207				239				271												
	208				240				272												
	209				241				273												
	210				242				274												
	211				243				275												
	212				244				276												
	213				245				277												
	214				246				278												
	215				247				279												
	216				248				280												
	217				249				281												
	218				250				282												
	219				251				283												
	220				252				284												
	221				253				285												
	222				254				286												
	223				255				287												
	224				256				288												
	225				257				289												
	226				258				290												
	227				259				291												
	228				260				292												
	229				261				293												
	230				262				294												
	231				263				295												
	232				264				296												
									297												
									298												
									299												
									300												
* 352	[DI夜間一般着信] <table border="1" style="margin: 5px auto; width: 150px;"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>夜間一般着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table>														D	0	1	夜間一般着信	なし	あり	0:なし
D	0	1																			
夜間一般着信	なし	あり																			



外線着信系コマンド

コマンド	データ																												初期値
* 355	[i・ナンバーの設定] ※空欄該当部分をマーク																												0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47			
	D <sub>1</sub> i・ナンバー		0	なし																									
				1	あり																								
* 356	[i・ナンバーのポート番号に対応する電話番号] ※空欄にD <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> のデータ(電話番号下4～11桁)を記入 注: なし=00000、一般着信=99999																												00000:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> ポート番号	D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> 電話番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> ポート番号	D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> 電話番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> ポート番号	D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> 電話番号				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	D <sub>1</sub> ポート番号	D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> 電話番号								
01	1	1																											
		2																											
		3																											
03	1	1																											
		2																											
		3																											
05	1	1																											
		2																											
		3																											
07	1	1																											
		2																											
		3																											
09	1	1																											
		2																											
		3																											
11	1	1																											
		2																											
		3																											
	1	1																											
		2																											
		3																											
13	1	1																											
		2																											
		3																											
25	1	1																											
		2																											
		3																											
27	1	1																											
		2																											
		3																											
29	1	1																											
		2																											
		3																											
31	1	1																											
		2																											
		3																											
33	1	1																											
		2																											
		3																											
35	1	1																											
		2																											
		3																											
37	1	1																											
		2																											
		3																											
39	1	1																											
		2																											
		3																											
41	1	1																											
		2																											
		3																											
43	1	1																											
		2																											
		3																											
45	1	1																											
		2																											
		3																											
47	1	1																											
		2																											
		3																											



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 360	<div> <div> <div>ストレーラインDIの設定</div> <div>※空欄該当部分をマーク</div> </div> <table border="1"> <tr> <td></td><td>0:なし</td><td>1:あり</td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub> ストレーラインDI機能(昼)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub> ストレーラインDI機能(夜)</td><td></td><td></td></tr> </table> </div>		0:なし	1:あり	D <sub>0</sub> ストレーラインDI機能(昼)			D <sub>1</sub> ストレーラインDI機能(夜)			0, 0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	0:なし	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>0</sub> ストレーラインDI機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> ストレーラインDI機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 361	<div> <div>ストレーラインDIのDI加入者番号</div> <div>※空欄にD<sub>2</sub>(D<sub>2</sub>…D<sub>2</sub>)のデータ(対応ダイヤル番号下1～11桁)を記入</div> </div>	設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</th><th colspan="2">D<sub>1</sub> 項番</th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</th><th colspan="2">D<sub>1</sub> 項番</th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>49</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>51</td><td></td><td></td></tr><tr><td>52</td><td></td><td></td></tr><tr><td>53</td><td></td><td></td></tr><tr><td>54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>55</td><td></td><td></td></tr><tr><td>56</td><td></td><td></td></tr><tr><td>57</td><td></td><td></td></tr><tr><td>58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>59</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>61</td><td></td><td></td></tr><tr><td>62</td><td></td><td></td></tr><tr><td>63</td><td></td><td></td></tr><tr><td>64</td><td></td><td></td></tr><tr><td>65</td><td></td><td></td></tr><tr><td>66</td><td></td><td></td></tr><tr><td>67</td><td></td><td></td></tr><tr><td>68</td><td></td><td></td></tr><tr><td>69</td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>71</td><td></td><td></td></tr><tr><td>72</td><td></td><td></td></tr><tr><td>73</td><td></td><td></td></tr><tr><td>74</td><td></td><td></td></tr><tr><td>75</td><td></td><td></td></tr><tr><td>76</td><td></td><td></td></tr><tr><td>77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>78</td><td></td><td></td></tr><tr><td>79</td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>81</td><td></td><td></td></tr><tr><td>82</td><td></td><td></td></tr><tr><td>83</td><td></td><td></td></tr><tr><td>84</td><td></td><td></td></tr><tr><td>85</td><td></td><td></td></tr><tr><td>86</td><td></td><td></td></tr><tr><td>87</td><td></td><td></td></tr><tr><td>88</td><td></td><td></td></tr><tr><td>89</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td></td><td></td></tr><tr><td>91</td><td></td><td></td></tr><tr><td>92</td><td></td><td></td></tr><tr><td>93</td><td></td><td></td></tr><tr><td>94</td><td></td><td></td></tr><tr><td>95</td><td></td><td></td></tr><tr><td>96</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 項番			1	2	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 項番			1	2	49			50			51			52			53			54			55			56			57			58			59			60			61			62			63			64			65			66			67			68			69			70			71			72			73			74			75			76			77			78			79			80			81			82			83			84			85			86			87			88			89			90			91			92			93			94			95			96			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
49																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
50																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
51																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
52																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
53																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
54																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
55																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
56																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
57																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
58																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
59																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
60																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
61																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
62																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
63																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
64																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
65																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
66																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
67																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
68																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
69																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
70																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
71																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
72																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
73																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
74																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
75																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
76																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
77																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
78																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
79																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
80																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
81																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
82																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
83																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
84																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
85																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
86																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
87																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
88																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
89																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
90																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
91																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
92																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
93																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
94																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
95																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
96																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



外線着信系コマンド

コマンド	データ																																																初期値
* 362	[ 電話機グループ毎の <span style="border: 1px solid black;">DILIN</span> ボタンの設定 ] (1/3 : 電話機用) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(DILIN番号01～96)を記入																																																00:設定なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 電話機の ボタン位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																																																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	001																																																
	002																																																
	003																																																
	004																																																
	005																																																
	006																																																
	007																																																
	008																																																
	009																																																
	010																																																
	011																																																
	012																																																
	013																																																
	014																																																
	015																																																
	016																																																
	017																																																
	018																																																
	019																																																
	020																																																
	021																																																
	022																																																
	023																																																
	024																																																
	025																																																
	026																																																



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 362	[ 電話機グループ毎の <b>DILIN</b> ボタンの設定 ] (2/3 : コソ-ル接続No. 1、2用) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> コソ-ルNo. 1 ボタ位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> コソ-ルNo. 2 ボタ位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 362	[ 電話機グループ毎の <b>DILIN</b> ボタンの設定 ] (3/3 : コンソール接続No. 3、4用) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> コンソールNo. 3 ボタ位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> コンソールNo. 4 ボタ位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		



外線着信系コマンド

コマンド		データ																			初期値	
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (1/19: 収容位置101~120) ※空欄該当部分に設定データ(01~96:DILIN01~96、99:外線ホック捕捉)を記入																			00, 00, 00: 設定なし	
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																				
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																				
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				



外線着信系コマンド

コマンド		データ																	初期値				
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (2/19：収容位置121～140) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																	00, 00, 00: 設定なし				
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						



外線着信系コマンド

コマンド	データ																	初期値		
* 363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (3/19：収容位置141～156) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																	00, 00, 00: 設定なし		
外線自動発信グループ	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156		
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		01	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																	
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																	
	02		D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																	
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																		
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																		
D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																				



外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値		
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (4/19：収容位置201～220) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		01	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						



外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値		
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (5/19：収容位置221～240) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし		
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						



外線着信系コマンド

コマンド		データ																初期値
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (6/19: 収容位置241~256) ※空欄該当部分に設定データ(01~96:DILIN01~96、99:外線ホック捕捉)を記入																00, 00, 00: 設定なし
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																



外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値	
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (7/19：収容位置301～320) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ボタン捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし	
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																					
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																					
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																					



## 外線着信系コマンド

[illegible]



外線着信系コマンド

コマンド	データ																	初期値
* 363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (9/19：収容位置341～356) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																	00, 00, 00: 設定なし
外線自動発信グループ	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		



外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値		
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (10/19：収容位置501～520) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし		
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						



[illegible]



外線着信系コマンド

コマンド		データ																初期値
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (12/19: 収容位置541~556) ※空欄該当部分に設定データ(01~96:DILIN01~96、99:外線ホック捕捉)を記入																00, 00, 00: 設定なし
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																



[illegible]



外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値		
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (14/19：収容位置621～640) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし		
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																						
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																						
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																						



外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値	
* 363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (15/19：収容位置641～656) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ボタン捕捉)を記入																00, 00, 00: 設定なし	
外線自動発信グループ	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
			D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3															
		16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1															
			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2															
D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																		



外線着信系コマンド

コマンド		データ																							初期値				
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (16/19：収容位置801～824) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																							00, 00, 00: 設定なし				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824				
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																											
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																											
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																											
16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																												
	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																												
	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																												



外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値			
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (17/19：収容位置825～848) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ボタン捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		01 D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							



外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値				
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (18/19：収容位置849～872) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 01	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																								
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																								
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																								



外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値			
* 363		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (19/19：収容位置873～896) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ボタン捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
外線自動発信グループ	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		01 D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	02	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	03	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	04	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	05	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	06	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	07	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	08	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	09	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	10	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	11	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	12	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	13	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	14	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	15	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							
	16	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 対象DILIN番号-1																							
		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 対象DILIN番号-2																							
		D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 対象DILIN番号-3																							



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 364	<div>[外線自動発信時の自動割付DILIN番号] (1/2 : 収容位置101～156、201～256、301～356、501～556、601～656) ※空欄にD<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>のデータ(DILIN番号01～96)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					D <sub>2</sub> 項番	1																				2																				3																				全項番=00: 設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 364	<p>[外線自動発信時の自動割付DILIN番号] (2/2 : 収容位置801~896)            ※空欄にD<sub>3</sub>D<sub>3</sub>のデータ(DILIN番号01~96)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D <sub>2</sub> 項番	1																					2																					3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D <sub>2</sub> 項番	1																					2																					3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D <sub>2</sub> 項番	1																					2																					3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub> 項番	1																					2																					3																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	D <sub>2</sub> 項番	1																	2																	3																全項番=00: 設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> 項番	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 365	<p>[DILIN番号毎の外線代表グループ] ※空欄に代表グループ番号(00~32)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 代表グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 代表グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 代表グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 代表グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 代表グループ																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 代表グループ																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 代表グループ																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 代表グループ																									00:グループ00																																																																																																																																																																																																												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 代表グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 代表グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 代表グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 代表グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

コマンド		データ																																																初期値
* 366		[DILIN別発信規制] (2/13 : 収容位置133~156) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入																																																1:全DILIN番号 発信可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象DILIN番号																																																
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
133																																																		
134																																																		
135																																																		
136																																																		
137																																																		
138																																																		
139																																																		
140																																																		
141																																																		
142																																																		
143																																																		
144																																																		
145																																																		
146																																																		
147																																																		
148																																																		
149																																																		
150																																																		
151																																																		
152																																																		
153																																																		
154																																																		
155																																																		
156																																																		

D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象DILIN番号																																															
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
133																																																	
134																																																	
135																																																	
136																																																	
137																																																	
138																																																	
139																																																	
140																																																	
141																																																	
142																																																	
143																																																	
144																																																	
145																																																	
146																																																	
147																																																	
148																																																	
149																																																	
150																																																	
151																																																	
152																																																	
153																																																	
154																																																	
155																																																	
156																																																	



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 366	[DILIN別発信規制] (5/13：収容位置301～332) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象DILIN番号	
301	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象DILIN番号	
301	49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



[illegible]



## 外線着信系コマンド

[illegible]



外線着信系コマンド

コマンド	データ																								初期値						
* 368	[転送電話の発信用DILIN番号]																								0,00:同一DILIN						
	※D <sub>2</sub> :該当部分をマーク、D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :テナント番号(指定なし:00、テナント番号:01~48)を記入																														
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	D <sub>2</sub> 発信外線	0	同一DILIN																												
		1	全DILIN																												
		2	一般外線																												
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	テナント																													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	D <sub>2</sub> 発信外線	0	同一DILIN																												
		1	全DILIN																												
2		一般外線																													
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	テナント																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72					
D <sub>2</sub> 発信外線	0	同一DILIN																													
	1	全DILIN																													
	2	一般外線																													
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	テナント																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96					
D <sub>2</sub> 発信外線	0	同一DILIN																													
	1	全DILIN																													
	2	一般外線																													
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	テナント																														
* 370	[FAX受信ボタンに対応するFAX] ※空欄にFAXの収容位置を記入																								000:なし						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	FAX受信ボタン		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15													
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	FAXの収容位置																													
* 371	[電話／FAX自動切替対象外の電話番号] ※空欄に電話番号(1～12桁)を記入																								01-070						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 対象外の電話番号												D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	項番		D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 対象外の電話番号											02-0801	
		01																													03-0802
		02																													04-0803
		03																													05-0804
		04																													06-0805
		05																													07-0806
		06																													08-0807
		07																													09-0808
		08																													10-0809
		09																													11-090
		10																													12～32は 設定なし
		11																													
		12																													
		13																													
		14																													
		15																													
		16																													
		17																													
	* 372	[FAXのCNG信号検出待ち時間]																								3:4秒					
D				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
CNG検出待ち時間				1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒																		
* 373	[FAX応答待ち時間]																								6:21秒						
	D			0	1	2	3	4	5	6																					
	FAX応答待ち時間			3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒																					
* 374	[送受器戻し時のFAXへの自動転送]																								00:機能なし						
	D D			00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																	
	応答後の時間			機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒																	
* 375	[FAX疑似呼出音(RBT)の送出]																								1:あり						
	D			0	1																										
	疑似呼出音(RBT)送出			なし	あり																										



# 外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値						
* 377	[FAX話中時の外線切断有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線切断</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>																D	0	1	外線切断	なし	あり	1:あり
D	0	1																					
外線切断	なし	あり																					
* 378	[外線毎の対象FAX] ※空欄にFAXの収容位置を記入																000:なし						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> FAXの収容位置																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> FAXの収容位置																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> FAXの収容位置																							
* 379	[DILIN番号毎の対象FAX] ※空欄にFAXの収容位置を記入																000:なし						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> FAXの収容位置																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> FAXの収容位置																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> FAXの収容位置																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> FAXの収容位置																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> FAXの収容位置																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> FAXの収容位置																							



コマンド	データ	初期値																																																																																																																			
* 380	[外線お待たせメッセージのモード設定] <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>モード</td><td>自動モード</td><td>手動モード</td></tr> </table>	D	0	1	モード	自動モード	手動モード	0:自動モード																																																																																																													
D	0	1																																																																																																																			
モード	自動モード	手動モード																																																																																																																			
* 381	[外線お待たせメッセージの有無とメッセージの選択]  <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>000</td><td>001～300</td><td>900</td></tr> <tr> <td>お待たせメッセージの種類</td><td>機能なし</td><td>システム応答メッセージ001～300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> お待たせメッセージの種類																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> お待たせメッセージの種類																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> お待たせメッセージの種類																	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001～300	900	お待たせメッセージの種類	機能なし	システム応答メッセージ001～300 (可変音源)	固定メッセージ	[テナント01] 900:固定メッセージ [テナント02～48] 000:機能なし					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> お待たせメッセージの種類																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> お待たせメッセージの種類																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> お待たせメッセージの種類																																																																																																																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001～300	900																																																																																																																		
お待たせメッセージの種類	機能なし	システム応答メッセージ001～300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																		
* 382	[外線お待たせメッセージ送出回数]  <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>お待たせメッセージ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数																	D <sub>1</sub>	1	2	お待たせメッセージ送出回数	1回	2回	1:1回							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																					
D <sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																					
D <sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																					
D <sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																					
D <sub>1</sub>	1	2																																																																																																																			
お待たせメッセージ送出回数	1回	2回																																																																																																																			
* 383	[外線お待たせメッセージの切断処理]  <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>000</td><td>001～300</td><td>900</td><td>997</td></tr> <tr> <td rowspan="2">切断処理</td><td rowspan="2">外線切断 (切断メッセージなし)</td><td colspan="2">切断メッセージ</td><td rowspan="2">代行録音</td></tr> <tr> <td colspan="3">システム応答メッセージ001～300 (可変音源)</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 切断処理																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 切断処理																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 切断処理																	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001～300	900	997	切断処理	外線切断 (切断メッセージなし)	切断メッセージ		代行録音	システム応答メッセージ001～300 (可変音源)			900:固定メッセージ
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 切断処理																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 切断処理																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 切断処理																																																																																																																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001～300	900	997																																																																																																																	
切断処理	外線切断 (切断メッセージなし)	切断メッセージ		代行録音																																																																																																																	
		システム応答メッセージ001～300 (可変音源)																																																																																																																			
* 384	[外線お待たせメッセージの切断メッセージ送出回数]  <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>切断メッセージ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数																	D <sub>1</sub>	1	2	切断メッセージ送出回数	1回	2回	1:1回							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																					
D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																					
D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																					
D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数																																																																																																																					
D <sub>1</sub>	1	2																																																																																																																			
切断メッセージ送出回数	1回	2回																																																																																																																			



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																
* 385	[外線お待たせメッセージの保留時間]	3:30秒																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>1</sub> 保留時間																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>1</sub> 保留時間																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>1</sub> 保留時間																	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	
	D <sub>1</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	保留時間		0秒	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	30分						
* 386	[外線お待たせメッセージの自動解除時間]	1:1時間																
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	解除時間		解除なし	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間						



外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 387	[外線お待たせメッセージの保留警報有無] (1/2 : 101~156, 201~256, 301~356, 501~556, 601~656) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:鳴動なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				



# 外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 387	[外線お待たせメッセージの保留警報有無] (2/2 : 801~896) ※空欄該当部分をマク																				1:鳴動なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				
* 388	[留守切替/夜間切替時のお待たせメッセージ自動切替]																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	リフト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16				
D <sub>1</sub>	自動切替																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	リフト番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
D <sub>1</sub>	自動切替																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	リフト番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
D <sub>1</sub>	自動切替																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>1</sub>	0	1																			
自動切替	なし	あり																			
* 389	[外線お待たせメッセージ送出までの一般着信時間]																				00:一般着信なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	リフト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16				
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	一般着信時間																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	リフト番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	一般着信時間																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	リフト番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	一般着信時間																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10										
一般着信時間	一般着信なし	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒										



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																												
* 401	<div>[ 非通知着信拒否の拒否モード ]</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 拒否モード</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 拒否モード</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 拒否モード</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>拒否モード</td><td>BT送出</td><td>メッセージ送出</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> 拒否モード																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> 拒否モード																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> 拒否モード																	D <sub>1</sub>	1	2	拒否モード	BT送出	メッセージ送出	2:メッセージ送出																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> 拒否モード																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> 拒否モード																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> 拒否モード																																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub>	1	2																																																																																																																																																																																																												
拒否モード	BT送出	メッセージ送出																																																																																																																																																																																																												
* 402	<div>[ 非通知着信拒否時の送出メッセージ ]</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 送出メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 送出メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 送出メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>001～300</td><td>900</td></tr><tr><td>送出メッセージの種類</td><td>システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 送出メッセージの種類																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 送出メッセージの種類																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 送出メッセージの種類																	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	001～300	900	送出メッセージの種類	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)	固定メッセージ	900:固定メッセージ																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 送出メッセージの種類																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 送出メッセージの種類																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 送出メッセージの種類																																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	001～300	900																																																																																																																																																																																																												
送出メッセージの種類	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																																																												
* 403	<div>[ 非通知／発番号識別着信拒否メッセージ送出回数 ]</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> 送出回数																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> 送出回数																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> 送出回数																	D <sub>1</sub>	1	2	送出回数	1回	2回	1:1回																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> 送出回数																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> 送出回数																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> 送出回数																																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub>	1	2																																																																																																																																																																																																												
送出回数	1回	2回																																																																																																																																																																																																												
* 404	<div>[ 非通知着信拒否の着信種別 ] ※空欄に設定データ(拒否OFF:0、拒否ON:1)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> 非通知																	D <sub>2</sub> 公衆電話																	D <sub>3</sub> 表示圏外																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> 非通知																	D <sub>2</sub> 公衆電話																	D <sub>3</sub> 表示圏外																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> 非通知																	D <sub>2</sub> 公衆電話																	D <sub>3</sub> 表示圏外																	1, 0, 0: 非通知のみ拒否
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> 非通知																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 公衆電話																																																																																																																																																																																																														
D <sub>3</sub> 表示圏外																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> 非通知																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 公衆電話																																																																																																																																																																																																														
D <sub>3</sub> 表示圏外																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> 非通知																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 公衆電話																																																																																																																																																																																																														
D <sub>3</sub> 表示圏外																																																																																																																																																																																																														
* 405	<div>[ [非通知拒否] ボタンの適用外線 ]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用外線</td><td>テナント毎</td><td>システム一括</td></tr></table>	D	0	1	適用外線	テナント毎	システム一括	0:テナント毎																																																																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																																																																												
適用外線	テナント毎	システム一括																																																																																																																																																																																																												
* 406	<div>[ 発番号識別着信拒否の拒否モード ]</div> <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>拒否モード</td><td>BT送出</td><td>メッセージ送出</td></tr></table>	D	1	2	拒否モード	BT送出	メッセージ送出	1:BT送出																																																																																																																																																																																																						
D	1	2																																																																																																																																																																																																												
拒否モード	BT送出	メッセージ送出																																																																																																																																																																																																												
* 407	<div>[ 発番号識別着信拒否時の送出メッセージ ]</div> <table><tr><td>D D D 送出メッセージの種類</td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>001～300</td><td>900</td></tr><tr><td>送出メッセージの種類</td><td>システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table>	D D D 送出メッセージの種類		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	001～300	900	送出メッセージの種類	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)	固定メッセージ	900:固定メッセージ																																																																																																																																																																																																				
D D D 送出メッセージの種類																																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	001～300	900																																																																																																																																																																																																												
送出メッセージの種類	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																																																												



# 外線着信系コマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 410	[ナンバー・ディスプレイ機能の有無] ※空欄該当部分をマーク																								0:なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D <sub>2</sub>	0	なし																							
	ナンバー・ディスプレイ機能	1	あり																							
* 411	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>2</sub>	0	なし																							
	ナンバー・ディスプレイ機能	1	あり																							
	[ナンバー・ディスプレイ機能の受信データエラー時の処理]																								0:着信	
* 412	D		0		1																					
	受信データエラー時の処理		着信		発呼者BT																					
	D		0		1		2																			
	表示		通常 (発番号)		着番号		転送元 番号																			
* 413	[CTIインタフェースのフォーマット]																								7:送受信あり (内線通話路 64ch対応)	
	D	フォーマット																								
	3	送信のみ (ACD着信=ダイヤルイン扱い)																								
	4	送受信あり																								
	5	送信のみ (ACD着信=通常着信扱い)																								
	6	送信のみ (内線通話路64ch対応、着信ボタン位置情報なし)																								
	7	送受信あり (内線通話路64ch対応)																								
	8	送信のみ (内線通話路64ch対応、着信ボタン位置情報あり)																								



外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 414	[ナンバー・ディスプレイ時の通話中名称表示有無] ※空欄該当部分をマーク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
名称表示		1	あり																		



外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 415	[ナンバー・ディスプレイ時の外線着信中番号表示件数] ※空欄該当部分をマーク																				0:1件	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0	1件																			
	表示件数	1	2件																			
		2	4件																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D <sub>2</sub>	0	1件																				
表示件数	1	2件																				
	2	4件																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D <sub>2</sub>	0	1件																				
表示件数	1	2件																				
	2	4件																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D <sub>2</sub>	0	1件																				
表示件数	1	2件																				
	2	4件																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub>	0	1件																				
表示件数	1	2件																				
	2	4件																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub>	0	1件																				
表示件数	1	2件																				
	2	4件																				
* 416	[発番号表示桁数の設定(発サブアドレス表示有無)]																				1:16桁(なし)	
	D		0		1																	
	発番号表示桁数		11桁		16桁																	
	(発サブアドレス表示)		(あり)		(なし)																	
* 418	[全着信履歴の表示有無]																				2:全てあり	
	D		0		1		2															
	全着信履歴の表示		なし		グループ内のみあり		全てあり															



外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値				
* 419	[外線着信履歴の初期画面] (1/3 : 収容位置101~156、201~256)																5, 0:システム全外線着信履歴, 一覧表示 (4件)				
	※空欄該当部分をマーク																				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			



# 外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 419	[外線着信履歴の初期画面] (2/3 : 収容位置301~356)																				5, 0: システム全外線着信履歴, 一覧表示 (4件)	
	※空欄該当部分をマーク																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
		2	マイ外線着信応答履歴																			
		3	グループ内外線着信不応答履歴																			
		4	グループ内全外線着信履歴																			
		5	システム全外線着信履歴																			
	D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
		2	マイ外線着信応答履歴																			
		3	グループ内外線着信不応答履歴																			
		4	グループ内全外線着信履歴																			
		5	システム全外線着信履歴																			
	D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
		2	マイ外線着信応答履歴																			
		3	グループ内外線着信不応答履歴																			
		4	グループ内全外線着信履歴																			
		5	システム全外線着信履歴																			
	D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			



外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 419	[外線着信履歴の初期画面] (3/3 : 収容位置501~556、601~656)																				5, 0:システム全外線着信履歴, 一覧表示 (4件)	
	※空欄該当部分をマーク																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
		2	マイ外線着信応答履歴																			
		3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
		4	グループ内全外線 着信履歴																			
		5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
		2	マイ外線着信応答履歴																			
		3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
		4	グループ内全外線 着信履歴																			
		5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
		2	マイ外線着信応答履歴																			
		3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
		4	グループ内全外線 着信履歴																			
		5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
		2	マイ外線着信応答履歴																			
		3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
		4	グループ内全外線 着信履歴																			
		5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
		2	マイ外線着信応答履歴																			
		3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
		4	グループ内全外線 着信履歴																			
		5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
		2	マイ外線着信応答履歴																			
		3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
		4	グループ内全外線 着信履歴																			
		5	システム全外線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				



外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 420	[ 非通知着信の履歴有無 ]																				0:なし		
	D		0	1																			
	非通知着信履歴		なし	あり																			
* 421	[ マイ発信履歴の公開範囲 ] (1/2 : 収容位置 101～156、201～256、301～356、501～556、601～656) ※空欄該当部分をマーク																				2:システム内公開		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		119	120
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138		139	140
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218		219	220
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238		239	240
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318		319	320
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338		339	340
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518		519	520
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538		539	540
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618		619	620
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638		639	640
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub> 公開範囲	0	非公開																				
		1	グループ内公開																				
		2	システム内公開																				



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 421	<p>[マイ発信履歴の公開範囲] (2/2 : 801~896)</p> <p>※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 公開範囲</td><td>0 非公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 グループ内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 システム内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 公開範囲</td><td>0 非公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 グループ内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 システム内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 公開範囲</td><td>0 非公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 グループ内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 システム内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 公開範囲</td><td>0 非公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 グループ内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 システム内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub> 公開範囲</td><td>0 非公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 グループ内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 システム内公開</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																					1 グループ内公開																					2 システム内公開																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																					1 グループ内公開																					2 システム内公開																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																					1 グループ内公開																					2 システム内公開																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																					1 グループ内公開																					2 システム内公開																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																	1 グループ内公開																	2 システム内公開																2:システム内公開
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1 グループ内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2 システム内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1 グループ内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2 システム内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1 グループ内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2 システム内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1 グループ内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2 システム内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> 公開範囲	0 非公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1 グループ内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2 システム内公開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 422	<p>[自動折り返し発信機能適用外線/DI番号] ※D<sub>1</sub>:空欄該当部分をマーク、 D<sub>2</sub>(D<sub>2</sub>...D<sub>2</sub>):外線番号/ダイヤル番号を記入</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">D<sub>0</sub> 項番</th><th colspan="2">D<sub>1</sub> 回線区分</th><th colspan="11">D<sub>2</sub>(D<sub>2</sub>...D<sub>2</sub>) 対象外線/ダイヤル番号</th></tr> <tr> <th>1 一般回線</th><th>2 DI回線</th><th>外線番号</th><th colspan="11">ダイヤル番号 (最大11桁)</th></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> 回線区分		D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 対象外線/ダイヤル番号											1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (最大11桁)											1																	2																	3																	4																	5																	6																	7																	8																	1,00:設定なし																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> 回線区分		D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 対象外線/ダイヤル番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (最大11桁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 423	<p>[自動折り返し発信機能適用発信者電話番号] ※空欄に発信者電話番号を記入</p> <table border="1"> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 発信者電話番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 発信者電話番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub>(D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 発信者電話番号</th></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>31</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>32</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>33</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>34</td><td></td><td>64</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>35</td><td></td><td>65</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>36</td><td></td><td>66</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>37</td><td></td><td>67</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>38</td><td></td><td>68</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>39</td><td></td><td>69</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>40</td><td></td><td>70</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td>41</td><td></td><td>71</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td>42</td><td></td><td>72</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td>43</td><td></td><td>73</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td>44</td><td></td><td>74</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td>45</td><td></td><td>75</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td>46</td><td></td><td>76</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td>47</td><td></td><td>77</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td>48</td><td></td><td>78</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td>49</td><td></td><td>79</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td>50</td><td></td><td>80</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td>51</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td>52</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td>54</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td>55</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td>58</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td>59</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 発信者電話番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 発信者電話番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 発信者電話番号	01		31		61		02		32		62		03		33		63		04		34		64		05		35		65		06		36		66		07		37		67		08		38		68		09		39		69		10		40		70		11		41		71		12		42		72		13		43		73		14		44		74		15		45		75		16		46		76		17		47		77		18		48		78		19		49		79		20		50		80		21		51				22		52				23		53				24		54				25		55				26		56				27		57				28		58				29		59				30		60				設定なし																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 発信者電話番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 発信者電話番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 発信者電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01		31		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02		32		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03		33		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04		34		64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
05		35		65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06		36		66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
07		37		67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08		38		68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
09		39		69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10		40		70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11		41		71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12		42		72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13		43		73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14		44		74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15		45		75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16		46		76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17		47		77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18		48		78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19		49		79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20		50		80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21		51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
22		52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
23		53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24		54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25		55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
26		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
27		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
28		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
30		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



# 外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																						
* 425	[自動折り返し発信機能の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>自動折り返し発信機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	自動折り返し発信機能	なし	あり	1:あり																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
自動折り返し発信機能	なし	あり																																																																																																						
* 426	[外線着信履歴の着信応答時刻の更新有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>保留応答時の着信応答時刻の更新</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	保留応答時の着信応答時刻の更新	なし	あり	0:なし																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
保留応答時の着信応答時刻の更新	なし	あり																																																																																																						
* 427	[外線着信履歴の表示時刻] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示時刻</td><td>着信開始時刻</td><td>終話時刻</td></tr></table>	D	0	1	表示時刻	着信開始時刻	終話時刻	0:着信開始時刻																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
表示時刻	着信開始時刻	終話時刻																																																																																																						
* 428	[外線話中処理時の不応答履歴有無(ISDN/IP)] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>不応答履歴</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	不応答履歴	なし	あり	0:なし																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
不応答履歴	なし	あり																																																																																																						
* 429	[非通知着信履歴の適用範囲] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>非通知理由受信時+相手不明時</td><td>非通知理由受信時のみ</td></tr></table>	D	0	1	適用範囲	非通知理由受信時+相手不明時	非通知理由受信時のみ	1:非通知理由 受信時のみ																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
適用範囲	非通知理由受信時+相手不明時	非通知理由受信時のみ																																																																																																						
* 430	[テナント番号と電話機グループの対応] ※空欄に、D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> のデータ(電話機グループ番号01～48)を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 電話機グループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 電話機グループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 電話機グループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 電話機グループ番号																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 電話機グループ番号																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 電話機グループ番号																	[全テナント] 01:電話機グループ番号01
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																								
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 電話機グループ番号																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																								
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 電話機グループ番号																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																								
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 電話機グループ番号																																																																																																								
* 431	[発番号非表示機能の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発番号非表示機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	発番号非表示機能	なし	あり	0:なし																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
発番号非表示機能	なし	あり																																																																																																						
* 432	[共通電話帳名称の表示優先順位] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>優先順位</td><td>自電話機グループの共通電話帳</td><td>全電話機グループの共通電話帳</td></tr></table>	D	0	1	優先順位	自電話機グループの共通電話帳	全電話機グループの共通電話帳	0:自電話機グループの共通電話帳																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
優先順位	自電話機グループの共通電話帳	全電話機グループの共通電話帳																																																																																																						



外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 434	[電話機毎のACDグループ] ※空欄に設定データ(なし:00、ACDグループ 01~48)を記入																				00:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ACDグループ番号																				



外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																		
* 435	<p>[ACDルーティング方式の設定] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>待ち時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ルーティング方式</td><td>1</td><td>処理件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>待ち時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ルーティング方式</td><td>1</td><td>処理件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>待ち時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ルーティング方式</td><td>1</td><td>処理件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>2</sub>	0	待ち時間																ルーティング方式	1	処理件数																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>2</sub>	0	待ち時間																ルーティング方式	1	処理件数																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	0	待ち時間																ルーティング方式	1	処理件数																0:待ち時間
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	待ち時間																																																																																																																																																																		
ルーティング方式	1	処理件数																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	待ち時間																																																																																																																																																																		
ルーティング方式	1	処理件数																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	待ち時間																																																																																																																																																																		
ルーティング方式	1	処理件数																																																																																																																																																																		
* 436	<p>[ACDオペレータ不応答時間の設定]</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>オペレータ不応答時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>オペレータ不応答時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>オペレータ不応答時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>オペレータ不応答時間</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>2</sub>	オペレータ不応答時間																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>2</sub>	オペレータ不応答時間																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	オペレータ不応答時間																	D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	オペレータ不応答時間	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	1:9秒																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	オペレータ不応答時間																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	オペレータ不応答時間																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	オペレータ不応答時間																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4																																																																																																																																																															
オペレータ不応答時間	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒																																																																																																																																																															
* 437	<p>[ACD着信のお待たせメッセージ送出開始時間]</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>ACD着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>ACD着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>ACD着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ACD着信時間</td><td>9秒</td><td>18秒</td><td>27秒</td><td>36秒</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub>	ACD着信時間																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub>	ACD着信時間																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub>	ACD着信時間																	D <sub>1</sub>	1	2	3	4	ACD着信時間	9秒	18秒	27秒	36秒	1:9秒																																												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub>	ACD着信時間																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub>	ACD着信時間																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub>	ACD着信時間																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub>	1	2	3	4																																																																																																																																																																
ACD着信時間	9秒	18秒	27秒	36秒																																																																																																																																																																
* 438	<p>[ACD着信のお待たせメッセージの選択]</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>000</td><td>001~300</td><td>900</td></tr> <tr> <td>お待たせメッセージの種類</td><td>機能なし</td><td>システム応答メッセージ001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	お待たせメッセージの種類																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	お待たせメッセージの種類																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	お待たせメッセージの種類																	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001~300	900	お待たせメッセージの種類	機能なし	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ	900: 固定メッセージ																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	お待たせメッセージの種類																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	お待たせメッセージの種類																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	お待たせメッセージの種類																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001~300	900																																																																																																																																																																	
お待たせメッセージの種類	機能なし	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																	
* 439	<p>[ACD着信のお待たせメッセージ送出回数]</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ACDグループ番号</td><td></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>お待たせメッセージ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub>	お待たせメッセージ送出回数																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub>	お待たせメッセージ送出回数																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub>	お待たせメッセージ送出回数																	D <sub>1</sub>	1	2	お待たせメッセージ送出回数	1回	2回	1:1回																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub>	お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub>	お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub>	お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub>	1	2																																																																																																																																																																		
お待たせメッセージ送出回数	1回	2回																																																																																																																																																																		



# 外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 440	[ACD着信の保留時間]	
	3:30秒	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	
	D <sub>1</sub> 保留時間	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	
	D <sub>1</sub> 保留時間	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48		
D <sub>1</sub> 保留時間		
※空欄に設定データ(下表参照)を記入		
D <sub>1</sub>		
1 2 3 4 5 6 7 8 9		
保留時間 10秒 20秒 30秒 40秒 50秒 60秒 70秒 80秒 30分		
* 441	[ACD着信の切断処理]	
	900: 固定メッセージ	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	
	切断メッセージの種類	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	
切断メッセージの種類		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		
切断メッセージの種類		
※空欄に設定データ(下表参照)を記入		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		
001~300 900		
切断メッセージの種類 システム応答メッセージ001~300 (可変音源) 固定メッセージ		
* 442	[ACD着信の切断メッセージ送出回数]	
	1:1回	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	
	D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	
	D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48		
D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数		
※空欄に設定データ(下表参照)を記入		
D <sub>1</sub>		
1 2		
切断メッセージ送出回数 1回 2回		
* 443	[ACD着信不可時のお待たせメッセージの選択]	
	000: 切断処理	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	
	お待たせメッセージの種類	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	
お待たせメッセージの種類		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		
お待たせメッセージの種類		
※空欄に設定データ(下表参照)を記入		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		
000 001~300 900 999		
お待たせメッセージの種類 切断処理 システム応答メッセージ001~300 (可変音源) 固定メッセージ 機能なし (RBT継続)		
* 444	[ACD着信不可時のお待たせメッセージ送出回数]	
	1:1回	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	
	D <sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	
	D <sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ACDグループ番号		
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48		
D <sub>1</sub> お待たせメッセージ送出回数		
※空欄に設定データ(下表参照)を記入		
D <sub>1</sub>		
1 2		
お待たせメッセージ送出回数 1回 2回		



外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 500	[ [保留] ボタンによる外線保留応答 ] ※空欄該当部分をマク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	保留応答	1	あり																		



外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 501	[ 保留 ] ボタンによる外線自動保留 ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub>	0 なし																			
	外線自動保留	1 あり																			



外線保留・転送系コマンド

コマンド	デ-タ																初期値																			
* 502	[外線自動保留時の保留状態]																0:一般保留																			
	D		0		1																															
	保留状態		一般保留		自己保留																															
* 503	[保留音の選択]																3:メッセージ3																			
	D		1		2		3																													
	メッセージ番号		メッセージ1		メッセージ2		メッセージ3																													
* 504	[外線保留音種別]																000:内蔵保留音																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		テナント番号		01		02		03		04		05		06					07		08		09		10		11		12		13		14		15
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		保留音源																																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		テナント番号		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		保留音源																																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		テナント番号		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		保留音源																																	
	※空欄に設定デ-タ(下表参照)を記入																																			
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		000		001~300										999																					
	保留音源		内蔵保留音		システム応答メッセージ001~300(可変音源)										外部音源(EXU)																					
* 505	[単独電話機の保留番号]																2:2																			
	D		00		1		2		3		4		5		6					7		8		9		0										
	保留番号		機能なし		1		2		3		4		5		6		7		8		9		0													



外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 506	[ボタン電話機の特番保留] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	特番保留	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	特番保留	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	特番保留	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	特番保留	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	特番保留	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	特番保留	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	特番保留	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	特番保留	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																				
特番保留	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
特番保留	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
特番保留	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
特番保留	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
特番保留	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
特番保留	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
特番保留	1	あり																				
* 507	[単独電話機の保留戻り番号]																				2:2	
	D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
	戻り番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
* 508	[保留警報時間]																				0:機能なし	
	D	0	1	2	3	4	5	6														
	時間	機能なし	30秒	60秒	90秒	2分	3分	4分														
* 509	[他グループの保留外線自動選択応答]																				1:可	
	D	0	1																			
	自動選択応答	不可	可																			
* 510	[相手応答前の外線自動保留規制]																				1:あり	
	D	0	1																			
	外線自動保留規制	なし	あり																			



外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 520	[オンフック転送機能] ※空欄該当部分をマーク																				1:可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
オンフック転送	1	可																			



外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																			初期値		
* 521	[外線簡易転送機能]																			2:可 (オンフック 操作でも可)		
	D	0	1	2																		
	可否	不可	可	可 (オンフック操作でも可)																		
* 522	[オートマチックリコール時間]																			2:20秒		
	D	0	1	2	3																	
	時間	機能なし	10秒	20秒	30秒																	
* 523	[不完全転送時の保留警報鳴動]																			0:なし		
	(1/2: 収容位置101～156、201～256、301～356、501～556、601～656) ※空欄該当部分をマーク																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			



外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 523	[ 不完全転送時の保留警報鳴動 ] (2/2 : 収容位置 801~896)																				0:なし		
	※空欄該当部分をマーク																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	保留警報鳴動		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	保留警報鳴動		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	保留警報鳴動		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	保留警報鳴動		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	保留警報鳴動		1	あり																			
* 524	[SDT聴取時のオンフック処理]																				0:呼び返し		
	D		0		1																		
	SDT聴取時のオンフック処理		呼び返し		保留																		



外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 526	[転送電話(手動転送)の可否] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:転送不可
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub>	0	転送不可																		
	外線手動転送	1	転送可能																		



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																		
* 600	<div>[ 転送電話の発信外線 ] ※空欄に設定データ(0:発信不可/1:発信可能)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 発信の可否(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 発信の可否(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 発信の可否(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 発信の可否(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub> 発信の可否(昼)																									D <sub>3</sub> 発信の可否(夜)																									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 発信の可否(昼)																									D <sub>3</sub> 発信の可否(夜)																									0, 0: 昼/夜 発信不可																																																																												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 発信の可否(昼)																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>3</sub> 発信の可否(夜)																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub> 発信の可否(昼)																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>3</sub> 発信の可否(夜)																																																																																																																																																																																																																																				
* 601	<div>[ 留守番機能のモード選択と転送先選択 ] ※空欄にモード(01~12: 右下の表参照)、転送先番号(01~14)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> モード</td><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)</td><td>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)</td><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> モード</td><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)</td><td>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td>41</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td>42</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td>43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td>46</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td>47</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> モード</td><td>モード</td></tr><tr><td>01</td><td>通常転送モード</td></tr><tr><td>02</td><td>追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>03</td><td>ツイン転送モード</td></tr><tr><td>04</td><td>不応答後転送モード</td></tr><tr><td>05</td><td>不応答後追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>06</td><td>不応答後ツイン転送モード</td></tr><tr><td>07</td><td>留守録モード</td></tr><tr><td>08</td><td>応答専用モード</td></tr><tr><td>09</td><td>お話し中モード</td></tr><tr><td>10</td><td>発信者選択モード(転送/留守録)</td></tr><tr><td>11</td><td>通常着信モード</td></tr><tr><td>12</td><td>留守録+転送モード</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	01				25				02				26				03				27				04				28				05				29				06				30				07				31				08				32				09				33				10				34				11				35				12				36				13				37				14				38				15				39				16				40				17				41				18				42				19				43				20				44				21				45				22				46				23				47				24				48				D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> モード	モード	01	通常転送モード	02	追っかけ転送モード	03	ツイン転送モード	04	不応答後転送モード	05	不応答後追っかけ転送モード	06	不応答後ツイン転送モード	07	留守録モード	08	応答専用モード	09	お話し中モード	10	発信者選択モード(転送/留守録)	11	通常着信モード	12	留守録+転送モード	全テナント 07,, : 留守録モード
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> モード	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)																																																																																																																																																																																																																													
01				25																																																																																																																																																																																																																																
02				26																																																																																																																																																																																																																																
03				27																																																																																																																																																																																																																																
04				28																																																																																																																																																																																																																																
05				29																																																																																																																																																																																																																																
06				30																																																																																																																																																																																																																																
07				31																																																																																																																																																																																																																																
08				32																																																																																																																																																																																																																																
09				33																																																																																																																																																																																																																																
10				34																																																																																																																																																																																																																																
11				35																																																																																																																																																																																																																																
12				36																																																																																																																																																																																																																																
13				37																																																																																																																																																																																																																																
14				38																																																																																																																																																																																																																																
15				39																																																																																																																																																																																																																																
16				40																																																																																																																																																																																																																																
17				41																																																																																																																																																																																																																																
18				42																																																																																																																																																																																																																																
19				43																																																																																																																																																																																																																																
20				44																																																																																																																																																																																																																																
21				45																																																																																																																																																																																																																																
22				46																																																																																																																																																																																																																																
23				47																																																																																																																																																																																																																																
24				48																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> モード	モード																																																																																																																																																																																																																																			
01	通常転送モード																																																																																																																																																																																																																																			
02	追っかけ転送モード																																																																																																																																																																																																																																			
03	ツイン転送モード																																																																																																																																																																																																																																			
04	不応答後転送モード																																																																																																																																																																																																																																			
05	不応答後追っかけ転送モード																																																																																																																																																																																																																																			
06	不応答後ツイン転送モード																																																																																																																																																																																																																																			
07	留守録モード																																																																																																																																																																																																																																			
08	応答専用モード																																																																																																																																																																																																																																			
09	お話し中モード																																																																																																																																																																																																																																			
10	発信者選択モード(転送/留守録)																																																																																																																																																																																																																																			
11	通常着信モード																																																																																																																																																																																																																																			
12	留守録+転送モード																																																																																																																																																																																																																																			
* 603	<div>[ 転送電話の転送メッセージ ]</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 転送メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 転送メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 転送メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>000</td><td>001~300</td><td>900</td></tr><tr><td>転送メッセージの種類</td><td>機能なし</td><td>システム応答メッセージ001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送メッセージの種類																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送メッセージの種類																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送メッセージの種類																	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001~300	900	転送メッセージの種類	機能なし	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ	000: 機能なし																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送メッセージの種類																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送メッセージの種類																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送メッセージの種類																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001~300	900																																																																																																																																																																																																																																	
転送メッセージの種類	機能なし	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																																																																																	



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																初期値				
* 604	[ 転送電話の転送メッセージ送出回数 ]																1:1回				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14				15	16
	D <sub>1</sub> 転送メッセージ送出回数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	32
	D <sub>1</sub> 転送メッセージ送出回数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				47	48
D <sub>1</sub> 転送メッセージ送出回数																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>1</sub>		1		2																	
転送メッセージ送出回数		1回		2回																	
* 605	[ 転送電話の切断処理 ]																000:転送継続/ 外線切断				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14				15	16
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 切断処理																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	32
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 切断処理																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				47	48
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 切断処理																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		000		001～300				900				997									
切断処理	転送継続/ 外線切断	切断メッセージ												代行録音							
		システム応答メッセージ001～300 (可変音源)				固定メッセージ															
* 606	[ 転送電話の切断メッセージ送出回数 ]																1:1回				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14				15	16
	D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	32
	D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				47	48
D <sub>1</sub> 切断メッセージ送出回数																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>1</sub>		1		2																	
切断メッセージ送出回数		1回		2回																	
* 608	[ 転送先応答時のメッセージ送出有無 ] ※空欄該当部分をマーク																0:なし				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14				15	16
	D <sub>1</sub> メッセージ送出	0	なし																		
		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	32
	D <sub>1</sub> メッセージ送出	0	なし																		
1		あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	99			
D <sub>1</sub> メッセージ送出	0	なし																			
	1	あり																			
* 609	[ 転送電話の転送中着信表示 ]																0:なし				
	D		0		1																
	着信表示		なし		あり																
* 610	[ 転送電話の転送先呼出時間 ]																4:50秒				
	D		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
転送先呼出時間		20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒											
* 611	[ 転送電話通話時間 ]																06:60分				
	D D		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14				15	
転送電話通話時間(分)		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150					
* 612	[ 転送電話の発信外線の種類 ]																1:同一テナント				
	D		0		1																
	発信外線		システム		同一テナント																



外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
* 614	[相手区分毎の留守番機能] (1/12：テナント番号01～04) ※空欄にE-T* (00～12：右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入										00,, : 機能なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> E-T*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> E-T*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> E-T*	
01	01				03	01				00	機能なし
	02					02				01	通常転送E-T*
	03					03				02	追っかけ転送E-T*
	04					04				03	ツイン転送E-T*
	05					05				04	不応答後転送E-T*
	06					06				05	不応答後追っかけ転送E-T*
	07					07				06	不応答後ツイン転送E-T*
	08					08				07	留守録E-T*
	09					09				08	応答専用E-T*
	10					10				09	お話し中E-T*
	11					11				10	発信者選択E-T* (転送/留守録)
	12					12				11	通常着信E-T*
	13					13				12	留守録+転送E-T*
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
02	01				04	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					



外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値	
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (2/12：テナント番号05～08) ※空欄にモード* (00～12：右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入										00,, : 機能なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード*		
05	01				07	01				00	機能なし		
	02					02				01	通常転送モード*		
	03					03				02	追っかけ転送モード*		
	04					04				03	ツイン転送モード*		
	05					05				04	不応答後転送モード*		
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード*		
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード*		
	08					08				07	留守録モード*		
	09					09				08	応答専用モード*		
	10					10				09	お話し中モード*		
	11					11				10	発信者選択モード* (転送/留守録)		
	12					12				11	通常着信モード*		
	13					13				12	留守録+転送モード*		
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							
06	01				08	01							
	02					02							
	03					03							
	04					04							
	05					05							
	06					06							
	07					07							
	08					08							
	09					09							
	10					10							
	11					11							
	12					12							
	13					13							
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							



外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
*614	[相手区分毎の留守番機能] (3/12:テナント番号09~12) ※空欄にE-T*(00~12:右の表参照)、転送先番号(01~14)を記入										00,, :機能なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> E-T*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> E-T*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)		
09	01				11	01				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	E-T*
	02					02				00	機能なし
	03					03				01	通常転送E-T*
	04					04				02	追っかけ転送E-T*
	05					05				03	ツイン転送E-T*
	06					06				04	不応答後転送E-T*
	07					07				05	不応答後追っかけ転送E-T*
	08					08				06	不応答後ツイン転送E-T*
	09					09				07	留守録E-T*
	10					10				08	応答専用E-T*
	11					11				09	お話し中E-T*
	12					12				10	発信者選択E-T*(転送/留守録)
	13					13				11	通常着信E-T*
	14					14				12	留守録+転送E-T*
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
10	01				12	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					



外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (4/12: テナント番号13~16) ※空欄にモード (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>			
テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード	
13	01				15	01				00	機能なし	
	02					02				01	通常転送モード	
	03					03				02	追っかけ転送モード	
	04					04				03	ツイン転送モード	
	05					05				04	不応答後転送モード	
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード	
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード	
	08					08				07	留守録モード	
	09					09				08	応答専用モード	
	10					10				09	お話し中モード	
	11					11				10	発信者選択モード (転送/留守録)	
	12					12				11	通常着信モード	
	13					13				12	留守録+転送モード	
	14					14						
	15					15						
	16					16						
	17					17						
	18					18						
	19					19						
	20					20						
	21					21						
	22					22						
	23					23						
	24					24						
	25					25						
	26					26						
	27					27						
	28					28						
	29					29						
	30					30						
14	01				16	01						
	02					02						
	03					03						
	04					04						
	05					05						
	06					06						
	07					07						
	08					08						
	09					09						
	10					10						
	11					11						
	12					12						
	13					13						
	14					14						
	15					15						
	16					16						
	17					17						
	18					18						
	19					19						
	20					20						
	21					21						
	22					22						
	23					23						
	24					24						
	25					25						
	26					26						
	27					27						
	28					28						
	29					29						
	30					30						



外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値	
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (5/12：テナント番号17～20) ※空欄にモード (00～12：右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入										00,, :機能なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード		
17	01				19	01				00	機能なし		
	02					02				01	通常転送モード		
	03					03				02	追っかけ転送モード		
	04					04				03	ツイン転送モード		
	05					05				04	不応答後転送モード		
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード		
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード		
	08					08				07	留守録モード		
	09					09				08	応答専用モード		
	10					10				09	お話し中モード		
	11					11				10	発信者選択モード (転送/留守録)		
	12					12				11	通常着信モード		
	13					13				12	留守録+転送モード		
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							
18	01				20	01							
	02					02							
	03					03							
	04					04							
	05					05							
	06					06							
	07					07							
	08					08							
	09					09							
	10					10							
	11					11							
	12					12							
	13					13							
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							



外線系その他のコマンド

コマンド		データ								初期値	
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (6/12: テナント番号 21～24) ※空欄にモード* (00～12: 右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入								00,, : 機能なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード*
21	01				23	01				00	機能なし
	02					02				01	通常転送モード*
	03					03				02	追っかけ転送モード*
	04					04				03	ツイン転送モード*
	05					05				04	不応答後転送モード*
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード*
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード*
	08					08				07	留守録モード*
	09					09				08	応答専用モード*
	10					10				09	お話し中モード*
	11					11				10	発信者選択モード* (転送/留守録)
	12					12				11	通常着信モード*
	13					13				12	留守録+転送モード*
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
22	01				24	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					



外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
* 614	[相手区分毎の留守番機能] (7/12：テナント番号25～28) ※空欄にモト (00～12：右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入										00,, : 機能なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モト	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モト	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モト	
25	01				27	01				00	機能なし
	02					02				01	通常転送モト
	03					03				02	追っかけ転送モト
	04					04				03	ツイン転送モト
	05					05				04	不応答後転送モト
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モト
	07					07				06	不応答後ツイン転送モト
	08					08				07	留守録モト
	09					09				08	応答専用モト
	10					10				09	お話し中モト
	11					11				10	発信者選択モト (転送/留守録)
	12					12				11	通常着信モト
	13					13				12	留守録+転送モト
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
26	01				28	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					



外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (8/12: テナント番号29~32) ※空欄にモード (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>			
テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード	
29	01				31	01				00	機能なし	
	02					02				01	通常転送モード	
	03					03				02	追っかけ転送モード	
	04					04				03	ツイン転送モード	
	05					05				04	不応答後転送モード	
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード	
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード	
	08					08				07	留守録モード	
	09					09				08	応答専用モード	
	10					10				09	お話し中モード	
	11					11				10	発信者選択モード (転送/留守録)	
	12					12				11	通常着信モード	
	13					13				12	留守録+転送モード	
	14					14						
	15					15						
	16					16						
	17					17						
	18					18						
	19					19						
	20					20						
	21					21						
	22					22						
	23					23						
	24					24						
	25					25						
	26					26						
	27					27						
	28					28						
	29					29						
	30					30						
30	01				32	01						
	02					02						
	03					03						
	04					04						
	05					05						
	06					06						
	07					07						
	08					08						
	09					09						
	10					10						
	11					11						
	12					12						
	13					13						
	14					14						
	15					15						
	16					16						
	17					17						
	18					18						
	19					19						
	20					20						
	21					21						
	22					22						
	23					23						
	24					24						
	25					25						
	26					26						
	27					27						
	28					28						
	29					29						
	30					30						



外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値	
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (9/12：テナント番号33～36) ※空欄にモード (00～12：右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入										00,, :機能なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード		
テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)				
33	01				35	01				00	機能なし		
	02					02				01	通常転送モード		
	03					03				02	追っかけ転送モード		
	04					04				03	ツイン転送モード		
	05					05				04	不応答後転送モード		
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード		
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード		
	08					08				07	留守録モード		
	09					09				08	応答専用モード		
	10					10				09	お話し中モード		
	11					11				10	発信者選択モード (転送/留守録)		
	12					12				11	通常着信モード		
	13					13				12	留守録+転送モード		
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							
34	01				36	01							
	02					02							
	03					03							
	04					04							
	05					05							
	06					06							
	07					07							
	08					08							
	09					09							
	10					10							
	11					11							
	12					12							
	13					13							
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							



外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (10/12: テナント番号37~40) ※空欄にモード (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub>			
テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード	
37	01				39	01				00	機能なし	
	02					02				01	通常転送モード	
	03					03				02	追っかけ転送モード	
	04					04				03	ツイン転送モード	
	05					05				04	不応答後転送モード	
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード	
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード	
	08					08				07	留守録モード	
	09					09				08	応答専用モード	
	10					10				09	お話し中モード	
	11					11				10	発信者選択モード (転送/留守録)	
	12					12				11	通常着信モード	
	13					13				12	留守録+転送モード	
	14					14						
	15					15						
	16					16						
	17					17						
	18					18						
	19					19						
	20					20						
	21					21						
	22					22						
	23					23						
	24					24						
	25					25						
	26					26						
	27					27						
	28					28						
	29					29						
	30					30						
38	01				40	01						
	02					02						
	03					03						
	04					04						
	05					05						
	06					06						
	07					07						
	08					08						
	09					09						
	10					10						
	11					11						
	12					12						
	13					13						
	14					14						
	15					15						
	16					16						
	17					17						
	18					18						
	19					19						
	20					20						
	21					21						
	22					22						
	23					23						
	24					24						
	25					25						
	26					26						
	27					27						
	28					28						
	29					29						
	30					30						



外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
*614	[相手区分毎の留守番機能] (11/12:テナント番号41~44) ※空欄にモード (00~12:右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, :機能なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)		
41	01				43	01				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード
	02					02				00	機能なし
	03					03				01	通常転送モード
	04					04				02	追っかけ転送モード
	05					05				03	ツイン転送モード
	06					06				04	不応答後転送モード
	07					07				05	不応答後追っかけ転送モード
	08					08				06	不応答後ツイン転送モード
	09					09				07	留守録モード
	10					10				08	応答専用モード
	11					11				09	お話し中モード
	12					12				10	発信者選択モード (転送/留守録)
	13					13				11	通常着信モード
	14					14				12	留守録+転送モード
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
42	01				44	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					



外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値	
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (12/12：テナント番号45～48) ※空欄にモード* (00～12：右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入										00,, :機能なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 相手 区分 番号	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先 番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先 番号 (2ヶ所目)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード*		
45	01				47	01				00	機能なし		
	02					02				01	通常転送モード*		
	03					03				02	追っかけ転送モード*		
	04					04				03	ツイン転送モード*		
	05					05				04	不応答後転送モード*		
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード*		
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード*		
	08					08				07	留守録モード*		
	09					09				08	応答専用モード*		
	10					10				09	お話し中モード*		
	11					11				10	発信者選択モード* (転送/留守録)		
	12					12				11	通常着信モード*		
	13					13				12	留守録+転送モード*		
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							
46	01				48	01							
	02					02							
	03					03							
	04					04							
	05					05							
	06					06							
	07					07							
	08					08							
	09					09							
	10					10							
	11					11							
	12					12							
	13					13							
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																初期値		
* 615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録] (1/8：テナント番号01～06) ※空欄に特定発番号を記入																設定なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 特定発番号								D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 特定発番号							
01		01										11							
		02										12							
		03										13							
		04										14							
		05										15							
		06										16							
		07										17							
		08										18							
		09										19							
		10										20							
02		01										11							
		02										12							
		03										13							
		04										14							
		05										15							
		06										16							
		07										17							
		08										18							
		09										19							
		10										20							
03		01										11							
		02										12							
		03										13							
		04										14							
		05										15							
		06										16							
		07										17							
		08										18							
		09										19							
		10										20							
04		01										11							
		02										12							
		03										13							
		04										14							
		05										15							
		06										16							
		07										17							
		08										18							
		09										19							
		10										20							
05		01										11							
		02										12							
		03										13							
		04										14							
		05										15							
		06										16							
		07										17							
		08										18							
		09										19							
		10										20							
06		01										11							
		02										12							
		03										13							
		04										14							
		05										15							
		06										16							
		07										17							
		08										18							
		09										19							
		10										20							



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (2/8: テナント番号07~12) ※空欄に特定発番号を記入																				設定なし			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号										D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号										
	07	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	08	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	09	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	10	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	11	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	12	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										



外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (3/8: テナント番号13~18) ※空欄に特定発番号を記入										設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号				D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号			
	13	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	14	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	15	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	16	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	17	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	18	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値							
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (4/8: テナント番号19~24) ※空欄に特定発番号を記入										設定なし							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号						D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号								
	19	01								11								
		02								12								
		03								13								
		04								14								
		05								15								
		06								16								
		07								17								
		08								18								
		09								19								
		10								20								
	20	01								11								
		02								12								
		03								13								
		04								14								
		05								15								
		06								16								
		07								17								
		08								18								
		09								19								
		10								20								
	21	01								11								
		02								12								
		03								13								
		04								14								
		05								15								
		06								16								
		07								17								
		08								18								
		09								19								
		10								20								
	22	01								11								
		02								12								
		03								13								
		04								14								
		05								15								
		06								16								
		07								17								
		08								18								
		09								19								
		10								20								
	23	01								11								
		02								12								
		03								13								
		04								14								
		05								15								
		06								16								
		07								17								
		08								18								
		09								19								
		10								20								
	24	01								11								
		02								12								
		03								13								
		04								14								
		05								15								
		06								16								
		07								17								
		08								18								
		09								19								
		10								20								



外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (5/8: テナント番号 25~30) ※空欄に特定発番号を記入										設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号				D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号			
	25	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	26	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	27	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	28	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	29	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	30	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (6/8：テナント番号31～36) ※空欄に特定発番号を記入																				設定なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 特定発番号										D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 特定発番号									
	31	01											11										
		02											12										
		03											13										
		04											14										
		05											15										
		06											16										
		07											17										
		08											18										
		09											19										
		10											20										
	32	01											11										
		02											12										
		03											13										
		04											14										
		05											15										
		06											16										
		07											17										
		08											18										
		09											19										
		10											20										
	33	01											11										
		02											12										
		03											13										
		04											14										
		05											15										
		06											16										
		07											17										
		08											18										
		09											19										
		10											20										
	34	01											11										
		02											12										
		03											13										
		04											14										
		05											15										
		06											16										
		07											17										
		08											18										
		09											19										
		10											20										
	35	01											11										
		02											12										
		03											13										
		04											14										
		05											15										
		06											16										
		07											17										
		08											18										
		09											19										
		10											20										
	36	01											11										
		02											12										
		03											13										
		04											14										
		05											15										
		06											16										
		07											17										
		08											18										
		09											19										
		10											20										



外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値				
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (7/8: テナント番号37~42) ※空欄に特定発番号を記入										設定なし				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号				D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> ) 特定発番号							
	37	01						11							
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
	38	01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
	39	01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
	40	01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
	41	01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
	42	01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (8/8：テナント番号43～48) ※空欄に特定発番号を記入																				設定なし			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 特定発番号										D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 特定発番号										
	43	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	44	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	45	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	46	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	47	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	48	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										



外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード/転送先選択] (1/8:テナント番号01~06) ※空欄にモード (01~12:右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, :通常着信 モード
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)
01		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
02		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
03		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
04		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
05		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
06		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値		
* 616	[ 特定発番号の留守番機能 - モード／転送先選択 ] (2/8：テナント番号07～12) ※空欄にモード* (01～12：右下の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入								11,, : 通常着信 モード*		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード*	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)		D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	
	07	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	08	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	09	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	10	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	11	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	12	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				

D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード*
01	通常転送モード*
02	追っかけ転送モード*
03	ツイン転送モード*
04	不応答後転送モード*
05	不応答後追っかけ転送モード*
06	不応答後ツイン転送モード*
07	留守録モード*
08	応答専用モード*
09	お話し中モード*
10	発信者選択モード* (転送/留守録)
11	通常着信モード*
12	留守録+転送モード*



外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード/転送先選択] (3/8: テナント番号13~18) ※空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)
13		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
14		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
15		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
16		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
17		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
18		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード/転送先選択] (4/8: テナント番号19~24) ※空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)
	19	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	20	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	21	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	22	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	23	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	24	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード/転送先選択] (5/8:テナント番号25~30) ※空欄にモード (01~12:右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, :通常着信 モード
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)
25		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
26		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
27		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
28		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
29		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
30		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[ 特定発番号の留守番機能 - モード／転送先選択 ] (6/8 : テナント番号 31～36) ※空欄にモード (01～12 : 右下の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナ ント 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	
	31	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	32	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	33	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	34	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
35	01				11				
	02				12				
	03				13				
	04				14				
	05				15				
	06				16				
	07				17				
	08				18				
	09				19				
	10				20				
36	01				11				
	02				12				
	03				13				
	04				14				
	05				15				
	06				16				
	07				17				
	08				18				
	09				19				
	10				20				

D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード/転送先選択] (7/8: テナント番号37~42) ※空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 発番 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)
	37	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	38	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	39	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	40	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	41	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	42	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[ 特定発番号の留守番機能 - モード／転送先選択 ] (8/8 : テナント番号 43～48) ※空欄にモード (01～12 : 右下の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 転送先番号 (2ヶ所目)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> モード	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 転送先番号 (1ヶ所目)	
	43	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	44	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	45	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	46	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
47	01				11				
	02				12				
	03				13				
	04				14				
	05				15				
	06				16				
	07				17				
	08				18				
	09				19				
	10				20				
48	01				11				
	02				12				
	03				13				
	04				14				
	05				15				
	06				16				
	07				17				
	08				18				
	09				19				
	10				20				

D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード



外線系その他のコマンド

コマンド	データ			初期値
* 617	[転送呼出中の処理]			0:疑似呼出音 (RBT)
	D	0	1	
	転送呼出中の処理	疑似呼出音 (RBT)	発信側の回線の音	
* 618	[転送電話追っかけモードリトライ]			0:最初の相手にリトライする (追っかけない)
	D	0	1	
	リトライ方法	最初の相手にリトライする (追っかけない)	次の相手にリトライする (追っかける)	
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (1/12:テナント番号01~04)			設定なし
	※空欄に転送先電話番号を記入			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 電話番号	
			D <sub>2</sub> 1 (前半)	D <sub>2</sub> 2 (後半)
01		01		
		02		
		03		
		04		
		05		
		06		
		07		
		08		
		09		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
02		01		
		02		
		03		
		04		
		05		
		06		
		07		
		08		
		09		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
03		01		
		02		
		03		
		04		
		05		
		06		
		07		
		08		
		09		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
04		01		
		02		
		03		
		04		
		05		
		06		
		07		
		08		
		09		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (2/12：テナント番号05～08) ※空欄に転送先電話番号を記入																設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> )								電話番号						
			D <sub>2</sub> 1 (前半)								D <sub>2</sub> 2 (後半)						
	05	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
	06	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
	07	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
	08	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (3/12 : テナント番号09~12) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> )				電話番号							
		D <sub>2</sub> 1 (前半)				D <sub>2</sub> 2 (後半)							
09	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
10	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
11	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
12	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (4/12：テナント番号13～16) ※空欄に転送先電話番号を記入													設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> )						電話番号					
	テナント番号	転送先番号	D <sub>2</sub> 1 (前半)						D <sub>2</sub> 2 (後半)					
	13	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
	14	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
	15	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
	16	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
14														



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (5/12：テナント番号17～20) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 電話番号										
			D <sub>2</sub> 1 (前半)					D <sub>2</sub> 2 (後半)					
17		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
18		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
19		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
20		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (6/12：テナント番号21～24) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 電話番号										
			D <sub>2</sub> 1 (前半)					D <sub>2</sub> 2 (後半)					
21		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
22		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
23		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
24		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (7/12：テナント番号25～28) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> )				電話番号							
		D <sub>2</sub> 1 (前半)				D <sub>2</sub> 2 (後半)							
25	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
26	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
27	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
28	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (8/12 : テナント番号 29~32) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> )				電話番号							
		D <sub>2</sub> 1 (前半)				D <sub>2</sub> 2 (後半)							
29	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
30	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
31	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
32	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (9/12 : テナント番号33~36) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> )				電話番号							
		D <sub>2</sub> 1 (前半)				D <sub>2</sub> 2 (後半)							
33	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
34	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
35	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
36	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値		
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (10/12: テナント番号37~40) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> )    電話番号												
			D <sub>2</sub> 1 (前半)						D <sub>2</sub> 2 (後半)						
	37	01													
		02													
		03													
		04													
		05													
		06													
		07													
		08													
		09													
		10													
		11													
		12													
		13													
		14													
	38	01													
		02													
		03													
		04													
		05													
		06													
		07													
		08													
		09													
		10													
		11													
		12													
		13													
		14													
	39	01													
		02													
		03													
		04													
		05													
		06													
		07													
		08													
		09													
		10													
		11													
		12													
		13													
		14													
	40	01													
		02													
		03													
		04													
		05													
		06													
		07													
		08													
		09													
		10													
		11													
		12													
		13													
14															



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (11/12: テナント番号41~44) ※空欄に転送先電話番号を記入													設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 電話番号											
			D <sub>2</sub> 1 (前半)					D <sub>2</sub> 2 (後半)						
	41	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
	42	08												
		09												
		10												
		11												
		12												
13														
14														
43	01													
	02													
	03													
	04													
	05													
	06													
	07													
44	08													
	09													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													



外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (12/12：テナント番号45～48)													設定なし
	※空欄に転送先電話番号を記入													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 電話番号											
			D <sub>2</sub> 1 (前半)					D <sub>2</sub> 2 (後半)						
	45	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
	46	01												
		02												
03														
04														
05														
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
47	01													
	02													
	03													
	04													
	05													
	06													
	07													
	08													
	09													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
48	01													
	02													
	03													
	04													
	05													
	06													
	07													
	08													
	09													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 620	[外線手動転送時の外線自動発信] ※空欄該当部分をマーク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
外線自動発信	1	あり																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																												
* 621	[外線手動転送時のコールバック機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線手動転送時のコールバック</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	外線手動転送時のコールバック	なし	あり	0:なし																																																																																																						
D	0	1																																																																																																												
外線手動転送時のコールバック	なし	あり																																																																																																												
* 622	[ISDN－アナログ外線間の転送電話可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ISDN－アナログ外線間の転送電話</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	ISDN－アナログ外線間の転送電話	不可	可	0:不可																																																																																																						
D	0	1																																																																																																												
ISDN－アナログ外線間の転送電話	不可	可																																																																																																												
* 623	[転送電話の自動通話録音] <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 計り番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 自動録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 計り番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 自動録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 計り番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 自動録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>自動録音</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 計り番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>2</sub> 自動録音																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 計り番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>2</sub> 自動録音																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 計り番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> 自動録音																	D <sub>2</sub>	0	1	自動録音	なし	あり	0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 計り番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																														
D <sub>2</sub> 自動録音																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 計り番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																														
D <sub>2</sub> 自動録音																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 計り番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																														
D <sub>2</sub> 自動録音																																																																																																														
D <sub>2</sub>	0	1																																																																																																												
自動録音	なし	あり																																																																																																												
* 624	[不応答転送の不応答時間] <table><tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>不応答時間(秒)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td><td>33</td><td>36</td><td>39</td><td>42</td><td>45</td></tr></table> <table><tr><td>D D</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>不応答時間(秒)</td><td>48</td><td>51</td><td>54</td><td>57</td><td>60</td><td>63</td><td>66</td><td>69</td><td>72</td><td>75</td><td>78</td><td>81</td><td>84</td><td>87</td><td>90</td></tr></table>	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	不応答時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	D D	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	不応答時間(秒)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	04:12秒																																												
D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																															
不応答時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45																																																																																															
D D	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																															
不応答時間(秒)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90																																																																																															
* 625	[転送電話リトライ回数] ※空欄に設定回数を記入 <table><tr><td>D D</td><td>01～15</td></tr><tr><td>リトライ回数</td><td>回</td></tr></table>	D D	01～15	リトライ回数	回	15:15回																																																																																																								
D D	01～15																																																																																																													
リトライ回数	回																																																																																																													
* 628	[転送先への転送電話通知] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>転送電話通知</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	転送電話通知	なし	あり	0:なし																																																																																																						
D	0	1																																																																																																												
転送電話通知	なし	あり																																																																																																												
* 629	[発信済MA携帯へ転送時の待ち合わせ時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>待ち合わせ時間</td><td>無制限</td><td>9秒</td><td>18秒</td><td>27秒</td><td>36秒</td><td>45秒</td><td>54秒</td><td>63秒</td><td>72秒</td><td>81秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	待ち合わせ時間	無制限	9秒	18秒	27秒	36秒	45秒	54秒	63秒	72秒	81秒	0:無制限																																																																																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																				
待ち合わせ時間	無制限	9秒	18秒	27秒	36秒	45秒	54秒	63秒	72秒	81秒																																																																																																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 631	[外線割込通話の可否] ※空欄該当部分をマ-																				0: 不可	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0	不可																			
	割込通話	1	可																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 632	[外線被割込通話の可否] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:可	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub>	0 不可																				
	被割込	1 可																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 633	[外線被割込通話時のアラーム送出] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
アラ-ム送出		1	あり																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 634	[外線通話モニタ(聴話)の可否] ※空欄該当部分をマーク																				1:可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>		0	不可																		
外線通話モニタ		1	可																		



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 635	[外線通話被モニタ(被聴話)の可否] ※空欄該当部分をマーク																				1:可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0 不可																				
被モニタ	1 可																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 636	[外線通話被モニタ(被聴話)時のアラーム] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	アラーム送出	1	あり																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 638	[外線手動転送後の3者通話可否] ※空欄該当部分をマーク																				0:不可			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
	D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																				
			1	可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
	D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																				
			1	可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
	D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																				
			1	可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
	D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																				
			1	可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
	D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																				
			1	可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
	D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																				
			1	可																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340			
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356							
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520			
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540			
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556							
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620			
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640			
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656							
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820			
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840			
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860			
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880			
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896							
D <sub>2</sub> 外線手動転送後の3者通話		0	不可																					
		1	可																					



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値
* 640	[外線テナント種別] ※空欄該当部分をマーク																								0, 0: なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号																							
	D <sub>2</sub> テナント種別 (昼)	0	なし																						
		1	着信テナ																						
		2	発着信テナ																						
	D <sub>3</sub> テナント種別 (夜)	3	完全テナ																						
		0	なし																						
		1	着信テナ																						
	D <sub>2</sub> テナント種別 (昼)	2	発着信テナ																						
		3	完全テナ																						
	D <sub>3</sub> テナント種別 (夜)	0	なし																						
		1	着信テナ																						
		2	発着信テナ																						
	D <sub>2</sub> テナント種別 (昼)	3	完全テナ																						
* 641	[外線毎のテナント番号] ※空欄にテナント番号 (01～48) を記入																								01:テナント01
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号																							
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	テナント番号																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号																							
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	テナント番号																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号																							
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	テナント番号																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号																							
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	テナント番号																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号																							
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	テナント番号																							



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (1/20：収容位置101～120) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (2/20 : 収容位置 121~140) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 642	<div><div>[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (3/20 : 収容位置141～156) ※空欄にD<sub>3</sub>のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div><table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>141</th><th>142</th><th>143</th><th>144</th><th>145</th><th>146</th><th>147</th><th>148</th><th>149</th><th>150</th><th>151</th><th>152</th><th>153</th><th>154</th><th>155</th><th>156</th></tr><tr><td rowspan="32">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>全テナント1:使用可</div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (4/20 : 収容位置 201~220) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (5/20：収容位置 221～240)																				全テナント1:使用可
	※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 642	<div><div>[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (6/20 : 収容位置 241～256) ※空欄にD<sub>3</sub>のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div><table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>241</th><th>242</th><th>243</th><th>244</th><th>245</th><th>246</th><th>247</th><th>248</th><th>249</th><th>250</th><th>251</th><th>252</th><th>253</th><th>254</th><th>255</th><th>256</th></tr><tr><td rowspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>全テナント1:使用可</div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (7/20：収容位置301～320) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (8/20 : 収容位置321~340) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 642	<div><div>[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (9/20 : 収容位置 341～356)</div><div>※空欄にD<sub>3</sub>のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div><table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>341</th><th>342</th><th>343</th><th>344</th><th>345</th><th>346</th><th>347</th><th>348</th><th>349</th><th>350</th><th>351</th><th>352</th><th>353</th><th>354</th><th>355</th><th>356</th></tr><tr><td rowspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>全テナント1:使用可</div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値
* 642	[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (10/20 : 収容位置 501~520) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ (0:使用不可、または1:使用可) を記入	全テナント1:使用可
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	
	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	
	43	
	44	
	45	
	46	
	47	
	48	



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (11/20 : 収容位置 521~540) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 642	<div>[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (12/20 : 収容位置541～556)</div> <div>※空欄にD<sub>3</sub>のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>541</th><th>542</th><th>543</th><th>544</th><th>545</th><th>546</th><th>547</th><th>548</th><th>549</th><th>550</th><th>551</th><th>552</th><th>553</th><th>554</th><th>555</th><th>556</th></tr><tr><td rowspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48																全テナント1:使用可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (13/20 : 収容位置601~620) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (14/20 : 収容位置621~640) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 642	<div><div>[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (15/20 : 収容位置641～656)</div><div>※空欄にD<sub>3</sub>のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div><table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr><tr><td rowspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>全テナント1:使用可</div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (16/20: 収容位置801~820) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (17/20：収容位置821～840) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (18/20 : 収容位置 841~860) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (19/20：収容位置861～880) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 642	<div><div>[ 電話機毎の使用可能テナント番号 ] (20/20：収容位置881～896)</div><div>※空欄にD<sub>3</sub>のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div><table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>881</th><th>882</th><th>883</th><th>884</th><th>885</th><th>886</th><th>887</th><th>888</th><th>889</th><th>890</th><th>891</th><th>892</th><th>893</th><th>894</th><th>895</th><th>896</th></tr><tr><td rowspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48																全テナント1:使用可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 643	<div><div>[ DILIN番号毎のテナント番号 ] ※空欄にテナント番号 (01～48) を記入</div><table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																	[全DILIN番号] 01:テナント01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値
* 650	[バーチャルライン方式の有無]	
	D	01
	バーチャルライン方式	なし
* 651	[外線の代表グループの設定] ※空欄に外線代表グループ番号(00~32)を記入	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号	



## 外線系その他のコマンド

[illegible]



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値
* 652	[ 外線の代表グループ毎の [着信] ボタン設定 ] (2/5 : ボタン位置101～136) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(外線代表グループ番号01～32)を記入																								00:設定なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
101																									
102																									
103																									
104																									
105																									
106																									
107																									
108																									
109																									
110																									
111																									
112																									
113																									
114																									
115																									
116																									
117																									
118																									
119																									
120																									
121																									
122																									
123																									
124																									
125																									
126																									
127																									
128																									
129																									
130																									
131																									
132																									
133																									
134																									
135																									
136																									
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101																									
102																									
103																									
104																									
105																									
106																									
107																									
108																									
109																									
110																									
111																									
112																									
113																									
114																									
115																									
116																									
117																									
118																									
119																									
120																									
121																									
122																									
123																									
124																									
125																									
126																									
127																									
128																									
129																									
130																									
131																									
132																									
133																									
134																									
135																									
136																									



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																							初期値	
* 652	[外線の代表グループ毎の[着信]ボタン設定] (3/5: ボタン位置201～236) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(外線代表グループ番号01～32)を記入																							00:設定なし	
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
ボタン位置		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
201																									
202																									
203																									
204																									
205																									
206																									
207																									
208																									
209																									
210																									
211																									
212																									
213																									
214																									
215																									
216																									
217																									
218																									
219																									
220																									
221																									
222																									
223																									
224																									
225																									
226																									
227																									
228																									
229																									
230																									
231																									
232																									
233																									
234																									
235																									
236																									
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
ボタン位置		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201																									
202																									
203																									
204																									
205																									
206																									
207																									
208																									
209																									
210																									
211																									
212																									
213																									
214																									
215																									
216																									
217																									
218																									
219																									
220																									
221																									
222																									
223																									
224																									
225																									
226																									
227																									
228																									
229																									
230																									
231																									
232																									
233																									
234																									
235																									
236																									



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値
* 652	[ 外線の代表グループ毎の [着信] ボタン設定 ] (4/5 : ボタン位置301～336) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(外線代表グループ番号01～32)を記入																								00:設定なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
301																									
302																									
303																									
304																									
305																									
306																									
307																									
308																									
309																									
310																									
311																									
312																									
313																									
314																									
315																									
316																									
317																									
318																									
319																									
320																									
321																									
322																									
323																									
324																									
325																									
326																									
327																									
328																									
329																									
330																									
331																									
332																									
333																									
334																									
335																									
336																									
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301																									
302																									
303																									
304																									
305																									
306																									
307																									
308																									
309																									
310																									
311																									
312																									
313																									
314																									
315																									
316																									
317																									
318																									
319																									
320																									
321																									
322																									
323																									
324																									
325																									
326																									
327																									
328																									
329																									
330																									
331																									
332																									
333																									
334																									
335																									
336																									



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																							初期値	
* 652	[外線の代表グループ毎の[着信]ボタン設定] (5/5: ボタン位置401～436) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(外線代表グループ番号01～32)を記入																							00:設定なし	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																						
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
401																									
402																									
403																									
404																									
405																									
406																									
407																									
408																									
409																									
410																									
411																									
412																									
413																									
414																									
415																									
416																									
417																									
418																									
419																									
420																									
421																									
422																									
423																									
424																									
425																									
426																									
427																									
428																									
429																									
430																									
431																									
432																									
433																									
434																									
435																									
436																									
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401																									
402																									
403																									
404																									
405																									
406																									
407																									
408																									
409																									
410																									
411																									
412																									
413																									
414																									
415																									
416																									
417																									
418																									
419																									
420																									
421																									
422																									
423																									
424																									
425																									
426																									
427																									
428																									
429																									
430																									
431																									
432																									
433																									
434																									
435																									
436																									



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値
* 653	[DILIN番号毎の「着信」ボタン設定] (1/5: ボタン位置001~036) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(DILIN番号01~96)を記入																								00:設定なし
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	001																								
	002																								
	003																								
	004																								
	005																								
	006																								
	007																								
	008																								
	009																								
	010																								
	011																								
	012																								
	013																								
	014																								
	015																								
	016																								
	017																								
	018																								
	019																								
	020																								
	021																								
	022																								
	023																								
	024																								
	025																								
	026																								
	027																								
	028																								
	029																								
	030																								
	031																								
	032																								
	033																								
	034																								
	035																								
	036																								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	001																								
	002																								
	003																								
	004																								
	005																								
	006																								
	007																								
	008																								
	009																								
	010																								
	011																								
	012																								
	013																								
	014																								
	015																								
	016																								
	017																								
	018																								
	019																								
	020																								
	021																								
	022																								
	023																								
	024																								
	025																								
	026																								
	027																								
	028																								
	029																								
	030																								
	031																								
	032																								
	033																								
	034																								
	035																								
	036																								



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値
* 653	[DILIN番号毎の「着信」ボタン設定] (2/5: ボタン位置101~136) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(DILIN番号01~96)を記入																								00:設定なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
101																									
102																									
103																									
104																									
105																									
106																									
107																									
108																									
109																									
110																									
111																									
112																									
113																									
114																									
115																									
116																									
117																									
118																									
119																									
120																									
121																									
122																									
123																									
124																									
125																									
126																									
127																									
128																									
129																									
130																									
131																									
132																									
133																									
134																									
135																									
136																									
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101																									
102																									
103																									
104																									
105																									
106																									
107																									
108																									
109																									
110																									
111																									
112																									
113																									
114																									
115																									
116																									
117																									
118																									
119																									
120																									
121																									
122																									
123																									
124																									
125																									
126																									
127																									
128																									
129																									
130																									
131																									
132																									
133																									
134																									
135																									
136																									



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																							初期値	
* 653	[DILIN番号毎の「着信」ボタン設定] (3/5 : ボタン位置 201～236) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(DILIN番号01～96)を記入																							00:設定なし	
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
201																									
202																									
203																									
204																									
205																									
206																									
207																									
208																									
209																									
210																									
211																									
212																									
213																									
214																									
215																									
216																									
217																									
218																									
219																									
220																									
221																									
222																									
223																									
224																									
225																									
226																									
227																									
228																									
229																									
230																									
231																									
232																									
233																									
234																									
235																									
236																									

D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201																									
202																									
203																									
204																									
205																									
206																									
207																									
208																									
209																									
210																									
211																									
212																									
213																									
214																									
215																									
216																									
217																									
218																									
219																									
220																									
221																									
222																									
223																									
224																									
225																									
226																									
227																									
228																									
229																									
230																									
231																									
232																									
233																									
234																									
235																									
236																									



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値
* 653	[DILIN番号毎の「着信」ボタン設定] (4/5: ボタン位置301~336) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(DILIN番号01~96)を記入																								00:設定なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
301																									
302																									
303																									
304																									
305																									
306																									
307																									
308																									
309																									
310																									
311																									
312																									
313																									
314																									
315																									
316																									
317																									
318																									
319																									
320																									
321																									
322																									
323																									
324																									
325																									
326																									
327																									
328																									
329																									
330																									
331																									
332																									
333																									
334																									
335																									
336																									
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301																									
302																									
303																									
304																									
305																									
306																									
307																									
308																									
309																									
310																									
311																									
312																									
313																									
314																									
315																									
316																									
317																									
318																									
319																									
320																									
321																									
322																									
323																									
324																									
325																									
326																									
327																									
328																									
329																									
330																									
331																									
332																									
333																									
334																									
335																									
336																									



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値
* 653	[DILIN番号毎の「着信」ボタン設定] (5/5: ボタン位置401~436) ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(DILIN番号01~96)を記入																								00:設定なし
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	401																								
	402																								
	403																								
	404																								
	405																								
	406																								
	407																								
	408																								
	409																								
	410																								
	411																								
	412																								
	413																								
	414																								
	415																								
	416																								
	417																								
	418																								
	419																								
	420																								
	421																								
	422																								
	423																								
	424																								
	425																								
	426																								
	427																								
	428																								
	429																								
	430																								
	431																								
	432																								
	433																								
	434																								
	435																								
	436																								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ボタン位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																							
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	401																								
	402																								
	403																								
	404																								
	405																								
	406																								
	407																								
	408																								
	409																								
	410																								
	411																								
	412																								
	413																								
	414																								
	415																								
	416																								
	417																								
	418																								
	419																								
	420																								
	421																								
	422																								
	423																								
	424																								
	425																								
	426																								
	427																								
	428																								
	429																								
	430																								
	431																								
	432																								
	433																								
	434																								
	435																								
	436																								



外線系その他のコマンド

コマンド	データ															初期値	
* 654	[DILIN番号毎の発信／着信可能数]															99, 99, 99, 99:	
	※空欄に発信可能数、着信可能数(00～47/99:制限なし)を記入															全て制限なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発信可能数(昼)																
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発信可能数(夜)																
	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 着信可能数(昼)																
	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 着信可能数(夜)																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発信可能数(昼)																
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発信可能数(夜)																
	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 着信可能数(昼)																
	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 着信可能数(夜)																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発信可能数(昼)																
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発信可能数(夜)																
	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 着信可能数(昼)																
	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 着信可能数(夜)																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発信可能数(昼)																
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発信可能数(夜)																
	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 着信可能数(昼)																
	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 着信可能数(夜)																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発信可能数(昼)																
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発信可能数(夜)																
	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 着信可能数(昼)																
	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 着信可能数(夜)																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発信可能数(昼)																
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発信可能数(夜)																
	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 着信可能数(昼)																
	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> 着信可能数(夜)																



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 655	<div>[ <b>パーク</b> ] ボタンの設定 ] ※空欄にD<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>のデータ(ボタン位置001～036、101～136、201～236、301～336、401～436)を記入</div> <table><thead><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> [ <b>パーク</b> ] ボタン項番</th><th colspan="24">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 電話機グループ番号</th></tr><tr><th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> [ <b>パーク</b> ] ボタン項番</th><th colspan="24">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 電話機グループ番号</th></tr><tr><th></th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> [ <b>パーク</b> ] ボタン項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01																									02																									03																									04																									05																									06																									07																									08																									09																									10																									11																									12																									13																									14																									15																									16																									17																									18																									19																									20																									21																									22																									23																									24																									D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> [ <b>パーク</b> ] ボタン項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																									25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	01																									02																									03																									04																									05																									06																									07																									08																									09																									10																									11																									12																									13																									14																									15																									16																									17																									18																									19																									20																									21																									22																									23																									24																									000:設定なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> [ <b>パーク</b> ] ボタン項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> [ <b>パーク</b> ] ボタン項番	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 656	<div>[ <b>パーク</b> ] ボタン毎の保留種別 ] ※空欄該当部分をマーク</div> <table><thead><tr><th>D<sub>1</sub> 保留の種別</th><th colspan="24">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> [ <b>パーク</b> ] ボタン項番</th></tr><tr><th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 グループ内</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 システム共通</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D <sub>1</sub> 保留の種別	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> [ <b>パーク</b> ] ボタン項番																									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	0 グループ内																									1 システム共通																									0:グループ内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>1</sub> 保留の種別	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> [ <b>パーク</b> ] ボタン項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0 グループ内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1 システム共通																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 658	<div>[ <b>保留</b> ] ボタン操作でのパーク保留時の処理 ]</div> <table><thead><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr></thead><tbody><tr><td>[ <b>保留</b> ] ボタンの処理</td><td>グループ内</td><td>システム共通</td></tr></tbody></table>	D	0	1	[ <b>保留</b> ] ボタンの処理	グループ内	システム共通	0:グループ内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
[ <b>保留</b> ] ボタンの処理	グループ内	システム共通																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 659	[ 着信 ボタンのランプ表示 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>通話中の着信表示</td><td>通話中はマイライン表示 (通話中の着信表示は行わない)</td><td>通話中着信があれば 着信表示する</td></tr></table>	D	0	1	通話中の着信表示	通話中はマイライン表示 (通話中の着信表示は行わない)	通話中着信があれば 着信表示する	0:通話中は マイライン表示																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
通話中の着信表示	通話中はマイライン表示 (通話中の着信表示は行わない)	通話中着信があれば 着信表示する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 660	[ 通話時の保留中 パーク ボタン押下時動作 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>保留中 パーク ボタン押下時の動作</td><td>空き パーク ボタンに保留</td><td>保留応答</td><td>無効</td></tr></table>	D	0	1	2	保留中 パーク ボタン押下時の動作	空き パーク ボタンに保留	保留応答	無効	0:空き パーク ボタンに保留																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
保留中 パーク ボタン押下時の動作	空き パーク ボタンに保留	保留応答	無効																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 661	[ バーチャルライン方式以外のパーク保留有無 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>パーク保留</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	パーク保留	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
パーク保留	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 662	[ DILIN番号毎のバーチャルライン方式の有無 ] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>パークチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>パークチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>パークチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>パークチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	0	なし																								パークチャルライン方式	1	あり																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	0	なし																								パークチャルライン方式	1	あり																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D <sub>2</sub>	0	なし																								パークチャルライン方式	1	あり																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D <sub>2</sub>	0	なし																								パークチャルライン方式	1	あり																								0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
パークチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
パークチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
パークチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
パークチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																初期値	
* 663	[DILIN番号 毎の着信可能数(内線一般着信)]																99, 99:	
	※空欄に着信可能数(01~63/99:制限なし)を記入																昼/夜制限なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 着信可能数(夜)																	
* 664	[DILIN番号 毎の発着信可能数]																99, 99:	
	※空欄に発着信可能数(01~47/99:制限なし)を記入																昼/夜制限なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発着信可能数(夜)																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発着信可能数(昼)																	
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発着信可能数(夜)																	
* 670	[通話時間お知らせタイマのアラーム音送出間隔]																0:機能なし	
	D	0		1	2	3	4	5	6	7								
	時間	機能なし		1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分								
* 671	[通話時間お知らせタイマのアラーム音送出条件]																1:発信/着信 外線共	
	D	0		1														
	送出条件	発信外線のみ		発信/着信外線共														



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 672	〔電話機毎の通話時間お知らせタイマ機能〕※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> 機能	0	なし																			
	1	あり																			



外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値				
* 673	[外線断線時の連動リモコン]																								00:なし				
	D D		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																
	対象リモコン		なし	リモコン01	リモコン02	リモコン03	リモコン04	リモコン05	リモコン06	リモコン07	リモコン08	リモコン09	リモコン10																
	D D		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																	
対象リモコン		リモコン11	リモコン12	リモコン13	リモコン14	リモコン15	リモコン16	リモコン17	リモコン18	リモコン19	リモコン20																		
* 674	[ボタン指定捕捉対象]																								0:電話機側のボタンのみ				
	D		0				1																						
	対象		電話機側のボタンのみ				電話機側および多機能コンソール側のボタン																						
* 675	[自動トーン切替]																								1:あり				
	D		0	1																									
	機能		なし	あり																									
* 677	[外線] ボタンのユーザ設定可否]																								1:可				
	D		0	1																									
	ユーザ設定		不可	可																									
* 678	[使用外線種別表示内容の設定]																								00:外線種別表示				
	※空欄にメニューで設定した設定文字表示項番 (01~48) または外線種別表示 (00) を記入																												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24		
	D <sub>2</sub> 表示内容																												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47	48		
	D <sub>2</sub> 表示内容																												
* 679	[外線毎のひかり電話ボイスワープON状態表示] ※空欄該当部分をマーク																								0:なし				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24		
	D <sub>2</sub>		0	なし																									
	ON状態表示		1	あり																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47	48		
	D <sub>2</sub>		0	なし																									
ON状態表示		1	あり																										
* 680	[DILIN毎のひかり電話ボイスワープON状態表示] ※空欄該当部分をマーク																								0:なし				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24		
	D <sub>2</sub>		0	なし																									
	ON状態表示		1	あり																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47	48		
	D <sub>2</sub>		0	なし																									
	ON状態表示		1	あり																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		71	72		
	D <sub>2</sub>		0	なし																									
	ON状態表示		1	あり																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94		95	96		
	D <sub>2</sub>		0	なし																									
ON状態表示		1	あり																										



# 内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値					
* 700	[内線呼出方法]																				0:トーン呼出					
	D 呼出方法		0 トーン呼出		1 音声呼出																					
* 701	[トーン呼出の内線着信音選択] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464)																				27:着信音27					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116		117	118	119	120	
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136		137	138	139	140	
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216		217	218	219	220	
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236		237	238	239	240	
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316		317	318	319	320	
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336		337	338	339	340	
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516		517	518	519	520	
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536		537	538	539	540	
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
			着信音																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616		617	618	619	620	
			着信音																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640			
		着信音																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656							
		着信音																								
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																										
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		着信音																								
11～17		着信音11～17 (IR)																								
21～27		着信音21～27 (SIR)																								
31～37		着信音31～37 (120INT)																								
41～47		着信音41～47 (240INT/30INT)																								
51～53		着信音51～53 (XDT 11～3)																								
54		外部音源																								
55		システム応答メッセージ A																								
56		システム応答メッセージ B																								



# 内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 702	[オフフック内線自動捕捉] ※空欄該当部分をマク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			



内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 703	[ 内線呼出適用範囲 ]																				0:全内線			
	D		0		1																			
適用範囲		全内線		代理応答/内線保留グループ内																				
* 704	[ 一斉呼出／グループ呼出の可否 ] ※空欄該当部分をマーク																				1:可			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>		0 不可																					
	呼出		1 可																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>		0 不可																					
	呼出		1 可																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>		0 不可																					
	呼出		1 可																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>		0 不可																					
	呼出		1 可																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>		0 不可																					
	呼出		1 可																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>		0 不可																					
	呼出		1 可																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0 不可																						
呼出		1 可																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
D <sub>2</sub>		0 不可																						
呼出		1 可																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
D <sub>2</sub>		0 不可																						
呼出		1 可																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D <sub>2</sub>		0 不可																						
呼出		1 可																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D <sub>2</sub>		0 不可																						
呼出		1 可																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D <sub>2</sub>		0 不可																						
呼出		1 可																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D <sub>2</sub>		0 不可																						
呼出		1 可																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub>		0 不可																						
呼出		1 可																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub>		0 不可																						
呼出		1 可																						



内線系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 705	[一斉呼出／グループ呼出の冒頭音／終了音選択]	0, 0: なし, なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 呼出の種類	
	D <sub>1</sub> 冒頭音	
	D <sub>2</sub> 終了音	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 呼出の種類	
	D <sub>1</sub> 冒頭音	
	D <sub>2</sub> 終了音	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 呼出の種類	
	D <sub>1</sub> 冒頭音	
	D <sub>2</sub> 終了音	
* 706	※空欄に設定データ(下表参照)を記入	1: 500Hz断続音
	D <sub>1</sub> /D <sub>2</sub>	
	冒頭音／	
	終了音	
	0	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	なし	
	500Hz断続音	
	1kHz断続音	
	500Hz連続音	
	1kHz連続音	
	ピーンポンポンポン上り	
	ピーンポンポンポン下り	
* 706	[内線音声呼出の冒頭音選択]	1: 500Hz断続音
	D	
	0	
	1	
* 706	2	1: 500Hz断続音
	3	
	4	
	5	
* 706	6	1: 500Hz断続音
	7	
	8	
	9	



# 内線系コマンド

コマンド	デ-タ																初期値	
＊ 707	[内線ホットライン]																000:設定なし	
	※空欄に着信電話機収容位置 (101～156、201～256、301～356、501～556、601～656、801～896) または内線一般着信の機能番号 (001～096) を記入																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156								
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256								
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356								
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556								
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656								
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	963	864
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	865	866	867	868	969	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	発信電話機収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	着信電話機収容位置																



# 内線系コマンド

コマンド	データ																					初期値		
* 708	[リセットコール割込通話の有無]																					0:なし		
	D		0	1																				
	リセットコール割込通話		なし	あり																				
* 709	[外線通話中の内線着信鳴動] ※空欄該当部分をマ-ク																					0:なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119		120	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139		140	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219		220	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239		240	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319		320	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339		340	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519		520	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539		540	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619		620	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639		640	
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
	D <sub>2</sub>	0	なし																					
	鳴動	1	あり																					



内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 710	[ 電話機グループの設定 ] ※空欄に電話機グループ番号 (01～48) を記入																				01:グループ 01
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																				



# 内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 711	[内線代表の設定] ※空欄にｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置を記入																000:設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象電話機収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
* 712	[応答遅延転送の転送時間]																3:30秒
	D	1	2	3	4	5	6	7									
	応答遅延転送時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒									
* 713	[内線通話中のDSSボタン処理]																0:自動保留
	D	0	1														
	処理	自動保留	呼び直し														



内線系コマンド

コマンド	データ	初期値		
* 714	[複数グループ代理応答時の応答可能グループ]	0: 不可		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 他代理応答/ 内線保留 グループ番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 代理応答/内線保留グループ番号			
	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48			
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入				
D <sub>2</sub>	0	1	2	3
代理応答可否	不可	可(優先度高)	可(優先度中)	可(優先度低)



# 内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 715	[内線DTの種類] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:内線DT			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156							
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256							
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356							
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556							
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656							
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880			
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896							
	D <sub>2</sub> 内線DTの種類	0	内線DT																					
		1	DT(連続ト-)																					



内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 716	[相手話中時の送出トーン] ※空欄該当部分をマーク																				0:ウェイトイングトーン(WT)			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
	D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																				
	送出トーン		1	BT																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
	D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																				
	送出トーン		1	BT																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
	D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																				
	送出トーン		1	BT																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
	D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																				
	送出トーン		1	BT																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
	D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																				
	送出トーン		1	BT																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
	D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																				
	送出トーン		1	BT																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340			
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356							
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520			
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540			
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556							
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620			
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640			
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656							
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820			
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840			
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860			
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880			
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 收容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896							
D <sub>2</sub>		0	ウェイトイングトーン(WT)																					
送出トーン		1	BT																					



# 内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 717	[ 客室グループからの呼出可能電話機 ]																				0:全電話機		
	D		0		1																		
	呼出可能電話機		全電話機		事務グループ電話機のみ																		
* 718	[ 代理応答／内線保留グループの設定 ]																				00:グループ00		
	※空欄に代理応答/内線保留グループ番号(00～48)を記入																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						



内線系コマンド

コマンド	データ																	初期値				
* 719	[ 不在転送・圏外転送時の外線自動発信グループ ] ※空欄にグループ番号 (00～16) を記入																	00:全外線				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ番号																						
* 720	[ 不在設定のオフフック解除の可否 ]																	1:可				
	D		0	1																		
	解除機能の可否		不可	可																		
* 721	[ 発信元サービスクラスによる外線への不在転送可否 ]																	0:不可				
	D		0	1																		
	外線への不在転送		不可	可																		



内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 722	[ 外線への不在転送・圏外転送範囲 ]																				3:外線+内線+専用線		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
	D <sub>2</sub> 着信回線の種類																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840			
D <sub>2</sub> 着信回線の種類																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860			
D <sub>2</sub> 着信回線の種類																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880			
D <sub>2</sub> 着信回線の種類																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896							
D <sub>2</sub> 着信回線の種類																							
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																							
		D <sub>2</sub>	0	1	2	3																	
		着信回線の種類	外線	外線+内線	外線+専用線	外線+内線+専用線																	
* 724	[ 不在転送の切断処理 ]																				000:転送継続/ 外線切断		
	DDD 切断処理																						
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
	DDD	000	001～300					900					997										
	切断処理	転送継続/ 外線切断	切断メッセージ										代行録音										
		システム応答メッセージ 001～300																					
* 725	[ 不在転送の切断メッセージ送出回数 ]																				1:1回		
	D		1		2																		
	切断メッセージ送出回数		1回		2回																		



内線系コマンド

コマンド	データ				初期値
* 726	[外線への不在転送先] (1/4 : 収容位置101～156、201～256) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入				なし
	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号	
	101		201		
	102		202		
	103		203		
	104		204		
	105		205		
	106		206		
	107		207		
	108		208		
	109		209		
	110		210		
	111		211		
	112		212		
	113		213		
	114		214		
	115		215		
	116		216		
	117		217		
	118		218		
	119		219		
	120		220		
	121		221		
	122		222		
	123		223		
	124		224		
	125		225		
	126		226		
	127		227		
	128		228		
	129		229		
	130		230		
	131		231		
	132		232		
	133		233		
	134		234		
	135		235		
	136		236		
	137		237		
	138		238		
	139		239		
	140		240		
	141		241		
	142		242		
	143		243		
	144		244		
	145		245		
	146		246		
	147		247		
	148		248		
	149		249		
	150		250		
	151		251		
	152		252		
	153		253		
	154		254		
	155		255		
	156		256		



内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																		
* 726	<div>[外線への不在転送先] (2/4 : 収容位置301～356) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入</div> <table><thead><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>) 転送先の電話番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>301</td><td></td></tr><tr><td>302</td><td></td></tr><tr><td>303</td><td></td></tr><tr><td>304</td><td></td></tr><tr><td>305</td><td></td></tr><tr><td>306</td><td></td></tr><tr><td>307</td><td></td></tr><tr><td>308</td><td></td></tr><tr><td>309</td><td></td></tr><tr><td>310</td><td></td></tr><tr><td>311</td><td></td></tr><tr><td>312</td><td></td></tr><tr><td>313</td><td></td></tr><tr><td>314</td><td></td></tr><tr><td>315</td><td></td></tr><tr><td>316</td><td></td></tr><tr><td>317</td><td></td></tr><tr><td>318</td><td></td></tr><tr><td>319</td><td></td></tr><tr><td>320</td><td></td></tr><tr><td>321</td><td></td></tr><tr><td>322</td><td></td></tr><tr><td>323</td><td></td></tr><tr><td>324</td><td></td></tr><tr><td>325</td><td></td></tr><tr><td>326</td><td></td></tr><tr><td>327</td><td></td></tr><tr><td>328</td><td></td></tr><tr><td>329</td><td></td></tr><tr><td>330</td><td></td></tr><tr><td>331</td><td></td></tr><tr><td>332</td><td></td></tr><tr><td>333</td><td></td></tr><tr><td>334</td><td></td></tr><tr><td>335</td><td></td></tr><tr><td>336</td><td></td></tr><tr><td>337</td><td></td></tr><tr><td>338</td><td></td></tr><tr><td>339</td><td></td></tr><tr><td>340</td><td></td></tr><tr><td>341</td><td></td></tr><tr><td>342</td><td></td></tr><tr><td>343</td><td></td></tr><tr><td>344</td><td></td></tr><tr><td>345</td><td></td></tr><tr><td>346</td><td></td></tr><tr><td>347</td><td></td></tr><tr><td>348</td><td></td></tr><tr><td>349</td><td></td></tr><tr><td>350</td><td></td></tr><tr><td>351</td><td></td></tr><tr><td>352</td><td></td></tr><tr><td>353</td><td></td></tr><tr><td>354</td><td></td></tr><tr><td>355</td><td></td></tr><tr><td>356</td><td></td></tr></tbody></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 転送先の電話番号	301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> ) 転送先の電話番号																																																																																																																			
301																																																																																																																				
302																																																																																																																				
303																																																																																																																				
304																																																																																																																				
305																																																																																																																				
306																																																																																																																				
307																																																																																																																				
308																																																																																																																				
309																																																																																																																				
310																																																																																																																				
311																																																																																																																				
312																																																																																																																				
313																																																																																																																				
314																																																																																																																				
315																																																																																																																				
316																																																																																																																				
317																																																																																																																				
318																																																																																																																				
319																																																																																																																				
320																																																																																																																				
321																																																																																																																				
322																																																																																																																				
323																																																																																																																				
324																																																																																																																				
325																																																																																																																				
326																																																																																																																				
327																																																																																																																				
328																																																																																																																				
329																																																																																																																				
330																																																																																																																				
331																																																																																																																				
332																																																																																																																				
333																																																																																																																				
334																																																																																																																				
335																																																																																																																				
336																																																																																																																				
337																																																																																																																				
338																																																																																																																				
339																																																																																																																				
340																																																																																																																				
341																																																																																																																				
342																																																																																																																				
343																																																																																																																				
344																																																																																																																				
345																																																																																																																				
346																																																																																																																				
347																																																																																																																				
348																																																																																																																				
349																																																																																																																				
350																																																																																																																				
351																																																																																																																				
352																																																																																																																				
353																																																																																																																				
354																																																																																																																				
355																																																																																																																				
356																																																																																																																				



内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																				
* 726	<div>[外線への不在転送先] (3/4：収容位置501～556、601～656)</div> <div>※空欄に電話番号(1～16桁)を記入</div> <table><thead><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>…D<sub>1</sub>) 転送先の電話番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>…D<sub>1</sub>) 転送先の電話番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>501</td><td></td><td>601</td><td></td></tr><tr><td>502</td><td></td><td>602</td><td></td></tr><tr><td>503</td><td></td><td>603</td><td></td></tr><tr><td>504</td><td></td><td>604</td><td></td></tr><tr><td>505</td><td></td><td>605</td><td></td></tr><tr><td>506</td><td></td><td>606</td><td></td></tr><tr><td>507</td><td></td><td>607</td><td></td></tr><tr><td>508</td><td></td><td>608</td><td></td></tr><tr><td>509</td><td></td><td>609</td><td></td></tr><tr><td>510</td><td></td><td>610</td><td></td></tr><tr><td>511</td><td></td><td>611</td><td></td></tr><tr><td>512</td><td></td><td>612</td><td></td></tr><tr><td>513</td><td></td><td>613</td><td></td></tr><tr><td>514</td><td></td><td>614</td><td></td></tr><tr><td>515</td><td></td><td>615</td><td></td></tr><tr><td>516</td><td></td><td>616</td><td></td></tr><tr><td>517</td><td></td><td>617</td><td></td></tr><tr><td>518</td><td></td><td>618</td><td></td></tr><tr><td>519</td><td></td><td>619</td><td></td></tr><tr><td>520</td><td></td><td>620</td><td></td></tr><tr><td>521</td><td></td><td>621</td><td></td></tr><tr><td>522</td><td></td><td>622</td><td></td></tr><tr><td>523</td><td></td><td>623</td><td></td></tr><tr><td>524</td><td></td><td>624</td><td></td></tr><tr><td>525</td><td></td><td>625</td><td></td></tr><tr><td>526</td><td></td><td>626</td><td></td></tr><tr><td>527</td><td></td><td>627</td><td></td></tr><tr><td>528</td><td></td><td>628</td><td></td></tr><tr><td>529</td><td></td><td>629</td><td></td></tr><tr><td>530</td><td></td><td>630</td><td></td></tr><tr><td>531</td><td></td><td>631</td><td></td></tr><tr><td>532</td><td></td><td>632</td><td></td></tr><tr><td>533</td><td></td><td>633</td><td></td></tr><tr><td>534</td><td></td><td>634</td><td></td></tr><tr><td>535</td><td></td><td>635</td><td></td></tr><tr><td>536</td><td></td><td>636</td><td></td></tr><tr><td>537</td><td></td><td>637</td><td></td></tr><tr><td>538</td><td></td><td>638</td><td></td></tr><tr><td>539</td><td></td><td>639</td><td></td></tr><tr><td>540</td><td></td><td>640</td><td></td></tr><tr><td>541</td><td></td><td>641</td><td></td></tr><tr><td>542</td><td></td><td>642</td><td></td></tr><tr><td>543</td><td></td><td>643</td><td></td></tr><tr><td>544</td><td></td><td>644</td><td></td></tr><tr><td>545</td><td></td><td>645</td><td></td></tr><tr><td>546</td><td></td><td>646</td><td></td></tr><tr><td>547</td><td></td><td>647</td><td></td></tr><tr><td>548</td><td></td><td>648</td><td></td></tr><tr><td>549</td><td></td><td>649</td><td></td></tr><tr><td>550</td><td></td><td>650</td><td></td></tr><tr><td>551</td><td></td><td>651</td><td></td></tr><tr><td>552</td><td></td><td>652</td><td></td></tr><tr><td>553</td><td></td><td>653</td><td></td></tr><tr><td>554</td><td></td><td>654</td><td></td></tr><tr><td>555</td><td></td><td>655</td><td></td></tr><tr><td>556</td><td></td><td>656</td><td></td></tr></tbody></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 転送先の電話番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 転送先の電話番号	501		601		502		602		503		603		504		604		505		605		506		606		507		607		508		608		509		609		510		610		511		611		512		612		513		613		514		614		515		615		516		616		517		617		518		618		519		619		520		620		521		621		522		622		523		623		524		624		525		625		526		626		527		627		528		628		529		629		530		630		531		631		532		632		533		633		534		634		535		635		536		636		537		637		538		638		539		639		540		640		541		641		542		642		543		643		544		644		545		645		546		646		547		647		548		648		549		649		550		650		551		651		552		652		553		653		554		654		555		655		556		656		なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 転送先の電話番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 転送先の電話番号																																																																																																																																																																																																																																			
501		601																																																																																																																																																																																																																																				
502		602																																																																																																																																																																																																																																				
503		603																																																																																																																																																																																																																																				
504		604																																																																																																																																																																																																																																				
505		605																																																																																																																																																																																																																																				
506		606																																																																																																																																																																																																																																				
507		607																																																																																																																																																																																																																																				
508		608																																																																																																																																																																																																																																				
509		609																																																																																																																																																																																																																																				
510		610																																																																																																																																																																																																																																				
511		611																																																																																																																																																																																																																																				
512		612																																																																																																																																																																																																																																				
513		613																																																																																																																																																																																																																																				
514		614																																																																																																																																																																																																																																				
515		615																																																																																																																																																																																																																																				
516		616																																																																																																																																																																																																																																				
517		617																																																																																																																																																																																																																																				
518		618																																																																																																																																																																																																																																				
519		619																																																																																																																																																																																																																																				
520		620																																																																																																																																																																																																																																				
521		621																																																																																																																																																																																																																																				
522		622																																																																																																																																																																																																																																				
523		623																																																																																																																																																																																																																																				
524		624																																																																																																																																																																																																																																				
525		625																																																																																																																																																																																																																																				
526		626																																																																																																																																																																																																																																				
527		627																																																																																																																																																																																																																																				
528		628																																																																																																																																																																																																																																				
529		629																																																																																																																																																																																																																																				
530		630																																																																																																																																																																																																																																				
531		631																																																																																																																																																																																																																																				
532		632																																																																																																																																																																																																																																				
533		633																																																																																																																																																																																																																																				
534		634																																																																																																																																																																																																																																				
535		635																																																																																																																																																																																																																																				
536		636																																																																																																																																																																																																																																				
537		637																																																																																																																																																																																																																																				
538		638																																																																																																																																																																																																																																				
539		639																																																																																																																																																																																																																																				
540		640																																																																																																																																																																																																																																				
541		641																																																																																																																																																																																																																																				
542		642																																																																																																																																																																																																																																				
543		643																																																																																																																																																																																																																																				
544		644																																																																																																																																																																																																																																				
545		645																																																																																																																																																																																																																																				
546		646																																																																																																																																																																																																																																				
547		647																																																																																																																																																																																																																																				
548		648																																																																																																																																																																																																																																				
549		649																																																																																																																																																																																																																																				
550		650																																																																																																																																																																																																																																				
551		651																																																																																																																																																																																																																																				
552		652																																																																																																																																																																																																																																				
553		653																																																																																																																																																																																																																																				
554		654																																																																																																																																																																																																																																				
555		655																																																																																																																																																																																																																																				
556		656																																																																																																																																																																																																																																				



内線系コマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 726	[外線への不在転送先] (4/4：収容位置801～896) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入																								なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 転送先の電話番号												D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> ) 転送先の電話番号											
	801													865												
	802													866												
	803													867												
	804													868												
	805													869												
	806													870												
	807													871												
	808													872												
	809													873												
	810													874												
	811													875												
	812													876												
	813													877												
	814													878												
	815													879												
	816													880												
	817													881												
	818													882												
	819													883												
	820													884												
	821													885												
	822													886												
	823													887												
	824													888												
	825													889												
	826													890												
	827													891												
	828													892												
	829													893												
	830													894												
	831													895												
	832													896												
	833																									
	834																									
	835																									
	836																									
	837																									
	838																									
	839																									
	840																									
	841																									
	842																									
	843																									
	844																									
	845																									
	846																									
	847																									
	848																									
	849																									
	850																									
	851																									
	852																									
	853																									
	854																									
	855																									
	856																									
	857																									
	858																									
	859																									
	860																									
	861																									
	862																									
	863																									
	864																									



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値						
* 727	[PB信号受信端末の収容位置] ※空欄に設定データ(PB信号受信端末の収容位置)を記入														000:設定なし						
	D <sub>0</sub> 項番		1	2	3	4	5	6	7	8											
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> PB信号受信端末																				
* 728	[内線ワンタッチ] ボタンの設定 (1/20: 収容位置101~116) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入														000:設定なし						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112				113	114	115	116
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キー番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[ [内線ワンタッチ] ボタンの設定 ] (2/20 : 収容位置117~132)														000:設定なし		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線リッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (3/20 : 収容位置133~148)														000:設定なし		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																



内線系コマンド

コマンド	データ									初期値	
* 728	[ 内線ワンタッチ ] ボタンの設定 (4/20 : 収容位置 149～156) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入									000:設定なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156		
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01									
		02									
		03									
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (5/20 : 収容位置 201~216)														000:設定なし		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[ [内線ワンタッチ] ボタンの設定 ] (6/20 : 収容位置217~232)														000:設定なし		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線リッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																



## 内線系コマンド

[illegible]



内線系コマンド

コマンド	データ								初期値		
* 728	[ 内線ワンタッチ] ボタンの設定 ] (8/20 : 収容位置249～256) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入								000:設定なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	249	250	251	252	253	254	255		256	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01									
		02									
		03									
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									



[illegible]



内線系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 728	[ 内線ワンタッチ ] ボタンの設定 (10/20 : 収容位置317～332)															000:設定なし		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (11/20 : 収容位置333~348)														000:設定なし		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															



内線系コマンド

コマンド	データ									初期値	
* 728	[ 内線ワンタッチ ] ボタンの設定 (12/20 : 収容位置349～356) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入									000:設定なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356		
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01									
		02									
		03									
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									



[illegible]



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[ [内線ワンタッチ] ボタンの設定 ] (14/20 : 収容位置517~532)														000:設定なし		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線リッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (15/20 : 収容位置533~548) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入														000:設定なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															



内線系コマンド

コマンド	データ								初期値		
* 728	[ 内線ワンタッチ] ボタンの設定 ] (16/20：収容位置549～556) ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入								000:設定なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	549	550	551	552	553	554	555		556	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01									
		02									
		03									
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									



## 内線系コマンド

[illegible]



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[ [内線ワンタッチ] ボタンの設定 ] (18/20 : 収容位置617~632)														000:設定なし		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線リッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															



内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (19/20: 収容位置633~648)														000:設定なし		
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																



内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 728	<div><div>[内線ワンタッチ] ボタンの設定 ] (20/20 : 収容位置649～656)</div><div>※空欄にD<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入</div><table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>649</th><th>650</th><th>651</th><th>652</th><th>653</th><th>654</th><th>655</th><th>656</th></tr><tr><td rowspan="36">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> キ-番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01								02								03								04								05								06								07								08								09								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30								31								32								33								34								35								36								000:設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 730	<div>[内線パーク保留の有無]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>内線ハ-ク保留</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	内線ハ-ク保留	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
内線ハ-ク保留	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

0:なし



# 内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																
* 731	<div>[ 鳴り分け着信対象特定内線 ] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub> 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 対象電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> 項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 対象電話機									000:なし														
D <sub>0</sub> 項番	1	2	3	4	5	6	7	8																										
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 対象電話機																																		
* 732	<div>[ 内線鳴り分け着信 ]</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>発信者区分</td><td>事務グループ</td><td>客室グループ</td><td>特定内線</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 着信音</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>着信音</td></tr><tr><td>00</td><td>鳴り分けなし</td></tr><tr><td>11～17</td><td>着信音11～17 (IR)</td></tr><tr><td>21～27</td><td>着信音21～27 (SIR)</td></tr><tr><td>31～37</td><td>着信音31～37 (120INT)</td></tr><tr><td>41～47</td><td>着信音41～47 (240INT/30INT)</td></tr><tr><td>51～53</td><td>着信音51～53 (メッセージ1～3)</td></tr><tr><td>54</td><td>外部音源</td></tr><tr><td>55</td><td>システム応答メッセージ A</td></tr><tr><td>56</td><td>システム応答メッセージ B</td></tr></table>	D <sub>0</sub>	1	2	3	発信者区分	事務グループ	客室グループ	特定内線	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 着信音				D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	着信音	00	鳴り分けなし	11～17	着信音11～17 (IR)	21～27	着信音21～27 (SIR)	31～37	着信音31～37 (120INT)	41～47	着信音41～47 (240INT/30INT)	51～53	着信音51～53 (メッセージ1～3)	54	外部音源	55	システム応答メッセージ A	56	システム応答メッセージ B	00:鳴り分けなし
D <sub>0</sub>	1	2	3																															
発信者区分	事務グループ	客室グループ	特定内線																															
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 着信音																																		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	着信音																																	
00	鳴り分けなし																																	
11～17	着信音11～17 (IR)																																	
21～27	着信音21～27 (SIR)																																	
31～37	着信音31～37 (120INT)																																	
41～47	着信音41～47 (240INT/30INT)																																	
51～53	着信音51～53 (メッセージ1～3)																																	
54	外部音源																																	
55	システム応答メッセージ A																																	
56	システム応答メッセージ B																																	
* 733	<div>[ インターホン鳴り分け着信 ]</div> <table><tr><td>D D 着信音</td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D D</td><td>着信音</td></tr><tr><td>00</td><td>鳴り分けなし</td></tr><tr><td>11～17</td><td>着信音11～17 (IR)</td></tr><tr><td>21～27</td><td>着信音21～27 (SIR)</td></tr><tr><td>31～37</td><td>着信音31～37 (120INT)</td></tr><tr><td>41～47</td><td>着信音41～47 (240INT/30INT)</td></tr><tr><td>51～53</td><td>着信音51～53 (メッセージ1～3)</td></tr><tr><td>54</td><td>外部音源</td></tr><tr><td>55</td><td>システム応答メッセージ A</td></tr><tr><td>56</td><td>システム応答メッセージ B</td></tr></table>	D D 着信音		D D	着信音	00	鳴り分けなし	11～17	着信音11～17 (IR)	21～27	着信音21～27 (SIR)	31～37	着信音31～37 (120INT)	41～47	着信音41～47 (240INT/30INT)	51～53	着信音51～53 (メッセージ1～3)	54	外部音源	55	システム応答メッセージ A	56	システム応答メッセージ B	00:鳴り分けなし										
D D 着信音																																		
D D	着信音																																	
00	鳴り分けなし																																	
11～17	着信音11～17 (IR)																																	
21～27	着信音21～27 (SIR)																																	
31～37	着信音31～37 (120INT)																																	
41～47	着信音41～47 (240INT/30INT)																																	
51～53	着信音51～53 (メッセージ1～3)																																	
54	外部音源																																	
55	システム応答メッセージ A																																	
56	システム応答メッセージ B																																	



# 内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 735	[着信履歴ボタンの動作] ※空欄該当部分をマ-																				0:標準設定
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> 表示する 着信履歴	0	標準設定																			
	1	外線着信履歴																			
	2	内線着信履歴																			



内線系コマンド

コマンド		データ																初期値			
* 737		[内線着信履歴の初期画面] (1/3 : 収容位置 101～156、201～256) ※空欄該当部分をマ-ク																4, 0:グループ 内全内線着信履歴, 一覧表示 (4件)			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																			
	2	マイ内線着信応答履歴																			
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																			
	4	グループ 内全内線着信履歴																			
	5	システム全内線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																			
	2	マイ内線着信応答履歴																			
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																			
	4	グループ 内全内線着信履歴																			
	5	システム全内線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																			
	2	マイ内線着信応答履歴																			
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																			
	4	グループ 内全内線着信履歴																			
	5	システム全内線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																			
	2	マイ内線着信応答履歴																			
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																			
	4	グループ 内全内線着信履歴																			
	5	システム全内線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																			
	2	マイ内線着信応答履歴																			
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																			
	4	グループ 内全内線着信履歴																			
	5	システム全内線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																			
	2	マイ内線着信応答履歴																			
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																			
	4	グループ 内全内線着信履歴																			
	5	システム全内線着信履歴																			
D <sub>3</sub> 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			



# 内線系コマンド

コマンド	データ																初期値							
* 737	[内線着信履歴の初期画面] (2/3 : 収容位置 301～356) ※空欄該当部分をマ-ク																4, 0:グループ 内全内線着信履歴, 一覧表示 (4件)							
履歴の種類	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
	D <sub>2</sub>	1	マイ内線着信不応答履歴																					
		2	マイ内線着信応答履歴																					
		3	グループ 内内線着信不応答履歴																					
		4	グループ 内全内線着信履歴																					
		5	システム全内線着信履歴																					
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																						
	1	詳細表示 (1件)																						
履歴の種類	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
	D <sub>2</sub>	1	マイ内線着信不応答履歴																					
		2	マイ内線着信応答履歴																					
		3	グループ 内内線着信不応答履歴																					
		4	グループ 内全内線着信履歴																					
		5	システム全内線着信履歴																					
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																						
	1	詳細表示 (1件)																						
履歴の種類	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
	D <sub>2</sub>	1	マイ内線着信不応答履歴																					
		2	マイ内線着信応答履歴																					
		3	グループ 内内線着信不応答履歴																					
		4	グループ 内全内線着信履歴																					
		5	システム全内線着信履歴																					
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																						
	1	詳細表示 (1件)																						



# 内線系コマンド

コマンド	データ																初期値														
* 737	[内線着信履歴の初期画面] (3/3 : 収容位置 501～556、601～656) ※空欄該当部分をマ-ク																4, 0:グループ内全内線着信履歴, 一覧表示 (4件)														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520									
履歴の種類	D <sub>2</sub>	1	マイ内線着信不応答履歴																												
	2	マイ内線着信応答履歴																													
	3	グループ内内線着信不応答履歴																													
	4	グループ内全内線着信履歴																													
	5	システム全内線着信履歴																													
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																													
	1	詳細表示 (1件)																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540									
履歴の種類	D <sub>2</sub>	1	マイ内線着信不応答履歴																												
	2	マイ内線着信応答履歴																													
	3	グループ内内線着信不応答履歴																													
	4	グループ内全内線着信履歴																													
	5	システム全内線着信履歴																													
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																													
	1	詳細表示 (1件)																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		541	542	533	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556													
履歴の種類	D <sub>2</sub>	1	マイ内線着信不応答履歴																												
	2	マイ内線着信応答履歴																													
	3	グループ内内線着信不応答履歴																													
	4	グループ内全内線着信履歴																													
	5	システム全内線着信履歴																													
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																													
	1	詳細表示 (1件)																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620									
履歴の種類	D <sub>2</sub>	1	マイ内線着信不応答履歴																												
	2	マイ内線着信応答履歴																													
	3	グループ内内線着信不応答履歴																													
	4	グループ内全内線着信履歴																													
	5	システム全内線着信履歴																													
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																													
	1	詳細表示 (1件)																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640									
履歴の種類	D <sub>2</sub>	1	マイ内線着信不応答履歴																												
	2	マイ内線着信応答履歴																													
	3	グループ内内線着信不応答履歴																													
	4	グループ内全内線着信履歴																													
	5	システム全内線着信履歴																													
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																													
	1	詳細表示 (1件)																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656													
履歴の種類	D <sub>2</sub>	1	マイ内線着信不応答履歴																												
	2	マイ内線着信応答履歴																													
	3	グループ内内線着信不応答履歴																													
	4	グループ内全内線着信履歴																													
	5	システム全内線着信履歴																													
D <sub>3</sub> 表示方法	0	一覧表示 (4件)																													
	1	詳細表示 (1件)																													
* 738	[内線着信履歴の着信応答時刻の更新有無]																0:なし														
		D		0		1																									
		保留応答時の着信応答時刻の更新		なし		あり																									
* 739	[内線着信履歴の表示時刻]																0:着信開始時刻														
		D		0		1																									
		表示時刻		着信開始時刻		終話時刻																									



# 内線系コマンド

コマンド	データ														初期値									
* 740	[ナースコールID] ※空欄にNCIの収容位置とナースコールID(00～99)を記入															000,00:機能なし								
	D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> NCIの収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ナースコールID		D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> NCIの収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ナースコールID															
	1					5																		
	2					6																		
	3					7																		
	4					8																		
* 741	[ナースコールPS-ID毎の対応端末](1/2: 項番1～4) ※空欄に対象電話機の収容位置を記入															000:なし								
	D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置									
1	00			08			16			24			32			40			48			56		
	01			09			17			25			33			41			49			57		
	02			10			18			26			34			42			50			58		
	03			11			19			27			35			43			51			59		
	04			12			20			28			36			44			52			60		
	05			13			21			29			37			45			53			61		
	06			14			22			30			38			46			54			62		
2	07			15			23			31			39			47			55			63		
	00			08			16			24			32			40			48			56		
	01			09			17			25			33			41			49			57		
	02			10			18			26			34			42			50			58		
	03			11			19			27			35			43			51			59		
	04			12			20			28			36			44			52			60		
	05			13			21			29			37			45			53			61		
3	06			14			22			30			38			46			54			62		
	07			15			23			31			39			47			55			63		
	00			08			16			24			32			40			48			56		
	01			09			17			25			33			41			49			57		
	02			10			18			26			34			42			50			58		
	03			11			19			27			35			43			51			59		
	04			12			20			28			36			44			52			60		
4	05			13			21			29			37			45			53			61		
	06			14			22			30			38			46			54			62		
	07			15			23			31			39			47			55			63		
	00			08			16			24			32			40			48			56		
	01			09			17			25			33			41			49			57		
	02			10			18			26			34			42			50			58		
	03			11			19			27			35			43			51			59		
	04			12			20			28			36			44			52			60		
	05			13			21			29			37			45			53			61		
	06			14			22			30			38			46			54			62		
	07			15			23			31			39			47			55			63		



内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 741	<p>[ナースコールPS-ID毎の対応端末] (2/2：項番5～8) ※空欄に対象電話機の収容位置を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub> 項番</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ナースコール PS-ID</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 対象 収容位置</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ナースコール PS-ID</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 対象 収容位置</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ナースコール PS-ID</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 対象 収容位置</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ナースコール PS-ID</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 対象 収容位置</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ナースコール PS-ID</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 対象 収容位置</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ナースコール PS-ID</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 対象 収容位置</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ナースコール PS-ID</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 対象 収容位置</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ナースコール PS-ID</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 対象 収容位置</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="8">5</td><td>00</td><td></td><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td><td>40</td><td></td><td>48</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td><td>33</td><td></td><td>41</td><td></td><td>49</td><td></td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td><td>34</td><td></td><td>42</td><td></td><td>50</td><td></td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td><td>35</td><td></td><td>43</td><td></td><td>51</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td><td>36</td><td></td><td>44</td><td></td><td>52</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td><td>37</td><td></td><td>45</td><td></td><td>53</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td><td>38</td><td></td><td>46</td><td></td><td>54</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td><td>39</td><td></td><td>47</td><td></td><td>55</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="8">6</td><td>00</td><td></td><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td><td>40</td><td></td><td>48</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td><td>33</td><td></td><td>41</td><td></td><td>49</td><td></td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td><td>34</td><td></td><td>42</td><td></td><td>50</td><td></td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td><td>35</td><td></td><td>43</td><td></td><td>51</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td><td>36</td><td></td><td>44</td><td></td><td>52</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td><td>37</td><td></td><td>45</td><td></td><td>53</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td><td>38</td><td></td><td>46</td><td></td><td>54</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td><td>39</td><td></td><td>47</td><td></td><td>55</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="8">7</td><td>00</td><td></td><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td><td>40</td><td></td><td>48</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td><td>33</td><td></td><td>41</td><td></td><td>49</td><td></td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td><td>34</td><td></td><td>42</td><td></td><td>50</td><td></td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td><td>35</td><td></td><td>43</td><td></td><td>51</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td><td>36</td><td></td><td>44</td><td></td><td>52</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td><td>37</td><td></td><td>45</td><td></td><td>53</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td><td>38</td><td></td><td>46</td><td></td><td>54</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td><td>39</td><td></td><td>47</td><td></td><td>55</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="8">8</td><td>00</td><td></td><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td><td>40</td><td></td><td>48</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td><td>33</td><td></td><td>41</td><td></td><td>49</td><td></td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td><td>34</td><td></td><td>42</td><td></td><td>50</td><td></td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td><td>35</td><td></td><td>43</td><td></td><td>51</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td><td>36</td><td></td><td>44</td><td></td><td>52</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td><td>37</td><td></td><td>45</td><td></td><td>53</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td><td>38</td><td></td><td>46</td><td></td><td>54</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td><td>39</td><td></td><td>47</td><td></td><td>55</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	5	00		08		16		24		32		40		48		56		01		09		17		25		33		41		49		57		02		10		18		26		34		42		50		58		03		11		19		27		35		43		51		59		04		12		20		28		36		44		52		60		05		13		21		29		37		45		53		61		06		14		22		30		38		46		54		62		07		15		23		31		39		47		55		63		6	00		08		16		24		32		40		48		56		01		09		17		25		33		41		49		57		02		10		18		26		34		42		50		58		03		11		19		27		35		43		51		59		04		12		20		28		36		44		52		60		05		13		21		29		37		45		53		61		06		14		22		30		38		46		54		62		07		15		23		31		39		47		55		63		7	00		08		16		24		32		40		48		56		01		09		17		25		33		41		49		57		02		10		18		26		34		42		50		58		03		11		19		27		35		43		51		59		04		12		20		28		36		44		52		60		05		13		21		29		37		45		53		61		06		14		22		30		38		46		54		62		07		15		23		31		39		47		55		63		8	00		08		16		24		32		40		48		56		01		09		17		25		33		41		49		57		02		10		18		26		34		42		50		58		03		11		19		27		35		43		51		59		04		12		20		28		36		44		52		60		05		13		21		29		37		45		53		61		06		14		22		30		38		46		54		62		07		15		23		31		39		47		55		63		000:なし
D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ナースコール PS-ID	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 対象 収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5	00		08		16		24		32		40		48		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	01		09		17		25		33		41		49		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	02		10		18		26		34		42		50		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	03		11		19		27		35		43		51		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	04		12		20		28		36		44		52		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	05		13		21		29		37		45		53		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	06		14		22		30		38		46		54		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	07		15		23		31		39		47		55		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	00		08		16		24		32		40		48		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	01		09		17		25		33		41		49		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	02		10		18		26		34		42		50		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	03		11		19		27		35		43		51		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	04		12		20		28		36		44		52		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	05		13		21		29		37		45		53		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	06		14		22		30		38		46		54		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	07		15		23		31		39		47		55		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	00		08		16		24		32		40		48		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	01		09		17		25		33		41		49		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	02		10		18		26		34		42		50		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	03		11		19		27		35		43		51		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	04		12		20		28		36		44		52		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	05		13		21		29		37		45		53		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	06		14		22		30		38		46		54		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	07		15		23		31		39		47		55		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	00		08		16		24		32		40		48		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	01		09		17		25		33		41		49		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	02		10		18		26		34		42		50		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	03		11		19		27		35		43		51		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	04		12		20		28		36		44		52		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	05		13		21		29		37		45		53		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	06		14		22		30		38		46		54		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	07		15		23		31		39		47		55		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 742	<p>[電話機毎の所属ナースコールID] ※空欄に項番(1～8)を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th>収容位置</th><th>801</th><th>802</th><th>803</th><th>804</th><th>805</th><th>806</th><th>807</th><th>808</th><th>809</th><th>810</th><th>811</th><th>812</th><th>813</th><th>814</th><th>815</th><th>816</th><th>817</th><th>818</th><th>819</th><th>820</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>D<sub>2</sub></td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr> <tr><td>D<sub>2</sub></td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr> <tr><td>D<sub>2</sub></td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr> <tr><td>D<sub>2</sub></td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D<sub>2</sub></td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D <sub>2</sub>	項番																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D <sub>2</sub>	項番																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D <sub>2</sub>	項番																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub>	項番																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					D <sub>2</sub>	項番																					1:項番1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub>	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub>	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub>	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>2</sub>	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub>	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 743	<p>[NCIのPB信号送出可否] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub></th><th>項番</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>D<sub>1</sub></td><td></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PB信号送出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>0</sub>	項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D <sub>1</sub>		0	不可							PB信号送出可否	1	可								0:不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>0</sub>	項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub>		0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PB信号送出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 744	<p>[ナースコール着信時の文字表示方法] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub></th><th>項番</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>D<sub>1</sub></td><td></td><td>0</td><td>改行</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>文字表示方法</td><td>1</td><td>半角ハ`-挿入</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>0</sub>	項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D <sub>1</sub>		0	改行							文字表示方法	1	半角ハ`-挿入								0:改行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>0</sub>	項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>1</sub>		0	改行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
文字表示方法	1	半角ハ`-挿入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 746	<p>[ナースコール用PHSの* / #ダイヤル利用方法]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>利用方法</td><td>ナースコール用</td><td>一般用</td></tr> </tbody> </table>	D	0	1	利用方法	ナースコール用	一般用	0:ナースコール用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
利用方法	ナースコール用	一般用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 747	<p>[ナースコール用ボタン電話機の* / #ダイヤル利用方法]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>利用方法</td><td>ナースコール用</td><td>一般用</td></tr> </tbody> </table>	D	0	1	利用方法	ナースコール用	一般用	1:一般用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
利用方法	ナースコール用	一般用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



内線系コマンド

コマンド	データ												初期値				
* 750	[インカムグループの内線数]														00, 00, 00, 00, 00, 00 : 各グループ0台		
	※空欄に設定データ(00～32)を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> インカムグループ1の内線数				D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> インカムグループ2の内線数				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> インカムグループ3の内線数								
	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> インカムグループ4の内線数				D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> インカムグループ5の内線数				D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> インカムグループ6の内線数								
* 751	[インカムグループの内線登録]														※空欄に対象電話機の収容位置(D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> )を記入		000:設定なし
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>0</sub> インカムグループ番号						D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>0</sub> インカムグループ番号								
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6					
	01						17										
	02						18										
	03						19										
	04						20										
	05						21										
	06						22										
	07						23										
	08						24										
	09						25										
	10						26										
	11						27										
	12						28										
	13						29										
	14						30										
	15						31										
	16						32										
	* 752	[インカムグループ呼出時の応答待ち時間]														3:18秒	
		D <sub>0</sub> インカムグループ番号						1	2	3	4	5	6				
		D <sub>1</sub> 応答待ち時間															
		※空欄に設定データ(下表参照)を記入															
		D <sub>1</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7						
		応答待ち時間		9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒						
* 753	[インカムモードの終了条件] ※空欄該当部分をマーク														0:なし		
	D <sub>0</sub> インカムグループ番号																
	D <sub>1</sub> 終了条件	0	なし														
		1	開始電話機の終話														
2		[インカム( )参加]ボタン押下															
3		全てを適用(開始電話機の終話または[インカム( )参加]ボタン押下)															



内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 754	[インカムモード着信応答時の送話有無] ※空欄該当部分をマク																				0:なし(送話ミュート)
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub>	0	なし(送話ミュート)																		
D <sub>2</sub>	送話有無	1	あり																		



# 内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 760	[内線一般着信用DILIN番号の設定] ※空欄に設定データ(なし:00または、DILIN番号:01～96)を記入 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 内線一般着信用先頭DILIN番号																00:なし
* 761	[内線一般着信の不正答履歴保存先] ※空欄に電話機グループ番号(01～48)を記入 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号 D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 電話機グループ番号																01:グループ01
* 762	[内線一般着信の外線転送開始時間] D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 開始時間(昼) D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 開始時間(夜) D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 開始時間(昼) D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 開始時間(夜) D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 開始時間(昼) D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 開始時間(夜) D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 開始時間(昼) D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 開始時間(夜) D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 開始時間(昼) D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 開始時間(夜) D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 開始時間(昼) D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 開始時間(夜) ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 開始時間(昼) D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 開始時間(夜)																03, 03:9秒, 9秒



コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																														
* 763	<p>[内線一般着信の外線転送先電話番号] (1/5 : DILIN番号01~20)</p> <p>※空欄に転送先電話番号を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> DILIN番号</th><th rowspan="2">D<sub>1</sub> 転送先番号</th><th colspan="2">D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>...D<sub>3</sub>) 電話番号</th></tr> <tr> <th>D<sub>2</sub> 1 (前半)</th><th>D<sub>2</sub> 2 (後半)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="3">01</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">02</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">03</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">04</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">05</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">06</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">07</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">08</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">09</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">10</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">11</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">12</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">13</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">14</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">15</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">16</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">17</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">18</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">19</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">20</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> ) 電話番号		D <sub>2</sub> 1 (前半)	D <sub>2</sub> 2 (後半)	01	1			2			3			02	1			2			3			03	1			2			3			04	1			2			3			05	1			2			3			06	1			2			3			07	1			2			3			08	1			2			3			09	1			2			3			10	1			2			3			11	1			2			3			12	1			2			3			13	1			2			3			14	1			2			3			15	1			2			3			16	1			2			3			17	1			2			3			18	1			2			3			19	1			2			3			20	1			2			3			設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 転送先番号			D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> ) 電話番号																																																																																																																																																																																																												
		D <sub>2</sub> 1 (前半)	D <sub>2</sub> 2 (後半)																																																																																																																																																																																																													
01	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
02	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
03	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
04	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
05	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
06	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
07	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
08	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
09	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
10	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
11	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
12	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
13	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
14	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
15	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
16	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
17	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
18	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
19	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
20	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															



内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 763	[内線一般着信の外線転送先電話番号] (2/5 : DILIN番号21~40) ※空欄に転送先電話番号を記入																設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> )    電話番号														
			D <sub>2</sub> 1 (前半)							D <sub>2</sub> 2 (後半)							
21	1																
	2																
	3																
22	1																
	2																
	3																
23	1																
	2																
	3																
24	1																
	2																
	3																
25	1																
	2																
	3																
26	1																
	2																
	3																
27	1																
	2																
	3																
28	1																
	2																
	3																
29	1																
	2																
	3																
30	1																
	2																
	3																
31	1																
	2																
	3																
32	1																
	2																
	3																
33	1																
	2																
	3																
34	1																
	2																
	3																
35	1																
	2																
	3																
36	1																
	2																
	3																
37	1																
	2																
	3																
38	1																
	2																
	3																
39	1																
	2																
	3																
40	1																
	2																
	3																



内線系コマンド

コマンド	データ												初期値	
* 763	[内線一般着信の外線転送先電話番号] (3/5 : DILIN番号41～60)													設定なし
	※空欄に転送先電話番号を記入													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 電話番号											
			D <sub>2</sub> 1(前半)					D <sub>2</sub> 2(後半)						
	41	1												
		2												
		3												
	42	1												
		2												
		3												
	43	1												
		2												
		3												
	44	1												
		2												
		3												
	45	1												
		2												
		3												
	46	1												
2														
3														
47	1													
	2													
	3													
48	1													
	2													
	3													
49	1													
	2													
	3													
50	1													
	2													
	3													
51	1													
	2													
	3													
52	1													
	2													
	3													
53	1													
	2													
	3													
54	1													
	2													
	3													
55	1													
	2													
	3													
56	1													
	2													
	3													
57	1													
	2													
	3													
58	1													
	2													
	3													
59	1													
	2													
	3													
60	1													
	2													
	3													



内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 763	[内線一般着信の外線転送先電話番号] (4/5 : DILIN番号61~80) ※空欄に転送先電話番号を記入																設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> ) 電話番号															
		D <sub>2</sub> 1 (前半)							D <sub>2</sub> 2 (後半)								
61	1																
	2																
	3																
62	1																
	2																
	3																
63	1																
	2																
	3																
64	1																
	2																
	3																
65	1																
	2																
	3																
66	1																
	2																
	3																
67	1																
	2																
	3																
68	1																
	2																
	3																
69	1																
	2																
	3																
70	1																
	2																
	3																
71	1																
	2																
	3																
72	1																
	2																
	3																
73	1																
	2																
	3																
74	1																
	2																
	3																
75	1																
	2																
	3																
76	1																
	2																
	3																
77	1																
	2																
	3																
78	1																
	2																
	3																
79	1																
	2																
	3																
80	1																
	2																
	3																



内線系コマンド

コマンド	データ																初期値	
* 763	[内線一般着信の外線転送先電話番号] (5/5 : DILIN番号81~96) ※空欄に転送先電話番号を記入																設定なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> DILIN番号	D <sub>1</sub> 転送先番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> ...D <sub>3</sub> ) 電話番号															
			D <sub>2</sub> 1 (前半)										D <sub>2</sub> 2 (後半)					
	81	1																
		2																
		3																
	82	1																
		2																
		3																
	83	1																
		2																
		3																
	84	1																
		2																
		3																
	85	1																
		2																
		3																
	86	1																
		2																
3																		
87	1																	
	2																	
	3																	
88	1																	
	2																	
	3																	
89	1																	
	2																	
	3																	
90	1																	
	2																	
	3																	
91	1																	
	2																	
	3																	
92	1																	
	2																	
	3																	
93	1																	
	2																	
	3																	
94	1																	
	2																	
	3																	
95	1																	
	2																	
	3																	
96	1																	
	2																	
	3																	



# 内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 764	[内線一般着信の外線転送先呼出時間] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>呼出時間</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td><td>100秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	呼出時間	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒	4:50秒																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
呼出時間	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 765	[内線一般着信の外線転送と夜間切替との連動] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>テリト番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>連動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>テリト番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>連動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>テリト番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>連動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テリト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>2</sub>	0	なし																連動	1	あり																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テリト番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>2</sub>	0	なし																連動	1	あり																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テリト番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	0	なし																連動	1	あり																0:なし																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テリト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
連動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テリト番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
連動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テリト番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
連動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 766	[内線一般着信の転送先応答時メッセージ送出有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>メッセージ送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	メッセージ送出	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
メッセージ送出	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 767	[内線一般着信の外線転送時録音登録先] ※空欄に登録先の収容位置を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																	000:録音なし																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 768	[内線一般着信の外線転送時の内線着信有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>内線着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	内線着信	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内線着信	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 769	[マルチ呼び対象電話機と対象DILIN番号設定] ※空欄に設定データ(対象電話機の収容位置,DILIN番号01~96)を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>マルチ呼び切替項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>対象DILIN番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	マルチ呼び切替項番	1	2	3	4	5	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	収容位置						D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	対象DILIN番号						000,00: 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub>	マルチ呼び切替項番	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	対象DILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 770	[内線一般着信の外線転送方法] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>転送方法</td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>転送方法</td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>転送方法</td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>転送方法</td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	0	順次転送																							転送方法	1	同時転送																							D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	0	順次転送																							転送方法	1	同時転送																							D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D <sub>2</sub>	0	順次転送																							転送方法	1	同時転送																							D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D <sub>2</sub>	0	順次転送																							転送方法	1	同時転送																							0:順次転送
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	0	順次転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
転送方法	1	同時転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	0	順次転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
転送方法	1	同時転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	0	順次転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
転送方法	1	同時転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub>	0	順次転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
転送方法	1	同時転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



内線系コマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 771	[内線一般着信の外線転送先呼出時間延長]																								0:延長なし	
	※空欄該当部分をマーク																								(*764に従う)	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D <sub>2</sub> 呼出 時間	0	延長なし(*764に従う)																							
		1	120秒																							
		2	150秒																							
		3	180秒																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>2</sub> 呼出 時間	0	延長なし(*764に従う)																							
		1	120秒																							
		2	150秒																							
		3	180秒																							



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 800	[キー押し確認音の有無] ※空欄該当部分をマーク																				1:あり		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	確認音	1	あり																				



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 801	[ 電話機エコモード設定 ]																				0, 1:機能なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub>	無操作時間																					
	D <sub>3</sub>	バックライト																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																							
D <sub>2</sub>		0	1	2	3	4	5																
無操作時間		機能なし	30秒	1分	2分	3分	5分																
D <sub>3</sub>		1		2																			
バックライト		消灯1(微点灯)				消灯2(消灯)																	



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 802	[受話音の高域カット有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	高域カット	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	高域カット	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	高域カット	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	高域カット	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	高域カット	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	高域カット	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	高域カット	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	高域カット	1	あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>	0	なし																				
	高域カット	1	あり																				



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 803	[ 保留以外の保留ランプ表示 ] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:消灯		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	0	消灯																				
	ランプ表示	1	微点灯																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	0	消灯																				
	ランプ表示	1	微点灯																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	0	消灯																				
	ランプ表示	1	微点灯																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	0	消灯																				
	ランプ表示	1	微点灯																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	0	消灯																				
	ランプ表示	1	微点灯																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>	0	消灯																				
	ランプ表示	1	微点灯																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>	0	消灯																				
	ランプ表示	1	微点灯																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>	0	消灯																				
	ランプ表示	1	微点灯																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>	0	消灯																				
	ランプ表示	1	微点灯																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
D <sub>2</sub>	0	消灯																					
ランプ表示	1	微点灯																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
D <sub>2</sub>	0	消灯																					
ランプ表示	1	微点灯																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
D <sub>2</sub>	0	消灯																					
ランプ表示	1	微点灯																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
D <sub>2</sub>	0	消灯																					
ランプ表示	1	微点灯																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
D <sub>2</sub>	0	消灯																					
ランプ表示	1	微点灯																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
D <sub>2</sub>	0	消灯																					
ランプ表示	1	微点灯																					
* 804	[ LCDの表示周期 ]																				0:65Hz		
	D	0	1																				
	表示周期	65Hz	40Hz																				



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 807	[不在時自動ハンズフリー可否] ※空欄該当部分をマーク																				1:可		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																			
	ハンズ フリ-		1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																			
	ハンズ フリ-		1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																			
	ハンズ フリ-		1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																			
	ハンズ フリ-		1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																			
	ハンズ フリ-		1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																			
	ハンズ フリ-		1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																			
	ハンズ フリ-		1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																			
	ハンズ フリ-		1	可																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																			
	ハンズ フリ-		1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																				
ハンズ フリ-		1	可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																				
ハンズ フリ-		1	可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																				
ハンズ フリ-		1	可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																				
ハンズ フリ-		1	可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																				
ハンズ フリ-		1	可																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
D <sub>2</sub> 不在時自動		0	不可																				
ハンズ フリ-		1	可																				
* 810	[時刻表示方法]																				0:12時間制		
	D		0		1																		
	表示方法		12時間制		24時間制																		
* 812	[外線発信時の通話時間表示]																				1:あり		
	D		0		1																		
	表示		なし		あり																		
* 813	[外線着信時の通話時間表示]																				0:なし		
	D		0		1																		
	表示		なし		あり																		



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 815	[LCDの反転表示] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	反転表示		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	反転表示		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	反転表示		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	反転表示		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	反転表示		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	反転表示		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	反転表示		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	反転表示		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	反転表示		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
D <sub>2</sub>		0	なし																				
反転表示		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
D <sub>2</sub>		0	なし																				
反転表示		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
D <sub>2</sub>		0	なし																				
反転表示		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
D <sub>2</sub>		0	なし																				
反転表示		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
D <sub>2</sub>		0	なし																				
反転表示		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
D <sub>2</sub>		0	なし																				
反転表示		1	あり																				
* 816	[内線番号／名称表示継続時間]																				0:0秒		
	D	0	1	2	3																		
	表示継続時間	0秒	10秒	15秒	20秒																		
* 817	[待機時の外着音量表示]																				1:あり		
	D	0	1																				
	表示	なし	あり																				



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 818	[LCDバックライトの点灯時間]																				0:15秒	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	点灯時間																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	点灯時間																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub>	点灯時間																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
D <sub>2</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7													
点灯時間		15秒	1分	2分	3分	4分	5分	常時消灯	常時点灯													



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 819	[LCDバックライトの通話中継続点灯] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																			



電話機に関するコマンド

コマンド	データ											初期値			
* 820	[外線着信音と着信ノメッセージランプ色の連動]											0:機能なし			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	着信音11~17(外線同期, IR)	11	12	13	14	15	16	17						
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	着信音21~27(SIR)	21	22	23	24	25	26	27						
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	着信音31~37(120INT)	31	32	33	34	35	36	37						
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	着信音41~47(240INT/30INT)	41	42	43	44	45	46	47						
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	着信音51~53(メモリー1~3)	51	52	53										
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外部音源	54												
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	システム応答メッセージ A	55												
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	システム応答メッセージ B	56												
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	無鳴動着信	99												
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入														
	D <sub>1</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	ランプ色	機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	レインボ-1	レインボ-2				
* 821	[センサ着信時の着信ノメッセージランプ色]											0:機能なし			
	D <sub>0</sub>	センサ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	11	12
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	D <sub>0</sub>	センサ番号	13	14	15	16	17	18	19	20					
	D <sub>1</sub>	ランプ色													
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入														
	D <sub>1</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	ランプ色	機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	レインボ-1	レインボ-2				
* 822	[相手不明時のLCD表示]											0:「相手がわかりません」			
	D	0			1			2							
	表示方法	「相手がわかりません」			「相手不明」			表示なし							



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 823	[ 着信不応答通知機能の有無 ] (1/2 : 収容位置 101～156、201～256、301～356) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線着信のみあり																			
D <sub>2</sub> 通知機能	3	内線着信のみあり																			



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 823	[着信不応答通知機能の有無] (2/2：収容位置501～556、601～656) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D <sub>2</sub> 通知 機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線着信のみあり																				
	3	内線着信のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D <sub>2</sub> 通知 機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線着信のみあり																				
	3	内線着信のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D <sub>2</sub> 通知 機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線着信のみあり																				
	3	内線着信のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D <sub>2</sub> 通知 機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線着信のみあり																				
	3	内線着信のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub> 通知 機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線着信のみあり																				
	3	内線着信のみあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub> 通知 機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線着信のみあり																				
	3	内線着信のみあり																				



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 824	[着信不応答通知機能の表示方法] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:LCD
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 825	[内線ワンタッチボタンのランプ表示] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:通常(ランプあり)
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 826	[ 電話機LCDの縦倍角表示 ] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 828	[外線着信時のナンバー・ディスプレイ表示有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
表示	1	あり																			



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 829	[ASPサーバ表示の優先設定] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:主装置優先
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> 優先	0	主装置優先																			
	1	ASPサ-バ優先																			



電話機に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 830	[ 多機能コンソールの設定 ]										0, 0, 000, 000: 設定なし
	※空欄に設定データ(種別:0/1、接続No.:1~4、多機能コンソール収容位置、組み合わせる電話機収容位置)を記入										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> 種別	D <sub>2</sub> 電話機毎 の接続No.	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 多機能 コンソール	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 組み合わ せる電話機	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> 種別	D <sub>2</sub> 電話機毎 の接続No.	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 多機能 コンソール	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 組み合わ せる電話機	
	01					53					
	02					54					
	03					55					
	04					56					
	05					57					
	06					58					
	07					59					
	08					60					
	09					61					
	10					62					
	11					63					
	12					64					
	13					65					
	14					66					
	15					67					
	16					68					
	17					69					
	18					70					
	19					71					
	20					72					
	21					73					
	22					74					
	23					75					
	24					76					
	25					77					
	26					78					
	27					79					
	28					80					
	29					81					
	30					82					
	31					83					
	32					84					
	33					85					
	34					86					
	35					87					
	36					88					
	37					89					
	38					90					
	39					91					
	40					92					
	41					93					
	42					94					
	43					95					
	44					96					
	45					97					
	46					98					
	47					99					
	48										
	49										
	50										
	51										
	52										



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 831	[オートダイヤルコンソールの設定]																000:設定なし
	※空欄に組み合わせるオートダイヤルコンソールの収容位置を記入																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 組み合わせる電話機収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> オートダイヤルコンソール収容位置																



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																	初期値											
* 835	[省電力モードの有無]																	[収容位置101, 501] 0:常になし [他収容位置] 1:ボタ操作/夜間切替時にあり											
	(1/2:収容位置157～156、201～256、301～356)																												
	※空欄該当部分をマーク																												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120							
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																											
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																											
	2	バッテリ動作時にあり																											
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140								
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																											
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																											
	2	バッテリ動作時にあり																											
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156												
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																											
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																											
	2	バッテリ動作時にあり																											
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220								
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																											
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																											
	2	バッテリ動作時にあり																											
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240								
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																											
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																											
	2	バッテリ動作時にあり																											
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256												
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																											
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																											
	2	バッテリ動作時にあり																											
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320								
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																											
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																											
	2	バッテリ動作時にあり																											
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340								
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																											
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																											
	2	バッテリ動作時にあり																											
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356												
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																											
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																											
	2	バッテリ動作時にあり																											
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																											



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 835	[省電力モードの有無]																					
	(2/2:収容位置 501～556、601～656、801～860)																					
	※空欄該当部分をマーク																					
	[収容位置 101, 501] 0:常になし [他収容位置] 1:ボタ操作/夜間切替時にあり																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																			
		1	ボタ操作/夜間切替時にあり																			
		2	バッテリ動作時にあり																			
		3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																			
		1	ボタ操作/夜間切替時にあり																			
		2	バッテリ動作時にあり																			
		3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																			
		1	ボタ操作/夜間切替時にあり																			
		2	バッテリ動作時にあり																			
		3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																			
		1	ボタ操作/夜間切替時にあり																			
		2	バッテリ動作時にあり																			
		3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																			
		1	ボタ操作/夜間切替時にあり																			
		2	バッテリ動作時にあり																			
		3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																			
		1	ボタ操作/夜間切替時にあり																			
		2	バッテリ動作時にあり																			
		3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																			
		1	ボタ操作/夜間切替時にあり																			
		2	バッテリ動作時にあり																			
		3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																			
		1	ボタ操作/夜間切替時にあり																			
		2	バッテリ動作時にあり																			
3		ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D <sub>2</sub> 省電力 モード	0	常になし																				
	1	ボタ操作/夜間切替時にあり																				
	2	バッテリ動作時にあり																				
	3	ボタ操作/夜間切替時・ バッテリ動作時にあり																				



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																		初期値			
* 836	[ 電話機グループと省電力グループとの対応 ]																		01:省電力グループ 01			
	※空欄に省電力グループ 番号 (01～48) を記入																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	電話機グループ 番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	省電力グループ 番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	電話機グループ 番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	省電力グループ 番号																				
* 837	[ 省電力グループと夜間切替テナントとの対応 ]																		00:連動なし			
	※空欄にテナント番号 (01～48) を記入																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	省電力グループ 番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	テナント番号																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	省電力グループ 番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	テナント番号																				
* 840	[ 単独電話機のダイヤル種別設定 ] ※空欄該当部分をマーク																		1:PB			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0 DP																				
	ダイヤル種別	1 PB																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0 DP																				
* 840	D <sub>2</sub>	ダイヤル種別	1 PB																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0 DP																				
	ダイヤル種別	1 PB																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0 DP																				
* 840	D <sub>2</sub>	ダイヤル種別	1 PB																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0 DP																				
	ダイヤル種別	1 PB																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0 DP																				
* 840	D <sub>2</sub>	ダイヤル種別	1 PB																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0 DP																				
	ダイヤル種別	1 PB																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0 DP																				
* 840	D <sub>2</sub>	ダイヤル種別	1 PB																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0 DP																				
	ダイヤル種別	1 PB																				



電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 841	[ 単独電話機の内線呼出インター ] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>SIR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インター</td><td>1</td><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>SIR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インター</td><td>1</td><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>SIR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インター</td><td>1</td><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>SIR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インター</td><td>1</td><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>SIR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インター</td><td>1</td><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>SIR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インター</td><td>1</td><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>SIR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インター</td><td>1</td><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>SIR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インター</td><td>1</td><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>SIR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インター</td><td>1</td><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D <sub>2</sub>	0	SIR																				インター	1	IR																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D <sub>2</sub>	0	SIR																				インター	1	IR																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					D <sub>2</sub>	0	SIR																				インター	1	IR																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D <sub>2</sub>	0	SIR																				インター	1	IR																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D <sub>2</sub>	0	SIR																				インター	1	IR																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					D <sub>2</sub>	0	SIR																				インター	1	IR																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D <sub>2</sub>	0	SIR																				インター	1	IR																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D <sub>2</sub>	0	SIR																				インター	1	IR																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					D <sub>2</sub>	0	SIR																				インター	1	IR																				0:SIR
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	SIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
インター	1	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	SIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
インター	1	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	SIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
インター	1	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	SIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
インター	1	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	SIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
インター	1	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	SIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
インター	1	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	SIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
インター	1	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	SIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
インター	1	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	SIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
インター	1	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 842	[ 単独電話機のドアホン着信鳴動周期 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ドアホン着信の鳴動周期</td><td>ドアホン着信音</td><td>IR</td></tr></table>	D	0	1	ドアホン着信の鳴動周期	ドアホン着信音	IR	0:ドアホン着信音																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ドアホン着信の鳴動周期	ドアホン着信音	IR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 843	[ 単独電話機のフッキング処理 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>フッキング処理</td><td>(外線)フッキング</td><td>フッキング保留</td></tr></table>	D	0	1	フッキング処理	(外線)フッキング	フッキング保留	1:フッキング保留																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
フッキング処理	(外線)フッキング	フッキング保留																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 844	[ DP単独電話機のフッキング機能 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>DP単独電話機のフッキング</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	DP単独電話機のフッキング	無効	有効	0:無効																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DP単独電話機のフッキング	無効	有効																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 845	[ PB単独電話機のフッキング機能 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>PB単独電話機のフッキング</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	PB単独電話機のフッキング	無効	有効	0:無効																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PB単独電話機のフッキング	無効	有効																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 846	[ フッキング監視時間 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>監視時間</td><td>約640ms以下</td><td>約896ms以下</td><td>約1152ms以下</td><td>約1408ms以下</td></tr></table>	D	0	1	2	3	監視時間	約640ms以下	約896ms以下	約1152ms以下	約1408ms以下	3:約1408ms以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
監視時間	約640ms以下	約896ms以下	約1152ms以下	約1408ms以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 847	[ 単独電話機のハウラー送出 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ハウラー送出</td><td>なし</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	ハウラー送出	なし	10秒	20秒	30秒	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ハウラー送出	なし	10秒	20秒	30秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 848	[ PB単独電話機のPBレシーバ開放時間 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>PBレシーバ開放時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td><td>20秒</td><td>24秒</td><td>28秒</td><td>32秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	PBレシーバ開放時間	4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒	1:8秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PBレシーバ開放時間	4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 849	[ PBレシーバ使用時のMFR使用 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>MFR使用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	MFR使用	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MFR使用	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 853	[ ナンバー・ディスプレイ対応単独電話機の設定 ] ※空欄に単独電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>項番</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	収容位置									000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	項番	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 859	[ PB単独電話機のDPダイヤル検出 ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>PB単独電話機のDPダイヤル検出</td><td>有効</td><td>無効</td></tr></table>	D	0	1	PB単独電話機のDPダイヤル検出	有効	無効	1:無効																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PB単独電話機のDPダイヤル検出	有効	無効																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 860	[DCLLの内線ハンズフリー応答・トーン呼出切替可否]																				0:不可			
	D		0		1																			
	切替可否		不可		可																			
* 861	[DCLLの一斉呼出可否]																				0:不可			
	D		0		1																			
	呼出可否		不可		可																			
* 863	[ボタン電話機使用制限] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117		118	119	120
	D <sub>2</sub>		なし																					
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
D <sub>2</sub>		なし																						
使用制限		1	あり																					
* 864	[ヘッドセットモード表示有無]																				1:あり			
	D		0		1																			
	表示		なし		あり																			



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 865	[内線通話終了後の無線リンク継続有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		



コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 866	[ヘッドセットモード使用時の <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">外線</span> ボタンワンタッチ応答] <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ワンタッチ応答</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table>	D	0	1	ワンタッチ応答	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ワンタッチ応答	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 867	[来客受付アプリケーションの使用有無(IPBT)] ※空欄該当部分をマーク <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>使用有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>使用有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>使用有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>使用有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>使用有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>使用有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	D <sub>2</sub>	0	なし																			使用有無	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	D <sub>2</sub>	0	なし																			使用有無	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					D <sub>2</sub>	0	なし																			使用有無	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	D <sub>2</sub>	0	なし																			使用有無	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	D <sub>2</sub>	0	なし																			使用有無	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					D <sub>2</sub>	0	なし																			使用有無	1	あり																			0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
使用有無	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
使用有無	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
使用有無	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
使用有無	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
使用有無	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
使用有無	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 868	[ヘッドセットモード使用時のワンタッチ応答範囲] <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>応答範囲</td><td>着信外線</td><td>着信外線および保留外線</td></tr> </table>	D	0	1	応答範囲	着信外線	着信外線および保留外線	0:着信外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
応答範囲	着信外線	着信外線および保留外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 869	[DCLL/DHCL親機の制御CH切替] <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>制御CH</td><td>旧制御CH</td><td>新制御CH</td></tr> </table>	D	0	1	制御CH	旧制御CH	新制御CH	0:旧制御CH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
制御CH	旧制御CH	新制御CH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 870	[インターホン着信時間無制限設定] <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>着信時間無制限設定</td><td>なし(*871に従う)</td><td>あり(無制限)</td></tr> </table>	D	0	1	着信時間無制限設定	なし(*871に従う)	あり(無制限)	0:なし(*871に従う)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
着信時間無制限設定	なし(*871に従う)	あり(無制限)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 871	[インターホン着信応答可能時間] <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr> <td>応答可能時間</td><td>20秒</td><td>25秒</td><td>30秒</td><td>35秒</td><td>40秒</td><td>45秒</td><td>50秒</td><td>55秒</td><td>3分</td></tr> </table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	応答可能時間	20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	55秒	3分	1:20秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
応答可能時間	20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	55秒	3分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 872	[インターホン待機中状態] <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>状態</td><td>ランプ消灯</td><td>ランプ点灯</td></tr> </table>	D	0	1	状態	ランプ消灯	ランプ点灯	0:ランプ消灯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
状態	ランプ消灯	ランプ点灯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 873	[インターホン/ドアホンの通話時間] <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr> <td>通話時間</td><td>3分</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td><td>40分</td><td>50分</td><td>60分</td><td>70分</td><td>80分</td><td>90分</td><td>100分</td><td>110分</td><td>120分</td><td>130分</td><td>140分</td><td>無制限</td></tr> </table>	D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	通話時間	3分	10分	20分	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分	130分	140分	無制限	03:30分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
通話時間	3分	10分	20分	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分	130分	140分	無制限																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 874	<p>[インターホンの一斉呼出／グループ呼出可否] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D <sub>2</sub>	0	不可																				呼出可否	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D <sub>2</sub>	0	不可																				呼出可否	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					D <sub>2</sub>	0	不可																				呼出可否	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D <sub>2</sub>	0	不可																				呼出可否	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D <sub>2</sub>	0	不可																				呼出可否	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					D <sub>2</sub>	0	不可																				呼出可否	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D <sub>2</sub>	0	不可																				呼出可否	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D <sub>2</sub>	0	不可																				呼出可否	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					D <sub>2</sub>	0	不可																				呼出可否	1	可																				0: 不可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 875	<p>[外線からのインターホンの呼出可否]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>呼出可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr> </table>	D	0	1	呼出可否	不可	可	0: 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
呼出可否	不可	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 876	<p>[8DHUの端末種別] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>埋込型インターホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ド・アホン/アホン製ド・アホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>埋込型インターホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ド・アホン/アホン製ド・アホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>埋込型インターホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ド・アホン/アホン製ド・アホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>埋込型インターホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ド・アホン/アホン製ド・アホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>埋込型インターホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ド・アホン/アホン製ド・アホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>埋込型インターホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ド・アホン/アホン製ド・アホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>埋込型インターホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ド・アホン/アホン製ド・アホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>埋込型インターホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ド・アホン/アホン製ド・アホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>埋込型インターホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ド・アホン/アホン製ド・アホン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																				端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																				端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																				端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																				端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																				端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																				端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																				端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																				端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																				端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																				0: 埋込型インターホン
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	埋込型インターホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
端末種別	1	専用ド・アホン/アホン製ド・アホン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 877	[ 脱落呼出停止 操作後の再呼出停止 (DWMINT) ]																				0:なし		
	D		0		1																		
	再呼出停止		なし		あり																		
* 880	[ 通話終了時の呼出ランプ継続有無 (DWMINT) ]																				1:あり		
	※空欄該当部分をマ-ク																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		119	120
D <sub>2</sub> 呼出ランプ の継続		0	なし																				
		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
D <sub>2</sub> 呼出ランプ の継続		0	なし																				
		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
D <sub>2</sub> 呼出ランプ の継続		0	なし																				
		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
D <sub>2</sub> 呼出ランプ の継続		0	なし																				
		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
D <sub>2</sub> 呼出ランプ の継続		0	なし																				
		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
D <sub>2</sub> 呼出ランプ の継続		0	なし																				
		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D <sub>2</sub> 呼出ランプ の継続		0	なし																				
		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D <sub>2</sub> 呼出ランプ の継続		0	なし																				
		1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
D <sub>2</sub> 呼出ランプ の継続		0	なし																				
		1	あり																				



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 881	[ センサA／センサBの用途設定 (DWMINT) ] ※空欄該当部分をマーク																				0, 0: 電話機呼出
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> センサAの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>3</sub> センサBの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> センサAの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>3</sub> センサBの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> センサAの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>3</sub> センサBの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> センサAの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>3</sub> センサBの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> センサAの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>3</sub> センサBの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> センサAの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>3</sub> センサBの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> センサAの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>3</sub> センサBの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> センサAの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>3</sub> センサBの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> センサAの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			
D <sub>3</sub> センサBの用途	0	電話機呼出																			
	1	復旧動作																			



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 882	[ センサA／センサBの起動条件(DWMINT) ] ※空欄該当部分をマーク																				0, 0:ショート
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>3</sub> センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>3</sub> センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>3</sub> センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>3</sub> センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>3</sub> センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>3</sub> センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>3</sub> センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>3</sub> センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D <sub>3</sub> センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			



電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 883	[ センサA／センサBの着信表示設定 (DWMINT) ]	0, 1: センサA, センサB
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
	D <sub>2</sub> センサAの表示文字	
	D <sub>3</sub> センサBの表示文字	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
	D <sub>2</sub> センサAの表示文字	
	D <sub>3</sub> センサBの表示文字	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
	D <sub>2</sub> センサAの表示文字	
	D <sub>3</sub> センサBの表示文字	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
	D <sub>2</sub> センサAの表示文字	
	D <sub>3</sub> センサBの表示文字	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
	D <sub>2</sub> センサAの表示文字	
	D <sub>3</sub> センサBの表示文字	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
	D <sub>2</sub> センサAの表示文字	
	D <sub>3</sub> センサBの表示文字	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
	D <sub>2</sub> センサAの表示文字	
	D <sub>3</sub> センサBの表示文字	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
	D <sub>2</sub> センサAの表示文字	
	D <sub>3</sub> センサBの表示文字	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
	D <sub>2</sub> センサAの表示文字	
	D <sub>3</sub> センサBの表示文字	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入	
	D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub>	0 1 2 3 4~8
	センサA/Bの表示文字	センサA センサB BED MAT 設定文字表示項番1~5
* 884	[ インターホンモニタ時のモニタ時間 (DWMINT) ]	0:5秒
	D 0 1 2 3 4 5 モニタ時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒	



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 885	[ 廊下灯の電圧設定 (DWMINT) ] ※空欄該当部分をマーク																				2:24V		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub> 電圧	0	8V																				
		1	15V																				
		2	24V																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub> 電圧	0	8V																				
		1	15V																				
		2	24V																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub> 電圧	0	8V																				
		1	15V																				
		2	24V																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub> 電圧	0	8V																				
		1	15V																				
		2	24V																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub> 電圧	0	8V																				
		1	15V																				
		2	24V																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub> 電圧	0	8V																				
		1	15V																				
		2	24V																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub> 電圧	0	8V																				
1		15V																					
2		24V																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D <sub>2</sub> 電圧	0	8V																					
	1	15V																					
	2	24V																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
D <sub>2</sub> 電圧	0	8V																					
	1	15V																					
	2	24V																					
* 886	[ 握りボタン脱 落後の脱 落呼 出開始時間 (DWMINT) ]																				0:0秒		
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	脱 落呼 出開始時間		0秒	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒											



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 887	[ 復旧ボタンの動作 (DWMINT) ] ※空欄該当部分をマーク																				3:呼出中/通話中の復旧可			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D <sub>2</sub> 復旧動作	0	復旧不可																					
		1	呼出中のみ復旧可																					
		2	通話中のみ復旧可																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置																							
	D																							



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 888	[インターホンモニタの可否(DWMINT)] ※空欄該当部分をマーク																				0: 不可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	不可																			
モニタ	1	可																			



電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 889	<div>[インターホン被モニタの可否(DWMINT)] ※空欄該当部分をマ-ク</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D <sub>2</sub>	0	不可																				被モニタ	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D <sub>2</sub>	0	不可																				被モニタ	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					D <sub>2</sub>	0	不可																				被モニタ	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D <sub>2</sub>	0	不可																				被モニタ	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D <sub>2</sub>	0	不可																				被モニタ	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					D <sub>2</sub>	0	不可																				被モニタ	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D <sub>2</sub>	0	不可																				被モニタ	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D <sub>2</sub>	0	不可																				被モニタ	1	可																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					D <sub>2</sub>	0	不可																				被モニタ	1	可																				1:可
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 890	<div>[インターホン着信時のPHS/DCLのLCD表示(DWMINT)]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示内容</td><td>内線番号+内線名称+呼出種別</td><td>内線番号 (+内線名称)</td></tr></table>	D	0	1	表示内容	内線番号+内線名称+呼出種別	内線番号 (+内線名称)	0:内線番号 +内線名称 +呼出種別																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
表示内容	内線番号+内線名称+呼出種別	内線番号 (+内線名称)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 891	<div>[外部復旧ボタンの動作(DWMINT)]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>復旧動作</td><td>復旧不可</td><td>呼出中のみ 復旧可</td><td>通話中のみ 復旧可</td><td>呼出中/ 通話中の復旧可</td><td>インターホンの復旧ボタンと同一 (※887に従う)</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	復旧動作	復旧不可	呼出中のみ 復旧可	通話中のみ 復旧可	呼出中/ 通話中の復旧可	インターホンの復旧ボタンと同一 (※887に従う)	0:復旧不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D	0	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
復旧動作	復旧不可	呼出中のみ 復旧可	通話中のみ 復旧可	呼出中/ 通話中の復旧可	インターホンの復旧ボタンと同一 (※887に従う)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 892	<div>[センサの検出時間(DWMINT)]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>検出時間</td><td>約0.1秒</td><td>約0.5秒</td></tr></table>	D	0	1	検出時間	約0.1秒	約0.5秒	0:約0.1秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
検出時間	約0.1秒	約0.5秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 893	<div>[センサ・脱落検出継続時の再呼出有無(DWMINT)]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>再呼出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	再呼出	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
再呼出	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



## 電話機に関するコマンド

コマンド	データ																	初期値				
* 894	[ワイヤレス呼出ボタンで呼出時の着信表示 (DWMINT)]																	0, 0, 0, 0: SW-A, SW-B, SW-C, SW-D				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
	D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字																					
D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字																						
※交欄に設定データ(下表参照)を記入																						
D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub> /D <sub>4</sub> /D <sub>5</sub>		0	1	2	3	4	5~9															
D <sub>2</sub> 呼出ボタンの表示文字		SW-A	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5															
D <sub>3</sub> 呼出ボタンの表示文字		SW-B	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5															
D <sub>4</sub> 呼出ボタンの表示文字		SW-C	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5															
D <sub>5</sub> 呼出ボタンの表示文字		SW-D	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5															



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 895	[ 呼出種別情報の送出有無 ] ※空欄該当部分をマーク																								0: なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D <sub>2</sub>		0	なし																						
	送出		1	あり																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D <sub>2</sub>		0	なし																							
送出		1	あり																							
* 896	[ 呼出種別情報の受信有無 ] ※空欄該当部分をマーク																								0: なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D <sub>2</sub>		0	なし																						
	受信		1	あり																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D <sub>2</sub>		0	なし																							
受信		1	あり																							
* 897	[ 呼出種別表示時の表示方法 ]																								0: 名称10文字 +スペース+呼出 種別	
	D		0								1															
	表示方法		名称10文字+ スペース+呼出種別								名称5文字+ 改行+呼出種別															
* 898	[ インターホン呼出操作時のインターホン側送出色 (DWMINT) ] ※空欄該当部分をマーク																								1: 冒頭音 (標準)	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120				
	D <sub>2</sub>		0	RBT																						
	送出音		1	冒頭音 (標準)																						
			2	冒頭音 (小)																						
			3	なし																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140				
	D <sub>2</sub>		0	RBT																						
	送出音		1	冒頭音 (標準)																						
			2	冒頭音 (小)																						
			3	なし																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156								
	D <sub>2</sub>		0	RBT																						
	送出音		1	冒頭音 (標準)																						
			2	冒頭音 (小)																						
			3	なし																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220				
	D <sub>2</sub>		0	RBT																						
	送出音		1	冒頭音 (標準)																						
			2	冒頭音 (小)																						
			3	なし																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240				
	D <sub>2</sub>		0	RBT																						
	送出音		1	冒頭音 (標準)																						
			2	冒頭音 (小)																						
			3	なし																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256								
	D <sub>2</sub>		0	RBT																						
	送出音		1	冒頭音 (標準)																						
			2	冒頭音 (小)																						
			3	なし																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320				
	D <sub>2</sub>		0	RBT																						
	送出音		1	冒頭音 (標準)																						
			2	冒頭音 (小)																						
			3	なし																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340				
	D <sub>2</sub>		0	RBT																						
	送出音		1	冒頭音 (標準)																						
			2	冒頭音 (小)																						
			3	なし																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356								
	D <sub>2</sub>		0	RBT																						
	送出音		1	冒頭音 (標準)																						
			2	冒頭音 (小)																						
			3	なし																						



電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 899	[ハンディコール脱落呼出の有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																		
脱落呼出		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																		
脱落呼出		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
脱落呼出		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																		
脱落呼出		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																		
脱落呼出		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
脱落呼出		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																		
脱落呼出		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																		
脱落呼出		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
脱落呼出		1	あり																		



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値			
* 9100	[留守録モードの応答メッセージ番号の選択] ※空欄該当部分をマーク																	1:メッセージ 1		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		16	
	D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																	
		2	メッセージ 2																	
		3	メッセージ 3																	
		4	メッセージ 4																	
		5	メッセージ 5																	
	6	メッセージ 6																		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32	
	D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																	
2		メッセージ 2																		
3		メッセージ 3																		
4		メッセージ 4																		
5		メッセージ 5																		
6	メッセージ 6																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																		
	2	メッセージ 2																		
	3	メッセージ 3																		
	4	メッセージ 4																		
	5	メッセージ 5																		
6	メッセージ 6																			
* 9101	[留守録モードの応答メッセージ番号の対応音源] ※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	[メッセージ 1] 901: 固定メッセージ 1 [メッセージ 2] 902: 固定メッセージ 2 [メッセージ 3] 903: 固定メッセージ 3 [メッセージ 4] ~ [メッセージ 6] 000: 設定なし		
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		000	001~300				901~903												
	対応音源		設定なし	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)				固定メッセージ 1~3												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		16	
	D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																	
		2	メッセージ 2																	
		3	メッセージ 3																	
		4	メッセージ 4																	
		5	メッセージ 5																	
	6	メッセージ 6																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																		
	2	メッセージ 2																		
	3	メッセージ 3																		
	4	メッセージ 4																		
	5	メッセージ 5																		
6	メッセージ 6																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																		
	2	メッセージ 2																		
	3	メッセージ 3																		
	4	メッセージ 4																		
	5	メッセージ 5																		
6	メッセージ 6																			



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																														初期値
* 9102	[留守録自動応答までの時間] ※空欄該当部分をマーク																														03:9秒
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16														
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 時間	00	0秒																													
	01	3秒																													
	02	6秒																													
	03	9秒																													
	04	12秒																													
	05	15秒																													
	06	18秒																													
	07	21秒																													
	08	24秒																													
	09	27秒																													
10	30秒																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32														
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 時間	00	0秒																													
	01	3秒																													
	02	6秒																													
	03	9秒																													
	04	12秒																													
	05	15秒																													
	06	18秒																													
	07	21秒																													
	08	24秒																													
	09	27秒																													
10	30秒																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48														
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 時間	00	0秒																													
	01	3秒																													
	02	6秒																													
	03	9秒																													
	04	12秒																													
	05	15秒																													
	06	18秒																													
	07	21秒																													
	08	24秒																													
	09	27秒																													
10	30秒																														
* 9103	[再生済用件メッセージ消去の有無] ※空欄該当部分をマーク																														0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 留守録がッス		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16														
D <sub>1</sub> メッセージ 消去	0	なし																													
	1	あり																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 留守録がッス		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32														
D <sub>1</sub> メッセージ 消去	0	なし																													
	1	あり																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 留守録がッス		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48														
D <sub>1</sub> メッセージ 消去	0	なし																													
	1	あり																													



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値	
* 9104	[ 応答専用モードの応答メッセージ番号の選択 ] ※空欄該当部分をマーク																1:メッセージ 1	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1															
		2	メッセージ 2															
		3	メッセージ 3															
		4	メッセージ 4															
		5	メッセージ 5															
		6	メッセージ 6															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1															
2		メッセージ 2																
3		メッセージ 3																
4		メッセージ 4																
5		メッセージ 5																
6		メッセージ 6																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																
	2	メッセージ 2																
	3	メッセージ 3																
	4	メッセージ 4																
	5	メッセージ 5																
	6	メッセージ 6																
* 9105	[ 応答専用モードの応答メッセージ番号の対応音源 ]																[メッセージ 1]	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																901: 固定メッセージ 1	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		000	001~300				901~903				999				[メッセージ 2]		
	対応音源		設定なし	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)				固定メッセージ 1~3				外部音源				902: 固定メッセージ 2		
																	[メッセージ 3]	
																	903: 固定メッセージ 3	
																	[メッセージ 4]	
																	~ [メッセージ 6]	
																	000: 設定なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																
	2	メッセージ 2																
	3	メッセージ 3																
	4	メッセージ 4																
	5	メッセージ 5																
	6	メッセージ 6																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																
	2	メッセージ 2																
	3	メッセージ 3																
	4	メッセージ 4																
	5	メッセージ 5																
	6	メッセージ 6																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
D <sub>1</sub> メッセージ 番号	1	メッセージ 1																
	2	メッセージ 2																
	3	メッセージ 3																
	4	メッセージ 4																
	5	メッセージ 5																
	6	メッセージ 6																
* 9106	[ 応答メッセージ送出までの一般着信時間 ]																0: 一般着信なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>1</sub> 一般着信時間																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>1</sub> 一般着信時間																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>1</sub> 一般着信時間																	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	
	D <sub>1</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	一般着信時間		一般着信なし	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒						



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9107	<div>[ 応答専用モードの応答メッセージ送出回数/時間 ]</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> 送出回数																	D <sub>2</sub> 送出時間																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> 送出回数																	D <sub>2</sub> 送出時間																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> 送出回数																	D <sub>2</sub> 送出時間																	D <sub>1</sub>	1	2	送出回数	1回	2回	D <sub>2</sub>	0	1	2	3	送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	1, 1:1回, 16秒																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>1</sub> 送出回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> 送出時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>1</sub> 送出回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> 送出時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>1</sub> 送出回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> 送出時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>1</sub>	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
送出回数	1回	2回																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 9108	<div>[ 応答専用モードの応答メッセージ送出後の処理 ]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr></table>	D	0	1	処理	切断	一般着信	0:切断																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
処理	切断	一般着信																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9109	<div>[ 発信者選択モードの応答メッセージ番号の選択 ] ※空欄該当部分をマーク</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td rowspan="6">D<sub>1</sub> メッセージ番号</td><td>1</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>メッセージ 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>メッセージ 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>メッセージ 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td rowspan="6">D<sub>1</sub> メッセージ番号</td><td>1</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>メッセージ 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>メッセージ 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>メッセージ 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</td><td></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td rowspan="6">D<sub>1</sub> メッセージ番号</td><td>1</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>メッセージ 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>メッセージ 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>メッセージ 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	メッセージ 1																2	メッセージ 2																3	メッセージ 3																4	メッセージ 4																5	メッセージ 5																6	メッセージ 6																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	メッセージ 1																2	メッセージ 2																3	メッセージ 3																4	メッセージ 4																5	メッセージ 5																6	メッセージ 6																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	メッセージ 1																2	メッセージ 2																3	メッセージ 3																4	メッセージ 4																5	メッセージ 5																6	メッセージ 6																1:メッセージ 1
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	メッセージ 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2	メッセージ 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	3	メッセージ 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	4	メッセージ 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	5	メッセージ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	6	メッセージ 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	メッセージ 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2	メッセージ 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	3	メッセージ 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	4	メッセージ 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	5	メッセージ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	6	メッセージ 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	メッセージ 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2	メッセージ 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	3	メッセージ 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	4	メッセージ 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	5	メッセージ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	6	メッセージ 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9110	[発信者選択モードの応答メッセージ番号の対応音源] ※空欄に設定データ(下表参照)を記入																[メッセージ 1] 901: 固定メッセージ 1 [メッセージ 2] 902: 固定メッセージ 2 [メッセージ 3] 903: 固定メッセージ 3 [メッセージ 4] ~ [メッセージ 6] 000: 設定なし
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	000	001~300				901~909										
	対応音源	設定なし	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)				固定メッセージ 1~9										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	2	3	4	5	6										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	2	3	4	5	6										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	2	3	4	5	6										
	D <sub>1</sub> メッセージ番号	1	2	3	4	5	6										
* 9111	[発信者選択モードの応答メッセージ送出回数] ※空欄該当部分をマーク																全テナント 2:2回
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>1</sub> 応答メッセージ送出回数	1	2														
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>1</sub> 応答メッセージ送出回数	1	2														
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>1</sub> 応答メッセージ送出回数	1	2														
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>1</sub> 応答メッセージ送出回数	1	2														
	D <sub>1</sub> 応答メッセージ送出回数	1	2														
* 9112	[発信者選択モードの無操作時の処理]																0: 切断
	D	0	1	2	3												
	無操作時の処理	切断	転送	留守録	FAX呼出												



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ															初期値												
*9113	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号] (1/3：留守録ボックス01～16) ※空欄に通知先電話番号を記入															設定なし												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 留守録 ボックス	D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 通知先電話番号										D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 留守録 ボックス	D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 通知先電話番号													
01		1													09		1											
		2																										
		3																										
		4																										
		5																										
		6																										
		7																										
02		1													10		1											
		2																										
		3																										
		4																										
		5																										
		6																										
		7																										
03		1													11		1											
		2																										
		3																										
		4																										
		5																										
		6																										
		7																										
04		1													12		1											
		2																										
		3																										
		4																										
		5																										
		6																										
		7																										
05		1													13		1											
		2																										
		3																										
		4																										
		5																										
		6																										
		7																										
06		1													14		1											
		2																										
		3																										
		4																										
		5																										
		6																										
		7																										
07		1													15		1											
		2																										
		3																										
		4																										
		5																										
		6																										
		7																										
08		1													16		1											
		2																										
		3																										
		4																										
		5																										
		6																										
		7																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ														初期値												
*9113	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号] (2/3：留守録ボックス17～32) ※空欄に通知先電話番号を記入														設定なし												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 留守録 ボックス	D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 通知先電話番号											D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 留守録 ボックス	D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 通知先電話番号											
	17	1													25	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	18	1													26	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	19	1													27	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	20	1													28	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	21	1													29	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	22	1													30	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	23	1													31	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	24	1													32	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																							初期値			
*9113	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号] (3/3：留守録ボックス33～48) ※空欄に通知先電話番号を記入																							設定なし			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 留守録 ボックス	D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 通知先電話番号											D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 留守録 ボックス	D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> (D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> ) 通知先電話番号											
	33	1													41	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	34	1													42	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	35	1													43	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	36	1													44	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	37	1													45	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	38	1													46	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	39	1													47	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	40	1													48	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 9114	[ 録音通知先無操作時のリトライ有無とリトライ間隔] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>リトライ機能とリトライ間隔</td><td>リトライ無し</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td><td>40分</td><td>50分</td><td>60分</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	リトライ機能とリトライ間隔	リトライ無し	10分	20分	30分	40分	50分	60分	0:リトライ無し																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
リトライ機能とリトライ間隔	リトライ無し	10分	20分	30分	40分	50分	60分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 9115	[ 録音通知発信用電話機グループ(ストレートラインDI) ] ※空欄に設定データ(電話機グループ番号01～48)を記入 <table><tr><td>D D</td><td></td></tr><tr><td>電話機グループ番号</td><td></td></tr></table>	D D		電話機グループ番号		01:グループ01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電話機グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9116	[ 録音通知発信用外線代表グループ(一般バーチャル) ] ※空欄に設定データ(外線代表グループ番号01～32)を記入 <table><tr><td>D D</td><td></td></tr><tr><td>外線代表グループ番号</td><td></td></tr></table>	D D		外線代表グループ番号		00:グループなし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
外線代表グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9117	[ 録音通知発信用DILIN番号(DILINバーチャル) ] ※空欄に設定データ(DILIN番号01～96)を記入 <table><tr><td>D D</td><td></td></tr><tr><td>DILIN番号</td><td></td></tr></table>	D D		DILIN番号		01:DILIN01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9130	[ ナースコールシステム通話の自動録音対象電話機 ] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D <sub>2</sub>	0	なし																				自動録音	1	あり																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D <sub>2</sub>	0	なし																				自動録音	1	あり																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D <sub>2</sub>	0	なし																				自動録音	1	あり																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub>	0	なし																				自動録音	1	あり																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	D <sub>2</sub>	0	なし																自動録音	1	あり																0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 9131	[ ナースコールシステム通話録音の登録先 ] ※空欄に設定データ(000または収容位置)を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	登録先									000: *9158に従う (電話機毎に設定)																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub>	項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ								初期値
* 9141	[内線パスワード] (1/2 : 収容位置 101~156、201~256、301~356、501~556) ※空欄に設定番号を記入								0000 : 設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> パスワード	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> パスワード	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> パスワード	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> パスワード	
	101		201		301		501		
	102		202		302		502		
	103		203		303		503		
	104		204		304		504		
	105		205		305		505		
	106		206		306		506		
	107		207		307		507		
	108		208		308		508		
	109		209		309		509		
	110		210		310		510		
	111		211		311		511		
	112		212		312		512		
	113		213		313		513		
	114		214		314		514		
	115		215		315		515		
	116		216		316		516		
	117		217		317		517		
	118		218		318		518		
	119		219		319		519		
	120		220		320		520		
	121		221		321		521		
	122		222		322		522		
	123		223		323		523		
	124		224		324		524		
	125		225		325		525		
	126		226		326		526		
	127		227		327		527		
	128		228		328		528		
	129		229		329		529		
	130		230		330		530		
	131		231		331		531		
	132		232		332		532		
	133		233		333		533		
	134		234		334		534		
	135		235		335		535		
	136		236		336		536		
	137		237		337		537		
	138		238		338		538		
	139		239		339		539		
	140		240		340		540		
	141		241		341		541		
	142		242		342		542		
	143		243		343		543		
	144		244		344		544		
	145		245		345		545		
	146		246		346		546		
	147		247		347		547		
	148		248		348		548		
	149		249		349		549		
	150		250		350		550		
	151		251		351		551		
	152		252		352		552		
	153		253		353		553		
	154		254		354		554		
	155		255		355		555		
	156		256		356		556		



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ										初期値		
* 9141	[内線パスワード] (2/2：収容位置601～656、801～896) ※空欄に設定番号を記入										0000：設定なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> パスワード		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> パスワード		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> パスワード	
	601				801				865				
	602				802				866				
	603				803				867				
	604				804				868				
	605				805				869				
	606				806				870				
	607				807				871				
	608				808				872				
	609				809				873				
	610				810				874				
	611				811				875				
	612				812				876				
	613				813				877				
	614				814				878				
	615				815				879				
	616				816				880				
	617				817				881				
	618				818				882				
	619				819				883				
	620				820				884				
	621				821				885				
	622				822				886				
	623				823				887				
	624				824				888				
	625				825				889				
	626				826				890				
	627				827				891				
	628				828				892				
	629				829				893				
	630				830				894				
	631				831				895				
	632				832				896				
	633				833								
	634				834								
	635				835								
	636				836								
	637				837								
	638				838								
	639				839								
	640				840								
	641				841								
	642				842								
	643				843								
	644				844								
	645				845								
	646				846								
	647				847								
	648				848								
	649				849								
	650				850								
	651				851								
	652				852								
	653				853								
	654				854								
	655				855								
656				856									
				857									
				858									
				859									
				860									
				861									
				862									
				863									
				864									



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																								初期値			
* 9142	[自動録音対象外線] ※空欄該当部分をマーク																								0:なし			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	D <sub>2</sub>	0	なし																									
	自動録音	1	あり																									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D <sub>2</sub>	0	なし																									
	自動録音	1	あり																									
	* 9143	[外線通話録音の登録先(電話機毎指定)]																								000:自電話機の内線ホックス		
※空欄に設定データ(000:自電話機の内線ホックス、収容位置、または999:通話録音一時保存ホックス)を記入																								内線ホックス				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156										
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256										
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356										
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556										
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656										
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	958	959	860						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	962	863	864	965	966	967	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896										
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9144	[自動録音の開始条件] (1/3: 収容位置 101~156、201~256、301~356) ※空欄該当部分をマク																				0, 0, 0: 各条件にて自動録音開始しない
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9144	[ 自動録音の開始条件 ] (2/3 : 収容位置 501～556、601～656) ※空欄該当部分をマ-ク																				0, 0, 0 : 各条件にて自動録音開始しない
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>3</sub>	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D <sub>4</sub>	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 9144	[ 自動録音の開始条件 ] (3/3 : 収容位置 801~896) ※空欄該当部分をマ-ク	0, 0, 0 : 各条件にて自動録音開始しない
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820	
D <sub>2</sub> 着信応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>3</sub> 発信相手応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>4</sub> 保留応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840	
D <sub>2</sub> 着信応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>3</sub> 発信相手応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>4</sub> 保留応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860	
D <sub>2</sub> 着信応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>3</sub> 発信相手応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>4</sub> 保留応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880	
D <sub>2</sub> 着信応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>3</sub> 発信相手応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>4</sub> 保留応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896	
D <sub>2</sub> 着信応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>3</sub> 発信相手応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
D <sub>4</sub> 保留応答時	0 自動録音開始しない 1 自動録音開始する	
* 9145	[ 外線通話録音の登録先 (曜日毎指定) ] ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> の設定データ(収容位置)を記入	000: なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	
D <sub>1</sub> 曜日	0 日 1 月 2 火 3 水 4 木 5 金 6 土	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	
D <sub>1</sub> 曜日	0 日 1 月 2 火 3 水 4 木 5 金 6 土	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
D <sub>1</sub> 曜日	0 日 1 月 2 火 3 水 4 木 5 金 6 土	



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9146	[ 通話録音時の最大録音時間と録音可能残時間 ] ※空欄に設定データ(001～180)を記入																				015, 003: 15分, 3分		
	<div>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 最大録音時間</div>		<div>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 録音可能残時間</div>																				
	<div>:</div>		<div>:</div>																				
* 9147	[ 公一公接続の通話録音 ] (1/2 : 対象ボックス101～156、201～256、301～356、501～556、601～656) ※空欄該当部分をマーク																				0 : なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話録音		1	あり																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9147	[公-公接続の通話録音] (2/2: 対象ボックス801~896) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
通話録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
通話録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
通話録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
通話録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub>	0	なし																		
通話録音	1	あり																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9148	[内線ボックスの不在メッセージ] ※空欄該当部分をマーク																				0 : 固定メッセージ		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
	メッセージ	1 録音メッセージ																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
	D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																					
メッセージ	1 録音メッセージ																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																						
メッセージ	1 録音メッセージ																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																						
メッセージ	1 録音メッセージ																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896						
D <sub>2</sub>	0 固定メッセージ																						
メッセージ	1 録音メッセージ																						
* 9149	[通話録音一時保存ボックスの自動消去時間]																				1:10分		
	D		1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	一時保存ボックス自動消去時間		10分	20分	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分												



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (1/20 : 対象ボックス101~120) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																			初期値	
* 9150	[ 同報グループの登録 ] (2/20 : 対象ボックス121~140) ※ 空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																			0:なし	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
48																					



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 9150	<div><div>[ 同報グループの登録 ] (3/20 : 対象ボックス141～156) ※空欄にD<sub>3</sub>のデータ(0:なし、または1:あり)を記入</div><table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</th><th>141</th><th>142</th><th>143</th><th>144</th><th>145</th><th>146</th><th>147</th><th>148</th><th>149</th><th>150</th><th>151</th><th>152</th><th>153</th><th>154</th><th>155</th><th>156</th></tr><tr><td rowspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 同報グループ</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>0:なし</div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (4/20：対象ボックス201～220) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (5/20 : 対象ボックス221~240) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9150	[同報グループの登録] (6/20：対象ボックス241～256) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															
		37															
		38															
		39															
		40															
		41															
		42															
		43															
		44															
		45															
		46															
		47															
		48															



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (7/20 : 対象ボックス301~320) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (8/20：対象ボックス321～340) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9150	<div><div>[ 同報グループの登録 ] (9/20 : 対象ボックス341～356)</div><div>※空欄にD<sub>3</sub>のデータ(0:なし、または1:あり)を記入</div><table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</th><th>341</th><th>342</th><th>343</th><th>344</th><th>345</th><th>346</th><th>347</th><th>348</th><th>349</th><th>350</th><th>351</th><th>352</th><th>353</th><th>354</th><th>355</th><th>356</th></tr><tr><td rowspan="48">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 同報グループ</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48																0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (10/20 : 対象ボックス501~520) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (11/20 : 対象ボックス521～540) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9150	[同報グループの登録] (12/20 : 対象ボックス541～556) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															
		37															
		38															
		39															
		40															
		41															
		42															
		43															
		44															
		45															
		46															
		47															
		48															



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9150	[同報グループの登録] (13/20 : 対象ボックス601～620) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																				
		02																				
		03																				
		04																				
		05																				
		06																				
		07																				
		08																				
		09																				
		10																				
		11																				
		12																				
		13																				
		14																				
		15																				
		16																				
		17																				
		18																				
		19																				
		20																				
		21																				
		22																				
		23																				
		24																				
		25																				
		26																				
		27																				
		28																				
		29																				
		30																				
		31																				
		32																				
		33																				
		34																				
		35																				
		36																				
		37																				
		38																				
		39																				
		40																				
		41																				
		42																				
		43																				
		44																				
		45																				
		46																				
		47																				
		48																				



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (14/20 : 対象ボックス621~640) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9150	[同報グループの登録] (15/20 : 対象ボックス641~656) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (16/20 : 対象ボックス801~820) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (17/20 : 対象ボックス821~840) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (18/20 : 対象ボックス841~860) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (19/20 : 対象ボックス861~880) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
		01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値
* 9150	[ 同報グループの登録 ] (20/20 : 対象ボックス881～896) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																	0:なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 同報グループ	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																
		37																
		38																
		39																
		40																
		41																
		42																
		43																
		44																
		45																
		46																
		47																
		48																



コマンド	データ	初期値
* 9151	[メッセージ転送時の自ボックス保存有無] ※空欄該当部分をマーク	0:保存する
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896
D <sub>2</sub>	0 保存する	
保存	1 保存しない	



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9152	[内線ボックスの録音通知] ※空欄該当部分をマク																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
録音通知	1	あり																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値					
* 9153	[メッセージ登録時の [着信/メッセージ] ランプ点灯条件] (1/3: 収容位置 101~156、201~256、301~356) ※空欄該当部分をマーク																0:留守録ボックスに登録時					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
		1	内線ボックスに登録時																			
		2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
		3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
		1	内線ボックスに登録時																			
		2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
		3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
		1	内線ボックスに登録時																			
		2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
		3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
		1	内線ボックスに登録時																			
		2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
		3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
		1	内線ボックスに登録時																			
		2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
		3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
		1	内線ボックスに登録時																			
		2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
		3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
		1	内線ボックスに登録時																			
		2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
		3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
		1	内線ボックスに登録時																			
		2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
		3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
		1	内線ボックスに登録時																			
		2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
		3	点灯なし																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9153	[メッセージ登録時の <u>着信/メッセージ</u> ランプ点灯条件] (2/3: 収容位置501~556、601~656) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:留守録ボ-ックスに登録時
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボ-ックスに登録時																			
	1	内線ボ-ックスに登録時																			
	2	留守録ボ-ックスまたは 内線ボ-ックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボ-ックスに登録時																			
	1	内線ボ-ックスに登録時																			
	2	留守録ボ-ックスまたは 内線ボ-ックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボ-ックスに登録時																			
	1	内線ボ-ックスに登録時																			
	2	留守録ボ-ックスまたは 内線ボ-ックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボ-ックスに登録時																			
	1	内線ボ-ックスに登録時																			
	2	留守録ボ-ックスまたは 内線ボ-ックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボ-ックスに登録時																			
	1	内線ボ-ックスに登録時																			
	2	留守録ボ-ックスまたは 内線ボ-ックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> 点灯条件	0	留守録ボ-ックスに登録時																			
	1	内線ボ-ックスに登録時																			
	2	留守録ボ-ックスまたは 内線ボ-ックスに登録時																			
	3	点灯なし																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値						
* 9153	[メッセージ登録時の <b>着信/メッセージ</b> ランプ点灯条件] (3/3: 収容位置 801~896) ※空欄該当部分をマーク	0:留守録ボツクスの登録時						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820						
D <sub>2</sub>	点灯条件	0 留守録ボツクスの登録時 1 内線ボツクスの登録時 2 留守録ボツクスまたは内線ボツクスの登録時 3 点灯なし						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840						
D <sub>2</sub>	点灯条件	0 留守録ボツクスの登録時 1 内線ボツクスの登録時 2 留守録ボツクスまたは内線ボツクスの登録時 3 点灯なし						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860						
D <sub>2</sub>	点灯条件	0 留守録ボツクスの登録時 1 内線ボツクスの登録時 2 留守録ボツクスまたは内線ボツクスの登録時 3 点灯なし						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880						
D <sub>2</sub>	点灯条件	0 留守録ボツクスの登録時 1 内線ボツクスの登録時 2 留守録ボツクスまたは内線ボツクスの登録時 3 点灯なし						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896						
D <sub>2</sub>	点灯条件	0 留守録ボツクスの登録時 1 内線ボツクスの登録時 2 留守録ボツクスまたは内線ボツクスの登録時 3 点灯なし						
* 9154	[ <b>再生</b> ランプ / <b>ボックス</b> ランプの表示方法 ] <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>表示方法</td><td>登録時60INT (赤)</td><td>登録時点火 (緑)</td></tr> </table>	D	0	1	表示方法	登録時60INT (赤)	登録時点火 (緑)	0:登録時60INT (赤)
D	0	1						
表示方法	登録時60INT (赤)	登録時点火 (緑)						
* 9155	[ 通話録音アナウンスの有無 ] ※D <sub>2</sub> :空欄該当部分をマーク、D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> :データ(メッセージ:下表参照)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub></td><td>001~300</td><td>900</td></tr> <tr> <td>メッセージ</td><td>システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr> </table>	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	001~300	900	メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ	0, 900: なし, 固定メッセージ
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	001~300	900						
メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テント番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16						
D <sub>2</sub>	通話録音アウツ	0 なし 1 あり						
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	メッセージ							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テント番号	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32						
D <sub>2</sub>	通話録音アウツ	0 なし 1 あり						
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	メッセージ							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テント番号	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48						
D <sub>2</sub>	通話録音アウツ	0 なし 1 あり						
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	メッセージ							



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																			初期値			
* 9156	[戻って録音機能の有無] ※空欄該当部分をマーク																			0:なし			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
戻って録音機能			1	あり																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9157	[内線通話の自動録音対象電話機] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
自動録音	1	あり																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9158	[内線通話録音の登録先]																				000:自電話機の内線ボックス	
	※空欄に設定データ(000:自電話機の内線ボックス、または収容位置)を記入																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	登録先																				
* 9159	[ボックスランプの表示範囲]																				0:全ての内線ボックス	
	D	0				1																
	表示範囲	全ての内線ボックス				自TELの内線ボックスのみ																



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9160	[ボックス毎の最大録音件数] ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデ-タ(001～999)を記入												064:64件
(1)留守録ボ-ックス													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
(2)内線ボ-ックス (1/2:対象ボ-ックス101～156、201～256、301～356)													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	149	150	151	152	153	154	155	156					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	249	250	251	252	253	254	255	256					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス	349	350	351	352	353	354	355	356					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ													初期値
* 9160	[ボックス毎の最大録音件数]													064:64件
	※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデ-タ(001~999)を記入													
	(2)内線ボックス (2/2:対象ボックス501~556、601~656、801~896)													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 最大録音件数													
* 9161	[メッセージ自動消去日数]													00:自動消去なし
	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
	メッセージ自動消去日数	自動消去なし	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日		
	D D	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	メッセージ自動消去日数	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日			
	D D	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	メッセージ自動消去日数	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9162	[ボックス毎の自動消去] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
(1) 留守録ボ-ックス																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
(2) 内線ボ-ックス (1/2: 対象ボ-ックス101~156、201~256、301~356、501~556、601~656)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9162	[ボックス毎の自動消去] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
(2) 内線ボックス (2/2:対象ボックス801~896)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																			初期値	
* 9163	[メッセージの再生順序] ※空欄該当部分をマーク																			0:古いメッセージ から	
(1) 通話録音一時保存ボックス、留守録ボックス																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	000	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016			
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032				
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048				
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
(2) 内線ボックス (1/2: 対象ボックス101～156、201～256、301～356、501～556、601～656)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	古いメッセージ から																			
再生順序	1	新しいメッセージ から																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 9163	[メッセージの再生順序] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:古いメッセ-ジ から			
	(2)内線ボ-ックス (2/2:対象ボ-ックス801~896)																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
	D <sub>2</sub>		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
	D <sub>2</sub>		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
	D <sub>2</sub>		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
	D <sub>2</sub>		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボ-ックス		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896							
D <sub>2</sub>		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
* 9164	[早送り／巻戻し時間]																				02:8秒			
	D D		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15							
	早送り／ 巻戻し時間		4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒	36秒	40秒	44秒	48秒	52秒	56秒	60秒							



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9165	[未再生メッセージの自動消去有無] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
(1) 留守録が ック																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
(2) 内線が ック (1/2: 対象が ック101~156、201~256、301~356、501~556、601~656)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象が ック		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9165	[未再生メッセージの自動消去有無] ※空欄該当部分をマーク (2)内線ボックス (2/2:対象ボックス801~896)																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
自動消去		1	あり																		



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9166	[他電話機で保留応答時の録音継続] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:録音終了
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値						
* 9167	[ボックスの再生規制方法]																	[留守録ボックス] 2, 1: 内線番号, ハースワード [内線ボックス] 1, 1: ハースワード, ハースワード					
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法								D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法														
	1 ハースワード								1 ハースワード														
	2 内線番号								2 電話番号														
	3 内線番号+ハースワード								3 電話番号+ハースワード														
	(1) 留守録ボックス																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015		016				
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031		032				
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047		048				
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	(2) 内線ボックス (1/2: 対象ボックス101~156, 201~256, 301~356, 501~556, 601~656)																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115		116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135		136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155		156				
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215		216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235		236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255		256				
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315		316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335		336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355		356				
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515		516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535		536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555		556				
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615		616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635		636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655		656				
	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																						
	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																						



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 9167	<div>[ボックスの再生規制方法] ※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法</td><td>D<sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法</td></tr><tr><td>1 ハースワート</td><td>1 ハースワート</td></tr><tr><td>2 内線番号</td><td>2 電話番号</td></tr><tr><td>3 内線番号+ハースワート</td><td>3 電話番号+ハースワート</td></tr></table> <div>(2)内線ボックス (2/2: 対象ボックス801~896)</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法	1 ハースワート	1 ハースワート	2 内線番号	2 電話番号	3 内線番号+ハースワート	3 電話番号+ハースワート	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																					D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																					D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																					D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																					D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																					D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																					[留守録ボックス] 2, 1:内線番号, ハースワート [内線ボックス] 1, 1:ハースワート, ハースワート
D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法	D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1 ハースワート	1 ハースワート																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2 内線番号	2 電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3 内線番号+ハースワート	3 電話番号+ハースワート																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> 内線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>3</sub> 外線から再生時の規制方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9168	<div>[再生]ランプ／[ボックス]ランプの消灯条件</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>消灯条件</td><td>メッセージなし時</td><td>未再生メッセージなし時</td></tr></table>	D	0	1	消灯条件	メッセージなし時	未再生メッセージなし時	0:メッセージなし時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
消灯条件	メッセージなし時	未再生メッセージなし時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 9169	<div>[メッセージコピー／移動時のタイムスタンプ]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>タイムスタンプ</td><td>コピー/移動日時</td><td>録音日時</td></tr></table>	D	0	1	タイムスタンプ	コピー/移動日時	録音日時	0:コピー/移動日時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
タイムスタンプ	コピー/移動日時	録音日時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 9170	<div>[留守録の最大録音時間と録音可能残時間] ※空欄に設定データ(001~180)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 最大録音時間</td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 録音可能残時間</td></tr><tr><td>:</td><td>:</td></tr><tr><td>:</td><td>:</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 最大録音時間	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 録音可能残時間	:	:	:	:	001, 001: 1分, 1分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 最大録音時間	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 録音可能残時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
:	:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
:	:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 9171	<div>[切断処理時の留守録用応答メッセージ(お待たせ)] ※空欄に設定データ(メッセージ: 下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>001~300</td><td>900</td></tr><tr><td>メッセージ</td><td>システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>001</td><td>002</td><td>003</td><td>004</td><td>005</td><td>006</td><td>007</td><td>008</td><td>009</td><td>010</td><td>011</td><td>012</td><td>013</td><td>014</td><td>015</td><td>016</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>017</td><td>018</td><td>019</td><td>020</td><td>021</td><td>022</td><td>023</td><td>024</td><td>025</td><td>026</td><td>027</td><td>028</td><td>029</td><td>030</td><td>031</td><td>032</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>033</td><td>034</td><td>035</td><td>036</td><td>037</td><td>038</td><td>039</td><td>040</td><td>041</td><td>042</td><td>043</td><td>044</td><td>045</td><td>046</td><td>047</td><td>048</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	001~300	900	メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																	900:固定メッセージ																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	001~300	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9172	<div>[切断処理時の留守録用応答メッセージ(転送電話)] ※空欄に設定データ(メッセージ: 下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>001~300</td><td>900</td></tr><tr><td>メッセージ</td><td>システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>001</td><td>002</td><td>003</td><td>004</td><td>005</td><td>006</td><td>007</td><td>008</td><td>009</td><td>010</td><td>011</td><td>012</td><td>013</td><td>014</td><td>015</td><td>016</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>017</td><td>018</td><td>019</td><td>020</td><td>021</td><td>022</td><td>023</td><td>024</td><td>025</td><td>026</td><td>027</td><td>028</td><td>029</td><td>030</td><td>031</td><td>032</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 対象ボックス</td><td>033</td><td>034</td><td>035</td><td>036</td><td>037</td><td>038</td><td>039</td><td>040</td><td>041</td><td>042</td><td>043</td><td>044</td><td>045</td><td>046</td><td>047</td><td>048</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	001~300	900	メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																	900:固定メッセージ																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	001~300	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9173	[ 話中代行・不在代行の録音有無 ] ※空欄該当部分をマーク																				1:あり	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
	D <sub>2</sub>	0	なし																			
	録音	1	あり																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値			
* 9174	[ 話中代行・不在代行の応答メッセージ送出回数 ]																1:1回			
	D		1	2																
	送出回数		1回	2回																
* 9175	[ ボイスメモの用途 ] ※空欄該当部分をマーク																0:通常			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> VMU回線番号		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
			全回線		回線1~8 (基本)								回線9~16 (増設)							
	D <sub>1</sub> 用途	0	通常																	
		1	自動オペレータ																	
		2	保留音																	
		3	ホル機能																	
		4	チャイム機能																	
		5	着信音55																	
		6	着信音56																	
7	非常警報																			
* 9177	[ 自動オペレータ内線呼出時間 ]																03:18秒			
	D D		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10								
	自動オペレータ内線呼出時間		6秒	12秒	18秒	24秒	30秒	36秒	42秒	48秒	54秒	60秒								
* 9178	[ 自動オペレータ話中／不応答後の音声案内回数 ]																1:1回			
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
		話中/不応答後の無操作時音声案内回数		0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回							
* 9179	[ 自動オペレータ無操作時の音声案内回数 ]																1:1回			
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
		無操作時音声案内回数		0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回							
* 9180	[ 自動オペレータ無操作時の動作 ]																0:回線切断			
	D		0	1																
	無操作時の動作		回線切断	一般着信																
* 9181	[ 自動オペレータ(通常)の応答メッセージ ]																900:固定メッセージ			
	※空欄に設定データ(応答メッセージ:下表参照)を記入																			
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		001~300								900									
	応答メッセージ		システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)								固定メッセージ									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 応答メッセージ																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 応答メッセージ																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 応答メッセージ																			
* 9182	[ 自動オペレータの運用方法 ] ※空欄該当部分をマーク																0:通常 (内線番号ダイヤル方式)			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
	D <sub>2</sub> 運用方法	0	通常 (内線番号ダイヤル方式)																	
		1	簡易 IVR																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	D <sub>2</sub> 運用方法	0	通常 (内線番号ダイヤル方式)																	
		1	簡易 IVR																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D <sub>2</sub> 運用方法	0	通常 (内線番号ダイヤル方式)																	
		1	簡易 IVR																	



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (1/48：テナント番号 01) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">01</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	01	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">01</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	01	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (2/48：テナント番号02) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">02</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	02	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">02</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	02	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (3/48：テナント番号 03) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り (1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り (1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9000	階層戻り (1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>)</th></tr><tr><th>テナント番号</th><th>項番</th><th>機能番号</th><th>サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">03</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )	テナント番号	項番	機能番号	サ-ビ-ス番号	03	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>)</th></tr><tr><th>テナント番号</th><th>項番</th><th>機能番号</th><th>サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">03</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )	テナント番号	項番	機能番号	サ-ビ-ス番号	03	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
テナント番号	項番	機能番号	サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
03	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
テナント番号	項番	機能番号	サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
03	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (4/48：テナント番号04) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">04</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	04	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">04</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	04	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
04	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
04	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (5/48：テナント番号 05) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り (1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り (1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り (1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">05</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	05	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">05</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	05	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
05	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
05	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (6/48：テナント番号06) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能							
	0000	機能なし							
	0100	電話機呼出							
	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]							
	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]							
	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]							
	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]							
	9001	応答メッセ-ジ 再送							
	9000	階層戻り(1階層前に戻る)							
06	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	06	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号
	06	001				051			
		002				052			
		003				053			
		004				054			
		005				055			
		006				056			
		007				057			
		008				058			
		009				059			
		010				060			
		011				061			
		012				062			
		013				063			
		014				064			
		015				065			
		016				066			
		017				067			
		018				068			
		019				069			
		020				070			
		021				071			
		022				072			
		023				073			
		024				074			
		025				075			
		026				076			
		027				077			
		028				078			
		029				079			
		030				080			
		031				081			
		032				082			
		033				083			
		034				084			
		035				085			
		036				086			
		037				087			
		038				088			
		039				089			
		040				090			
		041				091			
		042				092			
		043				093			
		044				094			
		045				095			
		046				096			
		047				097			
		048				098			
		049				099			
050			100						



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (7/48：テナント番号 07) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]	3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">07</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">07</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	07	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	07	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
07	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
07	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (8/48：テナント番号08) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">08</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	08	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">08</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	08	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (9/48：テナント番号 09) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">09</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	09	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">09</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	09	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
09	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
09	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (10/48：テナント番号10) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">10</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	10	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">10</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	10	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (11/48：テナント番号11) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">11</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">11</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	11	001			11	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11	001			11	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (12/48：テナント番号12) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">12</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	12	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">12</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	12	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (13/48：テナント番号13) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">13</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	13	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">13</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	13	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (14/48：テナント番号14) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">14</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	14	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">14</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	14	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (15/48：テナント番号15) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">15</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">15</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	15	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	15	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
15	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
15	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
*9183	<p>[簡易IVRのサービス登録] (16/48:テナント番号16)</p> <p>※D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>:テンタ(機能番号:下表参照)を記入、D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>):テンタ(サービス番号0～999)を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr> <tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr> <tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr> <tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr> <tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr> <tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr> <tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr> <tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="48">16</td><td>001</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>002</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>003</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>004</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>005</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>006</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>007</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>008</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>009</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>010</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>011</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>012</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>013</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>014</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>015</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>016</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>018</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>019</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>020</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>021</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>022</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>023</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>024</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>025</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>026</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>027</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>028</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>029</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>030</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>031</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>032</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>033</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>034</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>035</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>036</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>037</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>038</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>039</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>040</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>041</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>042</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>043</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>044</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>045</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>046</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>047</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>048</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>049</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>050</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="48">16</td><td>051</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>052</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>053</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>054</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>055</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>056</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>057</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>058</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>059</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>060</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>061</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>062</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>063</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>064</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>065</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>066</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>067</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>068</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>069</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>070</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>071</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>072</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>073</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>074</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>075</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>076</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>077</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>078</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>079</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>080</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>081</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>082</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>083</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>084</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>085</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>086</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>087</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>088</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>089</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>090</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>091</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>092</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>093</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>094</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>095</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>096</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>097</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>098</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>099</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	16	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	16	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			0000:機能なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (17/48：テナント番号17) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">17</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">17</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	17	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	17	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (18/48：テナント番号18) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能									
	0000	機能なし									
	0100	電話機呼出									
	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]									
	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]									
	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]									
	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]									
	9001	応答メッセージ再送									
	9000	階層戻り(1階層前に戻る)									
	18	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号		D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	18	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号
			001					051			
			002					052			
			003					053			
			004					054			
			005					055			
			006					056			
			007					057			
			008					058			
			009					059			
010					060						
011					061						
012					062						
013					063						
014					064						
015					065						
016					066						
017					067						
018					068						
019					069						
020					070						
021					071						
022					072						
023					073						
024					074						
025					075						
026					076						
027					077						
028					078						
029					079						
030					080						
031					081						
032			082								
033			083								
034			084								
035			085								
036			086								
037			087								
038			088								
039			089								
040			090								
041			091								
042			092								
043			093								
044			094								
045			095								
046			096								
047			097								
048			098								
049			099								
050			100								



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (19/48：テナント番号19) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">19</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	19	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">19</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	19	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
19	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
19	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (20/48：テナント番号20) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">20</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	20	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">20</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	20	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (21/48：テナント番号21) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号=1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=20+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=30+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号=1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=20+ケ-ル-ブ 番号2桁]	3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=30+ケ-ル-ブ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号=1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=20+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=30+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">21</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	21	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">21</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	21	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
21	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
21	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (22/48：テナント番号22) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">22</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	22	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">22</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	22	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	22	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
22	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (23/48：テナント番号23) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">23</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">23</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	23	001			23	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23	001			23	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (24/48：テナント番号24) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">24</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	24	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">24</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	24	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (25/48：テナント番号25) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">25</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">25</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	25	001			25	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
25	001			25	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (26/48：テナント番号26) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">26</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	26	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">26</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	26	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (27/48：テナント番号27) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">27</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	27	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">27</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	27	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
27	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
27	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (28/48：テナント番号28) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">28</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	28	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">28</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	28	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
28	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
28	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (29/48：テナント番号29) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>)</th></tr><tr><th>テナント番号</th><th>項番</th><th>機能番号</th><th>サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">29</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )	テナント番号	項番	機能番号	サービス番号	29	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>)</th></tr><tr><th>テナント番号</th><th>項番</th><th>機能番号</th><th>サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">29</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )	テナント番号	項番	機能番号	サービス番号	29	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
テナント番号	項番	機能番号	サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
29	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
テナント番号	項番	機能番号	サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
29	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (30/48：テナント番号30) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">30</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	30	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">30</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	30	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (31/48：テナント番号31) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">31</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">31</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	31	001			31	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31	001			31	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (32/48：テナント番号32) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">32</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	32	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">32</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	32	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
32	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
32	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (33/48：テナント番号33) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号=1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=20+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=30+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号=1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=20+ケ-ル-ブ 番号2桁]	3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=30+ケ-ル-ブ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号=1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=20+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号=30+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">33</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	33	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">33</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	33	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																												
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (34/48：テナント番号34) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :テンタ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):テンタ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																												
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																										
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																															
	0000	機能なし																																																																																																																																																															
	0100	電話機呼出																																																																																																																																																															
	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																															
	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																															
	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																															
	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																															
	9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																															
	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																															
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">34</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	34	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																													
	34	001																																																																																																																																																															
		002																																																																																																																																																															
		003																																																																																																																																																															
		004																																																																																																																																																															
		005																																																																																																																																																															
		006																																																																																																																																																															
		007																																																																																																																																																															
008																																																																																																																																																																	
009																																																																																																																																																																	
010																																																																																																																																																																	
011																																																																																																																																																																	
012																																																																																																																																																																	
013																																																																																																																																																																	
014																																																																																																																																																																	
015																																																																																																																																																																	
016																																																																																																																																																																	
017																																																																																																																																																																	
018																																																																																																																																																																	
019																																																																																																																																																																	
020																																																																																																																																																																	
021																																																																																																																																																																	
022																																																																																																																																																																	
023																																																																																																																																																																	
024																																																																																																																																																																	
025																																																																																																																																																																	
026																																																																																																																																																																	
027																																																																																																																																																																	
028																																																																																																																																																																	
029																																																																																																																																																																	
030																																																																																																																																																																	
031																																																																																																																																																																	
032																																																																																																																																																																	
033																																																																																																																																																																	
034																																																																																																																																																																	
035																																																																																																																																																																	
036																																																																																																																																																																	
037																																																																																																																																																																	
038																																																																																																																																																																	
039																																																																																																																																																																	
040																																																																																																																																																																	
041																																																																																																																																																																	
042																																																																																																																																																																	
043																																																																																																																																																																	
044																																																																																																																																																																	
045																																																																																																																																																																	
046																																																																																																																																																																	
047																																																																																																																																																																	
048																																																																																																																																																																	
049																																																																																																																																																																	
050																																																																																																																																																																	
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">34</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	34	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																														
34	051																																																																																																																																																																
	052																																																																																																																																																																
	053																																																																																																																																																																
	054																																																																																																																																																																
	055																																																																																																																																																																
	056																																																																																																																																																																
	057																																																																																																																																																																
	058																																																																																																																																																																
	059																																																																																																																																																																
	060																																																																																																																																																																
	061																																																																																																																																																																
	062																																																																																																																																																																
	063																																																																																																																																																																
	064																																																																																																																																																																
	065																																																																																																																																																																
	066																																																																																																																																																																
	067																																																																																																																																																																
	068																																																																																																																																																																
	069																																																																																																																																																																
	070																																																																																																																																																																
	071																																																																																																																																																																
	072																																																																																																																																																																
	073																																																																																																																																																																
	074																																																																																																																																																																
	075																																																																																																																																																																
	076																																																																																																																																																																
	077																																																																																																																																																																
	078																																																																																																																																																																
	079																																																																																																																																																																
	080																																																																																																																																																																
	081																																																																																																																																																																
	082																																																																																																																																																																
	083																																																																																																																																																																
	084																																																																																																																																																																
	085																																																																																																																																																																
	086																																																																																																																																																																
	087																																																																																																																																																																
	088																																																																																																																																																																
	089																																																																																																																																																																
	090																																																																																																																																																																
	091																																																																																																																																																																
	092																																																																																																																																																																
	093																																																																																																																																																																
	094																																																																																																																																																																
	095																																																																																																																																																																
	096																																																																																																																																																																
	097																																																																																																																																																																
	098																																																																																																																																																																
	099																																																																																																																																																																
	100																																																																																																																																																																



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (35/48：テナント番号35) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">35</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">35</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	35	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	35	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
35	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
35	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
*9183	<p>[簡易IVRのサービス登録] (36/48:テナント番号36)</p> <p>※D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>:テンタ(機能番号:下表参照)を記入、D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>):テンタ(サービス番号0～999)を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr> <tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr> <tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr> <tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr> <tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr> <tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr> <tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr> <tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="32">36</td><td>001</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>002</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>003</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>004</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>005</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>006</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>007</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>008</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>009</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>010</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>011</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>012</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>013</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>014</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>015</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>016</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>018</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>019</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>020</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>021</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>022</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>023</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>024</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>025</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>026</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>027</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>028</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>029</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>030</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>031</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>032</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>033</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>034</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>035</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>036</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>037</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>038</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>039</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>040</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>041</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>042</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>043</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>044</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>045</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>046</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>047</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>048</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>049</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>050</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="32">36</td><td>051</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>052</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>053</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>054</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>055</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>056</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>057</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>058</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>059</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>060</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>061</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>062</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>063</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>064</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>065</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>066</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>067</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>068</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>069</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>070</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>071</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>072</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>073</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>074</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>075</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>076</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>077</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>078</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>079</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>080</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>081</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>082</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>083</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>084</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>085</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>086</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>087</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>088</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>089</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>090</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>091</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>092</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>093</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>094</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>095</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>096</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>097</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>098</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>099</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	36	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	36	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			0000:機能なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
36	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
36	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	<div>[簡易IVRのサービス登録] (37/48：テナント番号37) ※D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>:デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入</div> <table><thead><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr></thead><tbody><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">37</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">37</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	37	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	37	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			0000:機能なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
37	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
37	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (38/48：テナント番号38) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">38</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	38	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">38</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	38	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
38	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
38	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (39/48：テナント番号39) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">39</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">39</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	39	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	39	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
39	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
39	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (40/48：テナント番号01) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">40</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	40	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">40</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	40	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
40	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
40	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (41/48：テナント番号41) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">41</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	41	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">41</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	41	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
41	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
41	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (42/48：テナント番号42) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">42</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	42	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">42</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	42	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
42	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
42	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (43/48：テナント番号43) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">43</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	43	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">43</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	43	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
43	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
43	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (44/48：テナント番号44) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ° 01～48) [機能番号＝20+グループ° 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ° 01～48) [機能番号＝30+グループ° 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ° 01～48) [機能番号＝20+グループ° 番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ° 01～48) [機能番号＝30+グループ° 番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ° 01～48) [機能番号＝20+グループ° 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ° 01～48) [機能番号＝30+グループ° 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">44</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	44	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">44</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	44	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
44	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
44	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (45/48：テナント番号45) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">45</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">45</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	45	001			45	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
45	001			45	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (46/48：テナント番号46) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">46</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	46	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">46</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号	46	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
46	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
46	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (47/48：テナント番号47) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :データ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">47</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	47	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> テナント番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 項番</th><th>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 機能番号</th><th>D<sub>3</sub>(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">47</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号	47	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
47	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
47	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (48/48：テナント番号48) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入			0000:機能なし
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	機能		
	0000	機能なし		
	0100	電話機呼出		
	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]		
	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]		
	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]		
	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]		
	9001	応答メッセ-ジ 再送		
	9000	階層戻り(1階層前に戻る)		
48	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号
		001		
		002		
		003		
		004		
		005		
		006		
		007		
		008		
		009		
		010		
		011		
		012		
		013		
		014		
		015		
		016		
		017		
		018		
		019		
		020		
		021		
		022		
		023		
		024		
		025		
		026		
		027		
		028		
		029		
		030		
		031		
		032		
		033		
		034		
		035		
		036		
		037		
		038		
		039		
		040		
		041		
		042		
		043		
		044		
		045		
		046		
		047		
		048		
		049		
050				
48	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> テナント番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 機能番号	D <sub>3</sub> (D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> ) サ-ビ-ス番号
		051		
		052		
		053		
		054		
		055		
		056		
		057		
		058		
		059		
		060		
		061		
		062		
		063		
		064		
		065		
		066		
		067		
		068		
		069		
		070		
		071		
		072		
		073		
		074		
		075		
		076		
		077		
		078		
		079		
		080		
		081		
		082		
		083		
		084		
		085		
		086		
		087		
		088		
		089		
		090		
		091		
		092		
		093		
		094		
		095		
		096		
		097		
		098		
		099		
100				



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																															
* 9184	[ 自動オペレータ(簡易IVR)の応答メッセージ] ※空欄に設定データ(応答メッセージ:下表参照)を記入	900:固定メッセージ																																															
	<table><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>001~300</td><td>900</td></tr><tr><td>応答メッセージ</td><td>システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	001~300	900	応答メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																										
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	001~300	900																																														
	応答メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																														
	<table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>応答メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	応答メッセージ																												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																															
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	応答メッセージ																																																
<table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>応答メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	応答メッセージ																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	応答メッセージ																																																
<table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>応答メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	応答メッセージ																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	応答メッセージ																																																
* 9185	[ 自動オペレータ(簡易IVR)の最終メッセージ送出回数]	1:1回																																															
	<table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td><td>3回</td></tr></table>	D	1	2	3	送出回数	1回	2回	3回																																								
D	1	2	3																																														
送出回数	1回	2回	3回																																														
* 9186	[IVR電話機グループ呼出の代理応答範囲] (1/2:一般着信グループ番号00/01~24) ※空欄該当部分をマーク	0:不可																																															
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 一般着信 グループ 番号	D <sub>2</sub> 代理 応答 可否	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																																															
00 (全グループ)	0 可 1 不可	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01	0 可 1 不可																																																
02	0 可 1 不可																																																
03	0 可 1 不可																																																
04	0 可 1 不可																																																
05	0 可 1 不可																																																
06	0 可 1 不可																																																
07	0 可 1 不可																																																
08	0 可 1 不可																																																
09	0 可 1 不可																																																
10	0 可 1 不可																																																
11	0 可 1 不可																																																
12	0 可 1 不可																																																
13	0 可 1 不可																																																
14	0 可 1 不可																																																
15	0 可 1 不可																																																
16	0 可 1 不可																																																
17	0 可 1 不可																																																
18	0 可 1 不可																																																
19	0 可 1 不可																																																
20	0 可 1 不可																																																
21	0 可 1 不可																																																
22	0 可 1 不可																																																
23	0 可 1 不可																																																
24	0 可 1 不可																																																



ボイスメモに関するコマンド

コマンド		データ																																																初期値					
* 9186		[IVR電話機グループ呼出の代理応答範囲] (2/2: 一般着信グループ番号25~48) ※空欄該当部分をマーク																																																0: 不可					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 一般着信 グループ 番号	D <sub>2</sub> 代理 応答 可否	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ番号																																																					
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48						
25	0 可 1 不可																																																						
26	0 可 1 不可																																																						
27	0 可 1 不可																																																						
28	0 可 1 不可																																																						
29	0 可 1 不可																																																						
30	0 可 1 不可																																																						
31	0 可 1 不可																																																						
32	0 可 1 不可																																																						
33	0 可 1 不可																																																						
34	0 可 1 不可																																																						
35	0 可 1 不可																																																						
36	0 可 1 不可																																																						
37	0 可 1 不可																																																						
38	0 可 1 不可																																																						
39	0 可 1 不可																																																						
40	0 可 1 不可																																																						
41	0 可 1 不可																																																						
42	0 可 1 不可																																																						
43	0 可 1 不可																																																						
44	0 可 1 不可																																																						
45	0 可 1 不可																																																						
46	0 可 1 不可																																																						
47	0 可 1 不可																																																						
48	0 可 1 不可																																																						
* 9189	[メッセージ再生時のタイムスタンプ再生順序]																																																0:メッセージの再生後						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>0</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タイムスタンプ再生順序</td> <td>メッセージの再生後</td> <td>メッセージの再生前</td> </tr> </tbody> </table>																																																D	0	1	タイムスタンプ再生順序	メッセージの再生後	メッセージの再生前	
D	0	1																																																					
タイムスタンプ再生順序	メッセージの再生後	メッセージの再生前																																																					
* 9190	[留守録ボックスの音声案内付き再生の設定]																																																0:なし						
	※空欄該当部分をマーク																																																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016																																						
D <sub>2</sub>	0	なし																																																					
音声案内	1	あり																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032																																						
D <sub>2</sub>	0	なし																																																					
音声案内	1	あり																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048																																						
D <sub>2</sub>	0	なし																																																					
音声案内	1	あり																																																					



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9191	[内線ボックスの音声案内付き再生の設定] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
音声案内	1	あり																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9192	[メッセージ再生一覧表示初期画面の設定] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9193	[メッセージ再生一覧の表示件数] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:4件
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	4件																		
表示件数		1	2件																		



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9194	[メッセージ再生中の操作案内表示の有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub>			0	なし																			
操作案内表示			1	あり																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																			初期値		
* 9195	[外線通話バックグラウンド録音の有無] ※空欄該当部分をマーク																			0:なし		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>		0	なし																			
バックグラウンド録音		1	あり																			



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																			初期値		
* 9196	[最大件数録音時の自動消去有無] ※空欄該当部分をマーク																			0:なし		
(1)留守録ボ-ックス																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
(2)内線ボ-ックス (1/2:対象ボ-ックス101~156、201~256、301~356、501~556、601~656)																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボ-ックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
自動消去	1	あり																				



## ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																					初期値
* 9196	[ 最大件数録音時の自動消去有無 ] ※空欄該当部分をマーク																					0:なし
(2) 内線ボックス (2/2 : 801~896)																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D <sub>2</sub>		0	なし																			
自動消去		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D <sub>2</sub>		0	なし																			
自動消去		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D <sub>2</sub>		0	なし																			
自動消去		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D <sub>2</sub>		0	なし																			
自動消去		1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					
D <sub>2</sub>		0	なし																			
自動消去		1	あり																			
* 9197	[ 録音残時間減少時の自動消去有無 ]																					0, 3, 3: [基本SDカード*] なし, 2時間, 10時間 [500時間SDカード*] なし, 25時間, 250時間
D <sub>0</sub>		0		1																		
自動消去		なし		あり																		
D <sub>1</sub>				1		2		3		4		5		6								
消去開始残時間		基本SDカード*		0.5時間		1時間		2時間		3時間		4時間		5時間								
		500時間SDカード*		5時間		10時間		25時間		50時間		75時間		100時間								
D <sub>2</sub>				1		2		3		4												
消去終了残時間		基本SDカード*		2時間		5時間		10時間		15時間												
		500時間SDカード*		50時間		125時間		250時間		375時間												
* 9198	[ バックアップ後のメッセージ消去有無 ]																					0:消去なし
D		0		1		2						3										
消去条件		消去なし		消去あり (保護メッセージを除く)		消去あり (保護メッセージ および未再生メッセージを除く)						消去あり (無条件)										



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																			初期値	
* 9199	[ボックス毎の音声ファイル管理アプリケーション使用有無] ※空欄該当部分をマーク																			1:あり	
(1)留守録ボックス																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
(2)内線ボックス (1/2:対象ボックス101～156、201～256、301～356、501～556、601～656)																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
使用	1	あり																			



ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9199	[ボックス毎の音声ファイル管理アプリケーション使用有無] ※空欄該当部分をマーク																				1:あり	
(2)内線ボックス (2/2:対象ボックス801~896)																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
使用	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
使用	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
使用	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D <sub>2</sub>	0	なし																				
使用	1	あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象ボックス		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					
D <sub>2</sub>	0	なし																				
使用	1	あり																				



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																
* 9200	<p>[ドアホン着信鳴動電話機(昼)] ※空欄にD<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>のデータ(鳴動電話機の収容位置)を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></th><th>項番</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ト<sup>+</sup>アホン</td><td>01</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ト <sup>+</sup> アホン	01	A																02	B																03	C																04	D																05	E																06	F																07	G																08	H																09	I																10	J																11	K																12	L																13	M																<p>[全ト<sup>+</sup>アホン] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05-16-000</p>
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ト <sup>+</sup> アホン	01	A																																																																																																																																																																																																																																																
	02	B																																																																																																																																																																																																																																																
	03	C																																																																																																																																																																																																																																																
	04	D																																																																																																																																																																																																																																																
	05	E																																																																																																																																																																																																																																																
	06	F																																																																																																																																																																																																																																																
	07	G																																																																																																																																																																																																																																																
	08	H																																																																																																																																																																																																																																																
	09	I																																																																																																																																																																																																																																																
	10	J																																																																																																																																																																																																																																																
	11	K																																																																																																																																																																																																																																																
	12	L																																																																																																																																																																																																																																																
	13	M																																																																																																																																																																																																																																																
* 9201	<p>[ドアホン着信鳴動電話機(夜)] ※空欄にD<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>のデータ(鳴動電話機の収容位置)を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></th><th>項番</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ト<sup>+</sup>アホン</td><td>01</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ト <sup>+</sup> アホン	01	A																02	B																03	C																04	D																05	E																06	F																07	G																08	H																09	I																10	J																11	K																12	L																13	M																<p>[全ト<sup>+</sup>アホン] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05-16-000</p>
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ト <sup>+</sup> アホン	01	A																																																																																																																																																																																																																																																
	02	B																																																																																																																																																																																																																																																
	03	C																																																																																																																																																																																																																																																
	04	D																																																																																																																																																																																																																																																
	05	E																																																																																																																																																																																																																																																
	06	F																																																																																																																																																																																																																																																
	07	G																																																																																																																																																																																																																																																
	08	H																																																																																																																																																																																																																																																
	09	I																																																																																																																																																																																																																																																
	10	J																																																																																																																																																																																																																																																
	11	K																																																																																																																																																																																																																																																
	12	L																																																																																																																																																																																																																																																
	13	M																																																																																																																																																																																																																																																
* 9202	<p>[ドアホン着信音の選択] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>1</sub></th><th>着信音パターン</th><th>0 (A)</th><th>1 (B)</th><th>2 (C)</th><th>3 (D)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> ト<sup>+</sup>アホン</td><td>01</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>1</sub>	着信音パターン	0 (A)	1 (B)	2 (C)	3 (D)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ト <sup>+</sup> アホン	01	A				02	B				03	C				04	D				05	E				06	F				07	G				08	H				09	I				10	J				11	K				12	L				13	M				<p>ト<sup>+</sup>アホン      ハ<sup>+</sup>ターン</p> <p>01:A    —    0:A 02:B    —    1:B 03:C    —    2:C 04:D    —    0:A 05:E    —    1:B 06:F    —    0:A 07:G    —    1:B 08:H    —    2:C 09:I    —    0:A 10:J    —    1:B 11:K    —    2:C 12:L    —    0:A 13:M    —    1:B</p>																																																																																																																																																																								
D <sub>1</sub>	着信音パターン	0 (A)	1 (B)	2 (C)	3 (D)																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ト <sup>+</sup> アホン	01	A																																																																																																																																																																																																																																																
	02	B																																																																																																																																																																																																																																																
	03	C																																																																																																																																																																																																																																																
	04	D																																																																																																																																																																																																																																																
	05	E																																																																																																																																																																																																																																																
	06	F																																																																																																																																																																																																																																																
	07	G																																																																																																																																																																																																																																																
	08	H																																																																																																																																																																																																																																																
	09	I																																																																																																																																																																																																																																																
	10	J																																																																																																																																																																																																																																																
	11	K																																																																																																																																																																																																																																																
	12	L																																																																																																																																																																																																																																																
	13	M																																																																																																																																																																																																																																																



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
* 9203	[ドアホン着信鳴動時間] ※空欄にD <sub>2</sub> のデータ(電話機連続鳴動0:なし、1:あり)を記入																07, 0:7秒, なし				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 鳴動時間		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		16			
			2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒		16秒			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ドアホン	01	A																		
		02	B																		
		03	C																		
		04	D																		
		05	E																		
		06	F																		
		07	G																		
		08	H																		
		09	I																		
		10	J																		
		11	K																		
		12	L																		
		13	M																		
	* 9204	[ドアホン着信応答可能時間] ※空欄該当部分をマーク																1:20秒			
D <sub>1</sub> 応答可能時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9											
		20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	55秒	60秒											
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ドアホン		01	A																		
		02	B																		
		03	C																		
		04	D																		
		05	E																		
		06	F																		
		07	G																		
		08	H																		
		09	I																		
		10	J																		
		11	K																		
		12	L																		
		13	M																		
* 9205		[オフフック中のドアホン着信鳴動]																	0:なし		
	D		0		1																
	着信鳴動		なし		あり																
* 9206	[ドアホン冒頭音の送出時間]																2:4秒				
	D		0		1		2		3												
	時間		機能なし		2秒		4秒		6秒												



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9207	[ドアホン着信の内線着信音による鳴動] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:ﾄﾞｱﾎﾝ着信音
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> ﾋﾞﾂｱﾎﾝ	0 ﾋﾞﾂｱﾎﾝ着信音																				
	着信音種類	1																			



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ													初期値		
* 9208	[ドアホン種別] ※空欄該当部分をマーク													0:一般ドアホン		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> ドアホン		01	02	03	06	07	08	09	10	11	12	13			
			A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M			
	D <sub>1</sub> 種別	0	一般ドアホン													
1		アイホン製テレビドアホン														
2		パナソニック製ドアホン														
3		パナソニック製テレビドアホン														
* 9209	[ドアホン待機中状態] ※空欄該当部分をマーク													0:ランプ消灯		
	D <sub>0</sub> ドアホン		1	2	3											
			A	B	C											
	D <sub>1</sub> 状態	0	ランプ消灯													
1		ランプ点灯														
* 9210	[ドアホン着信転送先] ※空欄に転送先電話番号を記入													設定なし		
	D <sub>0</sub> ドアホン		D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> …D <sub>2</sub> 転送先電話番号												
	1	ドアホンA	1													
			2													
	2	ドアホンB	1													
			2													
	3	ドアホンC	1													
			2													
	* 9211	[ドアホン着信転送用の外線自動発信番号] ※空欄該当部分に外線自動発信番号(最大4桁)を記入(*, #も設定可能)													0	
		D <sub>0</sub> ドアホン		1	2	3										
		ドアホンA	ドアホンB	ドアホンC												
D <sub>1</sub> 項番		1														
	2															
* 9212	[ドアホンの一般保留時間]													0:2分		
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		一般保留時間		2分	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒			
* 9213	[コードレス電話機のドアホン着信音の対応数]													1:4種類		
	D		0	1												
			対応数	2種類	4種類											
* 9214	[ドアホン着信時のPHS/DCLのLCD表示]													0:名称		
	D		0	1												
			表示内容	名称	番号											
* 9215	[ドアホン機能用8DHUの実装ポート]													00:なし		
	D D		ポート番号													
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入															
	D D		ポート名称													
			なし													
			PORT11~17													
			PORT21~27													
		PORT31~37														



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																							
* 9220	[BGM機能の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>BGM機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	BGM機能	なし	あり	0:なし																																	
D	0	1																																							
BGM機能	なし	あり																																							
* 9221	[BGM外部スピーカ出力の設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>BGM出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	BGM出力	なし	あり	0:なし																																	
D	0	1																																							
BGM出力	なし	あり																																							
* 9222	[外部スピーカ呼出の冒頭音送出までの時間] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>冒頭音送出までの時間</td><td>1秒</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	冒頭音送出までの時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	1:1秒																							
D	1	2	3	4	5	6	7																																		
冒頭音送出までの時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒																																		
* 9223	[外部スピーカ呼出の冒頭音／終了音選択] <table><tr><td rowspan="2">D<sub>0</sub> 呼出の種類</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>外部スピーカ一斉呼出 および外部スピーカ +内線一斉呼出</td><td colspan="4">外部スピーカ1～4</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 冒頭音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> 終了音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D<sub>1</sub>/D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>冒頭音／ 終了音</td><td>なし</td><td>500Hz 断続音</td><td>1kHz 断続音</td><td>500Hz 連続音</td><td>1kHz 連続音</td><td>ピンポンポンポン上り</td><td>ピンポンポンポン下り</td></tr></table>	D <sub>0</sub> 呼出の種類	0	1	2	3	4	外部スピーカ一斉呼出 および外部スピーカ +内線一斉呼出	外部スピーカ1～4				D <sub>1</sub> 冒頭音						D <sub>2</sub> 終了音						D <sub>1</sub> /D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6	冒頭音／ 終了音	なし	500Hz 断続音	1kHz 断続音	500Hz 連続音	1kHz 連続音	ピンポンポンポン上り	ピンポンポンポン下り	5,6:ピンポン ポン上り, ピンポン ポン下り
D <sub>0</sub> 呼出の種類	0		1	2	3	4																																			
	外部スピーカ一斉呼出 および外部スピーカ +内線一斉呼出	外部スピーカ1～4																																							
D <sub>1</sub> 冒頭音																																									
D <sub>2</sub> 終了音																																									
D <sub>1</sub> /D <sub>2</sub>	0	1	2	3	4	5	6																																		
冒頭音／ 終了音	なし	500Hz 断続音	1kHz 断続音	500Hz 連続音	1kHz 連続音	ピンポンポンポン上り	ピンポンポンポン下り																																		
* 9224	[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動対象電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入(設定なしは000) <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>鳴動機器</td><td colspan="4">外部スピーカ1～4</td><td colspan="4">高音量ベル1～4</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>2</sub>D<sub>3</sub> 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	鳴動機器	外部スピーカ1～4				高音量ベル1～4				D <sub>1</sub> D <sub>2</sub> D <sub>3</sub> 収容位置									000:設定なし												
D <sub>0</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8																																	
鳴動機器	外部スピーカ1～4				高音量ベル1～4																																				
D <sub>1</sub> D <sub>2</sub> D <sub>3</sub> 収容位置																																									
* 9225	[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動範囲] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>鳴動機器</td><td colspan="4">外部スピーカ1～4</td><td colspan="4">高音量ベル1～4</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>0</td><td>外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動範囲</td><td>1</td><td>内線+外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	鳴動機器	外部スピーカ1～4				高音量ベル1～4				D <sub>1</sub>	0	外線							鳴動範囲	1	内線+外線							0:外線			
D <sub>0</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8																																	
鳴動機器	外部スピーカ1～4				高音量ベル1～4																																				
D <sub>1</sub>	0	外線																																							
鳴動範囲	1	内線+外線																																							
* 9226	[外部スピーカの鳴動音の選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>外部スピーカ鳴動音</td><td>A</td><td>B</td><td>保留音</td><td>外部音源(EXU)</td></tr></table> <p>A:880Hz/30Hz変調音 B:850Hz/16Hz変調音</p>	D	0	1	2	3	外部スピーカ鳴動音	A	B	保留音	外部音源(EXU)	0:A																													
D	0	1	2	3																																					
外部スピーカ鳴動音	A	B	保留音	外部音源(EXU)																																					
* 9227	[外部スピーカ通話路の用途] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>外部スピーカ通話路番号</td><td>通話路1</td><td>通話路2</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>0</td><td>各機能で相互融通</td></tr><tr><td>用途</td><td>1</td><td>チャイムタイム機能専用</td></tr></table>	D <sub>0</sub>	1	2	外部スピーカ通話路番号	通話路1	通話路2	D <sub>1</sub>	0	各機能で相互融通	用途	1	チャイムタイム機能専用	0:各機能で相互 融通																											
D <sub>0</sub>	1	2																																							
外部スピーカ通話路番号	通話路1	通話路2																																							
D <sub>1</sub>	0	各機能で相互融通																																							
用途	1	チャイムタイム機能専用																																							



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9228	[ 電話機毎のチャイム音送出有無 ] ※空欄該当部分をマーク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
送出	1	あり																			



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9235	[地震速報／非常警報時の呼出電話機と呼出音]																					
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
	D <sub>2</sub>		0		1		2															
	呼出		呼出なし		外部音源/ 音声メッセージ		着信警報音															
	[収容位置101～156, 201～256, 301～356, 501～556, 601～656] 1:外部音源/音声メッセージ [収容位置801～896] 0:呼出なし																					
	【収容位置によって異なるので注意】																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> 呼出																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> 呼出																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D <sub>2</sub> 呼出																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					
D <sub>2</sub> 呼出																						



# 外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																														
* 9236	[地震速報／非常警報時の外部スピーカ連動] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外部スピーカ連動</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	外部スピーカ連動	なし	あり	0:なし																																																								
D	0	1																																																														
外部スピーカ連動	なし	あり																																																														
* 9237	[地震速報装置接続時の入力レベル増幅有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>入力レベル増幅</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	入力レベル増幅	なし	あり	0:なし																																																								
D	0	1																																																														
入力レベル増幅	なし	あり																																																														
* 9240	[PIUの接続機器の設定] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>接続機器</td><td>機能なし</td><td>プリンタ</td><td>P・Pシステム</td><td>外部装置(会計機)</td></tr></table>	D	0	1	2	3	接続機器	機能なし	プリンタ	P・Pシステム	外部装置(会計機)	1:プリンタ																																																				
D	0	1	2	3																																																												
接続機器	機能なし	プリンタ	P・Pシステム	外部装置(会計機)																																																												
* 9241	[PIUのインタフェース条件の設定] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td></tr><tr><td>パリティ</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>0</td><td>7ビット</td><td></td><td></td></tr><tr><td>データ長</td><td>1</td><td>8ビット</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>偶数</td><td></td><td></td></tr><tr><td>パリティ設定</td><td>1</td><td>奇数</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub></td><td>0</td><td>1ビット</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ストップビット</td><td>1</td><td>2ビット</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td rowspan="6">D<sub>4</sub></td><td>0</td><td>38400</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>19200</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>9600</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>4800</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2400</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>1200</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>600</td><td></td></tr></table> 速度 (bps)	D <sub>0</sub>	0	なし			パリティ	1	あり			D <sub>1</sub>	0	7ビット			データ長	1	8ビット			D <sub>2</sub>	0	偶数			パリティ設定	1	奇数			D <sub>3</sub>	0	1ビット			ストップビット	1	2ビット			D <sub>4</sub>	0	38400		1	19200		2	9600		3	4800		4	2400		5	1200		6	600		0:パリティなし 1:データ長8ビット 0:パリティ偶数 0:ストップビット1 5:1200 bps
D <sub>0</sub>	0	なし																																																														
パリティ	1	あり																																																														
D <sub>1</sub>	0	7ビット																																																														
データ長	1	8ビット																																																														
D <sub>2</sub>	0	偶数																																																														
パリティ設定	1	奇数																																																														
D <sub>3</sub>	0	1ビット																																																														
ストップビット	1	2ビット																																																														
D <sub>4</sub>	0	38400																																																														
	1	19200																																																														
	2	9600																																																														
	3	4800																																																														
	4	2400																																																														
	5	1200																																																														
6	600																																																															
* 9242	[CTI出力データ選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>出力データ選択</td><td>なし、または共通電話帳名称 (* 9245に従う)</td><td>ホイスワープの転送元番号</td></tr></table>	D	0	1	出力データ選択	なし、または共通電話帳名称 (* 9245に従う)	ホイスワープの転送元番号	0:なし、または 共通電話帳名称																																																								
D	0	1																																																														
出力データ選択	なし、または共通電話帳名称 (* 9245に従う)	ホイスワープの転送元番号																																																														
* 9245	[CTI共通電話帳名称通知有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>共通電話帳名称通知</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	共通電話帳名称通知	なし	あり	0:なし																																																								
D	0	1																																																														
共通電話帳名称通知	なし	あり																																																														



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9250	[リモコン端子の使用種別] ※空欄該当部分をマーク																				[リモコン01～20] 0:リモコン (外線リモート操作不可 自動戻りなし)	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象リモコン		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
D <sub>1</sub> 使用種別	0	リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りなし)																				
	1	リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りあり)																				
	2	リモコン(外線リモート操作可、自動戻りなし)																				
	3	外部音源起動端子																				
	4	高音音量ベル																				
	6	停電監視																				
	7	リモコン(外線リモート操作可、自動戻りあり)																				
	8	モータ機能付きリモコン(外線リモート操作不可)																				
	9	モータ機能付きリモコン(外線リモート操作可)																				
* 9251	[リモコンの自動戻り時間]																				[リモコン01～20] 0:1～2秒	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象リモコン		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
		リモコン01	リモコン02	リモコン03	リモコン04	リモコン05	リモコン06	リモコン07	リモコン08	リモコン09	リモコン10	リモコン11	リモコン12									
D <sub>1</sub> 自動戻り時間(秒)																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象リモコン		13	14	15	16	17	18	19	20													
		リモコン13	リモコン14	リモコン15	リモコン16	リモコン17	リモコン18	リモコン19	リモコン20													
D <sub>1</sub> 自動戻り時間(秒)																						
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
D <sub>1</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
自動戻り時間(秒)		1～2	2～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11											
* 9252	[設定完了アナウンスの有無] ※空欄該当部分をマーク																				3:あり (リモート操作時+ 特番操作時+ ボタン操作時)	
D アナウンス	0	なし																				
	1	あり(リモート操作時)																				
	2	あり(リモート操作時+特番操作時)																				
	3	あり(リモート操作時+特番操作時+ボタン操作時)																				
* 9253	[リモコン設定時の設定完了アナウンス種別]																				900:固定メッセージ	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象リモコン		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
		リモコン01	リモコン02	リモコン03	リモコン04	リモコン05	リモコン06	リモコン07	リモコン08	リモコン09	リモコン10	リモコン11	リモコン12									
D <sub>1</sub> 区分	0	OFF時																				
	1	ON時																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象リモコン		13	14	15	16	17	18	19	20													
		リモコン13	リモコン14	リモコン15	リモコン16	リモコン17	リモコン18	リモコン19	リモコン20													
D <sub>1</sub> 区分	0	OFF時																				
	1	ON時																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		000		001～300				900		901		902										
送出メッセージの種類		メッセージなし		システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)				固定メッセージ		固定メッセージ (電気錠解除用)		固定メッセージ (電気錠ロック用)										



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ				初期値
* 9260	[センサの設定] ※空欄該当部分をマーク				[センサ01] 1:センサ入力 [センサ02～04] 0:通常 [センサ05～20] 1:センサ入力
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ﾄﾞﾌﾞﾝC)	03 センサ03(ﾄﾞﾌﾞﾝB)	04 センサ04(ﾄﾞﾌﾞﾝA)
	D <sub>1</sub> 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08
	D <sub>1</sub> 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12
	D <sub>1</sub> 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16
	D <sub>1</sub> 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20
	D <sub>1</sub> 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
* 9261	[センサの起動条件] ※空欄該当部分をマーク				0:ショート
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ﾄﾞﾌﾞﾝC)	03 センサ03(ﾄﾞﾌﾞﾝB)	04 センサ04(ﾄﾞﾌﾞﾝA)
	D <sub>1</sub> 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08
	D <sub>1</sub> 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12
	D <sub>1</sub> 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16
	D <sub>1</sub> 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20
	D <sub>1</sub> 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ				初期値	
* 9262	[センサノドアホンのリモコン連動] (1/2: センサ01～12) ※空欄該当部分をマーク				00:リモコン連動なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象 リモコン	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)		01 センサ01 (夜間切替)	02 センサ02 (ドアホNC)	03 センサ03 (ドアホNB)	04 センサ04 (ドアホNA)
	00	リモコン連動なし				
	01	リモコン01				
	02	リモコン02				
	03	リモコン03				
	04	リモコン04				
	05	リモコン05				
	06	リモコン06				
	07	リモコン07				
	08	リモコン08				
	09	リモコン09				
	10	リモコン10				
	11	リモコン11				
	12	リモコン12				
	13	リモコン13				
	14	リモコン14				
	15	リモコン15				
	16	リモコン16				
	17	リモコン17				
	18	リモコン18				
	19	リモコン19				
20	リモコン20					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 対象 リモコン	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08
	00	リモコン連動なし				
	01	リモコン01				
	02	リモコン02				
	03	リモコン03				
	04	リモコン04				
	05	リモコン05				
	06	リモコン06				
	07	リモコン07				
	08	リモコン08				
	09	リモコン09				
	10	リモコン10				
	11	リモコン11				
	12	リモコン12				
	13	リモコン13				
	14	リモコン14				
	15	リモコン15				
	16	リモコン16				
	17	リモコン17				
	18	リモコン18				
	19	リモコン19				
20	リモコン20					
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 対象 リモコン	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12
	00	リモコン連動なし				
	01	リモコン01				
	02	リモコン02				
	03	リモコン03				
	04	リモコン04				
	05	リモコン05				
	06	リモコン06				
	07	リモコン07				
	08	リモコン08				
	09	リモコン09				
	10	リモコン10				
	11	リモコン11				
	12	リモコン12				
	13	リモコン13				
	14	リモコン14				
	15	リモコン15				
	16	リモコン16				
	17	リモコン17				
	18	リモコン18				
	19	リモコン19				
20	リモコン20					



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ				初期値
* 9262	[センサノドアホンのリモコン連動] (2/2: センサ13~20) ※空欄該当部分をマ-ク				00:リモコン連動なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)		13	14	15	16
		センサ13	センサ14	センサ15	センサ16
	00	リモコン連動なし			
	01	リモコン01			
	02	リモコン02			
	03	リモコン03			
	04	リモコン04			
	05	リモコン05			
	06	リモコン06			
	07	リモコン07			
	08	リモコン08			
	09	リモコン09			
	10	リモコン10			
	11	リモコン11			
	12	リモコン12			
	13	リモコン13			
	14	リモコン14			
	15	リモコン15			
	16	リモコン16			
	17	リモコン17			
	18	リモコン18			
	19	リモコン19			
	20	リモコン20			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 対象 リモコン		17	18	19	20
		センサ17	センサ18	センサ19	センサ20
	00	リモコン連動なし			
	01	リモコン01			
	02	リモコン02			
	03	リモコン03			
	04	リモコン04			
	05	リモコン05			
	06	リモコン06			
	07	リモコン07			
	08	リモコン08			
	09	リモコン09			
	10	リモコン10			
	11	リモコン11			
	12	リモコン12			
	13	リモコン13			
	14	リモコン14			
	15	リモコン15			
	16	リモコン16			
	17	リモコン17			
	18	リモコン18			
	19	リモコン19			
	20	リモコン20			



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9263	[センサ検出時の鳴動電話機] (1/2: センサ01~10) ※空欄に電話番号 (外線の場合) または電話機収容位置等 (内線の場合) を記入										[項番1~3] 設定なし [項番4~6] 000: 設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> 鳴動電話機								
01	センサ01 (夜間切替)	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
02	センサ02 (ト*アホンC)	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
03	センサ03 (ト*アホンB)	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
04	センサ04 (ト*アホンA)	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
05	センサ05	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
06	センサ06	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
07	センサ07	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
08	センサ08	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
09	センサ09	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
10	センサ10	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9263	[センサ検出時の鳴動電話機] (2/2: センサ11~20)										[項番1~3]
	※空欄に電話番号 (外線の場合) または電話機収容位置等 (内線の場合) を記入										設定なし
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)		D <sub>1</sub> 項番	D <sub>2</sub> ...D <sub>2</sub> 鳴動電話機							[項番4~6]
	11	センサ11	1 (外線)								000:設定なし
			2 (外線)								
			3 (外線)								
			4 (内線)								
			5 (内線)								
			6 (内線)								
	12	センサ12	1 (外線)								
			2 (外線)								
			3 (外線)								
			4 (内線)								
			5 (内線)								
			6 (内線)								
	13	センサ13	1 (外線)								
			2 (外線)								
			3 (外線)								
			4 (内線)								
			5 (内線)								
6 (内線)											
14	センサ14	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
15	センサ15	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
16	センサ16	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
17	センサ17	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
18	センサ18	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
19	センサ19	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
20	センサ20	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ								初期値	
* 9264	[ センサ着信時の鳴動音 ]								00:着信警報音	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト <sup>*</sup> アホンC)	03 センサ03(ト <sup>*</sup> アホンB)	04 センサ04(ト <sup>*</sup> アホンA)				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 鳴動音									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 鳴動音									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 鳴動音									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 鳴動音									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 鳴動音									
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入									
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		00	11~17 着信音 11~17 (IR)	21~27 着信音 21~27 (SIR)	31~37 着信音 31~37 (120INT)	41~47 着信音 41~47 (240INT/30INT)	51~53 着信音 51~53 (メロディ1~3)		54 外部音源
	* 9265	[ センサ着信時の鳴動時間 ]								1:60秒
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト <sup>*</sup> アホンC)	03 センサ03(ト <sup>*</sup> アホンB)	04 センサ04(ト <sup>*</sup> アホンA)					
D <sub>1</sub> 鳴動時間										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08					
D <sub>1</sub> 鳴動時間										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12					
D <sub>1</sub> 鳴動時間										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16					
D <sub>1</sub> 鳴動時間										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20					
D <sub>1</sub> 鳴動時間										
※空欄に設定データ(下表参照)を記入										
D <sub>1</sub>		0	1	2	3					
鳴動時間		30秒	60秒	120秒	5秒					
* 9266	[ センサ着信通知時のメッセージ ]								900:固定メッセージ	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト <sup>*</sup> アホンC)	03 センサ03(ト <sup>*</sup> アホンB)	04 センサ04(ト <sup>*</sup> アホンA)				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 通知時のメッセージ									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 通知時のメッセージ									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 通知時のメッセージ									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 通知時のメッセージ									
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20				
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 通知時のメッセージ									
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入									
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		001~300		900	999				
	通知時のメッセージ		システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)		固定メッセージ	外部音源				



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値		
* 9267	[センサ着信時の通知メッセージ送出時間]										1:8秒		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ﾄﾞﾌﾞﾎﾝC)	03 センサ03(ﾄﾞﾌﾞﾎﾝB)	04 センサ04(ﾄﾞﾌﾞﾎﾝA)								
	D <sub>1</sub> メッセージ送出時間												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08								
	D <sub>1</sub> メッセージ送出時間												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12								
	D <sub>1</sub> メッセージ送出時間												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16								
	D <sub>1</sub> メッセージ送出時間												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20								
	D <sub>1</sub> メッセージ送出時間												
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入												
	D <sub>1</sub>	0	1	2	3								
	メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒								
	* 9268	[センサ着信時の音声メッセージ着信]										000:着信音 ( * 9264)	
		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ﾄﾞﾌﾞﾎﾝC)	03 センサ03(ﾄﾞﾌﾞﾎﾝB)	04 センサ04(ﾄﾞﾌﾞﾎﾝA)							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 着信音													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08								
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 着信音													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12								
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 着信音													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16								
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 着信音													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20								
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 着信音													
※空欄に設定データ(下表参照)を記入													
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		000	001~300			900							
着信音		着信音 ( * 9264)	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)			固定メッセージ							
* 9269		[センサ着信不応答時のリトライ間隔]											1:1分
		D	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	リトライ間隔	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分	8分	9分			
* 9270	[センサ検出の夜間切替連動] ※空欄にテナント番号(0:連動なし, 01~48)を記入										0:連動なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ﾄﾞﾌﾞﾎﾝC)	03 センサ03(ﾄﾞﾌﾞﾎﾝB)	04 センサ04(ﾄﾞﾌﾞﾎﾝA)								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> テナント番号												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> テナント番号												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> テナント番号												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> テナント番号												
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)	17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> テナント番号												



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ				初期値																			
* 9271	[ センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ ]				0:10秒																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	01 センサ01 (夜間切替)	02 センサ02 (ト <sup>*</sup> アホンC)	03 センサ03 (ト <sup>*</sup> アホンB)			04 センサ04 (ト <sup>*</sup> アホンA)																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07			08 センサ08																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11			12 センサ12																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15			16 センサ16																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19			20 センサ20																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																								
<table><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>遅延タイマ</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>1分</td><td>2分</td><td>4分</td><td>なし</td></tr></table>					D <sub>1</sub>	0	1	2	3	4	5	6	遅延タイマ	10秒	20秒	30秒	1分	2分	4分	なし				
D <sub>1</sub>	0	1	2	3	4	5	6																	
遅延タイマ	10秒	20秒	30秒	1分	2分	4分	なし																	
* 9272	[ センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ (発信時) ]				0: * 9271と共通																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	01 センサ01 (夜間切替)	02 センサ02 (ト <sup>*</sup> アホンC)	03 センサ03 (ト <sup>*</sup> アホンB)			04 センサ04 (ト <sup>*</sup> アホンA)																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07			08 センサ08																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11			12 センサ12																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15			16 センサ16																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19			20 センサ20																	
	D <sub>1</sub> 遅延タイマ																							
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																								
<table><tr><td>D<sub>1</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>遅延タイマ</td><td>* 9271と共通</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>なし</td></tr></table>					D <sub>1</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7	遅延タイマ	* 9271と共通	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	なし		
D <sub>1</sub>	0	1	2	3	4	5	6	7																
遅延タイマ	* 9271と共通	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	なし																
* 9273	[ センサ毎の不在時自動ハンズフリー連動電話機 ]				000: 連動なし																			
	※空欄に連動電話機の収容位置 (101~156、201~256、301~356、501~556、601~656、連動なしは000) を記入																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	01 センサ01 (夜間切替)	02 センサ02 (ト <sup>*</sup> アホンC)	03 センサ03 (ト <sup>*</sup> アホンB)			04 センサ04 (ト <sup>*</sup> アホンA)																	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07			08 センサ08																	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11			12 センサ12																	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15			16 センサ16																	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号 (入力端子)	17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19			20 センサ20																	
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 収容位置																								



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ					初期値																					
* 9274	[センサ着信外線通知発信用の外線自動発信番号] ※空欄該当部分に外線自動発信番号(最大4桁)を記入(*, # も設定可能)					0																					
<table><tr><td colspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> センサ番号(入力端子)</td><td>01 センサ01(夜間切替)</td><td>02 センサ02(ト*アホンC)</td><td>03 センサ03(ト*アホンB)</td><td>04 センサ04(ト*アホンA)</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>1</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト*アホンC)	03 センサ03(ト*アホンB)	04 センサ04(ト*アホンA)	D <sub>1</sub> 項番	1					2					3				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト*アホンC)	03 センサ03(ト*アホンB)	04 センサ04(ト*アホンA)																						
D <sub>1</sub> 項番	1																										
	2																										
	3																										
<table><tr><td colspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> センサ番号(入力端子)</td><td>05 センサ05</td><td>06 センサ06</td><td>07 センサ07</td><td>08 センサ08</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>1</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08	D <sub>1</sub> 項番	1					2					3				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08																						
D <sub>1</sub> 項番	1																										
	2																										
	3																										
<table><tr><td colspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> センサ番号(入力端子)</td><td>09 センサ09</td><td>10 センサ10</td><td>11 センサ11</td><td>12 センサ12</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>1</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12	D <sub>1</sub> 項番	1					2					3				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12																						
D <sub>1</sub> 項番	1																										
	2																										
	3																										
<table><tr><td colspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> センサ番号(入力端子)</td><td>13 センサ13</td><td>14 センサ14</td><td>15 センサ15</td><td>16 センサ16</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>1</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16	D <sub>1</sub> 項番	1					2					3				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16																						
D <sub>1</sub> 項番	1																										
	2																										
	3																										
<table><tr><td colspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> センサ番号(入力端子)</td><td>17 センサ17</td><td>18 センサ18</td><td>19 センサ19</td><td>20 センサ20</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>1</sub> 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20	D <sub>1</sub> 項番	1					2					3				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20																						
D <sub>1</sub> 項番	1																										
	2																										
	3																										

\* 9275	[センサ検出時の画像サーバへのアラーム通知の有無] ※空欄該当部分をマーク					0:なし																																		
								--	---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト*アホンC)	03 センサ03(ト*アホンB)	04 センサ04(ト*アホンA)		D <sub>1</sub> アラーム通知	0	なし						1	あり									
								--	---	-------------	-------------	-------------	-------------		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08		D <sub>1</sub> アラーム通知	0	なし						1	あり									
								--	---	-------------	-------------	-------------	-------------		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12		D <sub>1</sub> アラーム通知	0	なし						1	あり									
								--	---	-------------	-------------	-------------	-------------		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16		D <sub>1</sub> アラーム通知	0	なし						1	あり									
								--	---	-------------	-------------	-------------	-------------		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20		D <sub>1</sub> アラーム通知	0	なし						1	あり									



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9280	[ 集合廊下灯配下のインターホン登録 ] ※空欄に集合廊下灯収容位置およびインターホン1収容位置～インターホン4収容位置を記入										000, 000, 000, 000, 000 : 設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 集合廊下灯 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> インターホン1 収容位置	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> インターホン2 収容位置	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> インターホン3 収容位置	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> インターホン4 収容位置	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 集合廊下灯 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> インターホン1 収容位置	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> インターホン2 収容位置	D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> インターホン3 収容位置	D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> D <sub>5</sub> インターホン4 収容位置
01						41					
02						42					
03						43					
04						44					
05						45					
06						46					
07						47					
08						48					
09						49					
10						50					
11						51					
12						52					
13						53					
14						54					
15						55					
16						56					
17						57					
18						58					
19						59					
20						60					
21						61					
22						62					
23						63					
24						64					
25						65					
26						66					
27						67					
28						68					
29						69					
30						70					
31						71					
32						72					
33						73					
34						74					
35						75					
36						76					
37						77					
38						78					
39						79					
40						80					
* 9281	[ 集合廊下灯復旧操作時のインターホン側復旧動作 ]										0: 復旧不可
	D	0	1	2	3	4					
	復旧 動作	復旧 不可	呼出中のみ 復旧可	通話中のみ 復旧可	呼出中/通話中の 復旧可	インターホン毎の復旧ボタンの同一 (* 887に従う)					



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値	
* 9282	[ 集合廊下灯の個別表示灯表示パターン ]										左表参照	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> インターホおよびトイレ用内線の状態		D <sub>1</sub> ランプ色		D <sub>2</sub> 表示パターン		初期値					
	01	状態番号01 : 空きで呼出ランプ OFF					1, 0 : 赤色, 消灯					
	02	状態番号02 : 通話中					1, 7 : 赤色, 点灯					
	03	状態番号03 : 空きで呼出ランプ ON					1, 6 : 赤色, 保留アラーム					
	04	状態番号04 : 呼出中 (呼出ボタン/呼出握りボタン)					3, 2 : 緑色, 60INT					
	05	状態番号05 : 呼出中 (脱落呼出)					3, 2 : 緑色, 60INT					
	06	状態番号06 : 呼出中 (ワイレス呼出ボタンA)					3, 2 : 緑色, 60INT					
	07	状態番号07 : 呼出中 (ワイレス呼出ボタンB)					3, 2 : 緑色, 60INT					
	08	状態番号08 : 呼出中 (ワイレス呼出ボタンC)					3, 2 : 緑色, 60INT					
	09	状態番号09 : 呼出中 (ワイレス呼出ボタンD)					3, 2 : 緑色, 60INT					
	10	状態番号10 : 呼出中 (セマA)					3, 2 : 緑色, 60INT					
	11	状態番号11 : 呼出中 (セマB)					3, 2 : 緑色, 60INT					
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
	D <sub>1</sub>		1	2	3	4	5	6	7			
	ランプ色		赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色			
	D <sub>2</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7		
	表示パターン		消灯	30INT	60INT	240INT	マイホールド	マイライン	保留アラーム	点灯		
* 9283	[ 集合廊下灯の代表表示灯表示パターン ]										左表参照	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> インターホおよびトイレ用内線の状態		D <sub>1</sub> ランプ色		D <sub>2</sub> 表示パターン		初期値					
	01	状態番号01 : すべて空きで呼出ランプ OFF					1, 0 : 赤色, 消灯					
	02	状態番号02 : 通話中 (+空きで呼出ランプ OFF)					1, 7 : 赤色, 点灯					
	03	状態番号03 : 空きで呼出ランプ ON (+状態番号01または状態番号02)					1, 6 : 赤色, 保留アラーム					
	04	状態番号04 : 呼出中 (+状態番号01または状態番号02)					3, 2 : 緑色, 60INT					
	05	状態番号05 : 空きで呼出ランプ ON+呼出中 (+状態番号01または状態番号02)					1, 2 : 赤色, 60INT					
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
	D <sub>1</sub>		1	2	3	4	5	6	7			
	ランプ色		赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色			
	D <sub>2</sub>		0	1	2	3	4	5	6	7		
	表示パターン		消灯	30INT	60INT	240INT	マイホールド	マイライン	保留アラーム	点灯		



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9285	[ワイヤレス開閉センサ開き検知時の呼出有無] ※空欄該当部分をマーク																				0:呼出なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
D <sub>2</sub>	0	呼出なし																					
呼出有無	1	呼出あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D <sub>2</sub>	0	呼出なし																					
呼出有無	1	呼出あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D <sub>2</sub>	0	呼出なし																					
呼出有無	1	呼出あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
D <sub>2</sub>	0	呼出なし																					
呼出有無	1	呼出あり																					
* 9286	[ワイヤレス人感センサ動き検知時の呼出有無] ※空欄該当部分をマーク																				0:呼出なし		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>	0	呼出なし																				
	呼出有無	1	呼出あり																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
D <sub>2</sub>	0	呼出なし																					
呼出有無	1	呼出あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D <sub>2</sub>	0	呼出なし																					
呼出有無	1	呼出あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D <sub>2</sub>	0	呼出なし																					
呼出有無	1	呼出あり																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356						
D <sub>2</sub>	0	呼出なし																					
呼出有無	1	呼出あり																					



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																			初期値			
* 9287	[ワイヤレス温湿度センサ室温警戒時の呼出有無] (1/2：収容位置101～156、201～256) ※空欄該当部分をマーク																			0, 0:呼出なし			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
D <sub>2</sub> 高温・高湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
	3	危険レベルで呼出																					
D <sub>3</sub> 低温・低湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
D <sub>2</sub> 高温・高湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
	3	危険レベルで呼出																					
D <sub>3</sub> 低温・低湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156						
D <sub>2</sub> 高温・高湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
	3	危険レベルで呼出																					
D <sub>3</sub> 低温・低湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
D <sub>2</sub> 高温・高湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
	3	危険レベルで呼出																					
D <sub>3</sub> 低温・低湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
D <sub>2</sub> 高温・高湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
	3	危険レベルで呼出																					
D <sub>3</sub> 低温・低湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256						
D <sub>2</sub> 高温・高湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					
	3	危険レベルで呼出																					
D <sub>3</sub> 低温・低湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																					
	1	警戒レベルで呼出																					
	2	嚴重警戒レベルで呼出																					



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9287	[ワイヤレス温湿度センサ室温警戒時の呼出有無] (2/2: 収容位置301~356) ※空欄該当部分をマーク																				0, 0: 呼出なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 高温・高湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																			
	1	警戒レベルで呼出																			
	2	嚴重警戒レベルで呼出																			
	3	危険レベルで呼出																			
D <sub>3</sub> 低温・低湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																			
	1	警戒レベルで呼出																			
	2	嚴重警戒レベルで呼出																			
	3	危険レベルで呼出																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 高温・高湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																			
	1	警戒レベルで呼出																			
	2	嚴重警戒レベルで呼出																			
	3	危険レベルで呼出																			
D <sub>3</sub> 低温・低湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																			
	1	警戒レベルで呼出																			
	2	嚴重警戒レベルで呼出																			
	3	危険レベルで呼出																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 高温・高湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																			
	1	警戒レベルで呼出																			
	2	嚴重警戒レベルで呼出																			
	3	危険レベルで呼出																			
D <sub>3</sub> 低温・低湿検知時の 呼出有無	0	呼出なし																			
	1	警戒レベルで呼出																			
	2	嚴重警戒レベルで呼出																			
	3	危険レベルで呼出																			



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9288	[ワイヤレスセンサ検知による呼出時の着信表示] (1/2: 収容位置101~156、201~256)																				0:初期表示	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D <sub>2</sub> 登録先チャネル	1	チャネルA																			
		2	チャネルB																			
		3	チャネルC																			
		4	チャネルD																			
		5	チャネルE																			
		6	チャネルF																			
		7	チャネルG																			
		8	チャネルH																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D <sub>2</sub> 登録先チャネル	1	チャネルA																			
		2	チャネルB																			
		3	チャネルC																			
		4	チャネルD																			
		5	チャネルE																			
		6	チャネルF																			
		7	チャネルG																			
		8	チャネルH																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
	D <sub>2</sub> 登録先チャネル	1	チャネルA																			
		2	チャネルB																			
		3	チャネルC																			
		4	チャネルD																			
		5	チャネルE																			
		6	チャネルF																			
		7	チャネルG																			
		8	チャネルH																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D <sub>2</sub> 登録先チャネル	1	チャネルA																			
		2	チャネルB																			
		3	チャネルC																			
		4	チャネルD																			
		5	チャネルE																			
		6	チャネルF																			
		7	チャネルG																			
		8	チャネルH																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D <sub>2</sub> 登録先チャネル	1	チャネルA																			
		2	チャネルB																			
		3	チャネルC																			
		4	チャネルD																			
		5	チャネルE																			
		6	チャネルF																			
		7	チャネルG																			
		8	チャネルH																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
	D <sub>2</sub> 登録先チャネル	1	チャネルA																			
		2	チャネルB																			
		3	チャネルC																			
		4	チャネルD																			
		5	チャネルE																			
		6	チャネルF																			
		7	チャネルG																			
		8	チャネルH																			
※D <sub>2</sub> (登録先チャネル)毎にD <sub>3</sub> のデータ(下表参照)を記入																						
D <sub>3</sub>		0		1~5																		
表示文字		初期表示		設定文字表示項番1~5																		



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9288	[ワイヤレスセンサ検知による呼出時の着信表示] (2/2：収容位置301～356)																				0:初期表示
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 登録先チャネル	1	チャネルA																			
	2	チャネルB																			
	3	チャネルC																			
	4	チャネルD																			
	5	チャネルE																			
	6	チャネルF																			
	7	チャネルG																			
	8	チャネルH																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 登録先チャネル	1	チャネルA																			
	2	チャネルB																			
	3	チャネルC																			
	4	チャネルD																			
	5	チャネルE																			
	6	チャネルF																			
	7	チャネルG																			
	8	チャネルH																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 登録先チャネル	1	チャネルA																			
	2	チャネルB																			
	3	チャネルC																			
	4	チャネルD																			
	5	チャネルE																			
	6	チャネルF																			
	7	チャネルG																			
	8	チャネルH																			
※D <sub>2</sub> (登録先チャネル) 毎にD <sub>3</sub> のデータ(下表参照)を記入																					
D <sub>3</sub>		0		1～5																	
表示文字		初期表示		設定文字表示項番1～5																	



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9290	[ワイヤレスボタン接続装置の呼出操作時鳴動音]																				2, 1, 2: 中, パターン1, 電話機応答まで
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> 鳴動音量																					
D <sub>3</sub> 鳴動パターン																					
D <sub>4</sub> 鳴動時間																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> 鳴動音量																					
D <sub>3</sub> 鳴動パターン																					
D <sub>4</sub> 鳴動時間																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> 鳴動音量																					
D <sub>3</sub> 鳴動パターン																					
D <sub>4</sub> 鳴動時間																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> 鳴動音量																					
D <sub>3</sub> 鳴動パターン																					
D <sub>4</sub> 鳴動時間																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> 鳴動音量																					
D <sub>3</sub> 鳴動パターン																					
D <sub>4</sub> 鳴動時間																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> 鳴動音量																					
D <sub>3</sub> 鳴動パターン																					
D <sub>4</sub> 鳴動時間																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> 鳴動音量																					
D <sub>3</sub> 鳴動パターン																					
D <sub>4</sub> 鳴動時間																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> 鳴動音量																					
D <sub>3</sub> 鳴動パターン																					
D <sub>4</sub> 鳴動時間																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> 鳴動音量																					
D <sub>3</sub> 鳴動パターン																					
D <sub>4</sub> 鳴動時間																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D <sub>2</sub>		0	1	2	3																
鳴動音量		無音	小	中	大																
D <sub>3</sub>		1	2	3																	
鳴動パターン		パターン1	パターン2	パターン3																	
D <sub>4</sub>		0	1	2	3																
鳴動時間		4秒	10秒	電話機応答まで	呼出ラッパ連動																



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																		初期値			
* 9291	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (1/2: 収容位置101～156、201～256)																		0: SW-A～SW-H			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
D <sub>2</sub> 呼出ボタ	1 呼出ボタA																					
	2 呼出ボタB																					
	3 呼出ボタC																					
	4 呼出ボタD																					
	5 呼出ボタE																					
	6 呼出ボタF																					
	7 呼出ボタG																					
	8 呼出ボタH																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
D <sub>2</sub> 呼出ボタ	1 呼出ボタA																					
	2 呼出ボタB																					
	3 呼出ボタC																					
	4 呼出ボタD																					
	5 呼出ボタE																					
	6 呼出ボタF																					
	7 呼出ボタG																					
	8 呼出ボタH																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
D <sub>2</sub> 呼出ボタ	1 呼出ボタA																					
	2 呼出ボタB																					
	3 呼出ボタC																					
	4 呼出ボタD																					
	5 呼出ボタE																					
	6 呼出ボタF																					
	7 呼出ボタG																					
	8 呼出ボタH																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
D <sub>2</sub> 呼出ボタ	1 呼出ボタA																					
	2 呼出ボタB																					
	3 呼出ボタC																					
	4 呼出ボタD																					
	5 呼出ボタE																					
	6 呼出ボタF																					
	7 呼出ボタG																					
	8 呼出ボタH																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
D <sub>2</sub> 呼出ボタ	1 呼出ボタA																					
	2 呼出ボタB																					
	3 呼出ボタC																					
	4 呼出ボタD																					
	5 呼出ボタE																					
	6 呼出ボタF																					
	7 呼出ボタG																					
	8 呼出ボタH																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
D <sub>2</sub> 呼出ボタ	1 呼出ボタA																					
	2 呼出ボタB																					
	3 呼出ボタC																					
	4 呼出ボタD																					
	5 呼出ボタE																					
	6 呼出ボタF																					
	7 呼出ボタG																					
	8 呼出ボタH																					
※D <sub>2</sub> (呼出ボタ) 毎にD <sub>3</sub> のデータ(下表参照)を記入																						
D <sub>3</sub>		0	1	2	3	4	5～9															
表示文字		SW-A～SW-H	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5															



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 9291	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (2/2：収容位置301～356)																				0:SW-A～SW-H			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
	D <sub>2</sub> 呼出ボ`タ	1	呼出ボ`タA																					
		2	呼出ボ`タB																					
		3	呼出ボ`タC																					
		4	呼出ボ`タD																					
		5	呼出ボ`タE																					
		6	呼出ボ`タF																					
		7	呼出ボ`タG																					
		8	呼出ボ`タH																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340			
D <sub>2</sub> 呼出ボ`タ	1	呼出ボ`タA																						
	2	呼出ボ`タB																						
	3	呼出ボ`タC																						
	4	呼出ボ`タD																						
	5	呼出ボ`タE																						
	6	呼出ボ`タF																						
	7	呼出ボ`タG																						
	8	呼出ボ`タH																						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356							
D <sub>2</sub> 呼出ボ`タ	1	呼出ボ`タA																						
	2	呼出ボ`タB																						
	3	呼出ボ`タC																						
	4	呼出ボ`タD																						
	5	呼出ボ`タE																						
	6	呼出ボ`タF																						
	7	呼出ボ`タG																						
	8	呼出ボ`タH																						
※D <sub>2</sub> (呼出ボ`タ) 毎にD <sub>3</sub> のデ`タ(下表参照)を記入																								
D <sub>3</sub>		0		1	2	3	4	5～9																
表示文字		SW-A～SW-H		浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5																
* 9292	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の応答メッセージ]																				900: 固定メッセ`ジ`			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156														
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232							
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248							
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256															
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316							
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332							
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348							
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																							
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356															
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	応答メッセ`ジ`																							
※空欄に設定デ`タ(下表参照)を記入																								
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		001～300					900																	
応答メッセ`ジ`		システム応答メッセ`ジ`001～300 (可変音源)					固定メッセ`ジ`																	



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9294	[ワイヤレス開閉センサの電話機呼出規制時間]																0:0分
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156								
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256								
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356								
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																
	D <sub>2</sub>	0～5	6	7	8	9											
	呼出規制時間	0分～5分	10分	20分	30分	60分											
* 9295	[ワイヤレス人感センサの電話機呼出規制時間]																0:0分
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156								
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256								
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356								
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																
	D <sub>2</sub>	0～5	6	7	8	9											
	呼出規制時間	0分～5分	10分	20分	30分	60分											



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9296	[ワイヤレス温湿度センサの電話機呼出規制時間]																6:10分
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156								
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256								
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356								
	D <sub>2</sub> 呼出規制時間																
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																
	D <sub>2</sub>	0～5	6	7	8	9											
	呼出規制時間	0分～5分	10分	20分	30分	60分											



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9297	[ワイヤレス開閉センサの電話機呼出時間帯設定] (1/2: 収容位置101~156、201~256)										0000, 0000, 1, 1 : 呼出あり
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 昼開始時刻	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 昼終了時刻	D <sub>4</sub> 昼呼出有無	D <sub>5</sub> 夜呼出有無	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 昼開始時刻	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 昼終了時刻	D <sub>4</sub> 昼呼出有無	D <sub>5</sub> 夜呼出有無	
	101					201					
	102					202					
	103					203					
	104					204					
	105					205					
	106					206					
	107					207					
	108					208					
	109					209					
	110					210					
	111					211					
	112					212					
	113					213					
	114					214					
	115					215					
	116					216					
	117					217					
	118					218					
	119					219					
	120					220					
	121					221					
	122					222					
	123					223					
	124					224					
	125					225					
	126					226					
	127					227					
	128					228					
	129					229					
	130					230					
	131					231					
	132					232					
	133					233					
	134					234					
	135					235					
	136					236					
	137					237					
	138					238					
	139					239					
	140					240					
	141					241					
	142					242					
	143					243					
	144					244					
	145					245					
	146					246					
	147					247					
	148					248					
	149					249					
	150					250					
	151					251					
	152					252					
	153					253					
	154					254					
	155					255					
	156					256					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>		0000~2359									
昼開始/終了時刻		00:00~23:59									
D <sub>4</sub> /D <sub>5</sub>		0		1							
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり							



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ					初期値
* 9297	[ワイヤレス開閉センサの電話機呼出時間帯設定] (2/2：収容位置301～356)					0000, 0000, 1. 1 : 呼出あり
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 昼開始時刻	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 昼終了時刻	D <sub>4</sub> 昼呼出有無	D <sub>5</sub> 夜呼出有無	
	301					
	302					
	303					
	304					
	305					
	306					
	307					
	308					
	309					
	310					
	311					
	312					
	313					
	314					
	315					
	316					
	317					
	318					
	319					
	320					
	321					
	322					
	323					
	324					
	325					
	326					
	327					
	328					
	329					
	330					
	331					
	332					
	333					
	334					
	335					
	336					
	337					
	338					
	339					
	340					
	341					
	342					
	343					
	344					
	345					
	346					
	347					
	348					
	349					
	350					
	351					
	352					
	353					
	354					
	355					
	356					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>		0000～2359				
昼開始/終了時刻		00:00～23:59				
D <sub>4</sub> /D <sub>5</sub>		0		1		
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり		



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9298	[ワイヤレス人感センサの電話機呼出時間帯設定] (1/2: 収容位置101~156、201~256)										0000, 0000, 1, 1 : 呼出あり
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 昼開始時刻	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 昼終了時刻	D <sub>4</sub> 昼呼出有無	D <sub>5</sub> 夜呼出有無	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 昼開始時刻	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 昼終了時刻	D <sub>4</sub> 昼呼出有無	D <sub>5</sub> 夜呼出有無	
	101					201					
	102					202					
	103					203					
	104					204					
	105					205					
	106					206					
	107					207					
	108					208					
	109					209					
	110					210					
	111					211					
	112					212					
	113					213					
	114					214					
	115					215					
	116					216					
	117					217					
	118					218					
	119					219					
	120					220					
	121					221					
	122					222					
	123					223					
	124					224					
	125					225					
	126					226					
	127					227					
	128					228					
	129					229					
	130					230					
	131					231					
	132					232					
	133					233					
	134					234					
	135					235					
	136					236					
	137					237					
	138					238					
	139					239					
	140					240					
	141					241					
	142					242					
	143					243					
	144					244					
	145					245					
	146					246					
	147					247					
	148					248					
	149					249					
	150					250					
	151					251					
	152					252					
	153					253					
	154					254					
	155					255					
	156					256					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>		0000~2359									
昼開始/終了時刻		00:00~23:59									
D <sub>4</sub> /D <sub>5</sub>		0		1							
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり							



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ					初期値
* 9298	[ワイヤレス人感センサの電話機呼出時間帯設定] (2/2: 収容位置301~356)					0000, 0000, 1. 1 : 呼出あり
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 昼開始時刻	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 昼終了時刻	D <sub>4</sub> 昼呼出有無	D <sub>5</sub> 夜呼出有無	
	301					
	302					
	303					
	304					
	305					
	306					
	307					
	308					
	309					
	310					
	311					
	312					
	313					
	314					
	315					
	316					
	317					
	318					
	319					
	320					
	321					
	322					
	323					
	324					
	325					
	326					
	327					
	328					
	329					
	330					
	331					
	332					
	333					
	334					
	335					
	336					
	337					
	338					
	339					
	340					
	341					
	342					
	343					
	344					
	345					
	346					
	347					
	348					
	349					
	350					
	351					
	352					
	353					
	354					
	355					
	356					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>		0000~2359				
昼開始/終了時刻		00:00~23:59				
D <sub>4</sub> /D <sub>5</sub>		0		1		
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり		



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9299	[ワイヤレス温湿度センサの電話機呼出時間帯設定] (1/2: 収容位置101~156、201~256)										0000, 0000, 1. 1 :呼出あり
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 昼開始時刻	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 昼終了時刻	D <sub>4</sub> 昼呼出有無	D <sub>5</sub> 夜呼出有無	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 昼開始時刻	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 昼終了時刻	D <sub>4</sub> 昼呼出有無	D <sub>5</sub> 夜呼出有無	
	101					201					
	102					202					
	103					203					
	104					204					
	105					205					
	106					206					
	107					207					
	108					208					
	109					209					
	110					210					
	111					211					
	112					212					
	113					213					
	114					214					
	115					215					
	116					216					
	117					217					
	118					218					
	119					219					
	120					220					
	121					221					
	122					222					
	123					223					
	124					224					
	125					225					
	126					226					
	127					227					
	128					228					
	129					229					
	130					230					
	131					231					
	132					232					
	133					233					
	134					234					
	135					235					
	136					236					
	137					237					
	138					238					
	139					239					
	140					240					
	141					241					
	142					242					
	143					243					
	144					244					
	145					245					
	146					246					
	147					247					
	148					248					
	149					249					
	150					250					
	151					251					
	152					252					
	153					253					
	154					254					
	155					255					
	156					256					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>		0000~2359									
昼開始/終了時刻		00:00~23:59									
D <sub>4</sub> /D <sub>5</sub>		0		1							
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり							



外部機器に関するコマンド

コマンド	データ					初期値
* 9299	[ワイヤレス温湿度センサの電話機呼出時間帯設定] (2/2: 収容位置301~356)					0000, 0000, 1. 1 : 呼出あり
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 昼開始時刻	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 昼終了時刻	D <sub>4</sub> 昼呼出有無	D <sub>5</sub> 夜呼出有無	
	301					
	302					
	303					
	304					
	305					
	306					
	307					
	308					
	309					
	310					
	311					
	312					
	313					
	314					
	315					
	316					
	317					
	318					
	319					
	320					
	321					
	322					
	323					
	324					
	325					
	326					
	327					
	328					
	329					
	330					
	331					
	332					
	333					
	334					
	335					
	336					
	337					
	338					
	339					
	340					
	341					
	342					
	343					
	344					
	345					
	346					
	347					
	348					
	349					
	350					
	351					
	352					
	353					
	354					
	355					
	356					
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入					
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> /D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	0000~2359				
	昼開始/終了時刻	00:00~23:59				
	D <sub>4</sub> /D <sub>5</sub>	0	1			
	昼/夜呼出有無	呼出なし	呼出あり			



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ																			初期値	
* 9300	[課金用電話番号の設定] ※空欄に電話番号(10～11桁)を記入																			0:設定なし	
	D・・・D																				
	課金用電話番号																				
* 9301	[課金グループの設定]																			00:事務グループ 00	
	※空欄にグループ番号(事務グループ 00～15、客室グループ 31～38)を記入																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> グループ																					



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																												
* 9302	<p>[外線別料金管理の設定] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>料金管理</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>料金管理</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D <sub>2</sub>	0	なし																								料金管理	1	あり																								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D <sub>2</sub>	0	なし																								料金管理	1	あり																								1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																					
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																												
料金管理	1	あり																																																																																																																																																												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																					
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																												
料金管理	1	あり																																																																																																																																																												
* 9303	<p>[国内の単位通話料金] ※空欄に単位料金D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> (00:なし、01:1円～99:99円) を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>通話区分</td><td></td><td>市内</td><td>県内市外</td><td>県間市外</td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>課金テーブル番号</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>1</sub>		1	2	3	通話区分		市内	県内市外	県間市外	D <sub>0</sub>	1				課金テーブル番号	2					3					4				<p>[課金テーブル1, 2]</p> <p>1-09:市内9円</p> <p>2-10:県内市外10円</p> <p>3-10:県間市外10円</p> <p>[課金テーブル3]</p> <p>1-08:市内8円</p> <p>2-08:県内市外8円</p> <p>3-15:県間市外15円</p> <p>[課金テーブル4]</p> <p>1-08:市内8円</p> <p>2-08:県内市外8円</p> <p>3-08:県間市外8円</p>																																																																																																																														
D <sub>1</sub>		1	2	3																																																																																																																																																										
通話区分		市内	県内市外	県間市外																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub>	1																																																																																																																																																													
課金テーブル番号	2																																																																																																																																																													
	3																																																																																																																																																													
	4																																																																																																																																																													
* 9304	<p>[国内の単位通話料金(客室グループ)]</p> <p>※空欄に単位料金D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> (00:なし、01:1円～99:99円) を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>1</sub></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>通話区分</td><td></td><td>市内</td><td>県内市外</td><td>県間市外</td></tr> <tr> <td>D<sub>0</sub></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>課金テーブル番号</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>1</sub>		1	2	3	通話区分		市内	県内市外	県間市外	D <sub>0</sub>	1				課金テーブル番号	2					3					4				<p>[課金テーブル1, 2, 4]</p> <p>1-10:市内10円</p> <p>2-10:県内市外10円</p> <p>3-10:県間市外10円</p> <p>[課金テーブル3]</p> <p>1-10:市内10円</p> <p>2-10:県内市外10円</p> <p>3-15:県間市外15円</p>																																																																																																																														
D <sub>1</sub>		1	2	3																																																																																																																																																										
通話区分		市内	県内市外	県間市外																																																																																																																																																										
D <sub>0</sub>	1																																																																																																																																																													
課金テーブル番号	2																																																																																																																																																													
	3																																																																																																																																																													
	4																																																																																																																																																													
* 9305	<p>[外線転送時の料金加算方式]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>料金加算方式</td><td>継続方式</td><td>再スタート方式</td></tr> </table>	D	0	1	料金加算方式	継続方式	再スタート方式	0:継続方式																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
料金加算方式	継続方式	再スタート方式																																																																																																																																																												
* 9306	<p>[課金から削除するプレダイヤル] ※空欄に削除するプレダイヤルを記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>)</td><td>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>)</td></tr> <tr> <td>項番</td><td>削除するプレダイヤル</td><td>項番</td><td>削除するプレダイヤル</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td>7</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td></td><td>8</td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> )	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> )	項番	削除するプレダイヤル	項番	削除するプレダイヤル	1		5		2		6		3		7		4		8		<p>項番1=184</p> <p>項番2=186</p> <p>項番3～8=</p> <p>設定なし</p>																																																																																																																																				
D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> )	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> )																																																																																																																																																											
項番	削除するプレダイヤル	項番	削除するプレダイヤル																																																																																																																																																											
1		5																																																																																																																																																												
2		6																																																																																																																																																												
3		7																																																																																																																																																												
4		8																																																																																																																																																												



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																
* 9307	<div>[ タイミングリバース対象外線種別と開始時間 ]</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>外線種別</td><td>特定番号</td><td>PBX</td><td>NTT、PBX、CES</td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>2秒</td><td>4秒</td><td>6秒</td><td>8秒</td><td>10秒</td><td>12秒</td><td>14秒</td><td>16秒</td><td>18秒</td><td>20秒</td><td>22秒</td><td>24秒</td><td>26秒</td><td>28秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D <sub>0</sub>	0	1	2	外線種別	特定番号	PBX	NTT、PBX、CES	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒	22秒	24秒	26秒	28秒	30秒	0, 00: 特定番号, 機能なし																																																						
D <sub>0</sub>	0	1	2																																																																																															
外線種別	特定番号	PBX	NTT、PBX、CES																																																																																															
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																		
時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒	22秒	24秒	26秒	28秒	30秒																																																																																		
* 9308	<div>[ アナログ外線の強制タイミングリバース対象ダイヤル ]</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>)</td></tr><tr><td>項番</td><td>対象ダイヤル</td></tr><tr><td>01</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>)</td></tr><tr><td>項番</td><td>対象ダイヤル</td></tr><tr><td>09</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )	項番	対象ダイヤル	01		02		03		04		05		06		07		08		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )	項番	対象ダイヤル	09		10		11		12		13		14		15		16		項番 01=104 項番 02=0120 項番 03=0800 項番 04～16= 設定なし																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )																																																																																																	
項番	対象ダイヤル																																																																																																	
01																																																																																																		
02																																																																																																		
03																																																																																																		
04																																																																																																		
05																																																																																																		
06																																																																																																		
07																																																																																																		
08																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )																																																																																																	
項番	対象ダイヤル																																																																																																	
09																																																																																																		
10																																																																																																		
11																																																																																																		
12																																																																																																		
13																																																																																																		
14																																																																																																		
15																																																																																																		
16																																																																																																		
* 9309	<div>[ ISDN／IP外線の強制タイミングリバース対象ダイヤル ]</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>)</td></tr><tr><td>項番</td><td>対象ダイヤル</td></tr><tr><td>01</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub>)</td></tr><tr><td>項番</td><td>対象ダイヤル</td></tr><tr><td>09</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )	項番	対象ダイヤル	01		02		03		04		05		06		07		08		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )	項番	対象ダイヤル	09		10		11		12		13		14		15		16		項番 01=104 項番 02=0120 項番 03=0800 項番 04～16= 設定なし																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )																																																																																																	
項番	対象ダイヤル																																																																																																	
01																																																																																																		
02																																																																																																		
03																																																																																																		
04																																																																																																		
05																																																																																																		
06																																																																																																		
07																																																																																																		
08																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )																																																																																																	
項番	対象ダイヤル																																																																																																	
09																																																																																																		
10																																																																																																		
11																																																																																																		
12																																																																																																		
13																																																																																																		
14																																																																																																		
15																																																																																																		
16																																																																																																		
* 9310	<div>[ 割引料金適用日 ] ※空欄に適用月日を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>D<sub>3</sub> 祝日/平日</td><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>D<sub>3</sub> 祝日/平日</td></tr><tr><td>項番</td><td>月</td><td>日</td><td>0 1</td><td>項番</td><td>月</td><td>日</td><td>0 1</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>11</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>12</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>13</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>14</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>15</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>16</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>17</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>18</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>19</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td><td>20</td><td></td><td></td><td>祝日 平日</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> 祝日/平日	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> 祝日/平日	項番	月	日	0 1	項番	月	日	0 1	01			祝日 平日	11			祝日 平日	02			祝日 平日	12			祝日 平日	03			祝日 平日	13			祝日 平日	04			祝日 平日	14			祝日 平日	05			祝日 平日	15			祝日 平日	06			祝日 平日	16			祝日 平日	07			祝日 平日	17			祝日 平日	08			祝日 平日	18			祝日 平日	09			祝日 平日	19			祝日 平日	10			祝日 平日	20			祝日 平日	項番 01=01, 01, 0 項番 02=01, 02, 1 項番 03=01, 03, 1 項番 04=02, 11, 0 項番 05=04, 29, 0 項番 06=05, 03, 0 項番 07=05, 04, 0 項番 08=05, 05, 0 項番 09=08, 11, 0 項番 10=11, 03, 0 項番 11=11, 23, 0 項番 12=02, 23, 0 項番 13～20= 設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> 祝日/平日	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub> 祝日/平日																																																																																											
項番	月	日	0 1	項番	月	日	0 1																																																																																											
01			祝日 平日	11			祝日 平日																																																																																											
02			祝日 平日	12			祝日 平日																																																																																											
03			祝日 平日	13			祝日 平日																																																																																											
04			祝日 平日	14			祝日 平日																																																																																											
05			祝日 平日	15			祝日 平日																																																																																											
06			祝日 平日	16			祝日 平日																																																																																											
07			祝日 平日	17			祝日 平日																																																																																											
08			祝日 平日	18			祝日 平日																																																																																											
09			祝日 平日	19			祝日 平日																																																																																											
10			祝日 平日	20			祝日 平日																																																																																											
* 9311	<div>[ 通話料金自動集計日時の設定 ] ※空欄に設定データを記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>日 (01～28)</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>時 (00～23)</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>分 (00～59)</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	日 (01～28)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	時 (00～23)	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	分 (00～59)	00: 機能なし																																																																																										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	日 (01～28)																																																																																																	
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	時 (00～23)																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	分 (00～59)																																																																																																	
* 9312	<div>[ 予算オーバー発信規制のサービスクラス ]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>予算オーバー後のサービスクラス</td><td>機能なし</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>電話機毎</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	予算オーバー後のサービスクラス	機能なし	B	C	D	E	F	G	電話機毎	0: 機能なし																																																																														
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																										
予算オーバー後のサービスクラス	機能なし	B	C	D	E	F	G	電話機毎																																																																																										



課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値		
* 9313	[待機時の予算使用率表示機能]												0:なし		
	D		0		1										
	表示		なし		あり										
* 9314	[超過料金アラームの有無と料金設定] ※空欄に設定データ(0001～9999)を記入												0000:機能なし		
	D D D D		0000		0001～9999										
	超過料金		機能なし		円										
* 9315	[国内通話の課金基本秒数] ※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> のデータ(秒数の2倍)を記入												下表による		
	D <sub>0</sub> 課金テーブル番号		1			2			3			4			
	D <sub>2</sub> 時間帯		1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 距離区分	01	市内													
	02	隣接													
	03	県内 20～													
	04	市内 30～													
	05	市内 60～													
	06	市外 100～													
	07	市外 170～													
	08	隣接													
	09	県内 20～													
	10	市内 30～													
	11	市内 60～													
	12	市外 100～													
	13	市外 170～													
[課金テーブル：距離区分と初期値]															
通話区分	距離区分	距離(km)	課金テーブル1			課金テーブル2			課金テーブル3			課金テーブル4			
			昼	夜	深夜	昼	夜	深夜	昼	夜	深夜	昼	夜	深夜	
市内	01	—	360	360	480	360	360	480	240	240	240	360	360	360	
県内市外	02	隣接～20	180	180	240	180	180	240	240	240	240	360	360	360	
	03	20～30	120	150	180	120	150	180	240	240	240	360	360	360	
	04	30～60	120	150	180	120	150	180	240	240	240	360	360	360	
	05	60～100	090	120	180	090	120	180	240	240	240	360	360	360	
	06	100～170	090	120	180	090	120	180	240	240	240	360	360	360	
県間市外	07	170～	090	120	180	090	120	180	240	240	240	360	360	360	
	08	隣接～20	180	180	240	180	180	240	240	240	240	360	360	360	
	09	20～30	120	120	150	120	120	150	240	240	240	360	360	360	
	10	30～60	090	120	150	090	120	150	240	240	240	360	360	360	
	11	60～100	060	090	120	060	090	120	240	240	240	360	360	360	
	12	100～170	045	052	090	045	060	090	240	240	240	360	360	360	
	13	170～	045	052	090	045	052	090	240	240	240	360	360	360	



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値																			
* 9316	[ 定額課金／簡易トランスレータのダイヤルと固定料金 ] (1/2：項番001～080) ※空欄に1通話の料金およびダイヤルの設定データを記入																				下表による																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ 料金	D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> タ イ ヤ ル																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ 料金	D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub> タ イ ヤ ル																
	001																				041																			
	002																				042																			
	003																				043																			
	004																				044																			
	005																				045																			
	006																				046																			
	007																				047																			
	008																				048																			
	009																				049																			
	010																				050																			
	011																				051																			
	012																				052																			
	013																				053																			
	014																				054																			
	015																				055																			
	016																				056																			
	017																				057																			
	018																				058																			
	019																				059																			
	020																				060																			
	021																				061																			
	022																				062																			
	023																				063																			
	024																				064																			
	025																				065																			
	026																				066																			
	027																				067																			
	028																				068																			
	029																				069																			
	030																				070																			
	031																				071																			
	032																				072																			
	033																				073																			
	034																				074																			
	035																				075																			
	036																				076																			
	037																				077																			
	038																				078																			
	039																				079																			
	040																				080																			
[一通話の料金とダイヤルの初期値]																																								
	項 番	1通話の料金 (事務/客室)		タ イ ヤ ル																																				
	001	000/000		177																																				
	002	000/000		117																																				
	003	000/000		0120																																				
	004	000/000		0800																																				
	005	000/000		050																																				
	006	000/000		0036070																																				
	007	000/000		0036080																																				
	008	000/000		0036090																																				
	009	000/000		0039070																																				
	010	000/000		0039080																																				
	011	000/000		0039090																																				
	012	000/000		0033070																																				
	013	000/000		0033080																																				
	014	000/000		0033090																																				
	015	000/000		0077070																																				
	016	000/000		0077080																																				
	017	000/000		0077090																																				
	018	000/000		0088070																																				
	019	000/000		0088080																																				
	020	000/000		0088090																																				
	021	000/000		070																																				
	022	000/000		080																																				
	023	000/000		090																																				
	024～160	000/000		設定なし																																				



課金に関するコマンド

コマンド	データ															初期値													
* 9316	[ 定額課金／簡易トランスレータのダイヤルと固定料金 ] (2/2：項番081～160)															下表による													
	※空欄に1通話の料金およびダイヤルの設定データを記入																												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub>									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		D <sub>3</sub> …D <sub>3</sub>								
項番		事務グループ 料金		客室グループ 料金		ダイヤル									項番		事務グループ 料金		客室グループ 料金		ダイヤル								
081															121														
082															122														
083															123														
084															124														
085															125														
086															126														
087															127														
088															128														
089															129														
090															130														
091															131														
092															132														
093															133														
094															134														
095															135														
096															136														
097															137														
098															138														
099															139														
100															140														
101															141														
102															142														
103															143														
104															144														
105															145														
106															146														
107															147														
108															148														
109															149														
110															150														
111															151														
112															152														
113															153														
114															154														
115															155														
116															156														
117															157														
118															158														
119															159														
120															160														

[－通話の料金とダイヤルの初期値]

項番	1通話の料金 (事務/客室)	ダイヤル
001	000/000	177
002	000/000	117
003	000/000	0120
004	000/000	0800
005	000/000	050
006	000/000	0036070
007	000/000	0036080
008	000/000	0036090
009	000/000	0039070
010	000/000	0039080
011	000/000	0039090
012	000/000	0033070
013	000/000	0033080
014	000/000	0033090
015	000/000	0077070
016	000/000	0077080
017	000/000	0077090
018	000/000	0088070
019	000/000	0088080
020	000/000	0088090
021	000/000	070
022	000/000	080
023	000/000	090
024～160	000/000	設定なし



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値			
* 9317	[簡易トランスレータの課金基本秒数] ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(秒数の2倍)を記入												下表による			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		D <sub>1</sub> 時間帯			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		D <sub>1</sub> 時間帯			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		D <sub>1</sub> 時間帯				
項番		1:昼	2:夜	3:深夜	項番		1:昼	2:夜	3:深夜	項番		1:昼	2:夜	3:深夜		
001					041					081						
002					042					082						
003					043					083						
004					044					084						
005					045					085						
006					046					086						
007					047					087						
008					048					088						
009					049					089						
010					050					090						
011					051					091						
012					052					092						
013					053					093						
014					054					094						
015					055					095						
016					056					096						
017					057					097						
018					058					098						
019					059					099						
020					060					100						
021					061					101						
022					062					102						
023					063					103						
024					064					104						
025					065					105						
026					066					106						
027					067					107						
028					068					108						
029					069					109						
030					070					110						
031					071					111						
032					072					112						
033					073					113						
034					074					114						
035					075					115						
036					076					116						
037					077					117						
038					078					118						
039					079					119						
040					080					120						

[課金基本秒数の初期値]			
項番	課金基本秒数 (秒×2)		
	昼	夜	深夜
001	360	360	360
002	360	360	360
003	000	000	000
004	000	000	000
005	360	360	360
006	120	120	120
007	120	120	120
008	120	120	120
009	120	120	120
010	120	120	120
011	120	120	120
012	120	120	120
013	120	120	120
014	120	120	120
015	120	120	120
016	120	120	120
017	120	120	120
018	120	120	120
019	120	120	120
020	120	120	120
021	120	120	120
022	120	120	120
023	120	120	120
024～160	000	000	000



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9318	[簡易トランスレータの単位通話料金] ※空欄に単位通話料金(00:0円/01:1円~99:99円)を記入																下表による
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 事務グループ単位料金																
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 客室グループ単位料金																
	[単位通話料金の初期値]																
	項番	単位通話料金 (事務/客室)															
	001	08/10															
	002	08/10															
	003	00/00															
	004	00/00															
	005	11/12															
	006	17/20															
	007	17/20															
	008	17/20															
	009	18/21															
	010	18/21															
	011	18/21															
	012	17/20															
	013	17/20															
	014	17/20															
	015	17/20															
	016	17/20															
	017	17/20															
	018	18/21															
	019	18/21															
	020	18/21															
	021	17/20															
	022	17/20															
	023	17/20															
	024~160	00/00															



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ											初期値	
* 9319	[課金の昼夜切替時間帯] ※D <sub>0</sub> (種別)毎にD <sub>3</sub> のデータ(1:昼, 2:夜, 3:深夜)を記入											平日,土曜,休日共、 NTTの切替時刻と同じ	
切替時刻		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 時	D <sub>2</sub> 分	D <sub>0</sub> 種別			切替時刻		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 時	D <sub>2</sub> 分	D <sub>0</sub> 種別		
				0	1	2					0	1	2
				平日	土曜	休日					平日	土曜	休日
0時00分	00	0				12時00分	12	0					
0時30分	00	1				12時30分	12	1					
1時00分	01	0				13時00分	13	0					
1時30分	01	1				13時30分	13	1					
2時00分	02	0				14時00分	14	0					
2時30分	02	1				14時30分	14	1					
3時00分	03	0				15時00分	15	0					
3時30分	03	1				15時30分	15	1					
4時00分	04	0				16時00分	16	0					
4時30分	04	1				16時30分	16	1					
5時00分	05	0				17時00分	17	0					
5時30分	05	1				17時30分	17	1					
6時00分	06	0				18時00分	18	0					
6時30分	06	1				18時30分	18	1					
7時00分	07	0				19時00分	19	0					
7時30分	07	1				19時30分	19	1					
8時00分	08	0				20時00分	20	0					
8時30分	08	1				20時30分	20	1					
9時00分	09	0				21時00分	21	0					
9時30分	09	1				21時30分	21	1					
10時00分	10	0				22時00分	22	0					
10時30分	10	1				22時30分	22	1					
11時00分	11	0				23時00分	23	0					
11時30分	11	1				23時30分	23	1					



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9320	[国番号の設定] (1/2：項番001～200)										工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に国番号を記入										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> )	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> )	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> )	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> )			
	項番	国番号	項番	国番号	項番	国番号	項番	国番号			
	001		051		101		151				
	002		052		102		152				
	003		053		103		153				
	004		054		104		154				
	005		055		105		155				
	006		056		106		156				
	007		057		107		157				
	008		058		108		158				
	009		059		109		159				
	010		060		110		160				
	011		061		111		161				
	012		062		112		162				
	013		063		113		163				
	014		064		114		164				
	015		065		115		165				
	016		066		116		166				
	017		067		117		167				
	018		068		118		168				
	019		069		119		169				
	020		070		120		170				
	021		071		121		171				
	022		072		122		172				
	023		073		123		173				
	024		074		124		174				
	025		075		125		175				
	026		076		126		176				
	027		077		127		177				
	028		078		128		178				
	029		079		129		179				
	030		080		130		180				
	031		081		131		181				
	032		082		132		182				
	033		083		133		183				
	034		084		134		184				
	035		085		135		185				
	036		086		136		186				
	037		087		137		187				
	038		088		138		188				
	039		089		139		189				
	040		090		140		190				
	041		091		141		191				
	042		092		142		192				
	043		093		143		193				
	044		094		144		194				
	045		095		145		195				
	046		096		146		196				
047		097		147		197					
048		098		148		198					
049		099		149		199					
050		100		150		200					



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ								初期値
* 9320	[国番号の設定] (2/2 : 項番201~300) ※空欄に国番号を記入								工事・保守マニュアル参照
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> )	
	項番	国番号	項番	国番号	項番	国番号	項番	国番号	
	201		226		251		276		
	202		227		252		277		
	203		228		253		278		
	204		229		254		279		
	205		230		255		280		
	206		231		256		281		
	207		232		257		282		
	208		233		258		283		
	209		234		259		284		
	210		235		260		285		
	211		236		261		286		
	212		237		262		287		
	213		238		263		288		
	214		239		264		289		
	215		240		265		290		
	216		241		266		291		
	217		242		267		292		
	218		243		268		293		
	219		244		269		294		
	220		245		270		295		
	221		246		271		296		
	222		247		272		297		
	223		248		273		298		
	224		249		274		299		
	225		250		275		300		



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9321	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル1) ] (1/3 : 項番001~100) ※空欄に各単位料金 (001~255) を記入												工事・保守マニュアル 参照
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜			1 昼		2 夜		3 深夜	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金
001							051						
002							052						
003							053						
004							054						
005							055						
006							056						
007							057						
008							058						
009							059						
010							060						
011							061						
012							062						
013							063						
014							064						
015							065						
016							066						
017							067						
018							068						
019							069						
020							070						
021							071						
022							072						
023							073						
024							074						
025							075						
026							076						
027							077						
028							078						
029							079						
030							080						
031							081						
032							082						
033							083						
034							084						
035							085						
036							086						
037							087						
038							088						
039							089						
040							090						
041							091						
042							092						
043							093						
044							094						
045							095						
046							096						
047							097						
048							098						
049							099						
050							100						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 9321	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル1) ] (2/3 : 項番101～200) ※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												工事・保守マニュアル 参照	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯						
	1 昼		2 夜		3 深夜			1 昼		2 夜		3 深夜		
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	
101							151							
102							152							
103							153							
104							154							
105							155							
106							156							
107							157							
108							158							
109							159							
110							160							
111							161							
112							162							
113							163							
114							164							
115							165							
116							166							
117							167							
118							168							
119							169							
120							170							
121							171							
122							172							
123							173							
124							174							
125							175							
126							176							
127							177							
128							178							
129							179							
130							180							
131							181							
132							182							
133							183							
134							184							
135							185							
136							186							
137							187							
138							188							
139							189							
140							190							
141							191							
142							192							
143							193							
144							194							
145							195							
146							196							
147							197							
148							198							
149							199							
150							200							



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9321	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル1) ] (3/3 : 項番201～300) ※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												工事・保守マニュアル 参照
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜			1 昼		2 夜		3 深夜	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金
201							251						
202							252						
203							253						
204							254						
205							255						
206							256						
207							257						
208							258						
209							259						
210							260						
211							261						
212							262						
213							263						
214							264						
215							265						
216							266						
217							267						
218							268						
219							269						
220							270						
221							271						
222							272						
223							273						
224							274						
225							275						
226							276						
227							277						
228							278						
229							279						
230							280						
231							281						
232							282						
233							283						
234							284						
235							285						
236							286						
237							287						
238							288						
239							289						
240							290						
241							291						
242							292						
243							293						
244							294						
245							295						
246							296						
247							297						
248							298						
249							299						
250							300						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9322	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル2) ] (1/3 : 項番001～100)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												
	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>1</sub> 時間帯						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		
001							051						
002							052						
003							053						
004							054						
005							055						
006							056						
007							057						
008							058						
009							059						
010							060						
011							061						
012							062						
013							063						
014							064						
015							065						
016							066						
017							067						
018							068						
019							069						
020							070						
021							071						
022							072						
023							073						
024							074						
025							075						
026							076						
027							077						
028							078						
029							079						
030							080						
031							081						
032							082						
033							083						
034							084						
035							085						
036							086						
037							087						
038							088						
039							089						
040							090						
041							091						
042							092						
043							093						
044							094						
045							095						
046							096						
047							097						
048							098						
049							099						
050							100						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9322	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル2) ] (2/3 : 項番101～200) ※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												工事・保守マニュアル 参照
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜			1 昼		2 夜		3 深夜	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金
101							151						
102							152						
103							153						
104							154						
105							155						
106							156						
107							157						
108							158						
109							159						
110							160						
111							161						
112							162						
113							163						
114							164						
115							165						
116							166						
117							167						
118							168						
119							169						
120							170						
121							171						
122							172						
123							173						
124							174						
125							175						
126							176						
127							177						
128							178						
129							179						
130							180						
131							181						
132							182						
133							183						
134							184						
135							185						
136							186						
137							187						
138							188						
139							189						
140							190						
141							191						
142							192						
143							193						
144							194						
145							195						
146							196						
147							197						
148							198						
149							199						
150							200						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9322	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル2) ] (3/3 : 項番201～300)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												
	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>1</sub> 時間帯						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		
201							251						
202							252						
203							253						
204							254						
205							255						
206							256						
207							257						
208							258						
209							259						
210							260						
211							261						
212							262						
213							263						
214							264						
215							265						
216							266						
217							267						
218							268						
219							269						
220							270						
221							271						
222							272						
223							273						
224							274						
225							275						
226							276						
227							277						
228							278						
229							279						
230							280						
231							281						
232							282						
233							283						
234							284						
235							285						
236							286						
237							287						
238							288						
239							289						
240							290						
241							291						
242							292						
243							293						
244							294						
245							295						
246							296						
247							297						
248							298						
249							299						
250							300						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9323	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル3) ] (1/3 : 項番001~100)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001~255) を記入												
	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>1</sub> 時間帯						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	
001							051						
002							052						
003							053						
004							054						
005							055						
006							056						
007							057						
008							058						
009							059						
010							060						
011							061						
012							062						
013							063						
014							064						
015							065						
016							066						
017							067						
018							068						
019							069						
020							070						
021							071						
022							072						
023							073						
024							074						
025							075						
026							076						
027							077						
028							078						
029							079						
030							080						
031							081						
032							082						
033							083						
034							084						
035							085						
036							086						
037							087						
038							088						
039							089						
040							090						
041							091						
042							092						
043							093						
044							094						
045							095						
046							096						
047							097						
048							098						
049							099						
050							100						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値		
* 9323	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル3) ] (2/3 : 項番101～200)													工事・保守マニュアル 参照	
	※空欄に各単位料金 (001～255) を記入														
		D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>1</sub> 時間帯							
	1 昼		2 夜		3 深夜		1 昼		2 夜		3 深夜				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		
101							151								
102							152								
103							153								
104							154								
105							155								
106							156								
107							157								
108							158								
109							159								
110							160								
111							161								
112							162								
113							163								
114							164								
115							165								
116							166								
117							167								
118							168								
119							169								
120							170								
121							171								
122							172								
123							173								
124							174								
125							175								
126							176								
127							177								
128							178								
129							179								
130							180								
131							181								
132							182								
133							183								
134							184								
135							185								
136							186								
137							187								
138							188								
139							189								
140							190								
141							191								
142							192								
143							193								
144							194								
145							195								
146							196								
147							197								
148							198								
149							199								
150							200								



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9323	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル3) ] (3/3 : 項番 201～300) ※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												工事・保守マニュアル 参照
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜			1 昼		2 夜		3 深夜	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金
201							251						
202							252						
203							253						
204							254						
205							255						
206							256						
207							257						
208							258						
209							259						
210							260						
211							261						
212							262						
213							263						
214							264						
215							265						
216							266						
217							267						
218							268						
219							269						
220							270						
221							271						
222							272						
223							273						
224							274						
225							275						
226							276						
227							277						
228							278						
229							279						
230							280						
231							281						
232							282						
233							283						
234							284						
235							285						
236							286						
237							287						
238							288						
239							289						
240							290						
241							291						
242							292						
243							293						
244							294						
245							295						
246							296						
247							297						
248							298						
249							299						
250							300						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9324	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル4) ] (1/3 : 項番001~100)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001~255) を記入												
	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>1</sub> 時間帯						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	
001							051						
002							052						
003							053						
004							054						
005							055						
006							056						
007							057						
008							058						
009							059						
010							060						
011							061						
012							062						
013							063						
014							064						
015							065						
016							066						
017							067						
018							068						
019							069						
020							070						
021							071						
022							072						
023							073						
024							074						
025							075						
026							076						
027							077						
028							078						
029							079						
030							080						
031							081						
032							082						
033							083						
034							084						
035							085						
036							086						
037							087						
038							088						
039							089						
040							090						
041							091						
042							092						
043							093						
044							094						
045							095						
046							096						
047							097						
048							098						
049							099						
050							100						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9324	[国際通話料金の設定(課金テーブル4)] (2/3: 項番101~200) ※空欄に各単位料金(001~255)を記入												工事・保守マニュアル 参照
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	D <sub>1</sub> 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜			1 昼		2 夜		3 深夜	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金
101							151						
102							152						
103							153						
104							154						
105							155						
106							156						
107							157						
108							158						
109							159						
110							160						
111							161						
112							162						
113							163						
114							164						
115							165						
116							166						
117							167						
118							168						
119							169						
120							170						
121							171						
122							172						
123							173						
124							174						
125							175						
126							176						
127							177						
128							178						
129							179						
130							180						
131							181						
132							182						
133							183						
134							184						
135							185						
136							186						
137							187						
138							188						
139							189						
140							190						
141							191						
142							192						
143							193						
144							194						
145							195						
146							196						
147							197						
148							198						
149							199						
150							200						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9324	[ 国際通話料金の設定 (課金テーブル4) ] (3/3 : 項番201～300)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												
	D <sub>1</sub> 時間帯						D <sub>1</sub> 時間帯						
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分まで の単位 料金	D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降 の単位 料金		
201							251						
202							252						
203							253						
204							254						
205							255						
206							256						
207							257						
208							258						
209							259						
210							260						
211							261						
212							262						
213							263						
214							264						
215							265						
216							266						
217							267						
218							268						
219							269						
220							270						
221							271						
222							272						
223							273						
224							274						
225							275						
226							276						
227							277						
228							278						
229							279						
230							280						
231							281						
232							282						
233							283						
234							284						
235							285						
236							286						
237							287						
238							288						
239							289						
240							290						
241							291						
242							292						
243							293						
244							294						
245							295						
246							296						
247							297						
248							298						
249							299						
250							300						



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ					初期値		
* 9325	[国際通話課金基本秒数と客室グループ課金係数]					[課金テーブル1～3] 006, 10:6秒, 1.0倍 [課金テーブル4] 060, 10:60秒, 1.0倍		
	D <sub>0</sub>	課金テーブル	1	2	3		4	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	課金基本秒数						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	課金係数						
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入							
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	001～180						
	課金基本秒数	1秒～180秒						
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	10～20						
	課金係数	1.0倍～2.0倍						
* 9326	[国際通話未登録時の通話料金] ※空欄に各単位料金 (001～255) を記入					下表による		
	D <sub>0</sub>	課金テーブル		1	2		3	4
	D <sub>1</sub> 時間帯	1 昼	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分までの単位料金					
			D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降の単位料金					
		2 夜	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分までの単位料金					
			D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降の単位料金					
		3 深夜	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 1分までの単位料金					
			D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 1分以降の単位料金					
	[課金テーブルの初期値]							
	D <sub>0</sub>	課金テーブル		1	2		3	4
	D <sub>1</sub> 時間帯	1 昼	1分までの単位料金	031	037		037	250
			1分以降の単位料金	028	031		031	250
		2 夜	1分までの単位料金	026	033		031	250
			1分以降の単位料金	023	025		025	250
		3 深夜	1分までの単位料金	025	029		029	250
1分以降の単位料金			020	024	024	250		
* 9330	[客室料金の四捨五入の有無]					1:あり		
	D	0	1					
	四捨五入	なし	あり					



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9332	[ 終話印字の有無 ] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>		0	なし																		
終話印字		1	あり																		



## 課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																		
* 9333	<div>[ 終話印字の起動条件 ]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>起動条件</td><td>終話印字なし</td><td>全通話終了時</td><td>長時間通話時</td><td>料金超過時</td><td>長時間通話時または料金超過時</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	起動条件	終話印字なし	全通話終了時	長時間通話時	料金超過時	長時間通話時または料金超過時	0:終話印字なし						
D	0	1	2	3	4															
起動条件	終話印字なし	全通話終了時	長時間通話時	料金超過時	長時間通話時または料金超過時															
* 9334	<div>[ 終話印字の印字内容 ] ※空欄該当部分をマーク</div> <table><tr><td></td><td>0(なし)</td><td>1(あり)</td></tr><tr><td>D<sub>0</sub> 通話時間印字</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 相手先不明時の印字</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub> ダイヤル下2桁のマスク</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub> 回線番号の印字</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>4</sub> 「TN」文字の印字</td><td></td><td></td></tr></table>		0(なし)	1(あり)	D <sub>0</sub> 通話時間印字			D <sub>1</sub> 相手先不明時の印字			D <sub>2</sub> ダイヤル下2桁のマスク			D <sub>3</sub> 回線番号の印字			D <sub>4</sub> 「TN」文字の印字			1:通話時間印字あり 1:相手先不明時の印字あり 0:ダイヤル下2桁のマスクなし 0:回線番号の印字なし 1:「TN」文字の印字あり
	0(なし)	1(あり)																		
D <sub>0</sub> 通話時間印字																				
D <sub>1</sub> 相手先不明時の印字																				
D <sub>2</sub> ダイヤル下2桁のマスク																				
D <sub>3</sub> 回線番号の印字																				
D <sub>4</sub> 「TN」文字の印字																				
* 9335	<div>[ 終話印字の長時間通話条件 ] ※空欄に設定時間を記入</div> <table><tr><td>DD</td><td>00</td><td>01～99</td></tr><tr><td>時間設定</td><td>機能なし</td><td>分</td></tr></table>	DD	00	01～99	時間設定	機能なし	分	00:機能なし												
DD	00	01～99																		
時間設定	機能なし	分																		
* 9336	<div>[ 終話印字の超過料金条件 ] ※空欄に設定料金を記入</div> <table><tr><td>DDDDDD</td><td>000000</td><td>000001～999999</td></tr><tr><td>料金設定</td><td>機能なし</td><td>円</td></tr></table>	DDDDDD	000000	000001～999999	料金設定	機能なし	円	000000:機能なし												
DDDDDD	000000	000001～999999																		
料金設定	機能なし	円																		
* 9337	<div>[ 通話料金にける消費税 ] ※空欄にD<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>のデータ(税率)を記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 税率</td><td>D<sub>1</sub> 端数処理金額</td><td colspan="3">D<sub>2</sub> 端数処理</td></tr><tr><td>(        % )</td><td>0        1</td><td>0        1        2</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>1円未満   10円未満</td><td>切り上げ   切り捨て   四捨五入</td><td colspan="2"></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 税率	D <sub>1</sub> 端数処理金額	D <sub>2</sub> 端数処理			(        % )	0        1	0        1        2				1円未満   10円未満	切り上げ   切り捨て   四捨五入			[税率] 100:10% [端数処理金額] 1:10円未満 [端数処理] 2:四捨五入			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 税率	D <sub>1</sub> 端数処理金額	D <sub>2</sub> 端数処理																		
(        % )	0        1	0        1        2																		
	1円未満   10円未満	切り上げ   切り捨て   四捨五入																		
* 9339	<div>[ 終話印字時のダイヤル印字内容 ]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤル印字内容</td><td>送出ダイヤルと同じ</td><td>通話料金管理を行った事業者識別番号を付加</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤル印字内容	送出ダイヤルと同じ	通話料金管理を行った事業者識別番号を付加	0:送出ダイヤルと同じ												
D	0	1																		
ダイヤル印字内容	送出ダイヤルと同じ	通話料金管理を行った事業者識別番号を付加																		
* 9361	<div>[ 簡易トランスレータの課金パターン一括設定 ]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>対象回線料金</td><td>ひかり電話料金</td><td>アナログ回線料金</td><td>ISDN回線料金</td><td>IP電話料金</td></tr></table>	D	0	1	2	3	対象回線料金	ひかり電話料金	アナログ回線料金	ISDN回線料金	IP電話料金	0:ひかり電話料金								
D	0	1	2	3																
対象回線料金	ひかり電話料金	アナログ回線料金	ISDN回線料金	IP電話料金																
* 9364	<div>[ ID発信時の転送機能 ]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>転送機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	転送機能	なし	あり	0:なし												
D	0	1																		
転送機能	なし	あり																		
* 9365	<div>[ ID発信時のパスワード識別 ]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>パスワード識別</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	パスワード識別	なし	あり	1:あり												
D	0	1																		
パスワード識別	なし	あり																		



IPに関するコマンド

コマンド	データ										初期値										
* 9400	[主装置のIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入										0-192168001100: 192.168.1.100 1-255255255000: 255.255.255.0 2-192168001002: 192.168.1.2 3-なし 4-なし										
	D <sub>0</sub> アドレス種別		D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス																		
	0	IPアドレス																			
	1	サブネットマスク																			
	2	デフォルトゲートウェイ																			
	3	優先DNSサーバ																			
	4	代替DNSサーバ																			
* 9401	[IP端末のIPアドレス] (1/2:収容位置501～556、601～656) ※空欄にIPアドレスを記入										なし										
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス									D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス							
	501											601									
	502											602									
	503											603									
	504											604									
	505											605									
	506											606									
	507											607									
	508											608									
	509											609									
	510											610									
	511											611									
	512											612									
	513											613									
	514											614									
	515											615									
	516											616									
	517											617									
	518											618									
	519											619									
	520											620									
	521											621									
	522											622									
	523											623									
	524											624									
	525											625									
	526											626									
	527											627									
	528											628									
	529											629									
	530											630									
	531											631									
	532											632									
	533											633									
	534											634									
	535											635									
	536											636									
	537											637									
	538											638									
	539											639									
	540											640									
	541											641									
	542											642									
	543											643									
	544											644									
	545											645									
	546											646									
	547											647									
	548											648									
	549											649									
	550											650									
	551											651									
	552											652									
	553											653									
	554											654									
	555											655									
	556											656									



IPに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 9401	[IP端末のIPアドレス] (2/2:収容位置801～896) ※空欄にIPアドレスを記入		なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th colspan="4">D<sub>1</sub>…D<sub>1</sub> IPアドレス</th></tr><tr><td>801</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>802</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>803</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>804</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>805</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>806</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>807</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>808</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>809</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>810</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>811</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>812</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>813</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>814</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>815</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>816</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>817</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>818</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>819</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>820</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>821</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>822</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>823</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>824</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>825</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>826</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>827</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>828</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>829</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>830</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>831</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>832</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>833</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>834</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>835</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>836</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>837</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>838</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>839</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>840</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>841</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>842</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>843</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>844</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>845</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>846</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>847</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>848</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>849</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>850</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>851</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>852</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>853</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>854</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>855</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>856</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>857</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>858</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>859</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>860</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>861</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>862</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>863</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>864</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> IPアドレス				801					802					803					804					805					806					807					808					809					810					811					812					813					814					815					816					817					818					819					820					821					822					823					824					825					826					827					828					829					830					831					832					833					834					835					836					837					838					839					840					841					842					843					844					845					846					847					848					849					850					851					852					853					854					855					856					857					858					859					860					861					862					863					864					<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th colspan="4">D<sub>1</sub>…D<sub>1</sub> IPアドレス</th></tr><tr><td>865</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>866</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>867</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>868</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>869</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>870</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>871</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>872</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>873</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>874</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>875</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>876</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>877</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>878</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>879</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>880</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>881</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>882</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>883</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>884</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>885</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>886</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>887</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>888</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>889</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>890</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>891</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>892</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>893</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>894</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>895</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>896</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> IPアドレス				865					866					867					868					869					870					871					872					873					874					875					876					877					878					879					880					881					882					883					884					885					886					887					888					889					890					891					892					893					894					895					896			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> IPアドレス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
802																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
804																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
807																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
811																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
813																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
815																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
816																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
819																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
821																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
822																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
823																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
825																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
826																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
828																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
829																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
830																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
831																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
834																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
836																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
837																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
838																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
839																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
841																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
843																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
844																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
845																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
846																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
847																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
848																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
849																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
851																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
852																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
853																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
854																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
855																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
857																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
858																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
859																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
861																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
862																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
863																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
864																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> IPアドレス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
866																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
867																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
868																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
869																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
871																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
872																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
873																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
874																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
876																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
877																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
878																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
879																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
881																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
882																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
883																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
884																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
885																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
886																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
887																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
888																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
890																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
891																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
893																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
894																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
895																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9402	[IP端末制御用ポート番号] ※空欄にポ-ト番号を記入 <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポ-ト番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポ-ト番号					50000																																																																																																																																																																																																																																																						
D D D D D																																																																																																																																																																																																																																																																		
ポ-ト番号																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9403	[データ設定アプリ用ポート設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ポ-ト設定</td><td>ポ-トクローズ</td><td>ポ-トオープン</td></tr></table>	D	0	1	ポ-ト設定	ポ-トクローズ	ポ-トオープン	0:ポ-トクローズ																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																
ポ-ト設定	ポ-トクローズ	ポ-トオープン																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9404	[CTI情報送出先／SVUAのポート番号] ※空欄にポ-ト番号を記入 <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポ-ト番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポ-ト番号					54001																																																																																																																																																																																																																																																						
D D D D D																																																																																																																																																																																																																																																																		
ポ-ト番号																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9405	[CTI情報送出先／SVUAのIPアドレス] ※空欄にIPアド-スを記入 <table><tr><td>D...D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアド-ス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D...D								IPアド-ス								192168001211																																																																																																																																																																																																																																																
D...D																																																																																																																																																																																																																																																																		
IPアド-ス																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9406	[専用給電ハブ制御用ポート番号] ※空欄にポ-ト番号を記入 <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポ-ト番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポ-ト番号					50001																																																																																																																																																																																																																																																						
D D D D D																																																																																																																																																																																																																																																																		
ポ-ト番号																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9407	[専用給電ハブのIPアドレス] ※空欄にIPアド-スを記入 <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 給電ハブ 番号</th><th colspan="7">D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub> IPアド-ス</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 給電ハブ 番号</th><th colspan="7">D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub> IPアド-ス</th></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 給電ハブ 番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアド-ス							01								02								03								04								05								06								07								08								09								10								11								12								13								14								15								D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 給電ハブ 番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアド-ス							16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30								なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 給電ハブ 番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアド-ス																																																																																																																																																																																																																																																																	
01																																																																																																																																																																																																																																																																		
02																																																																																																																																																																																																																																																																		
03																																																																																																																																																																																																																																																																		
04																																																																																																																																																																																																																																																																		
05																																																																																																																																																																																																																																																																		
06																																																																																																																																																																																																																																																																		
07																																																																																																																																																																																																																																																																		
08																																																																																																																																																																																																																																																																		
09																																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																																		
13																																																																																																																																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																																																																																																																																		
15																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 給電ハブ 番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアド-ス																																																																																																																																																																																																																																																																	
16																																																																																																																																																																																																																																																																		
17																																																																																																																																																																																																																																																																		
18																																																																																																																																																																																																																																																																		
19																																																																																																																																																																																																																																																																		
20																																																																																																																																																																																																																																																																		
21																																																																																																																																																																																																																																																																		
22																																																																																																																																																																																																																																																																		
23																																																																																																																																																																																																																																																																		
24																																																																																																																																																																																																																																																																		
25																																																																																																																																																																																																																																																																		
26																																																																																																																																																																																																																																																																		
27																																																																																																																																																																																																																																																																		
28																																																																																																																																																																																																																																																																		
29																																																																																																																																																																																																																																																																		
30																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9412	[ASPサーバIPアドレス] ※空欄にIPアド-スを記入 <table><tr><th>D<sub>0</sub> サーバ 番号</th><th colspan="7">D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub> IPアド-ス</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub> サーバ 番号</th><th colspan="7">D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub> IPアド-ス</th></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> サーバ 番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアド-ス							1								2								3								4								D <sub>0</sub> サーバ 番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアド-ス							5								6								7								8								なし																																																																																																																																																																																
D <sub>0</sub> サーバ 番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアド-ス																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																																																																																		
3																																																																																																																																																																																																																																																																		
4																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> サーバ 番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアド-ス																																																																																																																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																																																																																																																		
6																																																																																																																																																																																																																																																																		
7																																																																																																																																																																																																																																																																		
8																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9413	[ASPサーバポート番号] ※空欄にポ-ト番号を記入 <table><tr><th>D<sub>0</sub> サーバ 番号</th><th colspan="4">D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ポ-ト番号</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D<sub>0</sub> サーバ 番号</th><th colspan="4">D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ポ-ト番号</th></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> サーバ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号				1					2					3					4					D <sub>0</sub> サーバ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号				5					6					7					8					1-53001 2-53002 3-53003 4-53004 5-53005 6-53006 7-53007 8-53008																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> サーバ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																																																																																		
3																																																																																																																																																																																																																																																																		
4																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> サーバ 番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号																																																																																																																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																																																																																																																		
6																																																																																																																																																																																																																																																																		
7																																																																																																																																																																																																																																																																		
8																																																																																																																																																																																																																																																																		



## IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 9414	[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (1/8:サーバ番号1) ※空欄に対象PSの収容位置(D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )を記入	000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D<sub>2</sub> 項番</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号	D <sub>2</sub> 項番								1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号		D <sub>2</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1		2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



## IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (2/8：サーバ 番号2) ※空欄に対象PSの収容位置 (D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) を記入</div> <table><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ 番号</th><th colspan="8">D<sub>2</sub> 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ 番号	D <sub>2</sub> 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ 番号	D <sub>2</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



## IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (3/8：サーバ番号3)</div> <div>※空欄に対象PSの収容位置 (D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) を記入</div> <table><thead><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D<sub>2</sub> 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr></thead><tbody><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号	D <sub>2</sub> 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号	D <sub>2</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



## IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (4/8：サーバ 番号4) ※空欄に対象PSの収容位置 (D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) を記入</div> <table><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ 番号</th><th colspan="8">D<sub>2</sub> 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ 番号	D <sub>2</sub> 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ 番号	D <sub>2</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



## IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (5/8：サーバ番号5) ※空欄に対象PSの収容位置 (D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) を記入</div> <table><thead><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D<sub>2</sub> 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr></thead><tbody><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号	D <sub>2</sub> 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号	D <sub>2</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



## IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (6/8：サーバ 番号6) ※空欄に対象PSの収容位置 (D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>) を記入</div> <table><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ 番号</th><th colspan="8">D<sub>2</sub> 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ 番号	D <sub>2</sub> 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ 番号	D <sub>2</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



## IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 9414	[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (7/8:サーバ番号7) ※空欄に対象PSの収容位置(D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> )を記入	000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D<sub>2</sub> 項番</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号	D <sub>2</sub> 項番								1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48								
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号		D <sub>2</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1		2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (8/8：サーバ番号8) ※空欄に対象PSの収容位置(D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>)を記入</div> <table><tr><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D<sub>2</sub> 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号	D <sub>2</sub> 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 代理応答/内線保留グループ番号	D <sub>2</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9415	<div>[ASP着信の待ち合わせ条件とグループ着信条件] ※空欄該当部分をマーク</div> <table><tr><th>D<sub>0</sub> サーバ番号</th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td rowspan="8">D<sub>1</sub> 待ち合わせ</td><td>0</td><td colspan="8">待ち合わせなし</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="8">5秒</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="8">10秒</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="8">15秒</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="8">20秒</td></tr><tr><td>5</td><td colspan="8">25秒</td></tr><tr><td>6</td><td colspan="8">30秒</td></tr><tr><td>7</td><td colspan="8">35秒</td></tr><tr><td rowspan="2">D<sub>2</sub> グループ着信条件</td><td>0</td><td colspan="8">1台以上呼出可能時</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="8">全端末呼出可能時</td></tr></table>	D <sub>0</sub> サーバ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	D <sub>1</sub> 待ち合わせ	0	待ち合わせなし								1	5秒								2	10秒								3	15秒								4	20秒								5	25秒								6	30秒								7	35秒								D <sub>2</sub> グループ着信条件	0	1台以上呼出可能時								1	全端末呼出可能時								0, 0: 待ち合わせなし, 1台以上呼出可能時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> サーバ番号		1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D <sub>1</sub> 待ち合わせ	0	待ち合わせなし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	5秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2	10秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	3	15秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	4	20秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	5	25秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	6	30秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	7	35秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> グループ着信条件	0	1台以上呼出可能時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	全端末呼出可能時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



IPに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9416	[NTPサーバ接続の有無]																				1:あり	
	D	0	1																			
	接続	なし	あり																			
* 9417	[ファームウェアアップデート通知有無と再起動時刻] ※空欄に時刻 (0000～2359) を記入																				0, 0000: なし, 00:00	
	D <sub>0</sub>	通知	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	再起動時刻																		
	0	なし																				
	1	あり																				
* 9419	[VOIPUのチャネル(収容位置)毎の用途] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:専用IP端末用	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518		519
D <sub>2</sub> VOIPUの 用途	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
	4	拠点間ビデオ会議/ テレビ電話用																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	0	なし/SIP端末用																				
	1	専用IP端末用																				
	2	IPDH1用(ト-アホD)																				
	3	IPDH2用(ト-アホE)																				



# IPに関するコマンド

コマンド	データ										初期値	
* 9420	[IP基板のIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入											左表参照
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> スロット番号	対応 ポート	D <sub>1</sub> …D <sub>4</sub> IPアドレス						初期値			
	01	VO1PU1								192168001101	(192.168.1.101)	
	02	VO1PU2								192168001102	(192.168.1.102)	
	11	PORT11								192168001111	(192.168.1.111)	
	12	PORT12								192168001112	(192.168.1.112)	
	13	PORT13								192168001113	(192.168.1.113)	
	14	PORT14								192168001114	(192.168.1.114)	
	15	PORT15								192168001115	(192.168.1.115)	
	16	PORT16								192168001116	(192.168.1.116)	
	17	PORT17								192168001117	(192.168.1.117)	
	21	PORT21								192168001121	(192.168.1.121)	
	22	PORT22								192168001122	(192.168.1.122)	
	23	PORT23								192168001123	(192.168.1.123)	
	24	PORT24								192168001124	(192.168.1.124)	
	25	PORT25								192168001125	(192.168.1.125)	
	26	PORT26								192168001126	(192.168.1.126)	
	27	PORT27								192168001127	(192.168.1.127)	
	31	PORT31								192168001131	(192.168.1.131)	
	32	PORT32								192168001132	(192.168.1.132)	
	33	PORT33								192168001133	(192.168.1.133)	
	34	PORT34								192168001134	(192.168.1.134)	
	35	PORT35								192168001135	(192.168.1.135)	
	36	PORT36								192168001136	(192.168.1.136)	
	37	PORT37								192168001137	(192.168.1.137)	



IPに関するコマンド

コマンド	データ						初期値
* 9421	[IP端末の音声ポート番号] ※空欄にポート番号を記入						左表参照
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポート番号	初期値	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポート番号	初期値	
	501		50501	601		50601	
	502		50502	602		50602	
	503		50503	603		50603	
	504		50504	604		50604	
	505		50505	605		50605	
	506		50506	606		50606	
	507		50507	607		50607	
	508		50508	608		50608	
	509		50509	609		50609	
	510		50510	610		50610	
	511		50511	611		50611	
	512		50512	612		50612	
	513		50513	613		50613	
	514		50514	614		50614	
	515		50515	615		50615	
	516		50516	616		50616	
	517		50517	617		50617	
	518		50518	618		50618	
	519		50519	619		50619	
	520		50520	620		50620	
	521		50521	621		50621	
	522		50522	622		50622	
	523		50523	623		50623	
	524		50524	624		50624	
	525		50525	625		50625	
	526		50526	626		50626	
	527		50527	627		50627	
	528		50528	628		50628	
	529		50529	629		50629	
	530		50530	630		50630	
	531		50531	631		50631	
	532		50532	632		50632	
	533		50533	633		50633	
	534		50534	634		50634	
	535		50535	635		50635	
	536		50536	636		50636	
	537		50537	637		50637	
	538		50538	638		50638	
	539		50539	639		50639	
	540		50540	640		50640	
	541		50541	641		50641	
	542		50542	642		50642	
	543		50543	643		50643	
	544		50544	644		50644	
	545		50545	645		50645	
	546		50546	646		50646	
	547		50547	647		50647	
	548		50548	648		50648	
	549		50549	649		50649	
	550		50550	650		50650	
	551		50551	651		50651	
	552		50552	652		50652	
	553		50553	653		50653	
	554		50554	654		50654	
	555		50555	655		50655	
	556		50556	656		50656	



IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																														
* 9424	[VOIPU音声パケットQoS指定]	40:40																																																																																																																														
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520																																																																																																																														
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540																																																																																																																														
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556																																																																																																																														
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620																																																																																																																														
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640																																																																																																																														
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656																																																																																																																														
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820																																																																																																																														
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840																																																																																																																															
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860																																																																																																																															
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861 862 863 964 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880																																																																																																																															
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896																																																																																																																															
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> DSCP値																																																																																																																																
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																																																																																																																																
<table><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>00~63</td></tr><tr><td>DSCP値</td><td>0~63</td></tr></table>			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	00~63	DSCP値	0~63																																																																																																																										
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	00~63																																																																																																																															
DSCP値	0~63																																																																																																																															
* 9431	[SIPサーバ機能のポート番号] ※空欄にポート番号を記入	05060																																																																																																																														
<table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポ-ト番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D D D D D					ポ-ト番号																																																																																																																								
D D D D D																																																																																																																																
ポ-ト番号																																																																																																																																
* 9432	[VOIPUのRTPポート番号] ※空欄にポート番号を記入	01-55010 02-55020 03-55030 ? ? 56-55560																																																																																																																														
<table><tr><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> チャリ番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ポ-ト番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> チャリ番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ポ-ト番号</th><th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> チャリ番号</th><th>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ポ-ト番号</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td>21</td><td></td><td>41</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>22</td><td></td><td>42</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>23</td><td></td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>24</td><td></td><td>44</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>25</td><td></td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>26</td><td></td><td>46</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>27</td><td></td><td>47</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>28</td><td></td><td>48</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>29</td><td></td><td>49</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>30</td><td></td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>31</td><td></td><td>51</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>32</td><td></td><td>52</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>33</td><td></td><td>53</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td>34</td><td></td><td>54</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>35</td><td></td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>36</td><td></td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> チャリ番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> チャリ番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> チャリ番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号	01		21		41		02		22		42		03		23		43		04		24		44		05		25		45		06		26		46		07		27		47		08		28		48		09		29		49		10		30		50		11		31		51		12		32		52		13		33		53		14		34		54		15		35		55		16		36		56		17		37				18		38				19		39				20		40			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> チャリ番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> チャリ番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> チャリ番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポ-ト番号																																																																																																																											
01		21		41																																																																																																																												
02		22		42																																																																																																																												
03		23		43																																																																																																																												
04		24		44																																																																																																																												
05		25		45																																																																																																																												
06		26		46																																																																																																																												
07		27		47																																																																																																																												
08		28		48																																																																																																																												
09		29		49																																																																																																																												
10		30		50																																																																																																																												
11		31		51																																																																																																																												
12		32		52																																																																																																																												
13		33		53																																																																																																																												
14		34		54																																																																																																																												
15		35		55																																																																																																																												
16		36		56																																																																																																																												
17		37																																																																																																																														
18		38																																																																																																																														
19		39																																																																																																																														
20		40																																																																																																																														



## IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 9433	<div>[簡易DHCPサーバ機能の割り当てIPアドレス] ※空欄に先頭IPアドレスおよび割り当て可能台数(001～253)を記入</div> <table><tr><td colspan="6">D<sub>0</sub>...D<sub>0</sub> 先頭IPアドレス</td><td colspan="2">D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 割り当て可能台数</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> ...D <sub>0</sub> 先頭IPアドレス						D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 割り当て可能台数										192168001001,000: 192.168.1.1, 機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D <sub>0</sub> ...D <sub>0</sub> 先頭IPアドレス						D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 割り当て可能台数																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9434	<div>[簡易DHCPサーバ機能のリース時間] ※空欄に時間(01～72)を記入</div> <table><tr><td>D D</td><td></td></tr><tr><td>リース時間</td><td></td></tr></table>	D D		リース時間		01:1時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D D																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
リース時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 9435	<div>[簡易DHCPサーバ機能の除外IPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</td><td colspan="6">D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub> IPアドレス</td><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 項番</td><td colspan="6">D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub> IPアドレス</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス						01							11							02							12							03							13							04							14							05							15							06							16							07							17							08							18							09							19							10							20							なし																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 項番	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01							11																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02							12																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03							13																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
04							14																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05							15																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
06							16																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
07							17																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08							18																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
09							19																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10							20																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 9437	<div>[簡易DHCPサーバ機能のデフォルトゲートウェイIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入</div> <table><tr><td>D...D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D...D								IPアドレス								192168001002: 192.168.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D...D																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IPアドレス																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 9441	<div>[SIP端末の保留動作] ※空欄該当部分をマーク</div> <table><tr><td colspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 端末種別</td><td>20 IPDH</td><td>41 SC77<sup>o</sup>リ</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>1</sub> 保留動作</td><td>1 保留が有効, 特番保留無効</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 保留が有効無効, 特番保留有効 (PB送出不可)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 保留が有効, 特番保留無効 (転送不可)</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 端末種別</td><td>90 SIP P2P1</td><td>91 SIP P2P2</td><td>92 SIP P2P3</td><td>93 SIP P2P4</td><td>94 SIP P2P5</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>1</sub> 保留動作</td><td>1 保留が有効, 特番保留無効</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 保留が有効無効, 特番保留有効 (PB送出不可)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 保留が有効, 特番保留無効 (転送不可)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 端末種別</td><td>95 SIP P2P6</td><td>96 SIP P2P7</td><td>97 SIP P2P8</td><td>98 SIP P2P9</td></tr><tr><td rowspan="3">D<sub>1</sub> 保留動作</td><td>1 保留が有効, 特番保留無効</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 保留が有効無効, 特番保留有効 (PB送出不可)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 保留が有効, 特番保留無効 (転送不可)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 端末種別		20 IPDH	41 SC77 <sup>o</sup> リ	D <sub>1</sub> 保留動作	1 保留が有効, 特番保留無効			2 保留が有効無効, 特番保留有効 (PB送出不可)			3 保留が有効, 特番保留無効 (転送不可)			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 端末種別		90 SIP P2P1	91 SIP P2P2	92 SIP P2P3	93 SIP P2P4	94 SIP P2P5	D <sub>1</sub> 保留動作	1 保留が有効, 特番保留無効						2 保留が有効無効, 特番保留有効 (PB送出不可)						3 保留が有効, 特番保留無効 (転送不可)						D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 端末種別		95 SIP P2P6	96 SIP P2P7	97 SIP P2P8	98 SIP P2P9	D <sub>1</sub> 保留動作	1 保留が有効, 特番保留無効					2 保留が有効無効, 特番保留有効 (PB送出不可)					3 保留が有効, 特番保留無効 (転送不可)					1: 保留が有効, 特番保留無効																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 端末種別		20 IPDH	41 SC77 <sup>o</sup> リ																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>1</sub> 保留動作	1 保留が有効, 特番保留無効																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2 保留が有効無効, 特番保留有効 (PB送出不可)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3 保留が有効, 特番保留無効 (転送不可)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 端末種別		90 SIP P2P1	91 SIP P2P2	92 SIP P2P3	93 SIP P2P4	94 SIP P2P5																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>1</sub> 保留動作	1 保留が有効, 特番保留無効																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2 保留が有効無効, 特番保留有効 (PB送出不可)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3 保留が有効, 特番保留無効 (転送不可)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 端末種別		95 SIP P2P6	96 SIP P2P7	97 SIP P2P8	98 SIP P2P9																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>1</sub> 保留動作	1 保留が有効, 特番保留無効																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2 保留が有効無効, 特番保留有効 (PB送出不可)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3 保留が有効, 特番保留無効 (転送不可)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9442	<div>[SIP端末の外線フッキング機能] ※空欄該当部分をマーク</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td></tr><tr><td rowspan="2">D<sub>2</sub> 外線フッキング機能</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td></tr><tr><td rowspan="2">D<sub>2</sub> 外線フッキング機能</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td></tr><tr><td rowspan="2">D<sub>2</sub> 外線フッキング機能</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td></tr><tr><td rowspan="2">D<sub>2</sub> 外線フッキング機能</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr><tr><td rowspan="2">D<sub>2</sub> 外線フッキング機能</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td></tr><tr><td rowspan="2">D<sub>2</sub> 外線フッキング機能</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																1 あり																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																1 あり																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																1 あり																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																1 あり																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																1 あり																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																1 あり																0: なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D <sub>2</sub> 外線フッキング機能	0 なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



IPに関するコマンド

コマンド	データ										初期値	
* 9443	[端末認証用パスワード] ※空欄に設定パスワードを記入										0000	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> パスワード		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> パスワード		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> パスワード	
	801				833				865			
	802				834				866			
	803				835				867			
	804				836				868			
	805				837				869			
	806				838				870			
	807				839				871			
	808				840				872			
	809				841				873			
	810				842				874			
	811				843				875			
	812				844				876			
	813				845				877			
	814				846				878			
	815				847				879			
	816				848				880			
	817				849				881			
	818				850				882			
	819				851				883			
	820				852				884			
	821				853				885			
	822				854				886			
	823				855				887			
	824				856				888			
	825				857				889			
	826				858				890			
	827				859				891			
	828				860				892			
	829				861				893			
	830				862				894			
	831				863				895			
	832				864				896			

* 9444	[SIP端末のP2P接続] ※空欄該当部分をマーク										0:無効
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 端末種別		90	91	92	93	94	95	96	97	98
	D <sub>1</sub> P2P接続	0	無効								
		1	同一端末種別のみ有効								
		2	無条件で有効								

* 9451	[F-ROMダウンロード規制]			0:なし
	D	0	1	
	規制	なし	あり	

* 9452	[IPCOIのHTTPSポート番号] ※空欄にポート番号を記入										左表参照
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	ソケット番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポート番号		初期値	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	ソケット番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポート番号		初期値	
	11	PORT11			50011	31	PORT31			50031	
	12	PORT12			50012	32	PORT32			50032	
	13	PORT13			50013	33	PORT33			50033	
	14	PORT14			50014	34	PORT34			50034	
	15	PORT15			50015	35	PORT35			50035	
	16	PORT16			50016	36	PORT36			50036	
	17	PORT17			50017	37	PORT37			50037	
	21	PORT21			50021						
	22	PORT22			50022						
	23	PORT23			50023						
	24	PORT24			50024						
	25	PORT25			50025						
	26	PORT26			50026						
	27	PORT27			50027						



## IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9455	[MFTアプリ2のIPパケットMSS値] ※空欄にMSS値を記入 <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></td><td>MSS値</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値													1460																																																																																																																																																																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	MSS値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 9456	[MFTアプリ2登録時のIPアドレス上書き有無] <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>IPアドレス以上書き</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table>	D	0	1	IPアドレス以上書き	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IPアドレス以上書き	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9460	[テレビ電話画像用ポート番号] ※空欄にポート番号を記入 <table border="1"> <tr> <td>D D D D D</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td></tr> <tr> <td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D D D D D	:	:	:	:	ポート番号					60002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D D D D D	:	:	:	:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ポート番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 9461	[IPカメラドアホンの用途] ※空欄該当部分をマーク <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>用途</td><td>0</td><td>SIP端末 (インターホン)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>IPDH1 (トアホND)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>IPDH2 (トアホNE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>用途</td><td>0</td><td>SIP端末 (インターホン)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>IPDH1 (トアホND)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>IPDH2 (トアホNE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>用途</td><td>0</td><td>SIP端末 (インターホン)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>IPDH1 (トアホND)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>IPDH2 (トアホNE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>用途</td><td>0</td><td>SIP端末 (インターホン)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>IPDH1 (トアホND)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>IPDH2 (トアホNE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D<sub>2</sub>用途</td><td>0</td><td>SIP端末 (インターホン)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>IPDH1 (トアホND)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>IPDH2 (トアホNE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																					1	IPDH1 (トアホND)																					2	IPDH2 (トアホNE)																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																					1	IPDH1 (トアホND)																					2	IPDH2 (トアホNE)																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																					1	IPDH1 (トアホND)																					2	IPDH2 (トアホNE)																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																					1	IPDH1 (トアホND)																					2	IPDH2 (トアホNE)																				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																					1	IPDH1 (トアホND)																					2	IPDH2 (トアホNE)																				0:SIP端末 (インターホン)
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	IPDH1 (トアホND)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	IPDH2 (トアホNE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	IPDH1 (トアホND)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	IPDH2 (トアホNE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	IPDH1 (トアホND)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	IPDH2 (トアホNE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	IPDH1 (トアホND)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	IPDH2 (トアホNE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D <sub>2</sub> 用途	0	SIP端末 (インターホン)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	IPDH1 (トアホND)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	IPDH2 (トアホNE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



IPに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9462	[ 端末毎のカメラID ] ※空欄にカメラID (000:カメラIDなし、001～062、064～255:カメラID1～62、64～255) を記入																000:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156								
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256								
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356								
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556								
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656								
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	カメラID																



IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																				
* 9463	[テレビ電話時の画像サーバ使用有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>使用</td><td>なし (端末間のテレビ電話のみを利用)</td><td>あり</td><td>自動切替</td><td>なし (IPCAMDH2のみを利用)</td></tr></table>	D	0	1	2	3	使用	なし (端末間のテレビ電話のみを利用)	あり	自動切替	なし (IPCAMDH2のみを利用)	0:なし																										
D	0	1	2	3																																		
使用	なし (端末間のテレビ電話のみを利用)	あり	自動切替	なし (IPCAMDH2のみを利用)																																		
* 9464	[画像サーバのIPアドレス(主装置通信用)] ※空欄にIPアドレスを記入 <table><tr><td>D...D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D...D						IPアドレス						192168001210: 192.168.1.210																								
D...D																																						
IPアドレス																																						
* 9465	[画像サーバのポート番号(主装置通信用)] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>DDDD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DDDD				ポート番号				54101																												
DDDD																																						
ポート番号																																						
* 9466	[簡易ビデオ会議の利用有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>利用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	利用	なし	あり	0:なし																														
D	0	1																																				
利用	なし	あり																																				
* 9480	[拠点間画像通信の利用有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>利用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	利用	なし	あり	0:なし																														
D	0	1																																				
利用	なし	あり																																				
* 9481	[自拠点番号(拠点間画像通信用)] ※空欄に自拠点番号(01~16)を記入 <table><tr><td>DD</td><td></td></tr><tr><td>自拠点番号</td><td></td></tr></table>	DD		自拠点番号		01																																
DD																																						
自拠点番号																																						
* 9482	[各拠点のIPアドレス(拠点間画像通信用)] ※空欄にIPアドレスを記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 拠点番号</td><td>D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub> IPアドレス</td><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 拠点番号</td><td>D<sub>1</sub>...D<sub>1</sub> IPアドレス</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 拠点番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 拠点番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス	01		09		02		10		03		11		04		12		05		13		06		14		07		15		08		16		なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 拠点番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 拠点番号	D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub> IPアドレス																																			
01		09																																				
02		10																																				
03		11																																				
04		12																																				
05		13																																				
06		14																																				
07		15																																				
08		16																																				
* 9483	[各拠点のTCPポート番号(拠点間画像通信用)] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 拠点番号</td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ポート番号</td><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 拠点番号</td><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> ポート番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 拠点番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポート番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 拠点番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポート番号	01		09		02		10		03		11		04		12		05		13		06		14		07		15		08		16		50002
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 拠点番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポート番号	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 拠点番号	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ポート番号																																			
01		09																																				
02		10																																				
03		11																																				
04		12																																				
05		13																																				
06		14																																				
07		15																																				
08		16																																				
* 9484	[主装置TCPポート番号(拠点間画像通信用)] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>DDDD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DDDD				ポート番号				50002																												
DDDD																																						
ポート番号																																						
* 9487	[IPカメラドアホンの発信先拠点番号] ※空欄に拠点番号(01~16)を記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub> IPDH</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>IPDH1(ドアホン)</td><td>IPDH2(ドアホン)</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 発信先拠点番号1か所目(昼)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 発信先拠点番号2か所目(昼)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub> 発信先拠点番号1か所目(夜)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>4</sub>D<sub>4</sub> 発信先拠点番号2か所目(夜)</td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> IPDH	1	2		IPDH1(ドアホン)	IPDH2(ドアホン)	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 発信先拠点番号1か所目(昼)			D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発信先拠点番号2か所目(昼)			D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発信先拠点番号1か所目(夜)			D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 発信先拠点番号2か所目(夜)			00, 00, 00, 00																		
D <sub>0</sub> IPDH	1	2																																				
	IPDH1(ドアホン)	IPDH2(ドアホン)																																				
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 発信先拠点番号1か所目(昼)																																						
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 発信先拠点番号2か所目(昼)																																						
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> 発信先拠点番号1か所目(夜)																																						
D <sub>4</sub> D <sub>4</sub> 発信先拠点番号2か所目(夜)																																						
* 9488	[IPカメラドアホンのポート番号(拠点間画像通信用)] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>DDDD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DDDD				ポート番号				51000																												
DDDD																																						
ポート番号																																						



IPに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値					
* 9490	[プッシュ通知の利用有無]																				1:あり					
	D		0		1																					
	プッシュ通知利用		なし		あり																					
* 9491	[プッシュ通知対象の着信種別(MFTアプリ2)] ※空欄該当部分をマーク																				3:個別着信および一般着信					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520			
D <sub>2</sub> 着信 種別	0	なし																								
	1	個別着信																								
	2	一般着信																								
	3	個別着信および一般着信																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540			
D <sub>2</sub> 着信 種別	0	なし																								
	1	個別着信																								
	2	一般着信																								
	3	個別着信および一般着信																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556							
D <sub>2</sub> 着信 種別	0	なし																								
	1	個別着信																								
	2	一般着信																								
	3	個別着信および一般着信																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620			
D <sub>2</sub> 着信 種別	0	なし																								
	1	個別着信																								
	2	一般着信																								
	3	個別着信および一般着信																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640			
D <sub>2</sub> 着信 種別	0	なし																								
	1	個別着信																								
	2	一般着信																								
	3	個別着信および一般着信																								
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656							
D <sub>2</sub> 着信 種別	0	なし																								
	1	個別着信																								
	2	一般着信																								
	3	個別着信および一般着信																								



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ										初期値		
* 9500	[ 呼出エリア番号 ] (1/2:収容位置101～156, 201～256) ※空欄に呼出エリア番号 (00～30) を記入										下表参照		
* 9501	[ BSグループ番号 ] (1/2:収容位置101～156, 201～256) ※空欄にBSグループ番号 (0～7) を記入												
* 9502	[ BS番号 ] (1/2:収容位置101～156, 201～256) ※空欄にBS番号 (00～31/99:なし) を記入												
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象BS	* 9500		* 9501		* 9502		D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象BS	* 9500		* 9501		* 9502	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 呼出エリア番号	初期値	D <sub>2</sub> BSグループ番号	初期値	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> BS番号	初期値		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 呼出エリア番号	初期値	D <sub>2</sub> BSグループ番号	初期値	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> BS番号	初期値
101		00		1		99	201		00		1		99
102		00		1		99	202		00		1		99
103		00		1		99	203		00		1		99
104		00		1		99	204		00		1		99
105		00		1		99	205		00		1		99
106		00		1		99	206		00		1		99
107		00		1		99	207		00		1		99
108		00		1		99	208		00		1		99
109		00		1		99	209		00		1		99
110		00		1		99	210		00		1		99
111		00		1		99	211		00		1		99
112		00		1		99	212		00		1		99
113		00		1		99	213		00		1		99
114		00		1		99	214		00		1		99
115		00		1		99	215		00		1		99
116		00		1		99	216		00		1		99
117		00		1		99	217		00		1		99
118		00		1		99	218		00		1		99
119		00		1		99	219		00		1		99
120		00		1		99	220		00		1		99
121		00		1		99	221		00		1		99
122		00		1		99	222		00		1		99
123		00		1		99	223		00		1		99
124		00		1		99	224		00		1		99
125		00		1		99	225		00		1		99
126		00		1		99	226		00		1		99
127		00		1		99	227		00		1		99
128		00		1		99	228		00		1		99
129		00		1		99	229		00		1		99
130		00		1		99	230		00		1		99
131		00		1		99	231		00		1		99
132		00		1		99	232		00		1		99
133		00		1		99	233		00		1		99
134		00		1		99	234		00		1		99
135		00		1		99	235		00		1		99
136		00		1		99	236		00		1		99
137		00		1		99	237		00		1		99
138		00		1		99	238		00		1		99
139		00		1		99	239		00		1		99
140		00		1		99	240		00		1		99
141		00		1		99	241		00		1		99
142		00		1		99	242		00		1		99
143		00		1		99	243		00		1		99
144		00		1		99	244		00		1		99
145		00		1		99	245		00		1		99
146		00		1		99	246		00		1		99
147		00		1		99	247		00		1		99
148		00		1		99	248		00		1		99
149		00		1		99	249		00		1		99
150		00		1		99	250		00		1		99
151		00		1		99	251		00		1		99
152		00		1		99	252		00		1		99
153		00		1		99	253		00		1		99
154		00		1		99	254		00		1		99
155		00		1		99	255		00		1		99
156		00		1		99	256		00		1		99



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ						初期値
* 9500	[呼出エリア番号] (2/2:収容位置301～356) ※空欄に呼出エリア番号 (00～30) を記入						下表参照
* 9501	[BSグループ番号] (2/2:収容位置301～356) ※空欄にBSグループ番号 (0～7) を記入						
* 9502	[BS番号] (2/2:収容位置301～356) ※空欄にBS番号 (00～31/99:なし) を記入						
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象BS	* 9500 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 呼出エリア番号		* 9501 D <sub>2</sub> BSグループ番号		* 9502 D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> BS番号	
		初期値		初期値		初期値	
	301	00		1		99	
	302	00		1		99	
	303	00		1		99	
	304	00		1		99	
	305	00		1		99	
	306	00		1		99	
	307	00		1		99	
	308	00		1		99	
	309	00		1		99	
	310	00		1		99	
	311	00		1		99	
	312	00		1		99	
	313	00		1		99	
	314	00		1		99	
	315	00		1		99	
	316	00		1		99	
	317	00		1		99	
	318	00		1		99	
	319	00		1		99	
	320	00		1		99	
	321	00		1		99	
	322	00		1		99	
	323	00		1		99	
	324	00		1		99	
	325	00		1		99	
	326	00		1		99	
	327	00		1		99	
	328	00		1		99	
	329	00		1		99	
	330	00		1		99	
	331	00		1		99	
	332	00		1		99	
	333	00		1		99	
	334	00		1		99	
	335	00		1		99	
	336	00		1		99	
	337	00		1		99	
	338	00		1		99	
	339	00		1		99	
	340	00		1		99	
	341	00		1		99	
	342	00		1		99	
	343	00		1		99	
	344	00		1		99	
	345	00		1		99	
	346	00		1		99	
	347	00		1		99	
	348	00		1		99	
	349	00		1		99	
	350	00		1		99	
	351	00		1		99	
	352	00		1		99	
	353	00		1		99	
	354	00		1		99	
	355	00		1		99	
	356	00		1		99	



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ														初期値		
* 9503	[運用システム選択]														1:事業所用PHS (PHI)		
	D		0		1												
	運用システム		DCL (DCI)		事業所用PHS (PHI)												
* 9518	[グローバル定義情報パターン番号] ※空欄該当部分をマーク														1:通常モード		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象BS		101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145		149	153
	D <sub>2</sub> パターン番号		1 1 (通常モード)														
			2 2 (最繁モード)														
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象BS		201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245		249	253
	D <sub>2</sub> パターン番号		1 1 (通常モード)														
			2 2 (最繁モード)														
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象BS		301	305	309	313	317	321	325	329	333	337	341	345		349	353
	D <sub>2</sub> パターン番号		1 1 (通常モード)														
			2 2 (最繁モード)														
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象BS		401	405	409	413	417	421	425	429	433	437	441	445		449	453
	D <sub>2</sub> パターン番号		1 1 (通常モード)														
			2 2 (最繁モード)														
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象BS		501	505	509	513	517	521	525	529	533	537	541	545		549	553
	D <sub>2</sub> パターン番号		1 1 (通常モード)														
		2 2 (最繁モード)															



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ										初期値
*9521	[PS-ID] (1/2:対象端末801～864) ※空欄にPS-IDを記入										設定なし
*9522	[個別PS番号] (1/2:対象端末801～864) ※空欄に個別PS番号を記入										設定なし
*9524	[PS種別] (1/2:対象端末801～864) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :空欄にPS種別/SIP端末種別(下表参照)を記入 D <sub>3</sub> 、D <sub>4</sub> :空欄該当部分をマーク										07, 0, 0
*9529	[自グループのみ待ち受け機能] (1/2:対象端末801～864) ※空欄該当部分をマーク										0:なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	*9521 D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> (9桁) PS-ID			*9522 D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 個別PS番号		*9524 D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> PS種別/ SIP端末種別 (下表参照)				*9529 D <sub>3</sub> 自グループのみ 待ち受け	
						D <sub>3</sub> ハンド・オーバー・範囲		D <sub>4</sub> 他グループ 迂回発信			
						0 制限 なし	1 グループ内 のみ	0 不可	1 可	0 なし	1 あり
801											
802											
803											
804											
805											
806											
807											
808											
809											
810											
811											
812											
813											
814											
815											
816											
817											
818											
819											
820											
821											
822											
823											
824											
825											
826											
827											
828											
829											
830											
831											
832											
833											
834											
835											
836											
837											
838											
839											
840											
841											
842											
843											
844											
845											
846											
847											
848											
849											
850											
851											
852											
853											
854											
855											
856											
857											
858											
859											
860											
861											
862											
863											
864											
[ *9524のPS種別/SIP端末種別 ]											
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		00	01	04	05	06	07	20	41	90～98	
PS種別/SIP端末種別		一般PS	自営標準PS	卓上PS	D5PS	D8PS	D9PS/DCLA	IPDH	SC77°リ	SIP P2P1～SIP P2P9	



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド		データ										初期値	
* 9521		[PS-ID] (2/2:対象端末865～896) ※空欄にPS-IDを記入										設定なし	
* 9522		[個別PS番号] (2/2:対象端末865～896) ※空欄に個別PS番号を記入										設定なし	
* 9524		[PS種別] (2/2:対象端末865～896) ※D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> :空欄にPS種別/SIP端末種別(下表参照)を記入 D <sub>3</sub> 、D <sub>4</sub> :空欄該当部分をマーク										07, 0, 0	
* 9529		[自グループのみ待ち受け機能] (2/2:対象端末865～896) ※空欄該当部分をマーク										0: なし	
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	* 9521 D <sub>1</sub> …D <sub>1</sub> (9桁) PS-ID				* 9522 D <sub>1</sub> (D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ) 個別PS番号		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> PS種別/ SIP端末種別 (下表参照)	* 9524 D <sub>3</sub> ハンド・オーバー・範囲		D <sub>4</sub> 他グループ 迂回発信		* 9529 D <sub>2</sub> 自グループのみ 待ち受け	
								0 制限 なし	1 グループ内 のみ	0 不可	1 可	0 なし	1 あり
865													
866													
867													
868													
869													
870													
871													
872													
873													
874													
875													
876													
877													
878													
879													
880													
881													
882													
883													
884													
885													
886													
887													
888													
889													
890													
891													
892													
893													
894													
895													
896													
[ * 9524のPS種別／SIP端末種別]													
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		00	01	04	05	06	07	20	41	90～98			
PS種別/SIP端末種別		一般PS	自営標準PS	卓上PS	D5PS	D8PS	D9PS/DCLA	IPDH	SC77°リ	SIP P2P1～SIP P2P9			



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 9525	[ 電話機グループとグループ呼出エリアの対応 ]													下表による
	※空欄に設定データ(呼出エリア番号 (00～30) およびBSグループ番号 (0～7)) を記入													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 呼出エリア番号													
	D <sub>2</sub> BSグループ番号													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 呼出エリア番号													
	D <sub>2</sub> BSグループ番号													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 呼出エリア番号													
	D <sub>2</sub> BSグループ番号													
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 呼出エリア番号													
	D <sub>2</sub> BSグループ番号													
[初期値]														
電話機グループ	呼出エリア	BSグループ	電話機グループ	呼出エリア	BSグループ									
01	00	1	25	03	1									
02	00	2	26	03	2									
03	00	3	27	03	3									
04	00	4	28	03	4									
05	00	5	29	03	5									
06	00	6	30	03	6									
07	00	7	31	03	7									
08	01	0	32	04	0									
09	01	1	33	04	1									
10	01	2	34	04	2									
11	01	3	35	04	3									
12	01	4	36	04	4									
13	01	5	37	04	5									
14	01	6	38	04	6									
15	01	7	39	04	7									
16	02	0	40	05	0									
17	02	1	41	05	1									
18	02	2	42	05	2									
19	02	3	43	05	3									
20	02	4	44	05	4									
21	02	5	45	05	5									
22	02	6	46	05	6									
23	02	7	47	05	7									
24	03	0	48	06	0									



デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9526	[ラインキーと外線番号の対応] ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ(外線番号)を記入																[全グループ] 01-01、02-02、 03-03、04-04、 05-05、06-06、 07-07、08-08、 09-09、10-10、 11-11、12-12
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ラインキー(システムキー)	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ラインキー(システムキー)	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> ラインキー(システムキー)	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ															初期値		
* 9527	[Fキーの機能]															左表参照		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> Fキー (Fコード)		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> プログラマブル機能番号		初期値													
	01	F1			969 (短縮/電話帳)													
	02	F2			972 (録音)													
	03	F3			984 (不在設定)													
	04	F4			990 (聴話)													
	05	F5			994 (フック/クリア)													
	06	F6			996 (代理応答/切替)													
	07	F7			998 (自己保留)													
	08	F8			700 (マイボックス)													
	09	F9			000 (機能なし)													
	10	F10			000 (機能なし)													
	11	F11			000 (機能なし)													
	12	F12			000 (機能なし)													
	※空欄に設定データ (下表の機能番号) を記入																	
	機能番号		キー名称		機能番号		キー名称		機能番号		キー名称		機能番号		キー名称			
	969		短縮/電話帳		551		再生01		575		再生25		771		リコン01			
	972		録音		552		再生02		576		再生26		772		リコン02			
	984		不在設定		553		再生03		577		再生27		773		リコン03			
	990		聴話		554		再生04		578		再生28		774		リコン04			
994		フック/クリア		555		再生05		579		再生29		775		リコン05				
996		代理応答/切替		556		再生06		580		再生30		776		リコン06				
998		自己保留		557		再生07		581		再生31		777		リコン07				
700		マイボックス		558		再生08		582		再生32		778		リコン08				
				559		再生09		583		再生33		779		リコン09				
				560		再生10		584		再生34		780		リコン10				
				561		再生11		585		再生35		781		リコン11				
				562		再生12		586		再生36		782		リコン12				
				563		再生13		587		再生37		783		リコン13				
				564		再生14		588		再生38		784		リコン14				
				565		再生15		589		再生39		785		リコン15				
				566		再生16		590		再生40		786		リコン16				
				567		再生17		591		再生41		787		リコン17				
				568		再生18		592		再生42		788		リコン18				
				569		再生19		593		再生43		789		リコン19				
				570		再生20		594		再生44		790		リコン20				
				571		再生21		595		再生45		877		戻り				
				572		再生22		596		再生46		878		送り				
				573		再生23		597		再生47		879		消去				
				574		再生24		598		再生48		880		停止				
* 9528	[電話機グループと夜間切替テナント番号の対応]															全グループ 01:テナント01		
	※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> のデータ (テナント番号01~48) を記入																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 電話機グループ		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> テナント番号																		



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値	
* 9530	[PSの圏外トーカーの有無と種類]																900: 固定メッセージ	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 圏外トーカーの種類																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 圏外トーカーの種類																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 圏外トーカーの種類																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 圏外トーカーの種類																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 圏外トーカーの種類																	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 圏外トーカーの種類																	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>		000	001～300										900				
	圏外トーカーの種類		なし (BT送出)	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)										固定メッセージ				
* 9531	[ 圏外トーカー送出回数 ]																1:1回	
	D		1	2														
	圏外トーカー送出回数		1回	2回														
* 9533	[PS呼設定リトライ回数]																1:1回	
	D		0	1	2	3	4	5	6	7								
	呼設定リトライ回数		なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回								
* 9534	[再生] ボタンのランプ表示可能PS] ※空欄に設定データ(PS仮想収容位置)を記入																000:なし	
	D <sub>0</sub> 項番		1	2	3	4												
	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 対象端末仮想収容位置																	



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値			
* 9535	[ラインキー着信のオフフック応答有無] (1/2:収容位置801~864) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(オフフック応答 なし:0、あり:1)を記入																0:なし			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー(システムキー)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816			
	00 全ラインキー(全システムキー)																			
	01 ラインキー(システムキー) 1																			
	02 ラインキー(システムキー) 2																			
	03 ラインキー(システムキー) 3																			
	04 ラインキー(システムキー) 4																			
	05 ラインキー(システムキー) 5																			
	06 ラインキー(システムキー) 6																			
	07 ラインキー(システムキー) 7																			
	08 ラインキー(システムキー) 8																			
	09 ラインキー(システムキー) 9																			
	10 ラインキー(システムキー) 10																			
	11 ラインキー(システムキー) 11																			
	12 ラインキー(システムキー) 12																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー(システムキー)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832			
	00 全ラインキー(全システムキー)																			
	01 ラインキー(システムキー) 1																			
	02 ラインキー(システムキー) 2																			
	03 ラインキー(システムキー) 3																			
	04 ラインキー(システムキー) 4																			
	05 ラインキー(システムキー) 5																			
	06 ラインキー(システムキー) 6																			
	07 ラインキー(システムキー) 7																			
	08 ラインキー(システムキー) 8																			
	09 ラインキー(システムキー) 9																			
	10 ラインキー(システムキー) 10																			
	11 ラインキー(システムキー) 11																			
	12 ラインキー(システムキー) 12																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー(システムキー)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848			
	00 全ラインキー(全システムキー)																			
	01 ラインキー(システムキー) 1																			
	02 ラインキー(システムキー) 2																			
	03 ラインキー(システムキー) 3																			
	04 ラインキー(システムキー) 4																			
	05 ラインキー(システムキー) 5																			
	06 ラインキー(システムキー) 6																			
	07 ラインキー(システムキー) 7																			
	08 ラインキー(システムキー) 8																			
	09 ラインキー(システムキー) 9																			
	10 ラインキー(システムキー) 10																			
	11 ラインキー(システムキー) 11																			
	12 ラインキー(システムキー) 12																			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー(システムキー)	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864			
	00 全ラインキー(全システムキー)																			
	01 ラインキー(システムキー) 1																			
	02 ラインキー(システムキー) 2																			
	03 ラインキー(システムキー) 3																			
	04 ラインキー(システムキー) 4																			
	05 ラインキー(システムキー) 5																			
	06 ラインキー(システムキー) 6																			
	07 ラインキー(システムキー) 7																			
	08 ラインキー(システムキー) 8																			
	09 ラインキー(システムキー) 9																			
	10 ラインキー(システムキー) 10																			
	11 ラインキー(システムキー) 11																			
	12 ラインキー(システムキー) 12																			



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値							
* 9535	[ラインキー着信のオフフック応答有無] (2/2:収容位置865～896) ※空欄にD <sub>3</sub> のデータ(オフフック応答 なし:0、あり:1)を記入																	0:なし							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末		865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880							
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー (システムキー)	00	全ラインキー (全システムキー)																						
		01	ラインキー (システムキー) 1																						
		02	ラインキー (システムキー) 2																						
		03	ラインキー (システムキー) 3																						
		04	ラインキー (システムキー) 4																						
		05	ラインキー (システムキー) 5																						
		06	ラインキー (システムキー) 6																						
		07	ラインキー (システムキー) 7																						
		08	ラインキー (システムキー) 8																						
		09	ラインキー (システムキー) 9																						
		10	ラインキー (システムキー) 10																						
		11	ラインキー (システムキー) 11																						
	12	ラインキー (システムキー) 12																							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象端末		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896							
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> ラインキー (システムキー)	00	全ラインキー (全システムキー)																						
		01	ラインキー (システムキー) 1																						
		02	ラインキー (システムキー) 2																						
		03	ラインキー (システムキー) 3																						
		04	ラインキー (システムキー) 4																						
		05	ラインキー (システムキー) 5																						
		06	ラインキー (システムキー) 6																						
		07	ラインキー (システムキー) 7																						
		08	ラインキー (システムキー) 8																						
		09	ラインキー (システムキー) 9																						
		10	ラインキー (システムキー) 10																						
		11	ラインキー (システムキー) 11																						
	12	ラインキー (システムキー) 12																							
* 9536	[呼出エリア毎のリトライ間隔とリトライ回数(PHS)] ※空欄にリトライ間隔 (03～15) およびリトライ回数 (0～7) を記入																	04, 0 : 4秒, *9533に従う							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象呼出エリア		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10												
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> リトライ間隔																								
	D <sub>3</sub> リトライ回数																								
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象呼出エリア		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> リトライ間隔																								
	D <sub>3</sub> リトライ回数																								
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 対象呼出エリア		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30													
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> リトライ間隔																								
	D <sub>3</sub> リトライ回数																								
* 9540	[電話帳ダウンロード範囲(PHS)] ※空欄にメモリ番号 (000～999) および内線電話帳件数 (000～520) を記入																	000, 000, 000							
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 開始メモリ番号		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 最終メモリ番号		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 内線電話帳件数																				
	⋮		⋮		⋮																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (1/48: 電話機グループ 01) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (2/48：電話機グループ 02) ※空欄にメモリ番号 (000～999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (3/48: 電話機グループ 03) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (4/48：電話機グループ 04) ※空欄にメモリ番号 (000～999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (5/48: 電話機グループ 05) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (6/48: 電話機グループ 06) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (7/48: 電話機グループ 07) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (8/48：電話機グループ 08) ※空欄にメモリ番号 (000～999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (9/48: 電話機グループ 09) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (10/48 : 電話機グループ 10) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (11/48 : 電話機グループ 11) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (12/48 : 電話機グループ 12) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (13/48 : 電話機グループ 13) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (14/48 : 電話機グループ 14) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (15/48 : 電話機グループ 15) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (16/48 : 電話機グループ 16) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (17/48 : 電話機グループ 17) ※空欄にメモリ番号 (000～999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (18/48 : 電話機グループ 18) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (19/48 : 電話機グループ 19) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
* 9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (20/48 : 電話機グループ 20) ※空欄にメモリ番号 (000～999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (21/48 : 電話機グループ 21) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (22/48 : 電話機グループ 22) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (23/48 : 電話機グループ 23)、 ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (24/48 : 電話機グループ 24) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (25/48 : 電話機グループ 25) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (26/48 : 電話機グループ 26) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (27/48 : 電話機グループ 27) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (28/48 : 電話機グループ 28) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (29/48 : 電話機グループ 29) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値			
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (30/48：電話機グループ 30) ※空欄にメモリ番号 (000～999) を記入																	全収容位置なし			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (31/48 : 電話機グループ 31) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (32/48 : 電話機グループ 32) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (33/48 : 電話機グループ 33) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (34/48 : 電話機グループ 34) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (35/48 : 電話機グループ 35) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (36/48 : 電話機グループ 36) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (37/48 : 電話機グループ 37) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (38/48 : 電話機グループ 38) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (39/48 : 電話機グループ 39) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値			
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (40/48 : 電話機グループ 40) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																	全収容位置なし			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (41/48 : 電話機グループ 41) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値			
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (42/48 : 電話機グループ 42) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																	全収容位置なし			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (43/48 : 電話機グループ 43) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (44/48 : 電話機グループ 44) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (45/48 : 電話機グループ 45) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (46/48 : 電話機グループ 46) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																全収容位置なし				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (47/48 : 電話機グループ 47) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値			
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (48/48 : 電話機グループ 48) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																	全収容位置なし			
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub>	PS電話帳のメモリ番号																				



# デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値	
* 9542	[ダウンロード用内線電話帳自動選択時の開始位置] ※空欄に収容位置 (101～156、201～256、301～356、501～556、601～656、801～896)、または 内線一般着信の機能番号 (001～096) を記入																101	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	電話機グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	先頭内線電話帳データ																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	電話機グループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	先頭内線電話帳データ																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	電話機グループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	先頭内線電話帳データ																
* 9543	[ダウンロード用共通電話帳の先頭短縮番号指定] ※空欄に短縮番号 (0000～9999) を記入																0000	
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	電話機グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	先頭短縮番号																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	電話機グループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	先頭短縮番号																
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	電話機グループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub>	先頭短縮番号																
* 9544	[主装置時刻情報の通知有無(PHS)]																0:なし	
	D	0	1															
	通知	なし	あり															



ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ														初期値							
* 9600	[操作台のIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入																		501-			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		D <sub>1</sub> ...D <sub>1</sub>																192168001220:			
	収容位置		IPアドレス																192.168.1.220			
	501																	502～504-なし				
	502																					
	503																					
	504																					
* 9601	[操作台プログラマブルキーの設定(DSSボタン)]																		000:設定なし			
	※空欄にD <sub>3</sub> D <sub>3</sub> D <sub>3</sub> のデータ(機能番号)を記入																					
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		501	502	503	504	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		501	502	503	504	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>		501	502	503	504				
	収容位置						収容位置						収容位置									
	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	001					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	051					D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	101								
		002						052						102								
		003						053						103								
		004						054						104								
		005						055						105								
		006						056						106								
		007						057						107								
		008						058						108								
		009						059						109								
		010						060						110								
		011						061						111								
		012						062						112								
		013						063						113								
		014						064						114								
		015						065						115								
		016						066						116								
		017						067						117								
		018						068						118								
		019						069						119								
		020						070						120								
		021						071						121								
		022						072						122								
		023						073						123								
		024						074						124								
		025						075						125								
		026						076						126								
		027						077						127								
		028						078						128								
		029						079						129								
		030						080						130								
	031					081																
	032					082																
	033					083																
	034					084																
	035					085																
	036					086																
	037					087																
	038					088																
	039					089																
	040					090																
	041					091																
	042					092																
	043					093																
	044					094																
	045					095																
	046					096																
	047					097																
	048					098																
	049					099																
	050					100																



コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9602	<p>[操作台の「内線ワンタッチ」ボタンの設定(DSSボタン)]</p> <p>※空欄にD<sub>3</sub>D<sub>3</sub>D<sub>3</sub>の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>501</th><th>502</th><th>503</th><th>504</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="25">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> キ-番号</td><td>001</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>002</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>003</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>004</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>005</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>006</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>007</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>008</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>009</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>010</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>011</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>012</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>013</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>014</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>015</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>017</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>018</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>019</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>020</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>021</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>022</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>023</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>024</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>025</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>026</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>027</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>028</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>029</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>030</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>031</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>032</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>033</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>034</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>035</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>036</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>037</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>038</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>039</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>040</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>041</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>042</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>043</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>044</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>045</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>046</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>047</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>048</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>049</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>501</th><th>502</th><th>503</th><th>504</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="25">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> キ-番号</td><td>051</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>052</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>053</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>054</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>055</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>056</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>057</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>058</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>059</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>060</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>061</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>062</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>063</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>064</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>065</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>066</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>067</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>068</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>069</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>070</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>071</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>072</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>073</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>074</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>075</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>076</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>077</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>078</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>079</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>080</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>081</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>082</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>083</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>084</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>085</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>086</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>087</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>088</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>089</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>090</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>091</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>092</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>093</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>094</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>095</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>096</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>097</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>098</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>099</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</th><th>501</th><th>502</th><th>503</th><th>504</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">D<sub>2</sub>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> キ-番号</td><td>101</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>108</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>113</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>114</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>115</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>116</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>117</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>118</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>119</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>121</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>122</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>123</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>124</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>125</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>126</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>127</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>128</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>129</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	001				002				003				004				005				006				007				008				009				010				011				012				013				014				015				016				017				018				019				020				021				022				023				024				025				026				027				028				029				030				031				032				033				034				035				036				037				038				039				040				041				042				043				044				045				046				047				048				049				050					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	051				052				053				054				055				056				057				058				059				060				061				062				063				064				065				066				067				068				069				070				071				072				073				074				075				076				077				078				079				080				081				082				083				084				085				086				087				088				089				090				091				092				093				094				095				096				097				098				099				100					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	101				102				103				104				105				106				107				108				109				110				111				112				113				114				115				116				117				118				119				120				121				122				123				124				125				126				127				128				129				130					000:設定なし
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> キ-番号	101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
115																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
119																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
121																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 9603	<p>[外部装置BCC計算]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BCC計算</td><td>加算</td><td>X-OR</td></tr> </tbody> </table>	D	0	1	BCC計算	加算	X-OR	0:加算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
BCC計算	加算	X-OR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9604	<p>[外部装置でチェックイン／チェックアウト時の内線呼出有無]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>呼出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </tbody> </table>	D	0	1	呼出	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
呼出	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9605	<p>[外部装置でチェックアウト時の通話明細記録クリア]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr> </thead></table>	D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ					初期値																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 9606	[ 外部装置でチェックアウト時の主装置側処理 ]					0: (左表参照)																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td colspan="2">D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="4">主装置側処理</td><td>返送</td><td>なし</td><td>あり</td><td>あり</td><td>なし</td></tr><tr><td>外線切断</td><td>なし</td><td>なし</td><td>あり</td><td>あり</td></tr><tr><td>チェックアウト</td><td>あり</td><td>なし</td><td>なし</td><td>あり</td></tr><tr><td>通話中外線料金</td><td>チェックアウトに含まない</td><td></td><td></td><td>チェックアウトを含む</td></tr></table>					D		0	1	2	3	主装置側処理	返送	なし	あり	あり	なし	外線切断	なし	なし	あり	あり	チェックアウト	あり	なし	なし	あり	通話中外線料金	チェックアウトに含まない			チェックアウトを含む																																																																																																																																																																																																																																																		
D		0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																													
主装置側処理	返送	なし	あり	あり	なし																																																																																																																																																																																																																																																																													
	外線切断	なし	なし	あり	あり																																																																																																																																																																																																																																																																													
	チェックアウト	あり	なし	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																													
	通話中外線料金	チェックアウトに含まない			チェックアウトを含む																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9607	[ 外部装置連携時の呼出対象DCL／PS ] ※空欄にD <sub>2</sub> D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> の対象DCL/PSの収容位置を記入					[全グループ] 1～4-000																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td rowspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 代理応答/ 内線保留 グループ番号</td><td colspan="4">D<sub>1</sub> 項番</td><td rowspan="2">D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 代理応答/ 内線保留 グループ番号</td><td colspan="4">D<sub>1</sub> 項番</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 代理応答/ 内線保留 グループ番号	D <sub>1</sub> 項番				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 代理応答/ 内線保留 グループ番号	D <sub>1</sub> 項番				1	2	3	4	1	2	3	4	00					25					01					26					02					27					03					28					04					29					05					30					06					31					07					32					08					33					09					34					10					35					11					36					12					37					13					38					14					39					15					40					16					41					17					42					18					43					19					44					20					45					21					46					22					47					23					48					24										
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 代理応答/ 内線保留 グループ番号	D <sub>1</sub> 項番				D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 代理応答/ 内線保留 グループ番号		D <sub>1</sub> 項番																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	2	3	4		1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																									
00					25																																																																																																																																																																																																																																																																													
01					26																																																																																																																																																																																																																																																																													
02					27																																																																																																																																																																																																																																																																													
03					28																																																																																																																																																																																																																																																																													
04					29																																																																																																																																																																																																																																																																													
05					30																																																																																																																																																																																																																																																																													
06					31																																																																																																																																																																																																																																																																													
07					32																																																																																																																																																																																																																																																																													
08					33																																																																																																																																																																																																																																																																													
09					34																																																																																																																																																																																																																																																																													
10					35																																																																																																																																																																																																																																																																													
11					36																																																																																																																																																																																																																																																																													
12					37																																																																																																																																																																																																																																																																													
13					38																																																																																																																																																																																																																																																																													
14					39																																																																																																																																																																																																																																																																													
15					40																																																																																																																																																																																																																																																																													
16					41																																																																																																																																																																																																																																																																													
17					42																																																																																																																																																																																																																																																																													
18					43																																																																																																																																																																																																																																																																													
19					44																																																																																																																																																																																																																																																																													
20					45																																																																																																																																																																																																																																																																													
21					46																																																																																																																																																																																																																																																																													
22					47																																																																																																																																																																																																																																																																													
23					48																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9608	[ 外部装置への電話機情報出力の有無 ]					0: なし																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>					D	0	1	出力	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																							
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
出力	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9609	[ 外部装置でチェックイン／チェックアウト時の着信鳴動時間 ]					0: 10秒																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>鳴動時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>5秒</td></tr></table>					D	0	1	2	3	鳴動時間	10秒	20秒	30秒	5秒																																																																																																																																																																																																																																																																			
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																														
鳴動時間	10秒	20秒	30秒	5秒																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 9610	[ 非常警報の呼出対象 ]					0: 機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>呼出対象</td><td>機能なし</td><td>チェック済み客室</td><td>全客室</td><td>全内線</td></tr></table>					D	0	1	2	3	呼出対象	機能なし	チェック済み客室	全客室	全内線																																																																																																																																																																																																																																																																			
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																														
呼出対象	機能なし	チェック済み客室	全客室	全内線																																																																																																																																																																																																																																																																														



ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9611	[メッセージコール呼出の有無] ※空欄該当部分をマーク																				1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	なし																			
呼出	1	あり																			



ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9612	[メッセージコール呼出間隔] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>呼出間隔</td><td>機能なし</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td></tr></table>	D	0	1	2	3	呼出間隔	機能なし	10分	20分	30分	1:10分																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
呼出間隔	機能なし	10分	20分	30分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9613	[操作台応答時のメッセージコール取消有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>取消</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	取消	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
取消	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9614	[モーニングコール処理済みリストへの登録有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>リストへの登録</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	リストへの登録	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
リストへの登録	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9615	[モーニングコールの不应答警報の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>不应答警報</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	不应答警報	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
不应答警報	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9616	[トーキーサービスの固定メッセージの種類] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>メッセージの種類</td><td>日本語</td><td>日本語＋英語</td></tr></table>	D	0	1	メッセージの種類	日本語	日本語＋英語	0:日本語																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
メッセージの種類	日本語	日本語＋英語																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9617	[ホテル向け機能の応答メッセージと音源の対応] <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>機能番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>対応音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td>機能番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>対応音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">※空欄に設定データ(下表参照)を記入</td><td colspan="16">[機能番号と機能]</td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub></td><td>000</td><td colspan="16">001～300</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>固定メッセージ</td><td colspan="16">システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)</td></tr><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub></td><td colspan="17">機能</td></tr><tr><td>01～20</td><td colspan="17">オートコール用ガイダンス01～20</td></tr><tr><td>21</td><td colspan="17">トーキー送出 1</td></tr><tr><td>22</td><td colspan="17">トーキー送出 2</td></tr><tr><td>23</td><td colspan="17">登録確認</td></tr><tr><td>24</td><td colspan="17">取り消しメッセージ</td></tr><tr><td>25</td><td colspan="17">モーニングコール登録</td></tr><tr><td>26</td><td colspan="17">モーニングコール呼出</td></tr><tr><td>27</td><td colspan="17">メッセージコール</td></tr><tr><td>28</td><td colspan="17">非常警報</td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	機能番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	対応音源																	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	機能番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	対応音源																	※空欄に設定データ(下表参照)を記入		[機能番号と機能]																D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001～300																対応音源	固定メッセージ	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)																D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	機能																	01～20	オートコール用ガイダンス01～20																	21	トーキー送出 1																	22	トーキー送出 2																	23	登録確認																	24	取り消しメッセージ																	25	モーニングコール登録																	26	モーニングコール呼出																	27	メッセージコール																	28	非常警報																	000: 固定メッセージ
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	機能番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	対応音源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	機能番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	対応音源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
※空欄に設定データ(下表参照)を記入		[機能番号と機能]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> D <sub>1</sub>	000	001～300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
対応音源	固定メッセージ	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01～20	オートコール用ガイダンス01～20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21	トーキー送出 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22	トーキー送出 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23	登録確認																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
24	取り消しメッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
25	モーニングコール登録																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26	モーニングコール呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
27	メッセージコール																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
28	非常警報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 9618	[内線通話録音アラームの有無(ホテル機能利用時)] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>アラーム送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	アラーム送出	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
アラーム送出	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9620	[終話印字の出力先] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>出力先</td><td>機能なし</td><td>操作台</td><td>外部プリンタ</td><td>外部装置 (LANポート)</td></tr></table>	D	0	1	2	3	出力先	機能なし	操作台	外部プリンタ	外部装置 (LANポート)	0:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
出力先	機能なし	操作台	外部プリンタ	外部装置 (LANポート)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9621	[各種登録データの解除方法] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>解除方法</td><td>解除なし</td><td>チェックアウト時解除</td><td>チェックイン時解除</td></tr></table>	D	0	1	2	解除方法	解除なし	チェックアウト時解除	チェックイン時解除	1:チェックアウト時解除																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
解除方法	解除なし	チェックアウト時解除	チェックイン時解除																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 9622	[チェックイン／チェックアウト時のプリンタ出力の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	出力	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
出力	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9623	[チェックイン時の料金および通話明細記録クリア] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>クリア</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	クリア	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
クリア	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9624	[料金なし時のチェックアウト印字の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	印字	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
印字	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9625	[チェックアウト時の入退室時刻印字の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	印字	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
印字	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9626	[消費税タイトル印字パターン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>印字パターン</td><td>施設</td><td>税</td><td>施/税</td></tr></table>	D	0	1	2	印字パターン	施設	税	施/税	1:税																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
印字パターン	施設	税	施/税																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



# ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9627	[各種印字の有無] ※空欄該当部分をマーク																				1, 1, 1, 1: あり, あり, あり, あり		
	D <sub>0</sub> チェックイン時に料金がなかった場合の印字		0	なし																			
	D <sub>1</sub> メッセージ コールの登録/解除時の印字		0	なし																			
			1	あり																			
	D <sub>2</sub> 団体グループの登録/解除時の印字		0	なし																			
			1	あり																			
	D <sub>3</sub> モーニング コールの登録/解除時の印字		0	なし																			
			1	あり																			
* 9628	[印字出力先の操作台]																				0: 操作台1 (収容位置501)		
	D		0		1		2		3														
	出力先の操作台		操作台1 (収容位置501)		操作台2 (収容位置502)		操作台3 (収容位置503)		操作台4 (収容位置504)														
* 9629	[チェックアウト時の団体グループ登録クリア]																				1: あり		
	D		0		1																		
	クリア		なし		あり																		
* 9630	[通話明細記録の有無] (1/2: 収容位置101~156、201~256、301~356) ※空欄該当部分をマーク																				1: あり		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話明細記録		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話明細記録		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話明細記録		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話明細記録		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話明細記録		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話明細記録		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話明細記録		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話明細記録		1	あり																			
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>		0	なし																			
	通話明細記録		1	あり																			



ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9630	<div>[通話明細記録の有無] (2/2: 収容位置501~556、601~656、801~896) ※空欄該当部分をマ-ク</div> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896					D <sub>2</sub>	0	なし																			通話明細記録	1	あり																			1:あり
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub>	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通話明細記録	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9631	[通話明細記録のダイヤル印字マスクの有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤル下2桁のマスク</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤル下2桁のマスク	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ダイヤル下2桁のマスク	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9632	[通話明細記録のIP回線識別マークの有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>マ-ク</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	マ-ク	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
マ-ク	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9633	[通話明細記録の印字形式] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字形式</td><td>標準</td><td>短縮形式</td></tr></table>	D	0	1	印字形式	標準	短縮形式	0:標準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
印字形式	標準	短縮形式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9634	[通話明細記録オーバー時の上書き機能の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>上書き機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	上書き機能	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
上書き機能	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9635	[カード残料金のクリアおよび印字の有無] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td></td><td>0(なし)</td><td>1(あり)</td></tr><tr><td>D<sub>0</sub> 印字</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D<sub>1</sub> 残料金クリア</td><td></td><td></td></tr></table>		0(なし)	1(あり)	D <sub>0</sub> 印字			D <sub>1</sub> 残料金クリア			0,0:なし,なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	0(なし)	1(あり)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D <sub>0</sub> 印字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>1</sub> 残料金クリア																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 9636	[カード投入枚数印字の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	印字	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
印字	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9637	[カード残料金自動集計日時] ※空欄に設定データを記入 <table><tr><td>D<sub>0</sub>D<sub>0</sub> 日 (01~28)</td><td></td></tr><tr><td>D<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 時 (00~23)</td><td></td></tr><tr><td>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 分 (00~59)</td><td></td></tr></table>	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 日 (01~28)		D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 時 (00~23)		D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 分 (00~59)		00:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 日 (01~28)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>1</sub> D <sub>1</sub> 時 (00~23)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>2</sub> D <sub>2</sub> 分 (00~59)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9638	[P・Pシステム対象電話機] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:対象
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256				
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356				
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub>	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896				
D <sub>2</sub>	0	対象外																			
対象	1	対象																			



ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9639	[ P・Pシステムの消費税 ] ※空欄にD <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> のデータ(税率)を記入																				[税率] 100:10%		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 税率		D <sub>1</sub> 端数処理金額					D <sub>2</sub> 端数処理															[端数処理金額] 1:10円未満
	(        % )		0 1円未満		1 10円未満		0 切り上げ		1 切り捨て		2 四捨五入												[端数処理] 2:四捨五入
* 9640	[ 話中状態／部屋状態表示切替 ] ※空欄該当部分をマーク																				0:話中状態		
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156					
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256					
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356					
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
	D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> D <sub>0</sub> 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D <sub>2</sub>		0																				
	状態表示		1																				
* 9641	[ 客室グループのチェックアウト後の発信規制サービスクラス ]																				5:F		
	D		0	1	2	3	4	5	6	7													
	チェックアウト後のサービスクラス		機能なし	B	C	D	E	F	G	電話機毎													



# ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ	初期値						
*9642	<div> <div>[外部装置への部屋状態情報出力の有無]</div> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table> </div>	D	0	1	出力	なし	あり	0:なし
D	0	1						
出力	なし	あり						
*9643	<div> <div>[外部装置への言語選択状態情報出力の有無]</div> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table> </div>	D	0	1	出力	なし	あり	0:なし
D	0	1						
出力	なし	あり						



# 短縮ダイヤルデータシート(    /    )

※ 必要数を印刷して使用してください。

短縮番号	相手先名称	電話番号	備考
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			